

CQ

Radioamateur

Jun 2000

BANCS D'ESSAI

- Ampli VHF Nietsche NDB-50R
- Quad CUBEX
28, 50 et 144 MHz
- Yagi 5 éléments 50 MHz ITA

TECHNIQUE

- Des astuces pour les "hypers"

REPORTAGES

- Nouvelles antennes ITA
- Trafic HF à vélo

DOSSIER

- Radioastronomie amateur

COMPARATIF

Tous les
transceivers
portatifs
VHF/UHF !



Championnat de France ARDF



L 6630 - 57 - 28,00 F



N° 57 - Juin 2000
France 28 FF - Belgique 200 FB
Luxembourg 195 FLUX



1 690 F

Danmike DSP-NIR



Préampli Tête de mât
SSB Electronics
SP-2000 et SP-7000


1 650 F

475 F



Relais
coaxial
CX-520 D

1 300 F
port compris



Procom
BCL 1-KA
Antenne
de réception
pour 10 kHz/
80 MHz

Modem
Multimode
PTC2e

3 500 F



Alimentation
à découpage

SEC-1223

Input voltage :

220-240 VAC

Output voltage :

13,8 VDC

Output current :

23/24 ampères

Poids : 1,5 kg

19 cm x 18 cm x 5,5 cm



1 100 F

Euro Radio System - BP 7 - F-95530 La Frette sur Seine

Tél : 01.39.31.28.00 - Fax : 01.39.31.27.00 - e-mail : mike@ers.fr

Découvrez notre catalogue complet sur Internet : <http://www.ers.fr>

Vente uniquement par correspondance



KENWOOD

Le DÉCA CONFORT



à
petit prix !

TS-570

Le DÉCA HAUTE TECHNOLOGIE



à
prix abordable !

TS-870



TM-G707

Le bibande pour tous



TM-V7

*Le bibande double VFO
Nombreuses possibilités*



TM-D700

*Le bibande le plus
complet. Dernier cri*

**REPRISE
DE TOUT
MATÉRIEL OM**

NOMBREUSES OCCASIONS - NOUVELLES CHAQUE SEMAINE

IC-746, état neuf.....	12 300 F	TS-850.....	7 800 F
IC-756, état neuf, 3 mois.....	12 500 F	TS-850.....	8 500 F
TS-50.....	4 500 F	FT-4700 H.....	3 200 F
TS-140.....	5 300 F	FT-900 AT.....	6 900 F
TS-140.....	4 900 F	FRG-7700.....	3 000 F
TS-450.....	6 900 F		

GRAND CHOIX D'APPAREILS DISPONIBLE

FACILITÉ DE PAIEMENT : CRÉDIT, CB, ETC...

4, Bd Diderot • 75012 PARIS

Tél.: 01 44 73 88 73 - Fax : 01 44 73 88 74

e.mail : rcs parisi@wanadoo.fr - Internet : <http://perso.wanadoo.fr/rcs parisi>

23, r. Blatin • 63000 CLERMONT-FERRAND

Tél.: 04 73 41 88 88 - Fax : 04 73 93 73 59

L. 14h/19h
M. à S. 10h/19h

L. à V. 9h/12h
14h/19h

RCS



page 12



page 16



page 24



page 54



page 58

Polarisation Zéro	05
Actualités	06
Banc d'essai : Nichte NBC-501R	12
Banc d'essai : Cubex 2N6N10M	16
Banc d'essai : ITA-65	19
Technique : Furtif, une technologie à exploiter ..	22
Technique : Encore des astuces pour les "hypers"	24
Comparatifs : Transceivers portatifs	28
Espace : La radio-orientation mène à tout !	32
Reportage : Championnat de France Open 2000 de radio-orientation	34
Dx : DX à gogo	37
Propagation : Toujours pas le maximum	42
À détacher : Caractéristiques des transistors de puissance RF	43
Dossier : Découverte de la radioastronomie amateur	46
Publi-reportage : ITA, la nouvelle marque d'antennes "made in France"	50
Mobile : "Bicyclette-mobile"	54
Expédition : TM5CRO, première expédition d'un "jeune" OM	58
Pratique : Une méthode pour raidir le fil de cuivre	62
Débutants : Mieux connaître les antennes radioamateurs	63
Formation : Les lois de l'électricité en courant alternatif	64
Satellites : La constellation Globalstar	68
Les éléments orbitaux	70
Informatique : Conception de filtres avec FaySyn	72
Diplômes CQ : Les diplômes WAZ	74
Diplômes en vrac	78
CQ Contest : Règlement du CQ World-Wide VHF Contest	80
Les anciens numéros	94
Abonnez-vous	85
Les petites annonces	86
La boutique CQ	92

N°57
Juin 2000



EN COUVERTURE

Claude, F6HYT, en plein effort à l'occasion du Championnat de France de Radio-orientation qui s'est déroulé, en avril, près de Creil (Oise). Au premier plan, les transceivers portatifs VHF/UHF, toujours plus nombreux et plus sophistiqués. Ils font l'objet de notre comparatif.

NOS ANNONCEURS

Euro Radio System	2
Radio Communications Systèmes	3
Fréquence Centre	7
Sarcelles Diffusion	10, 11
Radio 33	23
I.T.A.	27
Wincker	31
A.M.I.	35
Batima Electronic	39
CDM Électronique	41
Radio DX Center	45, 98, 99
DX System Radio	61
Nouvelle Electronique Import/Export ..	77
E.C.A.	87
Générale Electronique Services	91
Icom France	100

REDACTION
Philippe Clédât, Editeur
Mark A. Kentell, F6JSZ, Rédacteur en Chef

RUBRIQUES
Bill Orr, W6SAI, Technique
John Dorr, K1AR, Concours
Mark A. Kentell, F6JSZ, DX
George Jacobs, W3ASK, Propagation
Philippe Bajcik, F1FYY, VHF
Joe Lynch, N6CL, VHF
Michel Alas, F1OK, Satellites
Jean-François Duquesne, F5PYS, Packet-Radio
Philippe Bajcik, Technique
Francis Roch, F6AIU, SSTV
Joël Chabasset, F5MIW, Iles
Lucien Gaillard, F-16063, Humanitaire
Patrick Motte, SWL

DIPLOMES CQ
Jacques Motte, F6HMJ, Checkpoint France
Paul Blumhardt, K5RT, WAZ Award
Norman Koch, K6ZDL, WPX Award
Ted Melinosky, K1BV, USA-CA Award
Billy Williams, N4UF, CQ DX Award

CONCOURS CQ
Mark Kentell, F6JSZ, Checkpoint France
Jacques Saget, F6BEE, Membre du comité CQWW
Steve Bolia, N8BJQ, WPX Contest
Robert Cox, K3EST, WW DX Contest
Roy Gould, KT1N, RTTY Contest
Joe Lynch, N6CL, VHF Contest
David L. Thompson, K4JRB, 160M Contest

DIRECTION/ADMINISTRATION
Philippe Clédât, Directeur de la Publication
Bénédicte Clédât, Administration
Virginie Brouzet, Abonnements
et Anciens Numéros

PUBLICITÉ :
Au journal

PRODUCTION
Sylvie Baron, Mise en page
Mark A. Kentell, F6JSZ, Adaptation Française
Michel Piédoue, Dessins

CQ Radioamateur est édité par
ProCom Editions SA
au capital 422 500 F
Principaux actionnaires : Philippe Clédât,
Bénédicte Clédât
Espace Joly, 225 RN 113,
34920 LE CRÈS, France
Tél : 04 67 16 30 40 - Fax : 04 67 87 29 65
Internet : <http://www.ers.fr/cq>
E-mail : procom.procomeditionssa@wanadoo.fr
SIRET : 399 467 067 00034
APE : 221 E

Station Radioamateur : F5KAC
Dépôt légal à parution.
Inspection, gestion, ventes : Distri Médias
Tél : 05 61 43 49 59
Impression et photogravure:
Offset Languedoc
BP 54 - Z.I. - 34740 Vendargues
Tél : 04 67 87 40 80
Distribution MLP: (6630)
Commission paritaire : 76120
ISSN : 1267-2750

CQ USA
CQ Communications, Inc.
25, Newbridge Road,
Hicksville, NY 11801-2953, U.S.A.
Tél : (516) 681-2922 - Fax (516) 681-2926

Richard A. Ross, K2MGA,
Directeur de la Publication
Richard S. Moseson, W2VU, Rédacteur en Chef
Arnie Sposato, N2IQO, Directeur de la Publicité

Abonnement Version Américaine :
Par avion exclusivement
1 an \$52.95, 2 ans \$99.95, 3 ans \$146.95

PROCOM EDITIONS SA se réserve le droit de refuser toute publicité sans avoir à s'en justifier. La rédaction n'est pas responsable des textes, illustrations, dessins et photos publiés qui engagent la responsabilité de leurs auteurs. Les documents reçus ne sont pas rendus et leur envoi implique l'accord de l'auteur pour leur libre publication. Les indications des marques et les adresses qui figurent dans les pages rédactionnelles de ce numéro sont données à titre d'information sans aucun but publicitaire. Les prix peuvent être soumis à de légères variations. La reproduction des textes, dessins et photographies publiés dans ce numéro est interdite. Ils sont la propriété exclusive de PROCOM EDITIONS SA qui se réserve tous droits de reproduction dans le monde entier.

Nous informons nos lecteurs que certains matériels présentés dans le magazine sont réservés à des utilisations spécifiques. Il convient donc de se conformer à la législation en vigueur.

Demande de réassorts :
DISTRI-MEDIAS (Denis Rozès)
Tél : 05.61.43.49.59

POLARISATION ZÉRO

Un éditorial

Les J.O. de la radio... aussi !

Même si le radiosport n'est pas encore inscrit aux disciplines officielles des Jeux Olympiques, il n'en reste pas moins vrai que ce "sport" a tout pour attirer de futurs radioamateurs dans nos rangs.

Tous les ans, au mois de juillet, le Championnat du Monde —l'officiel*, celui-là— attire une quantité impressionnante de participants sur l'air. Individuels, clubs, équipes et autres associations nationales sont tous de la fête.

Cette année en particulier, le World Radiosport Team Championship, véritables Jeux Olympiques de l'émission d'amateur, aura lieu à Bled, en Slovénie. Des équipes venues de toutes parts vont s'affronter, dans des conditions quasi identiques de trafic, avec l'aide des radioamateurs du reste du monde qui, avec leurs installations individuelles, chasseront les préfixes spéciaux qui ont été accordés par l'administration slovène pour l'occasion.

C'est cet esprit d'équipe et de fraternité qui nous lie tous. L'événement en lui-même est d'importance, mais il ne serait rien sans la participation des OM et YL du reste du monde. Heureux seront ces jeunes qui partageront "l'espace trafic" de certains participants qui, même s'ils ne se retrouvent pas en Slovénie au cœur de la fête, feront de leur mieux pour se classer dans un esprit compétitif, ou simplement pour participer et démontrer ce que notre hobby peut offrir.

Le sport, c'est tout ça !

73, Mark, F6JSZ

*Au dernier sondage, le CQ WW DX Contest arrive largement en tête des concours les plus populaires au monde !

Nouvelles du monde radioamateur

YAESU FT-1500M



Avec des dimensions inférieures à 130 mm de côté et 38 mm d'épaisseur, ce nouveau transceiver mobile YAESU est un exemple de compacité ! Il fonctionne en VHF (144—146 MHz), en FM, et délivre une puissance pouvant atteindre 50 watts malgré ses faibles dimensions.

Taille réduite oblige, certaines commandes sont disposées sur le dessus du boîtier, près de la façade. A découvrir prochainement chez son distributeur Générale Électronique Services.

Le nouveau VHF mobile de YAESU est promis à un bel avenir...

CMR 2000

Les radioamateurs sont représentés à la Conférence Mondiale des Radiocommunications (CMR) 2000 qui a commencé en mai et qui doit durer jusqu'au 2 juin, à Istanbul, en Turquie. L'Union internationale des radioamateurs (IARU) a envoyé une délégation sur place afin de traiter les problèmes liés à notre activité. Lors de sa réunion à Tours, au siège du REF-Union, le conseil administratif de l'IARU a approuvé les instructions données aux membres de la délégation. La WRC 2000 est organisée sous les auspices de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT).

Le DR-135 doit se décliner en deux versions de coloris différents. Un TNC est intégré ; une première chez ALINCO.

ALINCO DR-135



Le nouveau DR-135 du fabricant ALINCO est un transceiver mobile VHF doté d'un TNC permettant le trafic Packet et APRS. Il est capable de délivrer une puissance de 50 watts entre 144 et 146 MHz. Le TNC fonctionne à 1 200 ou à 9 600 bauds et une entrée GPS est prévue en façade

pour le trafic APRS. un encodeur/décodeur CTCSS et DCS, une alarme antivol et de nombreuses autres fonctions complètent cet ensemble. La date de sa disponibilité en France n'est pas encore connue.

EN BREF

Une première sur 50 MHz

Un nouveau record DX en VHF vient d'être établi sur 50 MHz.

En effet, une liaison entre CT3HF situé sur le continent africain et ZL3AAU, ZL3ADT et ZL3NW en Nouvelle-Zélande a été établie en avril.

Diffamation

Suite à un message diffamant et mettant gravement en cause le président du REF-Union, deux plaintes ont été déposées auprès du Procureur de la République du Havre. Le Bureau Exécutif du REF-Union a indiqué qu'il déplorait ce genre de procédé.

AGENDA

Mai 8—Juin 2

Conférence mondiale des radiocommunications, à Istanbul, Turquie.

Juin 10—11

2^{ème} Convention du WLH DX Club, à Albi (Tarn).

Renseignements :

Bruno Betrancourt, F5SKJ,
3 impasse Pondaven, 29600 St.
Martin-des-Champs.

Juin 10—11

Manifestation radio au Musée Galletti, à Saint-Maurice-de-Rotherens (Savoie), près de Chambéry. Découverte des travaux de Galletti, les débuts de l'électricité, exposition de postes anciens par le CHCR, avions radiocommandés en vol, conférence radio et télévision. A noter la projection d'un film sur une expédition IOTA et des démonstrations de trafic HF, VHF, SSTV et réception Météosat.

Juin 11

Assemblée Générale Ordinaire du REF-Union, à Clermont-Ferrand (63).

Juillet 5—11

World Radiosport Team Championship 2000, le "championnat du monde de radiosport par équipes", à Bled, Slovénie.

FRÉQUENCE CENTRE

CRÉDIT IMMÉDIAT
C E T E L E M

Dépositaire
ICOM FRANCE

ANTENNES PKW

CUBICAL QUAD	boom 2,40 m ... 4590,00F
10-15-20 m	boom 5,00 m ... 6250,00F
10-15-20 m	boom 7,40 m ... 6550,00F
BEAM DECA-METRIQUE	boom 2,00 m ... 1490,00F
10-15-20 m	boom 5,40 m ... 2390,00F
10-15-20 m	boom 6,00 m ... 3390,00F
10-15-20 & 40 m	boom 6,00 m ... 4590,00F
YAGI MONOBANDE 40 m	boom 4,80 m ... 1750,00F
THF 1	boom 7,00 m ... 2950,00F
THF 2	boom 7,00 m ... 3190,00F
THF 3	boom 7,00 m ... 4490,00F
THF 5	boom 9,40 m ... 750,00F
THF 5+	boom 9,40 m ... 940,00F
ANTENNES QUAGI VHF	double boom ... 750,00F
MHF 1	double boom ... 940,00F
MHF 2SS	double boom ... 2290,00F
MHF 25M	double boom ... 2290,00F
MHF 2E SL	double boom ... 2290,00F
ANTENNES VERTICALES	10 m au 160 m hauteur 8 m ... 2290,00F
GP All	

IC-T81 **IC-756 PRO** **Disponible**
IC-2800
ICOM
IC-706 MKIIG

FAITES VOS ACHATS EN JUIN et payez en Septembre

LE SAMEDI 10 JUIN

Rendez-vous au
CONGRÈS du REF

à Clermont-Ferrand

MFJ 259B/269

TH-D72 VHF - UHF 2490F

NOUVELLE VERSION

KENWOOD

TS-50 5990F

TS-570D 8290F

TM-V7 VHF - UHF 3490F

DISPO !

TM-D700

FT-847

YAESU

FT-100

FT-920

FREQUENCE CENTRE EN PERSONNE VOUS APPORTE VOTRE COMMANDE A DOMICILE DANS TOUTE LA VALLEE DU RHONE (Dép. : 07-26-30-84-13)

Ouvert tous les jours du lundi au samedi de 9H30 à 12H et de 14H à 19H
Vente sur place et par correspondance
Carte bancaire - C. bleue
C. Aurore - etc...

117, rue de CREQUI - 69006 LYON
Tél.: 04 78 24 17 42 Fax : 04 78 24 40 45

Reprise de vos appareils en parfait état pour l'achat de matériel neuf ou d'occasion

* Sous réserve d'acceptation du crédit. Offre valable de 1 000 à 20 000 F d'achat, TEG variant en fonction du montant du crédit. Exemple : pour un achat de 3 000 F, TEG 13,33 % / an au 01.01.2000 - hors assurance facultative - Remboursement en une échéance de 3 090 F sous 3 mois.

Photos non contractuelles. Publicité valable pour le mois de juin. Prix exprimés en francs français. Sauf erreur typographique.

SRC pub 02 99 42 52 73 +

Nouvelles du monde radioamateur



Congrès national du REF-Union

Le congrès se déroulera les 10 et 11 juin 2000 à Clermont-Ferrand, au tout nouveau centre de congrès et d'expositions POLYDOME, Place du 1er Mai.

Le programme de la partie associative se compose comme suit :

- Samedi 10 juin à 09h00 : Assemblée Générale Extraordinaire ; à 14h00 réunion des commissions ; à 20h00 : Dîner de gala avec animation locale.
- Dimanche 11 juin à 09h00 : Assemblée générale du REF-Union. A noter également le samedi :

- une exposition vente de matériel neuf et d'occasion de 09h00 à 19h00, avec brocante ;

- une excursion (avec surprise auvergnate), de 14h00 à 18h00 à Thiers, la capitale de la coutellerie.

Pour le dîner de gala et l'excursion, vous devez vous inscrire avant le 21 mai 2000. Vous trouverez le bulletin d'inscription dans Radio-REF d'avril 2000, ainsi que sur le site Web de l'A.G. 2000 <<http://www.ag2000.inetech.fr>>.

Le week-end sera clôturé par le tirage de la souscription nationale. Les billets ont été joints à Radio-REF d'avril. Vous pouvez vous en procurer d'autres auprès du siège du REF-Union, ainsi qu'auprès du REF-63. Ils seront également en vente pendant le congrès.

Vous pouvez obtenir des renseignements :

- auprès du siège du REF-Union ;
- sur le site Web (voir ci-dessus) ;
- en envoyant un e-mail à <ag2000@inetech.fr> ;
- en écrivant à : REF-63, B.P. 248, 63007 Clermont-Ferrand Cedex 1.

ISS : "CQ RZ3DZR"

Le groupe de travail ARISS (Amateur Radio on International Space Station) a annoncé que l'indicatif radioamateur de la station spatiale internationale (ISS) serait "RZ3DZR". Pourquoi un indicatif russe ? Tout simplement parce que la station radioamateur se situera dans le module de service qui a été construit et financé par les Russes. Toutefois, on peut penser que la station définitive qui se situera dans le module d'habitation portera un indicatif américain. Ce module doit être opérationnel en 2005...

Même si certains radioamateurs ont suggéré l'attribution d'un indicatif des Nations Unies à la station radio de ISS, l'indicatif temporaire sera finalement Russe. En effet, les Nations Unies ne sont pas impliquées dans le projet ISS et seulement un petit pourcentage de ses membres participe à son développement. D'autres ont même proposé l'attribution du statut d'entité DXCC à la future station spatiale, ce qui a été refusé catégoriquement pour cause de risque de QRM intense...

Au moment où nous mettons sous presse, nous savons que le module de service russe "Zvezda" doit être transporté sur le chantier spatial en juillet. Une fois en orbite, le module rejoindra les modules "Zarya" et "Unity" déjà en place. Une semaine plus tard, un ravitailleur abordera la station. Puis, le vol STS-106 suivra en août avec à son bord le matériel radioamateur.

L'équipage du vol STS-106 est d'ores et déjà composé du commandant Terry Wilcutt ; le pilote Scott Altman ; des spécialistes de mission Edward Lu, KC5WKJ, Daniel Burbank,



Le module de service russe destiné à la Station spatiale internationale (ISS) en cours de construction. C'est précisément dans ce module que sera installée la toute première station radioamateur, RZ3DZR. (©NASA).

KC5ZSX, et Richard Mastracchio, KC5ZTE ; et des cosmonautes russes Yuri Malenchenko et Boris Morukov. Ed Lu a obtenu sa licence radioamateur au cours de son entraînement pour la mission STS-84 à bord d'une navette spatiale américaine. Pour sa part, Yuri Malenchenko a utilisé l'indicatif radioamateur de la station orbitale russe MIR (RØMIR) au cours de son séjour dans l'espace qui aura duré quatre mois en 1994. Dan Burbank et Richard Mastracchio ont passé leur examen après être devenus astronautes. Aucun des autres membres de l'équipage n'a été radioamateur.

Le premier équipage "permanent", composé de Bill Shepherd, Sergei Krikalev et de Yuri Gidzenko, doit se rendre sur place le 30 octobre 2000.

Convention du WLH DX Club

Cette année, c'est la région Midi-Pyrénées qui accueillera la seconde convention du W.L.H DX Club, W.L.H Award et D.P.L.F, le week-end des 10 et 11 juin prochains. Vous avez donc rendez-vous dans la ville d'Albi. Francis, F6HKS, secrétaire et responsable du DPLF en est l'organisateur. Les OM d'Albi assureront le radioguidage et opéreront le samedi et le dimanche l'indicatif de leur radio-club F8KFA depuis les hauteurs d'Albi, avec une liaison vidéo 1 255 MHz vers la salle du Vigan.

Tous les chasseurs de phares sont cordialement invités à cette fête qu'ils soient adhérents ou non au WLH DX Club, ainsi que tous les OM DX'men ou pas, SWL ainsi que tous ceux qui souhaitent connaître notre hobby.




LE "GUIDE PRATIQUE DES MONTAGES ÉLECTRONIQUES"

Dans cet ouvrage, depuis la conception des schémas jusqu'aux circuits imprimés et des coffrets, l'auteur vous donne "mille trucs" qui font la différence entre la "bidouille" et le montage bien fait.

Un livre à ne pas négliger si l'on est amateur d'électronique appliquée aux radiofréquences.

Disponible dans nos pages "Boutique", en fin de revue.

40 MONTAGES FLASH



Tel est le titre du tout premier hors-série du magazine Nouvelle Électronique. Les montages concernent les domaines de l'alimentation, l'audio, la mesure, la vidéo, l'alarme, la téléphonie, la musique et, bien entendu, la radio !

Les quarante montages sont facilement réalisables à partir de composants disponibles dans toutes les boutiques spécialisées.


Gageons que d'autres numéros hors-série du même type seront programmés...

Disponible en kiosques (uniquement) au prix de 32 Francs seulement.



L'image du mois

Voici les plaques qui seront apposées sur le corps du satellite Phase 3D, sur lesquelles on peut voir les noms et indicatifs des radioamateurs et des entreprises ayant soutenu financièrement le projet Phase 3D entre 1997 et 1999, époque au cours de laquelle le futur satellite radioamateur devait prendre son envol. Rassurons-nous, cet envol est prévu pour très bientôt, selon les dires de l'AMSAT...



Devenir radioamateur

Les centres d'examen

PARIS	Tél. 01 47 26 00 33
NANCY	Tél. 03 83 44 70 07
LYON	Tél. 04 72 26 80 05
MARSEILLE	Tél. 04 96 14 15 05
TOULOUSE	Tél. 05 61 15 94 32
DONGES	Tél. 02 40 45 36 36
BOULOGNE	Tél. 03 21 80 12 07

Combien ça coûte ?

EXAMEN :	200,00 F
TAXE ANNUELLE :	300,00 F
INDICATIF SPECIAL :	160,00 F
DUPLICATA CERTIFICAT :	80,00 F

Note de la rédaction : Vu la récente décision du Conseil d'Etat, l'administration nous fait savoir que les examens sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Il est donc inutile de prendre rendez-vous pour votre examen tant que l'arrêté d'homologation relatif à la réglementation radioamateur n'a pas été signé par la personne compétente.

SARCELLES

LE PRO A

CENTRE COMMERCIAL DE LA GARE RER - BP 35 - 95206 SARCELLES

<http://www.sardif.com>



ALINCO DJ-190 VHF

ALINCO DJ-191 VHF

ALINCO DJ-195 VHF

ALINCO DJ-G5 Bibande

ALINCO DJ-541 UHF

ALINCO DJ-C5 Bibande

LES ANTENNES

MJ1 1798	Verticale 10 bandes	3090 F
COMET DS15	Discône 25 MHz à 1,3GHz	790 F
COMET GP1	Verticale 144-430 MHz - 1,2m	490 F
COMET GP3	Verticale 144-430 MHz - 1,78m	590 F
COMET GP15	Verticale 50, 144, 430 - 2,42m	850 F
COMET GP95	Vert. 144, 430, 1,2GHz - 2,42m	930 F
COMET GP9	Verticale 144, 430 - 5,20m	1290 F
GSRV half-size	4 bandes HF	350 F
GSRV full-size	5 bandes HF	450 F
BS102	Verticale VHF-UHF 1,2m	429 F
BS103	Verticale VHF-UHF sans radian	459 F



ICOM IC-T2H VHF



ICOM IC-T7 Bibande



ICOM IC-Q7 Bibande



ICOM IC-T8 Tribande



ICOM IC-T81 4 bandes

ARRIVAGE
de très nombreux modèles
d'antennes mobiles
VHF/UHF

ALIMENTATIONS

EP925 25/30A avec vumètre 990 F

DM340MVZ 35A avec vumètre 1350 F



KENWOOD TH-22 VHF



KENWOOD TH-42 UHF



TH-G71 Bibande



KENWOOD TH-D7 Bibande



KENWOOD VC-H1



YAESU FT-51 Bibande



LE TRACKAIR



YAESU FT-50 Bibande



YAESU VX-1R Bibande



YAESU VX-5R Tribande

Arrivage
de très nombreux modèles d'amplis
VHF et UHF



NDB-50R

Ampli VHF 70W UHF 60 W
+ 2 préamplis.
Qualité Pro.

NB 50R	65W VHF tous modes + préampli	990 F
NDB 30	40W VHF/UHF	1290 F
NB 30	35W VHF	559 F
NBC 501R	50W VHF "Spécial portable" + préampli	990 F

ADAPTATEURS

TH-D7, TH-G71, IC-T8, IC-T81 pour NBC 501R 139 F

DIFFUSION

ROMEO

CEDEX - Tél. 01 39 93 68 39 / 01 39 86 39 67- Fax 01 39 86 47 59

LIVRAISON EN 24 H



KENWOOD TM-241
VHF



KENWOOD TM-441
UHF



KENWOOD TM-G707
Bibande



KENWOOD TM-V7
Bibande



KENWOOD TM-255
VHF tous modes



KENWOOD TM-455
UHF tous modes



KENWOOD THD-700

MOBILES



ICOM IC-2800
Bibande



ALINCO DR-130
VHF



ALINCO DR-150
VHF



ICOM IC-2100
VHF



ICOM IC-207
Bibande



YAESU FT-90



YAESU FT-3000
VHF



DSP-NIR

1690F

FILTRE PASSE-BAS
KENWOOD LF30A



360F



ROSMETRE HF/VHF

540F



KENWOOD TS-50

DÉCAS



ALINCO DX-70



YAESU FT-100



ICOM IC-706MKII



ICOM IC-706MKIIG



ALINCO DX-77



KENWOOD TS-570DG



KENWOOD TS-870



YAESU FT-900



YAESU FT-920



YAESU FT-847



YAESU FT-1000MP



ICOM IC-707



ICOM IC-746



ICOM IC-756



ICOM IC-756 PRO

NEW!

Nietsche NBC-501R

Un "booster" pour portatifs VHF

Tout nouveau, tout beau, l'amplificateur Nietsche NBC-501R n'en est pas moins déconcertant en ce qui concerne sa simplicité de mise en service.

Dès sa sortie de l'emballage, il présente tous les stigmates d'un appareil réalisé avec soin. Pour nous en convaincre, nous n'avons pas pu nous empêcher d'aller regarder son électronique. Celle-ci reste de tout premier choix et, comme à l'accoutumé chez ce fabricant, elle demeure fidèle au fondeur Mitsubishi pour les transistors de puissance.

Nous avons affaire à un montage parallèle. Les circuits de polarisation des deux transistors ne permettent pas de garantir un minimum de distorsions sur des transmis-

Si l'on ajoute à cet équipement une alimentation et une antenne, nous voici parés pour nos vacances d'été à la campagne. Cet amplificateur restera également le compagnon idéal des professionnels de la route, VRP et autres grands voyageurs. Sortis du véhicule, c'est notre pocket favori, arrivés à l'hôtel ou au QRA, nous voici avec une station puissante. Elle n'a rien à envier à d'autres équipements mobiles ou fixes, si ce n'est la restriction du trafic en modulation de fréquence.

sions en bande latérale unique. Cela paraît logique puisque à notre connaissance, rares sont les transceivers portatifs fonctionnant en BLU !

Un rigide circuit imprimi-

mé supporte l'ensemble des composants et offre aux transistors de puissance une bonne transition entre celui-ci et le dissipateur thermique.

Comme pour de nombreux modèles d'amplificateurs, le dissipateur fait partie du coffret en aluminium. L'entrée des signaux radio se fait par l'intermédiaire d'un petit câble coaxial muni d'une prise BNC mâle, tandis que la sortie n'est autre qu'un connecteur femelle au standard SO-239.

Le TH-D7E monté sur l'amplificateur.



Le tableau de bord du NBC-501R.

Revenons un instant sur l'entrée. Nous vous conseillons de ne pas tirer sur le câble coaxial au risque de l'arracher des pistes du circuit imprimé. Il y est soudé directement sans aucune autre forme de procès.

Lorsque vous irez chez votre revendeur pour vous procurer un NBC-501R, n'oubliez pas de vérifier la connectique de votre transceiver portatif. Le piège est bien là : avec le Kenwood TH-D7E, il nous a fallu faire les fonds de tiroirs pour trouver un adaptateur à peu près convenable. Comme le TH-D7E est muni d'un

Principales caractéristiques

Fréquence :	144 MHz
Mode :	FM
Puissance d'entrée :	1 à 5 watts
Puissance de sortie :	50 watts avec 5 watts en entrée
Tension d'alimentation :	13,8 volts
Consommation :	8 ampères
Impédance :	50 ohms

connecteur SMA femelle, comme c'est le cas avec la plupart des modèles dernier cri, la transition n'était pas évidente au regard de la rareté et des prix onéreux de ses raccords inter-séries. Il vous faudra donc prendre toutes les précautions qui s'imposent puisque vous ne trouverez pas ces prises chez le dépanneur TV du coin ! Hormis ce détail important, nous n'avons pas constaté de défauts rédhibitoires. Mais, nous le répétons encore une fois, il serait de bon ton de mettre à disposition des raccords inter-séries à bas prix à la disposition des OM. Même s'ils sont de qualité moyenne, nous ne sommes qu'à 144 MHz, et vu la qualité de la prise de sortie SO-239, une qualité similaire suffirait largement...

Le tour du propriétaire

Donc, après avoir asséné le fabricant de cet excellent matériel de petites remarques, voyons un peu comment il se présente. Pour garder toutes les fonctionnalités originelles du petit transceiver, il convient de la laisser en position verticale. Le fabricant propose un nombre important de sabots adaptables en lieu et place de la batterie du pocket. On retire celle-ci pour aller emboîter le portatif sur le sabot de l'amplificateur. Votre transceiver se retrouve alors le dos appuyé contre celui du Nietsche NBC-501R. Comme l'alimentation électrique provient directement du sabot de maintien, le transceiver peut être mis en

service dès que le cordon se retrouve relié aux bornes de la batterie. En revanche, il ne faudra pas oublier de raccorder la fiche d'antenne sur l'entrée de l'amplificateur équipé de sa fiche BNC mâle. La partie inférieure du NBC-501R se présente sous la forme d'un petit tableau de bord sur lequel on trouve deux petits commutateurs et trois indicateurs LED. Le premier inverseur autorise ou non le passage en émission lorsque le transceiver passe dans cette fonction. Dans ce dessein, on le basculera vers le haut. En position basse, marquée "OFF", on ne pourra pas faire passer l'amplificateur en émission. L'état de cet inverseur se matérialise par l'intermédiaire d'une lumière de couleur rouge.

Le second interrupteur permet de mettre en service le préamplificateur de réception qui apporte un gain substantiel de 14 dB. Lorsque ce commutateur est placé en position haute, on voit apparaître une lumière jaune qui indique qu'il est en service. Enfin, une dernière LED rouge confirme à l'opérateur de la station qu'il est en émission. Cet indicateur est parfait pour toutes les "têtes en l'air".



Zoom sur le dissipateur thermique.

Afin de faciliter la mise en œuvre de cet appareil, le fabricant a prévu un fer plat en forme de "U" qui permet de l'installer sur le tableau de bord, par exemple. De plus, le système orientable permet d'incliner l'ensemble selon les besoins de chacun.

Première mise en service

Il n'y a rien de sorcier, si ce n'est qu'il est toujours préférable de placer quelques tores de ferrites sur le parcours du

câble d'alimentation en provenance de la batterie. On soignera l'antiparasitage de celui-ci pour assurer un fonctionnement correct de l'ensemble. Par ailleurs, il convient d'éviter l'utilisation de la prise allume-cigares. En effet, elle n'est pas prévue pour cet usage et elle présente le gros défaut de provoquer des faux contacts.

Si vous venez de vous procurer une nouvelle antenne avec votre nouvel amplificateur, prenez la précaution d'en vérifier le rapport d'ondes stationnaires. Si vous ne disposez pas d'un appareil convenable, faites-vous en prêter un par un ami OM. Il faut être attentif au ROS car c'est la seule condition de pouvoir espérer faire sortir le



L'entrée se fait par un cordon BNC, la sortie sur une prise SO-239.

maximum de puissance au NBC-501R. Et voilà, vous êtes prêts pour de longs moments de trafic avec les copains.

En conclusion

Nous trouvons l'idée de cet amplificateur plus qu'excellente puisque qu'avec peu de moyens, on arrive à réaliser un ensemble "deux en un". Bien




La mise en place du sabot par l'intermédiaire de quatre vis de fixation.



se raisonnable de 700 grammes et ses dimensions de 150 x 85 x 85 mm, il est le compagnon idéal du voyageur.

sûr, n'importe quel autre amplificateur peut également convenir, mais la mise en service est moins aisée. En effet, avec l'amplificateur Nietsche NBC-501R, il suffit d'un simple clic pour insérer le pocket sur son sabot, et l'on se retrouve QRV instantanément. De plus, de par sa mas-

En optant pour une alimentation à découpage de 10 ampères, elle vous suivra également partout grâce à sa masse et ses faibles dimensions. En bref, cet amplificateur est une excellente affaire. En revanche, la rédaction de CQ attend avec impatien-



L'univers des scanners

Pour tout savoir sur les scanners du marché actuel, le matériel, des centaines de fréquences.

516 pages.

Utilisez le bon de commande en page 95

ce la suite des événements : une version fonctionnant en bibande. Cela semble justifié puisque la plupart des pockets permettent désormais le

trafic aussi bien en 144 MHz qu'en 430 MHz, voire même sur 1 200 MHz !

Philippe Bajcik, F1FYF



75ème ANNIVERSAIRE REF-UNION • CONGRÈS NATIONAL



AG 2000

Clermont-Fd

10 & 11 JUIN 2000



Centre
de congrès
POLYDOME

**ENTRÉE
GRATUITE**



Photos conception & réalisation : J.-M. SUEUDOT - F. ILLI

Avec la participation de :



Cubex 2N6N10M : trois antennes en une

La Quad Cubex 2N6N10M est composée de trois antennes destinées aux bandes 2, 6 et 10 mètres.

Sous cette référence pour le moins curieuse, se cache une antenne tribande au format Quad. Cette Cubex, fabriquée aux U.S. et importée par Radio 33, est avant tout destinée aux titulaires de licences "tech-plus" outre-Atlantique, mais vous ne verrez aucun inconvénient à disposer de quoi trafiquer sur 28, 50 et 144 MHz, avec du gain et un volume somme toute assez faible.

La gamme d'antennes Quad du fabricant américain Cubex est plutôt fournie. De la monobande 40 mètres aux antennes destinées aux fréquences VHF, on compte des dizaines de modèles pour tous les goûts. Ce spécialiste de la Quad sous toutes ses formes propose désormais une tribande fonctionnant sur 10, 6 et 2 mètres, un bien curieux choix de bandes, mais qui a au moins le mérite de permettre un trafic de qualité dans un espace réduit.

La "2N6N10M", c'est son nom, offre deux éléments — un radiateur et un réflecteur — sur 28 MHz, deux autres éléments sur 50 MHz et quatre éléments sur 144 MHz, le tout monté sur un boom unique de seulement 1,50 m de long !


Côté gain, Cubex annonce 9 dBi sur 28 MHz avec un rapport avant/arrière de 15 dB. L'espacement des éléments étant identique sur 50 MHz, on obtient le même gain avant mais un rapport

avant/arrière légèrement supérieur : 20 dB, ce qui paraît intéressant sur cette bande. Enfin, sur 144 MHz, on obtient 12 dBi et 25 dB de rapport avant/arrière grâce à l'ensemble constitué de quatre éléments. Tout cela réuni ne pèse que 9 kg envi-

ron, pour une cote maximale de 2,50 m de côté.

Le grand déballage

Dans le carton, tout est livré pour permettre l'assemblage de l'antenne. Le boom de 50 mm de diamètre est perforé aux endroits où viennent



Zoom sur les écarteurs en fibre de verre.

A notre avis

Pour un amateur de trafic aux frontières de la HF et de la VHF, cette antenne convient parfaitement. Ses performances sont très bonnes dans l'ensemble. Le montage peut paraître compliqué, mais il suffit de suivre scrupuleusement les étapes décrites dans la notice (en français) pour ne pas se tromper. Enfin, le rapport qualité/prix nous a paru excellent compte tenu des performances offertes par l'antenne.

s'insérer les croisillons en fibre de verre ; les fils d'antenne sont tous marqués pour ne pas se tromper ; il y a même les colliers Rilsan® pour assurer la fixation des câbles coaxiaux au boom ! "Des" câbles coaxiaux, car en effet, il convient d'utiliser un câble par antenne, soit trois descentes en tout. En particulier, pour l'antenne 6 mètres, un coupleur quart d'onde est prévu puisque l'impédance au point d'alimentation de cette antenne est de l'ordre de 100 ohms, contre 50 ohms pour les deux autres.

Ne pas se tromper...

Inutile de préciser qu'il est préférable de bien suivre les instructions de la notice pour assembler l'antenne. Si vous la montez à l'aveuglette, par exemple en voulant commencer par l'antenne 28 MHz, vous n'aurez plus qu'à tout démonter pour recommencer, puisqu'il convient de démarrer l'assemblage en commençant par le plus petit des trois aériens ; celle correspondant au 144 MHz en l'occurrence.

La première étape consiste à fixer la plaque de liaison boom/mât sur le gros tube d'aluminium qui sert de traversier. Dès lors, on peut fixer le boom sur un mât temporaire afin de procéder aux travaux d'assemblage dans des conditions confortables. Ce

n'est pas une obligation, mais c'est quand même plus pratique ! L'assemblage proprement dit commence par la mise en place des écarteurs 144 MHz. Toutes les pièces de cette antenne sont livrées à part dans un sachet plastique, ceci pour ne pas confondre toutes les pièces de ce "puzzle" rayonnant. Ces écarteurs sont dotés de bagues en caoutchouc permettant un bon alignement. Quelques ajustements seront toujours nécessaires. Une pointe de colle forte complète l'installation. Les fils d'antenne viennent tout simplement se fixer dans des embouts en plastique spécialement étudiés. Il ne faut pas hésiter à plier les cannes de telle sorte à former des carrés avec des coins du même nom. Bien entendu, tous les cadres doivent être inclinés dans le même sens, de préférence vers l'arrière de l'antenne. On termine la mise en place de l'antenne 2 mètres avec le radiateur. Celui-ci sera muni d'un point d'alimentation

(fourni) doté de deux borniers.



Éléments 6 et 10 mètres

La suite du montage consiste à mettre en place les écarteurs en fibre de verre destinés à supporter les fils 6 et 10 mètres. Ces "cannes" sont livrées en plusieurs morceaux : une première canne "épaisse" coulisse à travers le boom et sert de support pour les cannes d'extrémité. Une visserie en acier inoxydable permet de consolider l'ensemble. On ne peut pas se tromper : chaque canne et chaque fil est livré avec un

ruban adhésif de couleur permettant le repérage de chacun des éléments par rapport au boom. C'est très pratique et, semblerait-il, c'est devenu le système par excellence chez la plupart des fabricants d'antennes du moment.

Quelques soudures sont également à réaliser. Les deux réflecteurs correspondant aux bandes 6 et 10 mètres sont livrés "ouverts", en effet, ce qui vous oblige à réaliser une petite épissure (en tendant bien chaque fil) et à souder le "nœud" ainsi formé pour consolider l'élément. Mieux vaut se trouver à deux pour le faire, car les cannes en fibre

La plaque de fixation du boom au mât.



Gros plan sur les croisillons à l'intérieur du boom en aluminium.



A l'extrémité des écarteurs...

de verre ne se plient pas au premier clin d'œil !

Alimentation individuelle

Comme nous l'avons déjà précisé, chacune des trois antennes requiert sa propre ligne d'alimentation. Les antennes 10 et 2 mètres présentent une impédance de 50 ohms, ce qui ne pose aucun problème particulier pour leur alimentation. Il suffit d'amener le câble coaxial dénudé vers le bornier et de fixer l'âme du câble d'un côté et la tresse de masse de l'autre. En revanche, l'antenne 50 MHz présente 100 ohms à son point d'alimentation, d'où le quart d'onde d'adaptation livré avec l'antenne. Celui-

ci est doté, à l'autre extrémité, d'une fiche SO-239.

Sous prétexte d'une facilité de manipulation, le fabricant propose l'emploi de câble de 6 mm de diamètre. Ceci étant, si vous désirez passer "un peu" de puissance dans l'objet, mieux vaut s'offrir un peu de gymnastique et employer du câble digne de ce nom. Vous y gagnerez, assurément, en réception aussi.

Lors de la fixation de l'antenne sur le mât, on a le choix de la polarisation. La configuration logique voudrait que l'on préfère la polarisation horizontale, c'est-à-dire avec les points d'alimentation vers le bas, en pointe, les cadres formant alors un losange. Pour la polarisation verticale, il convient de placer les points d'alimentation sur un côté, l'antenne formant un carré. Tout ceci est une simple question de faire tourner le boom d'un quart de tour dans ses support en "U".

Essais

Les éléments filaires et les écarteurs en fibre de verre sont taillés aux bonnes dimensions, c'est-à-dire qu'en principe, il n'y a aucun réglage à effectuer. Ceci étant, rien ne vous empêche de peaufiner les réglages à votre guise en jouant sur le tension des éléments rayonnants, en raccourcissant ou en rallongeant les fils. Les borniers livrés avec l'antenne sont très

pratiques pour cela. La fixation de l'antenne au mât ne pose aucune difficulté majeure, même si vous êtes seul pour le faire. L'idéal, bien sûr, consiste à posséder un pylône télescopique basculant ce qui facilite encore davantage la pose de l'engin. Les 9 kg qu'accuse la "2N6N10M" se font finalement très peu ressentir, grâce, en particulier, au volume réduit. Écrous serrés, câbles fixés, le reste est une question de trafic !

Les techniciens de chez Cubex ont bien étudié leur coup. C'est le moins que l'on puisse dire ! Pas un seul réglage n'a été nécessaire, exceptée une légère adaptation de l'antenne 144 MHz qui résonnait un peu trop bas en fréquence.

Caractéristique propre aux antennes Quad, le rapport avant/arrière et l'atténuation sur les côtés sont impressionnants, tant sur 28 MHz que sur 50 MHz. Sur 144 MHz, évidemment, les quatre éléments font un travail exceptionnel.

Cette antenne est distribuée en France par notre annonceur Radio 33, de Mérignac, au modeste tarif d'environ 1 700 Francs. Le catalogue Cubex est aussi très fourni en Quads pour toutes les bandes amateurs, alors n'hésitez pas à vous renseigner !

Mark A. Kentell, F6JSZ

Principales caractéristiques

Marque :	Cubex
Modèle :	2N6N10M
Type :	Quad tribande
Gain :	28 MHz 9 dBi 50 MHz 9 dBi 144 MHz 12 dBi
Rapport AV/AR :	28 MHz 15 dB 50 MHz 20 dB 144 MHz 25 dB
Masse :	9 kg environ
Longueur maxi. :	2,50 m
Boom :	1,52 m
Prix indicatif :	1 700 Francs

La fixation des éléments 144 MHz. Un peu de colle forte est nécessaire pour les consolider.

ITA-65 : 5 éléments pour la "bande magique"

BANC D'ESSAI

Antenn



C'est tout nouveau, tout beau, la nouvelle activité de Radio DX Center avec sa marque ITA (International Technology Antenna), du "Made in France" ! Pour vous permettre de faire connaissance avec la nouvelle marque, nous avons choisi cette beam 5 éléments destinée à fonctionner sur la bande que l'on dit "magique".

Bien que n'étant pas autorisés à pratiquer le 50 MHz en Ile-de-France, rien ne nous empêche de l'écouter ou de faire le déplacement en station portable. Les beaux jours arrivent et cela risque d'être assez intéressant. Lorsque l'on passe d'un simple doublet demi-onde à cette antenne, on est immédiatement surpris par la remontée du bruit de fond du récepteur. Avec ses presque 4,50 m de longueur, cette Yagi cinq éléments présente un boom d'une longueur électrique d'en-




L'ensemble des pièces constituant l'antenne ITA-65.

viron 0,8l. Le gain moyen par rapport au dipôle est donné pour 10 dBd (12,1 dBi). Cette antenne se présente sous une forme non conventionnelle puisque le radiateur et le premier directeur ont sensiblement la même longueur. Lorsqu'on la regarde de dessous, on se surprend à ne plus reconnaître l'avant de l'arrière, mais avec l'habitude, on s'y fait vite.

Bien qu'elle occupe une surface importante de 15 m², la masse de cette cinq éléments reste dans une fourchette située aux alentours de 10 à 11 kg. Cela paraît tout à fait étonnant car, lorsque l'on regarde le diamètre du boom qui atteint 50 mm, on peut s'attendre à une masse totale largement supérieure. Cette particularité provient de l'utilisation d'un matériaux particulier, de l'aluminium "T6061". Il possède

toutes les caractéristiques électriques et mécaniques nécessaires à une antenne.

Par ailleurs, les systèmes de fixation des éléments sur ce boom assurent une parfaite rigidité de l'ensemble. Le rotor installé sur le pylône n'étant pas encore équipé d'une cage, on pouvait s'attendre à un fonctionnement moins efficace de celui-ci qu'avec les classiques antennes SHF. En fait, le rotor n'a même pas perdu de sa vigueur et permet un balayage de l'azimut avec toujours autant de rapidité. À titre indicatif, il s'agit d'un rotor équivalent à un KR-400. Cet aspect apparaît comme des plus importants, car cela signifie que cette antenne pourra trouver sa place au sein d'installations équipées de moteurs conventionnels, ce qui n'est certainement pas le cas pour des antennes fonction-




En voilà une antenne qui donne du panache à un pylône !



Notez les repères de couleur pour faciliter le montage.



Les pièces en inox se retrouvent à l'intérieur d'un même sachet, observez les plaques et le gamma-match.



Ce sont cinq plaques comme celle-ci qui maintiennent fermement les éléments sur le boom.

nant sur les bandes inférieures. Donc, malgré ses imposantes dimensions, cette 5 éléments 50 MHz s'installera sans trop de contraintes supplémentaires, avec, en plus, un résultat garanti !

Prise de contact

Au déballage du carton, on se retrouve en présence de tous les éléments constituant l'antenne. Dans un sachet en plastique, on dispose de toute la boulonnerie en inox tandis que les autres pièces sont réparties dans l'emballage. On doit trouver six plaques en aluminium dont une de plus grandes dimensions, cette dernière servant à la fixation

de l'antenne sur la flèche du rotor. Les cinq autres sont destinées à la transition des éléments avec le boom. Ce dernier est livré en trois morceaux qu'il faut assembler. Pour ce faire, un tube plus petit que les autres vient s'emboîter dans les deux morceaux afin de constituer la longueur totale. Une bonne rigidité est obtenue grâce au choix des matériaux utilisés d'une part, et du fait même que le boom n'est pas réuni par moitiés. Une première longueur d'environ 3,50 m prend en charge tous les éléments du réflecteur jusqu'à l'avant dernier élément. L'autre morceau du boom ne supporte alors que le cinquième élément.

On arrive ainsi à des antennes extrêmement solides qui restent pourtant "souples". Il y a la rigidité du chêne

Bien centrer la plaque par rapport au repère de couleur.

et la souplesse du roseau. A titre indicatif, cette antenne est capable de supporter des vents supérieurs à 150 km/h, avec ou sans une éventuelle couche de glace. Cela dit, dans nos régions, ce n'est peut-être pas le plus fréquent que de se retrouver avec des antennes givrées, mais ce n'est pas le cas de tous les pays. Cet aérien pourra donc sans aucun complexe être installée dans des conditions climatiques les plus rudes.


Étant donné que toutes les antennes ITA sont construites à partir du même matériau (alu T6061), il va de soi que l'ensemble de la gamme présente les mêmes performances mécaniques.

Vous aurez remarqué sur les photographies qui illustrent cet article que l'on voit des anneaux de couleur sur toute la longueur du boom. Ils servent de repère pour centrer les cinq transitions avec les éléments de l'antenne. Le rouge sert de marque pour le réflecteur, le blanc pour l'élément rayonnant, le bleu pour le premier directeur, le jaune pour le deuxième et le noir pour le troisième directeur. Ces derniers se composent de trois morceaux de tube également en aluminium.

Pour éviter toute fausse manipulation, ils sont également dotés de bagues de couleur. Un tube principal assure le maintien de l'élément sur le boom, tandis qu'à chaque extrémité vient s'insérer un autre morceau de courte longueur.

La fixation de ces tubes d'extrémité est assurée par des vis en inox auto taraudeuses.

Entre le repérage de tous les éléments et le montage de l'antenne sur le pylône, il se sera écoulé en-




viron une petite heure de montage, et encore, sans forcer. Le montage du gamma-match se fait selon les indications de la succincte notice et selon les photographies. On voit que l'adaptateur d'impédance possède également des anneaux de repère de couleur noire pour assurer un pré-réglage convenable de l'antenne. De notre côté, avec celui-ci nous obtenions un ROS de 1,5:1 sur 50,210 MHz. Le simple fait de faire glisser la barrette de réglage permet d'ajuster l'accord. Avant de serrer toute la boulonnerie sur le boom, il convient d'ajuster l'alignement des cinq éléments. Il faut qu'ils soient tous sur le même axe, et lorsqu'on la regarde de face, on ne doit voir qu'une seule ligne.

Enfin, avant de la percher sur votre pylône, prenez soin de trouver son centre de gravité. C'est à cet endroit qu'elle sera accrochée sur la flèche du rotor.

Premiers essais

Avant de brancher quoi que ce soit sur cette antenne, nous avons préféré hisser le pylône à sa plus grande hauteur pour s'assurer de son maintien et de la maniabilité de l'ensemble. Ce n'est qu'ensuite que le premier câble coaxial est venu rejoindre le connecteur du gamma-match. Le standard retenu reste des plus classiques puisqu'il s'agit d'une fiche SO-239.



Qui a dit que ça va bouger ?

ITA-65 : 5 éléments pour la "bande magique"



On se lève tous pour une ITA-65. notez la présence de F1DTQ qui était tombé pile ce jour-là pour le montage de l'antenne.



Bonjour et merci pour l'aide apporté par Sylvain. F8BYC.



Le montage des éléments se fait assez rapidement.

Pour les réglages du ROS, les choses s'avèrent un peu plus compliquées. La raison fondamentale est bien sûr la hauteur de l'antenne par rapport au sol. Ce n'était pas évident d'aller faire un réglage correct de l'impédance lorsque le pylône était à 12 m. En effet, lorsqu'on obtenait une valeur correct de ROS le pylône en bas, elle n'était plus du tout la même lorsqu'il se retrouvait totalement étendu. C'est normal, puisque l'antenne est à deux longueurs d'onde lorsqu'elle est en haut contre un demi-lambda quand elle se retrouve en bas, sans compter la gouttière en zinc juste au-dessus du

réflecteur... Après plusieurs montées et descentes du pylône, nous avons enfin fini par trouver un compromis acceptable qui consistait en un réglage de ROS se situant à 1,2:1.

En ce qui concerne le trafic à proprement parler, je dois vous avouer que je n'ai pas encore eu l'opportunité d'en faire beaucoup. Quoi qu'il en soit, je peux vous garantir son efficacité, car un ami radioamateur utilise sa grande sœur en six éléments avec des puissances de l'ordre de 5 à 10 watts appliqués sur l'antenne. Il réalise des liaisons transatlantiques et de nombreux contacts avec le reste du monde.

On en rêvait, ITA l'a fait !

Tant pour ce qui concerne les antennes Yagi en SHF ou autres paraboles, nous n'avons pas d'exigences particulières, il n'en est pas de même en ce qui concerne les antennes dédiées au 6 mètres et au décimétrique. En effet, les encombrements devenant de plus en plus grands, il faut que cela résiste à de nombreux paramètres atmosphériques. Jusqu'alors, nous ne savions trop vers quelle antenne nous tourner, c'est maintenant chose faite avec l'ITA-65 qui regroupe toutes les caractéristiques et les performances d'une véritable antenne d'OM (lire "d'homme") pour la bande des

six mètres. Il est certain qu'avec son matériau T6061 et avec le savoir-faire et l'expérience des dirigeants de la marque ITA, on soit en présence de l'une des meilleures antennes dédiées au 50 MHz.

Par ailleurs, pour ceux qui en ont la possibilité, le gamma-match de la ITA65 supporte 3 kW !

Le prix moyen constaté se situe aux alentours de 1 700 Francs, tandis que la version six éléments flirte avec les 2 300 Francs. Comme vous pouvez le voir, les prix sont à la hauteur de la qualité du produit.

Philippe Bajcik, F1FYY



Une vue latérale juste avant les premiers essais radio avec la ITA-65. Avant de tester l'antenne, on a préféré tester la rigidité du pylône...

Une technologie à exploiter

Le principe même d'un appareil dit "furtif" est justement de ne pouvoir être détecté sur les écrans radar avant qu'il ne lance son attaque. Or, pour parvenir à un tel résultat, il convient de mettre en œuvre des technologies physiques et matérielles le plus souvent inconnues du grand public. Concrètement, l'aéronef doit se rendre invisible face aux systèmes courants de détection. Pour cela, il convient de connaître le principe de fonctionnement d'un système radar.

Pour détecter un objet physique, un système radar envoie un signal très haute fréquence, le plus souvent autour de 5 GHz, et écoute

Les récents événements survenus dans les Balkans ont fait une nouvelle fois rejaillir la notion d'avions furtifs. Mais comment échapper à une surveillance aérienne de plus en plus performante ? Les techniques employées en matière de radioélectricité ne cessent de se développer...

ensuite le retour de ce même signal au fur et à mesure de la rotation de l'antenne dans un espace prédéfini. Ainsi, tout objet détecté par un retour cohérent de l'onde émise s'affiche à la manière d'un point sur un écran de contrôle, et

se déplace à chaque passage de l'antenne d'émission dans le champ d'action de l'objet surveillé.

Or, le principe même d'un appareil "furtif" est d'absorber l'onde émise par le radar, tout comme le ferait un aspirateur, rendant par conséquent impossible la détection de tout signal réémis.

Comme un aspirateur

Les matériaux utilisés pour la construction d'aéronefs furtifs, tel le F-117 par exemple, se comportent donc comme

un aspirateur d'ondes. Tout signal électromagnétique reçu est "capté" par la structure de l'appareil, puis se retrouve atténué de façon tellement importante que le résidu renvoyé vers la source d'émission est largement inférieur au seuil de détection d'un système radar classique, qui se situe généralement autour de 1 nW. C'est bien peu, mais amplement suffisant pour obtenir un résultat probant et ainsi détecter un appareil ennemi à plusieurs kilomètres de distance.

Les systèmes de radars déjà existants ne sont pas capables de travailler à diverses fréquences, rendant ainsi presque facile la réalisation du principe de furtivité. Toute l'astuce consiste à réaliser un avion avec des matériaux absorbants à la fréquence de fonctionnement la plus couramment utilisée.

Ainsi, il est tout de suite facile de comprendre quelle méthode il convient d'employer pour rendre totalement inefficace le principe d'invisibili-




Fig. 1 - Principe du radar. Le signal émis est renvoyé au sol par l'objet détecté.




Fig. 2 - L'avion furtif absorbe les signaux du radar le rendant "invisible". Mais seulement à une certaine fréquence...




Fig. 3 - Bande-passante des matériaux furtifs.




Fig. 4- Courbe de réponse en fréquence des matériaux furtifs.

té. Puisque l'avion est indécrochable à une certaine fréquence, il suffit de travailler à une fréquence plus basse.

Tout le monde descend !

Les recherches actuelles se concentrent sur l'utilisation et, surtout, le développement de systèmes radar fonctionnant à des fréquences bien plus basses que celles utilisées actuellement.

C'est désormais chose faite, puisque les laboratoires spécialisés ont d'ores et déjà développé des prototypes fonctionnant selon le principe "transitoire", c'est-à-dire sur une large bande de fréquence.

Ainsi, les nouveaux systèmes, du moins ceux dont nous avons eu connaissance, sont désormais opérationnels entre 500 MHz et 1,5 GHz. Les matériaux utilisés pour la conception de tels appareils possèdent des propriétés absorbantes à une certaine fréquence, mais pas sur toutes !

Tout signal envoyé sur un objet en mouvement à une fréquence inférieure à celle dite "de coupure", sera donc réfléchi comme toute onde classique.

On conclue donc que les matériaux furtifs se comportent comme des cavités résonnantes, celles-là même utili-

sées sur les relais radioamateurs...

Ceci dit...

De là à imaginer un jour l'utilisation de matériaux furtifs en lieu et place de nos bonnes vieilles cavités, il n'y a qu'un pas, que seul notre portefeuille nous empêche de franchir. Néanmoins, sachez que ces techniques sont désormais connues des constructeurs et que la technologie dans ce domaine ne cessera d'évoluer, pouvant peut-être rendre meilleur marché les matériaux actuellement utilisés.

Notez que leur courbe de réponse en fréquence est beaucoup plus pointue que celles que nous avons l'habitude d'obtenir, même en très hautes fréquences. Le seul inconvénient est la bande de réjection, bien plus large que la norme actuelle.

La mise en œuvre de nouvelles technologies liées au domaine militaire ayant tendance à se répandre vers le domaine grand public, quand verrons-nous un relais équipée de cavités furtives ?

Allen Barrett ■



- 2 ou 3 ou 4 éléments 14-18-21-24-28 MHz
 - 2 éléments 7 MHz
 - Antennes pré-réglées ou en kit
 - Cannes en fibre et croisillons au détail
-
- 2 ou 4 éléments 27 ou 50 MHz
 - 4 ou 7 ou 8 éléments 144 MHz
 - 50 + 144 MHz ou 28 + 50 + 144 MHz

Catalogue CUBEX :
(Papier ou disquette) 10 timbres à 3 F



Importateur officiel pour la France

VENTE et DEPANNAGE MATERIELS RADIO-AMATEURS



BP 241 - 33698 MERIGNAC Cedex
8, avenue DORGELES


Tél : 05 56 97 35 34 Fax : 05 56 55 03 66

Magasin ouvert : du mardi au vendredi : de 10h à 13h et 14h30 à 18h30
le samedi : de 10h à 13h

WEB : <http://radio33.ifrance.com>

NOUVEAU : Antennes YAGI, I.T.A.

Encore des astuces pour les "hypers"



Quelques exemples de circulateurs et d'isolateurs.



Que d'essais ! Cet article va nous permettre de revenir sur l'oscillateur 10 GHz à résonateur décrit précédemment. De nombreuses astuces et modifications sont possibles. L'essentiel consiste à être minutieux, car à ces fréquences, il s'agit presque d'horlogerie !

Avant de continuer dans les manipulations réalisées avec, par exemple, le DRO du mois dernier, faisons un petit détour du côté des isolateurs et des circulateurs. Ces deux composants électroniques sont basés sur le

même principe. Selon la configuration du montage, l'un sert à isoler l'entrée et la sortie tandis que l'autre sert à faire circuler les ondes sur ses trois accès. On utilisera un circulateur pour

réaliser un transceiver sur 10 GHz, par exemple.


Il remplacera avantageusement un dispositif de commutation à relais. Un isolateur verra l'un de ses accès chargé par une résistance pure de 50 ohms. Toute désadaptation d'impédance présente sur l'un des deux autres ports verra les ondes de retour (ROS) se diriger vers la charge fictive. De la sorte, on protège les montages. On retrouve ces petits composants à l'occasion des braderies radioamateurs. Pour une cinquantaine de francs, on dispose soit d'un circulateur équipé de sa charge de 50 ohms (donc un isolateur), soit on dispose d'un circulateur dont ses trois accès restent libres. Les modèles qui conviennent sont référencés "TBK" ou "TBX". On a essayé les deux versions sans constater de différences notables.

Le principe même des circulateurs est basé sur celui de la résonance magnétique aux hyperfréquences. Les circulateurs

doivent être considérés comme des quadripôles linéaires non réciproques. Ce dernier terme indique que les ondes passent dans un sens, mais pas dans l'autre, un peu comme un transistor qui assure le transfert total de l'énergie de la base vers son collecteur, mais pas du collecteur vers sa base. C'est une parabole un peu sommaire, mais qui fait bien ressortir l'image de réciprocity.

Signalons, au passage, l'une des autres applications de ces phénomènes : le rotateur de polarité. On l'appelle aussi le rotateur faraday. On a souvent remarqué dans les anciennes têtes LNB, dans le guide d'onde, un long morceau de matériau rigide. C'est une ferrite qui permet de passer de la polarisation horizontale à la polarisation verticale. Pour ce faire, un puissant électro-aimant placé en parallèle applique un champ magnétique sur cette lamelle de ferrite afin de faire tourner les ondes de 90 degrés. De savants calculs permettent de déterminer l'épaisseur, la largeur et la longueur de cette pièce. Bref, le sujet n'étant pas sur les polariseurs, nous en resterons-là.

Il faut savoir que le sens de rotation va de 1 vers 2, de 2 vers 3, puis de 3 vers 1. Les circulateurs montés en isolateurs sont équipés d'une charge fictive de 50 ohms et l'on peut y voir une flèche droite ou en forme d'anneau. Cette dernière indique le sens de la rotation. On va rentrer le signal sur le port 1, on le récupère sur l'accès 2. Si la charge connectée au port 2 est parfaitement adaptée sur 50 ohms, aucune onde n'arri-



L'intérieur d'un isolateur.

vera sur l'accès 3. En revanche, si la charge qui se trouve branchée sur l'accès 2 crée du ROS, la puissance réfléchie se dirigera vers le port 3 où elle y sera dissipée par une charge purement ohmique de 50 ohms. On l'appelle aussi "charge poubelle".

On l'aura compris, un circulateur fait circuler les ondes uniquement dans un sens. Les ondes sont ainsi transférées au port d'accès le plus proche de celui qui les envoie. Lorsque l'on a dépensé pas mal d'argent dans l'achat d'un DRO et d'un amplificateur fonctionnant sur 10 GHz par exemple, on prend la précaution d'intercaler un isolateur adapté entre le DRO et l'amplificateur, puis entre celui-ci et l'antenne. On évite ainsi de détruire les tran-

Donc, en toute logique, si l'on connecte la sortie du DRO sur l'accès numéro 1 puis l'antenne en 2, et enfin la tête LNB en 3, on obtient un transceiver 10 GHz sans commutation. Le terme "sans commutation" est mal approprié puisque l'on devrait plutôt dire que la commutation se fait de manière automatique. En partant du DRO, en effet, le premier accès adapté qu'il va rencontrer sera le numéro 2, donc toute la puissance va partir sur l'antenne et l'on n'aura rien sur la tête de réception (en théorie).

Coupons maintenant l'alimentation du DRO pour passer en mode réception. C'est l'accès 2 qui va recevoir l'émission de votre correspondant, et si l'on s'en réfère aux sens de rotation, ces signaux vont aller directement vers l'accès

3 où se trouve la tête LNB. Cette dernière

peut être alimentée en permanence.

L'isolation inverse de port à port d'un circulateur est d'environ 30 dB, d'où le fait que cette application ne reste intéressante que pour des puissances relativement faibles. Par ailleurs, avec ce système, il convient d'utiliser une antenne parfaitement accordée sur la bande de fréquences employée, car sans cela, c'est la tête de réception qui fait office de "charge poubelle". On peut également tirer profit de cette méthode de couplage pour réaliser des liaisons en full-duplex sur la même bande. Le DRO sera par exemple calé sur 10,485 GHz et la tête de réception recevra une fréquence de 10,450 GHz. Si l'on n'est pas certain de l'adaptation d'impédance de l'antenne, il devient

alors utile d'intercaler entre l'accès 2 et l'antenne un petit dispositif de réglage. On procédera de manière identique sur l'accès 3. Il s'agit d'un morceau de guide d'onde sur lequel sont disposées quelques vis de réglage, un filtre en quelque sorte.

Pour quelques DRO de plus

Force est de constater que les meilleurs dessins de DRO permettant un fonctionnement "à coup sûr" sont ceux qui fournissent l'énergie sur la source des transistors FET qui le composent. Certains montages d'oscillateurs comme ceux "à réaction" entre la grille et le drain, restent moins évidents à faire fonctionner, à moins d'utiliser le circuit imprimé préconisé par Denys, F6IWF. En effet, Denys a parfaitement calibré le dessin du circuit imprimé pour une fréquence de fonctionnement sur 10 GHz, ce qui n'est pas le cas de ceux que l'on récupère dans les têtes de réception.

Les DRO montés en source commune ne laissent pas une marge de manœuvre suffisante pour obtenir un bon rendement sur la bande ATV, à moins, évidemment, d'utiliser le bon résonateur diélectrique. Mais ce n'est pas ici le but du jeu, car un résonateur diélectrique qui va bien pour le 10 GHz est grassement commercialisé aux environs de 90 Francs ! Pour s'en sortir

La ferrite de l'isolateur de la photo 2.

avec les moyens du bord, l'idéal consiste à employer l'un ou l'autre des deux DRO contenus dans la tête de réception. Par ailleurs, il faut noter que l'utilisation du circuit imprimé dédié normalement à l'oscillateur local BAS donne aussi les meilleurs résultats.

Lorsque le découpage du circuit imprimé correspondant est achevé, deux cas se présentent : soit le transistor d'origine est en bon état, soit il est "décédé". Pour s'en affranchir, il faudra le contrôler, mais cette opération est assez délicate lorsqu'il est encore soudé sur le circuit. En effet, sa grille rejoint la masse via une résistance de 50 ohms et la source se retrouve également réunie à la masse par l'intermédiaire d'une piste. En sondant le transistor avec la méthode évoquée le mois dernier, il y a fort à parier qu'on va le trouver en court-circuit. En conséquence de quoi, la seule solution valable pour le vérifier est de le mettre sous tension. Pour ce faire, on prend sa plus belle alimentation stabilisée que l'on règle à ZERO Volt. Tout en augmentant progressivement la tension, on contrôle la tension





Les trois accès d'un circulateur.

sistors des montages en présence. Avec un isolateur, même si l'antenne est retirée, ce sera la charge de 50 ohms qui dissipera l'énergie envoyée par l'amplificateur.

En ce qui concerne les usages des circulateurs, il est envisageable de les mettre en service dans des têtes de transceivers. On évite ainsi les coûteux et précieux relais de commutation émission-réception. Imaginons un circulateur dont le sens de rotation des signaux va de 1 vers 1 en passant par 2 puis par 3. Rappelons-nous aussi que dans ce sens-là, les ondes sortent par le premier port qu'elles trouvent adapté.

alors utile d'intercaler entre l'accès 2 et l'antenne un petit dispositif de réglage. On procédera de manière identique sur l'accès 3. Il s'agit d'un morceau de guide d'onde sur lequel sont disposées quelques vis de réglage, un filtre en quelque sorte.



Pour quelques DRO de plus...



La cavité Gunn, quoi de plus simple pour faire de l'émission sur 10 GHz. A découvrir bientôt dans votre magazine.

présente sur le drain du transistor. Si elle ne varie pas proportionnellement avec celle de l'alimentation, le FET est mort des suites de ses blessures ! Il conviendra de le remplacer.

Un autre détail important. Avant de cannibaliser votre tête LNB, mettez-la sous tension pour vérifier la tension qui arrive sur la résistance du drain de l'oscillateur. Ceci est important et permet de vérifier si le transistor est en bon état. On vérifie ensuite la présence d'une résistance de drain d'une valeur de 50 ohms. Si ce n'est pas le cas, mettez-en une que vous trouverez sur la platine sur l'arrivée des tensions négatives de grilles de la chaîne d'amplification.

Vous venez de vérifier votre FET, pas de chance, il est mort, et il faut le dessouder. Si vous ne disposez pas d'une référence comme les ATF2884

(30 Francs) ou ATF26836 (100 Francs de plus), votre choix se portera sur le transistor d'amplification le plus proche du mélangeur. C'est en général celui qui

Deux fils et ça roule avec une Gunn.

permet d'obtenir le plus de puissance, les transistors qui le précèdent étant plutôt des versions à faible bruit qui fonctionnent sous des tensions "drain-source" d'environ 2 volts. Ils auraient du mal à supporter longtemps des tensions supérieures.

Nous ne reviendrons pas sur l'aspect mécanique des choses bien que les premières

expériences puissent se faire en gardant la platine DRO nue, juste pour constater un éventuel fonctionnement. D'essais en expériences, de "bidouilles" en tentatives, on en finit souvent par baisser les bras pour cause de mauvais fonctionnement. Comme le plus dur à s'approvisionner est certainement les petites pastilles diélectriques, il faut faire avec ce que l'on a sous la main. En partant de cette idée, nous avons réussi à faire fonctionner des DRO de manière satisfaisante avec des méthodes relativement peu conventionnelles. Pour n'en citer qu'une, on peut coller sous les pastilles des capacités céramiques CMS débarrassées de leurs extrémités. On passe ainsi d'un résonateur inadéquat à un modèle offrant des perspectives de fonctionnement. L'un d'eux nous a offert un fonctionnement correct rien qu'en le surélevant du circuit par l'intermédiaire d'une petite rondelle de Téflon de 1 mm de haut découpée d'une fiche SMA. Il y a cependant

un petit piège. Alors que l'on touillait notre pastille de diélectrique, nous n'arrivions à obtenir aucun signal en sortie de l'oscillateur. C'est à l'occasion d'une fausse manipulation que nous nous sommes aperçus de l'astuce. La pastille du DRO en place et l'ensemble sous tension ne voulait rien savoir, c'est alors qu'en faisant passer une plaque en aluminium au-dessus du montage que nous aperçûmes une jolie raie sur l'écran de l'analyseur. En retirant la plaque, plus rien. C'est alors qu'est venue l'idée de fixer temporairement le résonateur puis de refermer le couvercle. Ce n'était pas encore sur la bonne fréquence, mais il suffisait de placer une vis de réglage pour l'ajuster à convenance. Pour ce qui va suivre, je garde toutes les réserves d'usage tant que personne ne m'aura donné une explication que je qualifierai de valide et précise. J'ai constaté des phénomènes des plus curieux. Selon les configurations et les différentes positions du résonateur diélectrique, on n'assiste pas aux mêmes variations de fréquence lorsque l'on tourne la vis de réglage. Dans certains cas, le fait de rapprocher celle-ci du résonateur fait descendre la fréquence (cas réputé normal), dans d'autres configurations, c'est le contraire...

Modulons

D'aucun disent que tous les FET de récupération ne se modulent pas bien. Ce n'est pas tout à fait vrai, ni tout à fait faux. En fait, avec le nombre pantagruélique de transistors montés dans un DRO, nous en


sommes irrémédiablement venus à une conclusion : ils se modulent tous correctement, mais seulement, il y en a certains qui le font mieux que d'autres. Prenons le cas d'un DRO basé sur l'un

des transistors ATF cités plus haut. On cale la pastille diélectrique pour un fonctionnement sur une fréquence donnée, on referme la boîte et on applique la vidéo inversée sur la grille. Si la bonne amplitude attaque celle-ci, on obtiendra une image parfaite sur l'écran du moniteur. En revanche, rares sont les transistors de récupération d'une tête LNB qui offrent le même mode de fonctionnement. Pour obtenir une bonne qualité d'image, il va falloir modifier la tension d'alimentation et recalibrer la pastille diélectrique en conséquence. En général, on perd de la puissance mais on gagne en qualité de modulation.

Dans le domaine des transistors de récupération, les seuls qui donnent à peu près les mêmes résultats que les FET cités précédemment sont ceux du troisième étage et celui d'origine sur l'oscillateur local. Pour préserver la vie de vos DRO, pensez à installer dans le boîtier le régulateur de tension et d'excellents découplages, céramiques et tantales. De plus, je prends la sage précaution de remettre mon alimentation stabilisée toujours à ZÉRO pour couper le DRO. La remise sous tension se faisant alors progressivement en partant de "0" vers la valeur nominale en observant le courant consommé. La vidéo est ensuite envoyée en dernier. Comme je n'arrive pas à déterminer d'où viennent les phénomènes de destructions intempestives de DRO, c'est la seule méthode que j'ai trouvée pour limiter les dégâts.

Enfin, pour clore ce chapitre sur l'émission ATV sur 10 GHz, je suis en train de préparer des manipulations concernant les diodes Gunn. Ces diodes équipées d'une cavité constituent certainement le meilleur moyen pour débiter dans cette bande. Ces diodes ne coûtent vraiment pas cher.

Philippe Bajcik, F1FY



International Technology Antenna

ANTENNES MONOBANDES 50 MHz (6 m) (le réflecteur mesure 3 m)

Référence	Nb d'éléments	Longueur Boom	Gain dB	F/B	Prix
ITA-62	2	0.60 m	6.2	-18	790 F TTC
ITA-63	3	1.75 m	9.1	-25	1190 F TTC
ITA-64	4	2.75 m	11.4	-28	1490 F TTC
ITA-65	5	4.35 m	12.1	-28	1690 F TTC
ITA-66	6	6.40 m	12.5	-35	2290 F TTC

ANTENNES MONOBANDES 28 MHz (10 m) (le réflecteur mesure 5,40 m)

Référence	Nb d'éléments	Longueur Boom	Gain dB	F/B	Prix
ITA-102	2	1.00 m	6.3	-18	1290 F TTC
ITA-103	3	3.25 m	10.3	-20	1590 F TTC
ITA-104	4	5.65 m	12.0	-26	1990 F TTC
ITA-105	5	7.70 m	12.7	-35	2790 F TTC
ITA-106	6	11.25 m	13.5	-32	3190 F TTC

ANTENNE MONOBANDES 27 MHz (11 m) (le réflecteur mesure 5,55 m)

Référence	Nb d'éléments	Longueur Boom	Gain dB	F/B	Prix
ITA-112	2	1.10 m	6.3	-18	1290 F TTC
ITA-113	3	3.35 m	10.3	-20	1590 F TTC
ITA-114	4	5.80 m	12.0	-26	1990 F TTC
ITA-115	5	7.90 m	12.7	-35	2790 F TTC
ITA-116	6	11.45 m	13.5	-32	3190 F TTC

ANTENNES MONOBANDES 24 MHz (12 m) (le réflecteur mesure 6 m)

Référence	Nb d'éléments	Longueur Boom	Gain dB	F/B	Prix
ITA-122	2	1.15 m	6.3	-18	1590 F TTC
ITA-123	3	3.50 m	9.1	-25	1990 F TTC
ITA-124	4	5.50 m	11.4	-28	2490 F TTC
ITA-125	5	8.60 m	12.1	-38	3290 F TTC

ANTENNES MONOBANDES 21 MHz (15 m) (le réflecteur mesure 7,50 m)

Référence	Nb d'éléments	Longueur Boom	Gain dB	F/B	Prix
ITA-152	2	1.30 m	6.3	-18	1790 F TTC
ITA-153	3	4.15 m	9.1	-25	2290 F TTC
ITA-154	4	6.40 m	11,4	-28	2990 F TTC
ITA-155	5	10.20 m	12.1	-28	3590 F TTC

ANTENNES MONOBANDES 18 MHz (17 m) (le réflecteur mesure 8,50 m)

Référence	Nb d'éléments	Longueur Boom	Gain dB	F/B	Prix
ITA-172	2	1.45 m	6.3	-18	1890 F TTC
ITA-173	3	4.90 m	9.1	-25	2490 F TTC
ITA-174	4	7.50 m	11.4	-28	3290 F TTC
ITA-175	5	11.20 m	12.1	-28	3690 F TTC

ANTENNES MONOBANDES 14 MHz (20 m) (le réflecteur mesure 11,60 m)

Référence	Nb d'éléments	Longueur Boom	Gain dB	F/B	Prix
ITA-202	2	1.70 m	6.3	-18	2190 F TTC
ITA-203	3	6.20 m	9.1	-25	3390 F TTC
ITA-204	4	11.10 m	11.4	-28	4290 F TTC
ITA-205	5	14.40 m	12.1	-28	5090 F TTC

ANTENNES MONOBANDES 10 MHz (30 m) (le réflecteur mesure 15,00 m)

Référence	Nb d'éléments	Longueur Boom	Gain dB	F/B	Prix
ITA-302	2	2.35 m	6.3	-18	2590 F TTC

Vivez pleinement votre passion pour le DX avec une antenne I.T.A. !

MADE IN FRANCE



Les antennes I.T.A. ont été étudiées et conçues avec l'assistance des meilleurs logiciens professionnels afin d'obtenir un rendement optimal. Les antennes I.T.A. associent **Qualité, Robustesse et Performance** afin de contenter les opérateurs DX les plus exigeants. Les meilleurs matériaux ont été sélectionnés (tant pour l'aluminium que pour la visserie (inox) et les différentes pièces de fixation). Ceci permet d'assurer à nos clients une garantie de 5 ans contre la corrosion et la résistance au vent.

Le diamètre des booms varie, selon le nombre d'éléments (et la bande) de 80 mm à 50 mm et les éléments de 50 mm à 25 mm. Les éléments sont fixés à l'aide de plaques d'aluminium de 10 x 15 (ou 20) cm de 5 mm d'épaisseur et de 4 colliers. La puissance admissible avec le Gamma-match utilisé est de 3000 W (3 kW). Les pièces détachées de tous les éléments constituant les antennes I.T.A. (du boom jusqu'à la plus petite vis utilisée) peuvent être achetées séparément.

Chaque antenne est livrée avec une notice de montage en français, les caractéristiques et le diagramme de rayonnement.

MTFT "MAGNETIC BALUN"

Référence	Description	Prix
ITA-MTFT1	Balun pour long fil, puissance admissible 300 Watts (pep)	290 F TTC
ITA-MTFT2	Idem MTFT, mais entièrement en inox pour résister à des-conditions extrêmes (en mer, en Afrique...)	390 F TTC
ITA-KIT	Kit de fixation sur mât pour MTFT et MTFT2	75 F TTC

DIVERS

Référence	Description	Prix
ITA-WIRE	Câble multibrin gainé plastique pour MTFT et antenne filaire par bobine de 100 m	3.5 F TTC/m 300 F TTC

Contactez votre revendeur

RADIO DX CENTER (I.T.A.)

39, Route du Pontel
78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN
Tél : 01 34 89 49 01
Fax : 01 34 89 46 02

A. M. I.

16, Rue Jacques Gabriel
31400 TOULOUSE
Tél : 05 34 31 53 25
Fax : 05 34 31 55 53

RADIO 33

8, Avenue Dorgelès
33700 MERIGNAC
Tél : 05 56 97 35 34
Fax : 05 56 55 03 66

CB SERVICE

8, Boulevard de Metz
59100 ROUBAIX
Tél : 03 20 27 20 72
Fax : 03 20 36 90 73

Comparatif transceivers portatifs

Le DJ-V5 d'Alinco est un superbe petit bibande.



Vous cherchez un nouveau transceiver portatif ? Il faudra avant tout décider de l'utilisation que souhaitez en faire. De l'émetteur-récepteur le plus simple aux modèles dernier cri avec TNC intégré, le choix est vaste. Avec une trentaine de modèles disponibles dans le commerce, votre quête de ce que vous estimez bon mérite réflexion. Voici quelques guides...

Le choix de votre futur transceiver portatif dépend essentiellement de l'usage que vous souhaitez en faire. Si vous devez voyager avec à l'étranger, une fonction de réception ondes courtes peut être un plus non négligeable. Si le trafic APRS vous intéresse, le transceiver devra comporter un TNC et, éventuellement, une possibilité de branchement d'un récepteur GPS. Sur le terrain, lors d'exercices ADRASEC, une fonction transpondeur peut également s'avérer d'une grande utilité...



Le minuscule ICOM IC-07E, un vrai concentré de technologie.

land, Rexion ou Standard sur le marché de l'occasion, ou dans les fonds de tiroirs des revendeurs.

Incompatibilité entre marques

Chaque marque conçoit ses portatifs à sa façon et il en découle une incompatibilité entre les accessoires des unes et



Le DJ-C5 d'Alinco : format carte bancaire ou presque !!

Les marques


En France, il y a quatre grandes marques qui offrent une gamme plus ou moins étendue d'appareils VHF/UHF complétant leur

gamme de transceivers HF. Alinco, ICOM, Kenwood et Yaesu sont les principales marques disponibles. Vous trouverez, à la rigueur, des transceivers de marque Mid-

	Les "micros"						
	Yaesu VX-1	Alinco DJ-V5	Alinco DJ-C5	Alinco DJ-S11	Alinco DJ-S41	ICOM IC-07E	Kenwood TH-22E
Bandes amateurs	2m/440	2m/440	2m/440	2m	440	2m/440	2m
Puissance	1/2W	5W	1/2W	1/2W	1/2W	1/2W	5W
Couverture RX (MHz)	76/999	76/999	108-174 420-479	Ham	Ham	30-1300 + WFM	135-174
Réception AM	Oui	Oui	Oui	Nonn	Nonn	Oui	Nonn
Mémoires	291	200	50	21	21	200	40
Alphanumérique	Oui	Oui	Nonn	Nonn	Nonn	Nonn	Nonn
Double RX	Nonn	Nonn	Nonn	Nonn	Nonn	Nonn	Nonn
Double vernier	Nonn	Nonn	Nonn	Nonn	Nonn	Nonn	Nonn
Shift auto	Oui	Oui	Nonn	Nonn	Nonn	Oui	Oui
Tone Scan	Oui	Oui	Nonn	Nonn	Nonn	Oui	Oui
Clavier éclairé	Oui	Oui	Oui	Nonn	Nonn	Nonn	Phospho.
Clonage	Oui	Oui	Nonn	Nonn	Nonn	Nonn	Nonn
Prog. par PC	Oui	Oui	Nonn	Oui	Oui	Oui	Nonn
Connecteur d'antenne	SMA	SMA	Fixe	Fixe	Fixe	SMA	BNC
Tension 12 V DC	Oui	Oui	Nonn	Nonn	Nonn	Nonn	Oui
Encodage CTCSS	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Décodage CTCSS	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Tonalité DCS	Oui	Nonn	Nonn	Nonn	Nonn	Nonn	Nonn
Niveaux de puissance	2	3	2	2	2	—	3
Puissance audio	1/4W	1/2W	1/3W	1/4W	1/4W	1/2W	1/4W
Economiseur	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Codes DTMF	8	8	—	—	—	—	—

des autres. Une batterie Kenwood ne fonctionne pas avec un transceiver Yaesu ; une batterie Yaesu ne fonctionne pas avec un transceiver ICOM...

Et, même si certains modèles de batteries s'accordent (mécaniquement) avec les appareils d'autres marques, les connexions sont souvent inversées ! Quant aux micros et autres casques, on trouve m ê m e des in-



Le Yaesu FT-51R.

	Les robustes				
	Kenwood TH-G71	Alinco DJ-195	Alinco DJ-191	ICOM IC-T2H	ICOM IC-T7H
Bandes amateurs	2m/440	2m	2m	2m	2m/440
Puissance	6W	5W	5W	6W	5W
Couverture RX (MHz)	118-174 400-480	Ham	135-173	136-174	118-174 400-470
Réception AM	Oui	Non	Non	Non	Oui
Mémoires	200	40	40	40	70
Alphanumérique	Oui	Oui	Non	Oui	Non
Double RX	Non	Non	Non	Non	Non
Double vernier	Non	Non	Non	Non	Non
Shift auto	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Tone Scan	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Clavier éclairé	Oui	Non	Oui	Non	Oui
Clonage	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Prog. par PC	Non	—	Non	Oui	Oui
Connecteur d'antenne	SMA	BNC	BNC	BNC	BNC
Utilisation 12 V DC	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Encodage CTCSS	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Décodage CTCSS	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Tonalité DCS	Non	Oui	Non	Non	Non
Niveaux de puissance	3	3	3	3	3
Puissance audio	3/4W	1/2W	1/2W	2/3W	1/2W
Economiseur	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Codes DTMF	10	8	9	5	9

compatibilités entre modèles d'une même marque ! Cependant, plusieurs fabricants

Le kenwood TH-G71E, la robustesse et la puissance.



d'accessoires proposent des modèles identiques mais câblés différemment selon la marque de l'appareil avec lequel l'accessoire sera utilisé.

En revanche, du côté des antennes, on peut espérer de pouvoir utiliser un modèle de marque "X" avec un appareil de marque "Y". Si la traditionnelle fiche BNC était de rigueur il y a quelques années, aujourd'hui, désormais, c'est la fiche SMA qui a pris le dessus.

Le Kenwood TH-D7E est le premier portatif à proposer un TNC pour le trafic en Packet-Radio.



Les robustes (suite)

	Yaesu FT-50	Yaesu FT-51R	Yaesu FT-10R	Yaesu FT-40R	Yaesu FT-911	Yaesu FT-23R	Yaesu FT-33R	Yaesu FT-11R	Yaesu FT-41R
Bandes amateurs	2m/440	2m/440	—	440	1.2 GHz	2m	222	2m	440
Puissance	5W	5W	5W	4W	2W	5W	5W	5W	5W
Couverture RX (MHz)	76-200 300-999	76-999	140-174	420-470	Ham	Ham	Ham	100-180	420-470
Réception AM	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Oui	Non
Mémoires	112	200+	100	99	49	10	10	150	150
Alphanumérique	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui	Oui
Double RX	Non	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Double vernier	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Auto Rptr Shift	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui	Oui
Tone Scan	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui	Oui
Clavier éclairé	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Oui
Clonage	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui	Oui
Prog. par PC	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui	Oui
Connecteur d'antenne	SMA	BNC	SMA	SMA	BNC	BNC	BNC	—	—
Utilisation 12 V DC	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Encodage CTCSS	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Oui
Décodage CTCSS	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Oui
Tonalité DCS	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	—	—
Niveaux de puissance	3	5	3	3	2	2	2	3	3
Puissance audio	1/2W	3/4W	3/4W	3/4W	1/2W	1/2W	1/2W	1/2W	1/2W
Economiseur	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Codes DTMF	—	—	—	—	10	Non	Non	—	—

Les intermédiaires

	Alinco DJ-G5	ICOM IC-G2XAT	ICOM IC-W32	ICOM IC-T22	Kenwood TH-79
Bandes amateurs	2m/440	2m	2m	2m	2m/440
Puissance	5W	7W	5W	5W	5W
Couverture RX (MHz)	108-173 420-480	Ham	118-174 400-470	118-174	118-174 300-470
réception AM	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Mémoires	200	40	200	80	82
Alphanumérique	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Double RX	Oui	Non	Oui	Non	Oui
Double vernier	Non	Non	Oui	Non	Oui
Shift auto	Oui	Non	Oui	Oui	Oui
Tone Scan	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Clavier éclairé	Oui	Non	Oui	Non	Non
Clonage	Non	Non	Oui	Non	Oui
Prog. par PC	Non	Non	Oui	Non	Non
Connecteur d'antenne	BNC	BNC	BNC	BNC	BNC
Utilisation 12 V DC	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Encodage CTCSS	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Décodage CTCSS	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Tonalité DCS	Non	Non	Non	Non	Non
Niveaux de puissance	3	3	3	3	3
Puissance audio	3/4W	1/2W	1/2W	1/2W	3/4W
Economiseur	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Codes DTMF	20	5	5	5	10

Les sophistiqués

	Kenwood TH-D7E	ICOM IC-T81E	Yaesu VX-5R
Bandes amateurs	2m/440	2m, 6m, 440, 1270	2m, 6m, 440
Puissance	5W	5W	5W
Couverture RX (MHz)	118-136, 136-174 400-480	6m, 74-170 + wide FM, 400-470, 1,2 Ham	.5-16, 48-999 + WFM
Réception AM	Oui	Oui	Oui
Mémoires	200	124	220
Alphanumérique	Oui	Oui	Oui
Double RX	Oui	Non	Non
Double vernier	Non	Non	Non
Shift auto	Oui (2m)	Oui	Oui
Tone Scan	Oui	Oui	Oui
Clavier éclairé	Non	Non	Oui
Clonage	Non	Oui	Oui
Prog. par PC	Oui	Oui	Oui
Connecteur d'antenne	SMA	SMA	SMA
Utilisation 12 V DC	Oui	Oui	Oui
Encodage CTCSS	Oui	Oui	Oui
Décodage CTCSS	Oui	Oui	Oui
Tonalité DCS	Non	Non	Oui
Niveaux de puissance	3	3	3
Puissance audio	1/2W	1/2W	3/4W
Economiseur	Oui	Oui	Oui
Codes DTMF	10	9	9



vous avez une préférence pour une marque ou une autre. C'est parfois surprenant comme on peut changer de "clan" simplement en observant des détails comme l'esthétisme, les fonctions et la simplicité d'utilisation. Enfin, le prix est un facteur déterminant. De quelques centaines de Francs à plusieurs milliers de Francs, la gamme de prix est aussi très vaste.

Gordon West, WB6NOA

Catégories de transceivers

On peut diviser la gamme de modèles disponibles en quatre grandes catégories :

Les "micro" : Ce sont ces transceivers aux dimensions très compactes mais dotés de nombreuses fonctions.

Les robustes : Grandes dimensions, poids lourd, idéal pour les activités sur le terrain.

Les intermédiaires : Taille moyenne, nombreuses fonctions.

Les sophistiqués : Des appareils bourrés de fonctions, programmables par ordinateur.

Quel transceiver choisir ?

La meilleure façon de choisir consiste tout simplement à consulter un revendeur. Touchez les appareils, comparez leurs fonctions, réfléchissez aux fonctions dont vous allez vraiment avoir besoin... N'hésitez pas à comparer des modèles équivalents mais de marques différentes, même si

Retrouvez
toutes les
informations
en direct,
les nouveautés,
sur :



<http://www.ers.fr/cq>

WINCKER

Fabricant Français d'antennes

INTERNET : <http://www.wincker.fr>

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Antenne radioamateur ou militaire en fibre de verre
 - Bande passante 1,5 à 52 MHz sans trou E/R
 - 3 modèles de puissance PEP :
 - Standard : 500 W
 - Militaire : 700 W
 - Marine : 900 W
 - Transformateur adaptateur haute impédance
 - 13 selfs intégrées pour adaptation des bandes
 - Coupleur magnétique 2 à 6 tores selon puissance
 - Bobinages réalisés en mode "auto capacitif"
 - Couplage antistatique à la masse
 - Connecteurs N ou PL
 - Antenne fibre de verre renforcée
 - Raccords vissables en laiton chromé
 - Longueur totale 7 mètres
 - Démontable en 3 sections
 - Poids total 4,700 kg
 - Support en acier inoxydable massif épaisseur 2 mm
 - Fixation acier inoxydable pour tubes de 30 à 42 mm
 - Sortie brin rayonnant par presse étoupe (bronze ou PVC)
 - Selfs d'accords réalisées en cuivre de 4.5x1 mm
 - Utilisation depuis le sol... sans limitation de hauteur
 - Brides de fixation pour tube jusqu'à Ø 42 mm
 - Support spécial pour tube jusqu'à Ø 70 mm, nous consulter
 - Modèle de support étanche norme IP52 sortie du câble
 - Coaxial par presse étoupe en bronze
- Performances optimales avec boîte de couplage obligatoire*

OPTIONS

- Couronne de fixation du haubannage pour brin n°2 avec 3 cosses cœur en acier inox
- Haubans accordés 1 à 2 fréquences, 6 modèles

Voir descriptif dans CQ Radioamateur du mois de décembre 1999

À partir de
1900 FTTC

La 1^{ère}
des multibandes
sans trou de
1,5 à 52 MHz

ANTENNE RADIOAMATEUR DECAPOWER



*Finitions
solides
et soignées*

B O N D E C O M M A N D E

Demandez notre catalogue contre **50,00** FTTC FRANCO

NOM _____

ADRESSE _____

(Obligatoire) :

JE PASSE COMMANDE DE L'antenne Wincker Decapower • Standard 500 W **1 900,00** FTTC

• Militaire 700 W **2 100,00** FTTC • Marine 900 W **2 300,00** FTTC

WINCKER FRANCE

55 BIS, RUE DE NANCY • BP 52605
44300 NANTES CEDEX 03
Tél.: **02 40 49 82 04** • Fax: 02 40 52 00 94
e-mail: wincker.france@wanadoo.fr

Participation aux frais de port **70,00** FTTC

JE JOINS MON RÈGLEMENT TOTAL PAR CHÈQUE DE : FTTC

Catalogues CiBi/Radioamateurs FRANCO **50,00** FTTC

Paiement par

au **02 40 49 82 04**



Date d'expiration

radio-orientation mène à tout !

Nous sommes une équipe de joyeux lurons au radio-club F6KSJ qui, entre deux séances de fer à souder, fait de la radio-orientation. La pratique de cette activité nous confronte au problème des sources d'énergie en pleine nature (recharge des balises). Ayant travaillé sur les panneaux solaires, j'ai à diverses occasions parlé du sujet lors de rencontres ARDF. En octobre, à HAM EXPO, Francis,



La "boîte"...

F5SFM, et des amis radioamateurs du CNRS de Marseille apprennent que l'équipe de l'AMSAT-France cherche des personnes pour s'occuper de l'étude de l'énergie d'un futur satellite éducatif dénommé SATEDU (SATellite radio-amateur EDUcatif). Francis, F5SFM, me met en contact avec F6DKJ et celui-ci m'apprend qu'il prend en charge cette partie solaire. Ce dernier croit savoir qu'il y a une autre



Premiers essais.


C'est l'aventure d'un radio-club du sud de la France qui se retrouve impliqué dans une histoire de satellite. Gare à vous ! Cela pourrait aussi vous arriver. En attendant, alors qu'une minorité absolue tente de refaire le monde des radioamateurs sur la toile à travers divers forums, d'autres OM —des vrais, ceux-là— œuvrent pour que notre hobby subsiste. Mieux : pour qu'il existe, à sa juste valeur...

étude à faire et se propose de contacter F1HDD, responsable du projet. Le temps passe et de fil en aiguille, fin février, je prends connaissance officiellement que l'étude des capteurs solaires est prise en charge par l'équipe de Marseille et il y aura une autre étude sur des capteurs piézoélectriques vibrants. Ces capteurs pourraient servir à connaître via la télémétrie la vitesse de rotation du satellite dans l'espace. Après avoir pris connaissance du projet, réunion au radio-club F6KSJ. Nous décidons d'assurer l'étude. Au départ, il fallait réaliser une maquette avec ces nouveaux capteurs jamais encore utilisés dans l'espace. Leur poids est de 1 gramme et ils permettent de mesurer une rotation maximale de 300 degrés par seconde. Début mars, les capteurs MURATA, reçus en échantillons par F1HDD, nous sont expédiés. À partir de ce moment, les choses vont se bousculer, car nous apprenons qu'il y a un vol en apesanteur "OG" sur un airbus du CNES, à Bordeaux. Il pourrait embarquer la maquette afin de tester ces capteurs.

Après avoir fait un premier schéma d'interface pour les capteurs, celui-ci est confié à Marc Tournoud, professeur d'électronique au lycée Joliot-Curie de Sète. Il étudie, dessine et réalise le circuit imprimé pour trois capteurs qui vont mesurer les trois axes "x, y et z".


Vite fait (mais) bien fait !

Après les premières mesures et bien des échanges via téléphone et e-mail, une deuxième



Les capteurs.

maquette est réalisée et se comporte comme prévu. Parallèlement à cela, il est prévu que F1HDD et Christophe Mercier prennent en charge le "soft" pour la maquette à microcontrôleur qui va nous servir à enregistrer les données.




Le modem.

Cette platine doit être celle qui a servi pour Spoutnik 42. Nous sommes à J-8 et la maquette expédiée depuis Paris n'arrive pas. Avoir travaillé pour rien, il en est hors de question. F6GSG réalise en un éclair une platine sur Veroboard® pour faire la saisie des données avec le convertisseur CAN de chez Maxim™, qui est celui retenu par le chef de projet. On arrive à se le procurer chez Radiospares. En moins de deux jours cette maquette est opérationnelle, mais il reste à faire le programme pour le convertisseur analogique-digital qui va mesurer les huit voies nécessaires à l'opération. À ce moment-là, F6GSG étant très pris par le pro', confié à Daniel, F1BUD, le programme qu'il faut ajouter à la première partie qui fera l'acquisition des données. Après une nuit sans sommeil, Daniel achève le programme.

Windows ? Win'daube' !

En même temps, comme la mémoire de masse coûterait trop cher (2 000 F) pour stocker les deux heures de vol, on achète un petit magnétophone qui gardera les informations. Je confie un schéma de modem au Lycée Joliot-Curie. Le lendemain, j'ai le cuivre qui va



Zoom sur les capteurs.

mettons la maquette dans une caisse et direction le radio-club F6KSJ où nous faisons une conférence improvisée afin de faire découvrir notre bébé aux copains.

Les réflexions du dimanche donnent des idées à Patrick, F6GSG, et lundi "entre midi et deux" il trouve de la mémoire et réalise une deuxième carte à microcontrôleur avec stockage sur mémoire sauvegardée.

En toute hâte

Lundi soir, 20 heures. Pendant que je donne les cours de formation au radio-club, Patrick me confie la maquette et me donne les informations nécessaires à son fonctionnement. Mardi soir, avec Daniel, F1BUD, nous ajoutons cette carte en "écoute" à la sortie de la première maquette et ainsi nous avons deux sauvegardes de données. La maquette, bien que "foutue comme une explosion", fonctionne à merveille. Mercredi. Je termine la mise en place avec un maximum de précautions pour ne pas avoir de soucis avec les chocs durant le transport et, surtout, dans l'avion, où, j'apprends que la maquette risque de tomber de deux mètres de haut !

Jeudi, tout est fini et le paquet part pour Bordeaux, car il faut qu'il soit rendu vendredi soir afin de préparer l'ensemble des appareils qui vont subir les essais et expériences. Le lundi se réunira la commission de sécurité et les jours suivants vont avoir lieu les trente vols paraboliques où notre maquette sera testée. Croisons les doigts pour que tout fonctionne...


À ce jour où vous lisez ces lignes, nous devrions avoir reçu la maquette et nous pourrions prochainement vous donner les résultats.

Une activité plus saine que les "divertissements" sur la toile !

À noter la présence dans l'avion d'une équipe de la chaî-

ne France 3 qui a filmé tous les essais.

Une expérience pour toute l'équipe, extrêmement enrichissante et déjà, nous avons de nouvelles idées pour la réalisation définitive. Je me permettrai de dire à tous les responsables de clubs, de lycées, etc., qu'un homme seul est un homme en mauvaise compagnie et seule la synergie d'un groupe peut arriver à faire des choses qui, à priori, semblent irréalisables. Toute l'équipe de F6KSJ de la MJC de Castelnau ne connaissait rien dans ce domaine, et pourtant nous avons réussi à "sortir" quelque chose. Osez vous lancer : cela évitera à certains de perdre de l'éner-



Une autre vue sur les capteurs.

gie en pure perte sur des forums radioamateurs à dire du mal du voisin (entre autres exemples !) et ce sera beaucoup plus enrichissant. Ainsi, nous pourrions améliorer notre image de marque de radioamateur...

Claude Frayssinet, F6HYT

Florence et Sylvio FAUREZ
F6FYP - F6EEM

CODE DE L'OM







159 F

PROCom
ÉDITIONS

Code de l'OM

Entrez dans l'univers passionnant des radioamateurs et découvrez de multiples activités. La bible du futur licencié et de l'OM débutant.

Utilisez le bon de commande en page 95

Championnat de France Open 2000 de radio-orientation

Une fois n'est pas coutume, le championnat de France open d'ARDF avait lieu au printemps, cette fois du côté de Creil, dans l'Oise. L'appellation "open" a encore une fois permis à des équipes étrangères de participer, dont une de Moldavie et une autre de Chine. D'ailleurs, c'est en Chine que va se dérouler le prochain championnat du monde de la discipline.

Cette année, l'ARDF-France a retenu trois associations pour organiser et mener à bien ce championnat. Le théâtre des opérations se situait dans le département de l'Oise où les épreuves se sont déroulées les

28 et 29 avril. Les radio-clubs F6KMB, F6KGT et l'ADRA-SEC 60 ont ainsi uni leurs forces pour nous offrir du mieux possible une belle prestation.

À partir du vendredi, des coureurs étaient déjà présents pour participer à un entraîne-



Nos jeunes poussins, 14 Raphaël, champion de France 80/2 m et 16 Olivier, vice champion 80 m.



Le radio club F6KJSJ (34), champion de France.

ment. D'autres ont mis à profit cette journée pour se rendre au centre des cadres sportifs de Creil qui était le "centre de vie" pour la circonstance. Pour la plupart, le voyage du vendredi s'est effectué sous la pluie toute la journée.

Arrivée sur le lieu de course, l'équipe chinoise était déjà présente et, la Moldavie, pour la première fois, faisait son entrée en France. Les départements du 13, 34, 49, 60, 80, 84 et 95 étaient également présents.

La tension monte...

Après avoir pris connaissance des lieux et du programme, les retrouvailles vont bon train et, bien sûr, il faudra se coucher de bonne heure car, demain sa-



L'équipe Marseillaise F6KED.



L'arrivée du 80 mètres.

medi, il faudra des forces à tout le monde.

Après le petit-déjeuner, on procédait aux essais des récepteurs où tous les coureurs pouvaient étalonner leur récepteur tant sur 2 mètres que sur 80 mètres. Beaucoup en ont profité pour faire des photos des équipes.

Sitôt finie la prise du repas en commun, c'est le grand départ vers le lieu de la course où les bus partiront un peu avant treize heures.

Un site superbe, malgré quelques traces de la violente tempête qui a sévi quelque temps auparavant.

Pendant la course, beaucoup de coureurs ont eu le privilège de voir des chevreuils sur le parcours, ce qui a ajouté au spectacle.

Bientôt la Chine

Sitôt la course finie, les compétiteurs pouvaient repartir vers le centre prendre une douche bien méritée. Pour cette première épreuve sur 80 mètres, nous avons eu de la chance, car la pluie nous a épargnée et la température était idéale pour courir.

Après le repas du soir, tout le monde se retrouve dans l'amphithéâtre où le team-leader de la Chine nous fait un exposé, en anglais, sur les prochains championnats du monde qui doivent avoir lieu en octobre. Simultanément, notre ami Richard Ulrich faisait la traduction. Ensuite, il y a eu une présentation des micro balises de toporadio comme celles qui sont décrites dans *Radio-REF* de février.

A.M.I.

à **TOULOUSE**
distributeur

ICOM KENWOOD

Micros **ASTATIC**.

Antennes **ECO**, **I.T.A.** et **NAGOYA**.

Amplificateurs VHF, UHF et Alimentations **RM**.

Coupleurs et accessoires **PALSTAR**.

Batteries compatibles pour portables.

Câble **POPE H1000**. **Connectique**.

Dans une ambiance «Shack» découvrez et essayez librement la gamme **Icom** et **Kenwood**.

16, rue Jacques **GABRIEL**

31400 **TOULOUSE**

Tél: 0 534 315 325

Fax: 0 534 315 553

<http://www.amiradio.com>



Arrivée d'Amélie, championne de France.

L'actualité du trafic HF

"DX à gogo"



Eli, PT7BZ, a 47 ans et pratique le DX depuis 1980. Il possède une quantité exceptionnelle de diplômes sanctionnant le trafic DX. Il a confirmé tous les pays au DXCC, excepté P5. Il s'adonne désormais au IOTA.

L'année 2000 sera sûrement l'une des meilleures

que nous n'ayons connues en matière de DX. Jusqu'ici, on nous a offert l'expédition à Clipperton (FOØAAA), puis un "new one", TXØDX depuis les îles Chesterfield. Le 13 mars, le trafic radioamateur s'ouvrait au Timor Oriental et puis il y a eu BQ9P.

Enfin, la dernière surprise en date aura été l'expédition, début mai, au Bhoutan. Il y a eu plusieurs expéditions en réalité, puisque Jim Smith, VK9NS, était aussi de la partie.

A5 a figuré en tête du classement des "most wanted" depuis de nombreuses années, et la nouvelle a ravi les DX'eurs du monde entier. Au moment où vous lisez ces lignes, les 14 opérateurs seront de retour chez eux. Mais ne désespérez pas si vous ne les avez pas contactés, puisque des membres du Clipperton DX Club doivent

y retourner courant septembre !

Voilà donc un premier semestre 2000 plutôt bien rempli. Et ce n'est pas fini ! Merci à tous ceux qui ont ouvert les portes du Bhoutan.

FR/T—Tromelin

L'île de Tromelin fait également parti des entités les plus recherchées sur notre planète. Le Lyon DX Gang travaille depuis pas mal de temps déjà sur un projet d'expédition. Le groupe avait d'ailleurs réalisé un sondage sur la "toile" pour connaître les besoins des uns et des autres en matière de contacts avec Tromelin. Vous trouverez les résultats du sondage, ainsi que d'autres informations sur le site Web <<http://perso.easynet.fr/~f6jxx/menu.htm>>.

L'expédition doit durer deux semaines au mois d'août 2000. Trois stations seront simultanément activées. Les opérateurs seront F5PXT,

F5PYI, F6JJX et F5NOD (F5NOD et F6JJX trafiqueront en CW). Toutes les bandes du 160 au 6 mètres seront exploitées, y compris les bandes WARC, en SSB, CW et en RTTY. L'équipe disposera d'une beam Yagi 3 éléments pour le 10 mètres, deux 3 éléments tribande (DX System Radio), 2 fois 3 éléments sur 12 et 17 mètres, deux verticales pour les bandes basses 160—30 mètres (Titanex Antenna System) et, enfin, une 5 éléments pour le 6 mètres (F1NGP).

Les opérateurs se concentreront en particulier sur les bandes WARC et seront à l'écoute de toutes les régions du globe, sans aucune préférence.

Les dons peuvent être transférés sur le compte N°022 9 62086 L, CIC Lyonnaise de Banque (France), ou envoyés au trésorier du Lyon DX Gang, Erice Blanchard,



Bert, PA3GID, opérant S796I depuis Desroches IAF-033I en septembre dernier.

F5PXT, 2, Rue Bichat, Allée 32, 69002 Lyon.

En outre la NCDXF est partenaire dans cette entreprise.

PYØS : du retard

Dans le sondage des pays les plus recherchés en 1999, St. Peter & St. Paul Rocks était placé en 35ème position mondiale et 55ème en Europe. Plusieurs tentatives d'expéditions prévues cette année ont, hélas, échoué. Le

Le calendrier des concours

Mai 20-21	Baltic Contest
Mai 27-28	CQ WW WPX CW Contest
Juin 3-4	IARU Region 1 Field Day
Juin 10	Portugal Day Contest
Juin 10-11	ANARTS WW RTTY Contest
Juin 10-12	ARRL June VHF QSO Party
Juin 11	Asia-Pacific Sprint
Juin 17	Kid's Day Operating Event
Juin 17-18	All Asian CW DX Contest
Juin 24-25	ARRL Field Day
Juin 24-25	Marconi Memorial Contest
Juil. 1	Canada Day Contest
Juil. 1-2	Venezuela SSB DX Contest
Juil. 8-9	CQ WW VHF Contest
Juil. 8-9	Championnat du Monde IARU/WRTC 2000
Juil. 15-16	SEANET Contest
Juil. 15-16	North American RTTY QSO Party
Juil. 22-23	Venezuela CW DX Contest
Juil. 22-23	Georgia QSO Party
Juil. 29-30	IOTA Contest

L'actualité du trafic HF



Le site de Jukka, VP6BR/DH2BR, à Pitcairn. Il avait concentré son trafic sur les bandes 160 et 80 mètres.

Natal DX Group signale, en effet, que la marine brésilienne s'est opposée à l'expédition du mois d'avril pour deux raisons fondamentales : le bâtiment en bois sur place néces-

site des réparations (problème évident de sécurité) et, de surcroît, il n'y avait pas la place à bord du bateau au moment prévu.

Le prochain voyage doit avoir lieu en juillet et il y a de fortes chances pour que les deux opérateurs puissent débarquer sur l'île.

Une confirmation doit être diffusée au mois de juin. Rappelons que cela fait déjà deux fois que l'expédition est annulée.

Concours

Le conseil de KIAR

Voici un truc pour améliorer vos talents d'opérateur. La prochaine fois que vous croisez un pile-up, essayez d'appeler la station DX avec 100 watts avant de poser vos doigts sur les boutons de l'amplificateur.

Le tout est de faire prévaloir vos talents d'opérateur sur la puissance et la force brute, sachant que vous n'êtes pas la station la plus puissante dans le "tas" !

Portugal Day Contest

0000—2400 UTC Sam. 10 juin

Ce sera la dixième édition de ce concours organisé par la Rede dos Emissores Portugueses. Il se déroule en SSB, du 80 au 10 mètres (sauf

bandes WARC) dans le respect des plans de bande de l'IARU.

Classe : Mono-opérateur, toutes bande, SSB.

Échanges : Les stations portugaises transmettent le report RS et l'abréviation de leur district. Les autres transmettent le report RS et un numéro de série commençant à 001.

Score : Les QSO avec des stations non portugaises valent chacun 3 points. Les contacts avec des stations portugaises valent chacun 6 points. Il est possible de contacter plusieurs fois une même station mais sur une bande différente à chaque reprise.

Multiplicateurs : Totalisez les districts portugais et les entités DXCC. Les contacts avec son propre pays ne rapportent pas de points mais peuvent compter pour le décompte des multiplicateurs. Le score final est égal au total des points QSO multiplié par le total des multiplicateurs contactés.

Récompenses : Des plaques seront décernées aux cinq premiers classés à l'échelon mondial. Des certificats sont également disponibles, ainsi que des certificats de participation qui seront décernés à quiconque contactant au moins 25 stations portugaises et/ou EA.

Les logs doivent être postés au plus tard le 31 juillet et doivent être envoyés à : REP Award/Contest Manager, P.O. Box 2483, 1112 Lisboa Codex, Portugal.

All Asian DX Contest

CW : 17—18 juin Phonie : 4—5 sept.
0000 UTC Sam. à 2400 UTC Dim.

Cette édition sera la 41^{ème}. Ce concours est organisé par la JARL. C'est un match opposant les pays asiatiques au reste du monde.

Le programme WAZ

WAZ Monobande

10 Mètres SSB

498 W6SHY

12 Mètres SSB

15 EABPP

12 Mètres CW

19 DK2GZ

15 Mètres SSB

531 W6SHY

20 Mètres SSB

1058 W6SHY 1059 AL7HX

20 Mètres CW

505 JA1TAA

40 Mètres CW

205 NW4N 206 K5MC

80 Mètres CW

54 PY2BW

160 Mètres

149 RU1AO (32 zones)

12 W0CD (38 zones)

125 OM2XW (40 zones)

WAZ Toutes Bandes

RTTY

119 EABPP

Tout CW

162 G0EHO 164 EA3DW

163 WT3P

SSB

4544 KK9M 4547 EA3AM

4545 KK5LO 4548 KF8PM

4546 DS2BGV 4549 KU4UC

CW/Phonie

7925 NX7U 7930 EA3AM

7926 W7ACC 7931 LZ1CY

7927 K3BSA 7932 VP5/K7J

7928 HB9DDO 7933 KE2UK

7929 F5MKN 7934 K7VO

Les règlements et imprimés officiels pour l'obtention des diplômes CO sont disponibles auprès de Jacques Motte, F6HMJ, Le Soleil Levenat, BB, 4 allée des Rives, 06270 Villeneuve-Loubet, contre une ESA et 4,50 F en timbres.

WAZ 5 Bandes

Au 1er avril 2000, 515 stations ont atteint le niveau 200 Zones et 1128 stations ont atteint le niveau 150 Zones.

Nouveaux récipiendaires avec 200 Zones confirmées
CT1EEB

Stations en attente de confirmation de Zones sur 80 mètres:

N4WW, 199 (26)	W3NO, 199 (26)
W4LI (AA4KY), 199 (26)	K4UTE, 199 (18)
K7UR, 199 (34)	K4PL, 199 (23)
W0PGI, 199 (26)	HB9DDZ, 199 (31)
W2YY, 199 (26)	N3UN, 199 (18)
VE7AHA, 199 (34)	N0TN, 199 (6 on 40)
IK8BQE, 199 (31)	K4IQJ, 199 (23)
JA2IVK, 199 (34 on 40m)	UA3AGW, 198 (1,12)
K1ST, 199 (26)	EA5BCK, 198 (27,39)
AB0P, 199 (23)	G3KDB, 198 (1,12)
KL7Y, 199 (34)	K09N, 198 (18,22)
NN7X, 199 (34)	K0SR, 198 (22,23)
OE6MKG, 199 (31)	K3NW, 198 (23,26)
HABIB, 199 (2 on 15)	UA4PO, 198 (1,2)
IK1AOD, 199 (1)	JA1DM, 198 (2,40)
DF3CB, 199 (1)	9ASI, 198 (1,16)
F6CPO, 199 (1)	K4ZW, 198 (18,23)
W6SR, 199 (37)	OH2VZ, 198 (1,31)
W3UR, 199 (23)	RA0FA, 198 (2 on 10,15)
KC7V, 199 (34)	LA7FD, 198 (3,4)
GM3YOR, 199 (31)	K5PC, 198 (18,23)
V01FB, 199 (19)	NT5C, 198 (18,23 on 40)
K24V, 199 (26)	VE3XO, 198 (23,23 on 40)
N4CH, 199 (18 on 10)	K4CN, 198 (23,26)
OE1ZL, 199 (1)	KF20, 198 (24,26)
W6DN, 199 (17)	OH2VZ, 198 (31,18 on 10)
K1NU (155 zones)	
W5RO (162 zones)	

Endossements:	VE5KX/W0, 195 zones
PY2BW, 200 zones	DF2IS, 191 zones
K4IQJ, 199 zones	RW9SG, 186 zones
OH2VZ, 198 zones	EA3EQI, 165 zones

Vérifiez le nouveau règlement et les nouveaux tarifs qui paraissent ailleurs dans ce numéro.

Les règlements et imprimés officiels pour l'obtention des diplômes CO sont disponibles auprès de Jacques Motte, F6HMJ, Le Soleil Levenat, BB, 4 allée des Rives, 06270 Villeneuve-Loubet, contre une ESA et 4,50 F en timbres.

Le programme WPX

CW

3035 JA20LJ 3036 JA90DX

Diplôme d'Excellence: W9IAL

CW: 350 JA20LJ 400 JA20LJ 450 JA20LJ 500 JA20LJ 2200 K53F

SSB: 750 KX1A 850 AA1KS 900 AA1KS 950 AA1KS 1000 AA1KS 1050 AA1KS 1100 AA1KS 1550 IK2AEQ 1600 IK2AEQ

MIXTE: 1000 KX1A 1550 ON4CAS 1600 ON4CAS 1650 ON4CAS 1800 JN35AC 1950 JN35AC 3800 SM3EVR 3850 SM3EVR

Afrique: IK2AEQ

Titulaires du Diplôme d'Excellence: K6JG, N4MM, W4CRW, K5UR, K2WV, VE3XN, DL1MD, DJ7CX, DL3RK, WB4SJ, DL7AA, ON4QX, 9A2AA, OK3EA, OK1MP, N4NO, ZL3GQ, W4BQY, IØJX, WA1JMP, KØJN, W4VQ, KF20, WØCNL, W1JR, F9RM, W5UR, CT1FL, W8RSW, WA4QM, WØILC, VE7DP, K9BG, W1CU, G4BUE, N3ED, LU3YL/W4, NN4Q, KA3A, VE7WJ, VE7IG, N2AC, W9NUF, N4NX, SMØDJZ, DK5AD, WØ9IIC, W3ARK, LA7JO, VK4SS, IØYRK, SMØAJU, N5TV, W6OUL, WØBZRL, WA8YM, SMØDHU, N4KE, IZUIY, I4EAT, VK9NS, DEØDXM, DK4SY, UR2ØD, ABØP, FMSWD, I2DMK, SM6CST, VE1NG, I1JØJ, PY2ØBU, H1BL, KA5W, K3UA, HBX8X, K7LJ, SM3EVR, K2SHZ, UP1BZZ, EA7ØH, K2POF, DJ4XA, IØ9TQH, K2PØA, N6JV, W2HG, ONL-4003, W5AWT, KBØG, NØ9CSA, F6BVB, YU7SF, DF15D, K7CU, I1PO, K9LNY, YØBTK, K9ØFR, 9A2NA, W4UW, NXØI, WØ4RUA, I6DQE, I1EEV, IØRFD,

I3CRW, VE3MC, N4F, KCØPG, F1HWB, ZP5JCY, KA5RNH, IØ3PVD, CT1YH, ZS6EZ, KØ7EM, YU1AB, IK2ILH, DEØDAQ, I1WXY, LU1ØØW, N1IR, IØ4GME, VE9RJ, WX3N, HB9AUT, KC6X, N6IBP, W5ØDD, IØRIZ, I2MØP, F6HMJ, HB9ØDZ, WØULU, K9XR, JØØSU, I5ZJK, I2EØW, IK2MRZ, K54S, KA1CLV, KZ1R, CT4UW, KØIFL, W13W, IØ3NJB, S5ØA, IK1GPG, AAGWJ, W3AP, OE1EMN, W9IL, S53EO, DF7GK, I7PXV, S57J, EABBM, DL1EY, KØDEQ, KUØA, DJ1YH, OE6CLD, VR2UW, 9A9R, UØØFZ, DJ3JW, HB9ØIN, N1KC, SM5DAC, RW9SG, WA3GNW, S51U, W4MS, I2EAY, RØØFU, CT4NH, EA7TV, W9IAL.

Titulaires du Diplôme d'Excellence avec endossement 160 mètres: K6JG, N4MM, W4CRZ, NSUR, VE3XN, DL3RK, OK1MP, N4NO, W4BQY, W4VQ, KF20, WØCNL, W1JR, W5UR, W8RSW, WØILC, G4BUE, LU3YL/W4, NN4Q, VE7WJ, VE7IG, W9NUF, N4NX, SMØDJZ, DK3AD, W3ARK, LA7JO, SMØAJU, N5TV, W6OUL, N4KE, IZUIY, I4EAT, VK9NS, DEØDXM, UR1ØD, AB9Ø, FMSWD, SM6CST, I1JØJ, PY2ØBU, H1BL, KA5W, K3UA, K7LJ, SM3EVR, UP1BZZ, K2POF, IØ9TQH, N8JV, ONL-4003, W5AWT, KBØG, F6BVB, YU7SF, DF15D, K7CU, I1PO, YØBTK, K9ØFR, W4UW, NXØI, WØ4RUA, I1EEV, ZP5JCY, KA5RNH, IØ3PVD, CT1YH, ZS6EZ, YU1AB, IØ4GME, WX3N, WØØDD, IØRIZ, I2MØP, F6HMJ, HB9ØDZ, K9XR, JØØSU, I5ZJK, I2EØW, K54S, KA5CLV, KØIFL, W13W, IØ3NJB, S5ØA, IK1GPG, AAGWJ, W3AP, S53EO, S57J, DL1EY, KØØE1, DJ1YH, OE6CLE, HB9ØIN, N1KC, SM5DAC, S51U, RØØFU, UØØFZ, CT4NH, W1CU, EA7TV.

Les règlements et imprimés officiels pour l'obtention des diplômes CW sont disponibles auprès de Jacques Motte, F6HMJ, Le Soleil Levenat, BB, 4 allée des Rives, 06270 Villeneuve-Loubet, contre une ESA et 4,50 F en timbres.

asiatiques par bande (liste et définition du CQ WPX).

Score final : Total des points QSO de toutes les bandes multiplié par le nombre de multiplicateurs.

Note : Les stations JD1 sur Ogasawara sont en Asie. Les stations JD1 sur Minamitori Shima sont en Océanie.

Récompenses : Des certificats seront décernés aux vainqueurs en SSB et en CW dans chaque pays et dans chaque zone d'appel des États-Unis, dans chaque classe, en monobande et en multibande, jusqu'au cinquième classé, suivant le nombre de logs reçus. Des médailles seront décernées aux vainqueurs continentaux en mono-opérateur comme en multi-opérateur.

Logs : Indiquez l'heure en UTC. Prévoyez une colonne séparée pour les multiplicateurs et ne les indiquez que la première fois que vous les contactez. Utilisez un log par bande. Inclure une feuille récapitulative comprenant une déclaration sur l'honneur.

Les logs doivent parvenir au correcteur au plus tard le 30 juillet 2000 pour la par-

tie CW et le 30 octobre 2000 pour la partie SSB : JARL, All Asia DX Contest, P.O. Box 377, Tokyo Central, Japon.

Liste des contrées asiatiques : A4, A5, A6, A7, A9, AP, BV, BY, XX9, EP, HL/HM/DS, HS, HZ/7Z, JA-JS, JD1, JT, JY, OD, S2, TA, toutes les entités DXCC de la C.E.I., VR2, VU, VU4, VU7, XU, XV/3W, XW, XZ, YA, YI, YK, ZC4/5B4, 1S, 4S, 4X/4Z, 7L-N, 7Ø, 8Q, 9K, 9M2, 9N et 9V.

Canada Day Contest

0000—2359 UTC, Sam. 1er juillet

Chaque année, le 1^{er} juillet, date anniversaire de la confédération canadienne, le RAC organise le Canada Day Contest. Les radioamateurs du monde entier sont invités à y participer.

Classes : Mono-opérateur—Toutes bandes (haute puissance, 100 watts et QRP), monobande et multi-opérateur.

Échanges : Les stations canadiennes transmettent le RS(T) et leur province/territoire. Les stations étrangères

transmettent le RS(T) et un numéro de série commençant à 001.

Points : Tout le monde peut contacter tout le monde. Un QSO avec une station canadienne vaut 10 points. Une station canadienne avec un suffixe RAC vaut 20 points. Les stations de tous les autres pays valent 2 points.

Multiplicateurs : Les provinces et territoires canadiens par bande (13 par bande).

Le score final est le total des points QSO multiplié par le total de multiplicateurs. Au moment où nous mettons sous presse, il se pourrait que le nouveau multiplicateur VYØ (Nunavut) soit actif. Vérifiez le site Web <<http://www.rac.ca/CANDAY.htm>> pour les dernières nouvelles.

Récompenses : Il y a un certain nombre de plaques dis-

ponibles. Des certificats seront également décernés suivant la participation et à la discrétion du jury.

En plus du log, les participants sont tenus d'envoyer une feuille récapitulative et

BATIMA ELECTRONIC

VOUS ENVISAGEZ DE CHANGER VOTRE STATION ?

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER...

F8ZW, Jean-Paul vous conseillera pour les antennes de 10 à 12 heures (tous les jours)

F1MXY, Daniel vous conseillera pour le choix ou l'achat de votre transceiver de 16 à 18 heures, de préférence (tous les jours)

120, rue du Maréchal Foch
F 67380 LINGOLSHEIM (Strasbourg)
☎ : 03 88 78 00 12
FAX : 03 88 76 17 97

Le programme CQ DX

SSB

2305 XE1D 2306 KC5LZY

CW

1005 OE2KBP 1006 YU1JU

Endossements SSB

320 EA4DØ/331	320 K6BZ/324
320 K9FYZ/331	320 VE4RØY/324
320 WØZET/33Ø	3ØØ K7HG/3Ø9
320 K9PP/328	275 ØA4EI/292
320 W65HY/328	

Endossements CW

320 JØ9ØS/329	2ØØ YU1JU/21Ø
320 N5HB/321	15Ø ØE2KBP/15C
31Ø NØFW/317	3.5/7 MHz YU1JU
31Ø K9FYZ/313	



Henry, XQ0YAF, est le seul opérateur résident sur l'île de Pâques.

tomatiquement confirmés par le bureau QSL. Les cartes envoyées en direct doivent être expédiées à Jukka Kle-mola, Aarontie 5, 31400 Somero, Finlande, qui les fera passer à Jari.

Nicola, IØSNY, signale que l'opération **JT1Y** a lieu jusqu'au 6 juin 2000. L'équipe, composée de I1ZB, I1QOD et IØ-6542/VT (SWL) participera notamment dans le CQ WW WPX CW Contest avec l'indicatif **JU1Y**.

Les fréquences suggérées sont 28015, 24895, 21015, 18075, 14015, 10105, 7005, 3505, 1825 et 50110 kHz en CW et 28485, 24985, 21285, 18145, 14185, 7045, 3780, 1840 et 50150 kHz en SSB. QSL via IØSNY (Nicola Sanna, Str. Gualtarella 8/M, 06132 S. Sisto, PG, Italie).

• EUROPE

Per, LA7DFA signe **JX7DFA** à Jan Mayen (EU-022) depuis le 7 avril et ce pour une période de 6 mois à un an. Il compte trafiquer du 160 au 10 mètres ainsi qu'en VHF sur 6 et 2 mètres, principalement en CW mais aussi en SSB, RTTY, SSTV et en PSK31. QSL via LA7DFA (Per-Einar Dahlen, Royskattveien 4, 7670 Inderoy, Norvège).

• OCÉANIE & PACIFIQUE

Bert, PA3GIO, sera VK9CQ depuis Cocos/Keeling (OC-

003) du 16 août au 1^{er} septembre, puis VK9XV (OC-002) du 2 au 13 septembre. Il utilisera les bandes 80, 40, 20, 17, 15, 12 et 10 mètres en SSB. QSL via PA3GIO (Bert vd Berg, Parklaan 38, NL-3931 KK Woudenberg, Pays-Bas) ou via bureau. Web <www.qsl.net/pa3gio/VK9CQ/> et <www.qsl.net/pa3gio/VK9XV/>. Gerard, PA3AXU, a annulé son voyage à Niue et a reprogrammé ses activités estivales comme suit : du 3—7 juillet puis à nouveau du 15—20 juillet il sera QRV en CW, SSB, RTTY et en PSK31 depuis Rarotonga (OC-013), South Cook Islands ; du 8—15 juillet depuis Penrhyn (OC-082), North Cook Islands. Il compte utiliser l'indicatif **ZK1AXU** pour les deux opérations. Web <www.qsl.net/pa3axu/zk.htm>.

IOTA

EU-068 : Une équipe d'amateurs belges participera au IOTA Contest 2000 depuis l'île de Sein. Ils commenceront leur trafic vers le 27—28 juillet et quitteront l'île le 31. D'autres informations doivent suivre...

NA-100 : PA3EWP, PA4EA, PA5ET et PA7FM signeront respectivement V26WP, **V26EA**, **V26ET** et **V26FM** depuis Antigua du 11 au 23 août, dans tous les modes et sur toutes les



**Distributeur
du matériel
WIMO**

**ANTENNES VERTICALES
DÉCAMÉTRIQUES GAP**

**Demandez aux utilisateurs ce qu'ils en pensent
des performances des antennes GAP**

GAP EAGLE	40/20/17/15/12/10 m - h : 6,50 m	3 210 F^{TC}
GAP TITAN	80/40/30/20/17/15/12/10 m - h : 7,70 m	4 090 F^{TC}
GAP VOYAGER	160/80/40/20 m - h : 13,90 m	5 100 F^{TC}

Frais d'expédition et d'assurance (France) : **210 F^{TC}**



GAP TITAN
Antenne verticale
8 bandes,
sans trappe, sans radian.
Rendement exceptionnel.
Larges bandes passantes,
SANS COUPLEUR !



**Micro casque
HEIL**
+ cordon
adaptateur
1 790 F^{TC}
Port : 70 F

ET TOUTES LES PLUS GRANDES MARQUES
ICOM KENWOOD YAESU...

**CDM ÉLECTRONIQUE - 10 rue Jules Ferry
241 10 SAINT LÉON SUR L'ISLE**
☎ 05.53.82.80.80 - Fax : 05 53 82 80 81

bandes. QSL via PA5ET (Rob Snieder, Van Leeuwenstraat 137, 2273 VS, Voorburg, Pays-Bas).

Info QSL

La Kermadec DX Association nous informe que la nouvelle adresse pour TOUTES les cartes QSL destinées à **ZL8RI** et **ZL9CI** est la suivante :

Ken Holdom, ZL4HU (aussi ZL2HU)

Kermadec DX Association
P.O. Box 7
Clyde
Central Otago
Nouvelle-Zélande

C'est la seule et unique adresse valable pour ces deux expéditions.

Rubrique réalisée par :

Mark A. Kentell, F6JSZ
John Dorr, K1AR
Carl Smith, N4AA

**Une petite
annonce à
passer sur
internet...**



http://www.ers.fr/cq

Toujours pas le maximum

Le décompte lissé de taches solaires

—la mesure de l'activité du soleil— a augmenté de quatre points par rapport au mois dernier. Le dernier décompte en date, centré sur août 1999, est de 98.

Le cycle 23 approche lentement, mais sûrement, de son point culminant. Un décompte lissé de 111 taches est prévu pour ce mois de juin 2000.

L'Observatoire Royal de Belgique, gardien des enregistrements de taches solaires, rapporte une moyenne de 112 taches pour le mois de mai 2000, avec un maximum de 153 enregistré le 29 mai et un minimum de 64 enregistré le 2 mai.

Le Dominion Radio Astrophysical Observatory à Penticton, au Canada, indique une valeur moyenne du flux solaire équivalent à 169 pour mai. Une valeur moyenne de 160 est prévue en juin.

La propagation en juin

La proximité du paroxysme du cycle solaire devrait produire quelques agréables surprises sur les bandes HF, en particulier sur 10, 15, 17 et 20 mètres.

Bien que le 10 mètres reste habituellement fermé au cours des mois chauds de l'année, cette bande devrait exceptionnellement donner lieu à des ouvertures "surprise". Bien sûr, il y aura moins d'ouvertures est-ouest, mais l'activité s'annonce importante vers le sud et les régions tropicales. Les conditions s'annoncent les meilleures en fin d'après-midi, tandis que la bande

devrait rester exploitable bien après le coucher du soleil.

Attendez-vous aussi à quelques bonnes surprises sur 12, 15 et 17 mètres. Ces bandes pourraient s'ouvrir peu après l'aube, jusque dans la nuit et seront vraisemblablement les meilleures pour le DX au cours des heures éclairées de la journée, avec des ouvertures possibles vers toutes les régions du monde. Les conditions devraient être les meilleures en fin d'après-midi, tandis que les bandes 15 et 17 mètres pourraient rester ouvertes après minuit !

Il y a longtemps que le 15 mètres n'a pas été une bande nocturne. Ce sera pourtant le cas en juin et au cours de l'été.

Quelle surprise nous attend sur 20 mètres ? Alors que cette bande est souvent considérée comme une bande diurne, en juin et en été elle devrait être l'une des meilleures pour le trafic DX nocturne. Elle doit s'ouvrir peu après le lever du soleil, mais les conditions s'annoncent "sporadiques" tout au long de la journée. Puis, telle une ampoule que l'on allume, les signaux devraient devenir de plus en plus forts alors que la nuit s'approche. Les conditions seront certainement les meilleures à environ une ou deux heures après le coucher du soleil et se maintiendront bien après minuit. Il faut s'attendre à des signaux que vous n'avez jamais entendus auparavant dans ces conditions sur cette bande !

Les nuits plus courtes et une augmentation substantielle du bruit statique masqueront les effets de l'activité solaire sur les bandes 30, 40, 60 et 160 mètres, bien que sur 40 et 30 mètres, d'excellentes ouvertures nocturnes sont attendues. Les conditions seront certes moins favorables que ce ne fut le cas au printemps, mais les signaux doivent être exceptionnellement puissants.

De bonnes ouvertures DX sont également attendues sur 80 mètres au cours de la nuit, mais les signaux risquent d'être masqués part le bruit. Peu d'activité sera possible sur 160 mètres. Il faudra donc se contenter de suivre la "ligne grise" pour bénéficier des meilleures conditions pour le trafic DX sur cette bande.

Ouvertures ionosphériques en VHF

L'activité solaire aidant, les ouvertures ionosphériques sur les bandes VHF s'annoncent nombreuses dans les principaux modes de propagation : E-sporadique, meteor-scatter, TE et l'activité aurorale.

L'activité solaire est maintenant suffisamment importante pour permettre des liaisons via la couche F sur 6 mètres pendant les heures éclairées de la journée. Les conditions sont au mieux pour les liaisons intercontinentales. Scrutez la bande dans l'après-midi pour en observer les effets.

L'ionisation de la couche E doit donner lieu à de multiples ou-

vertures E-sporadiques en juin, donnant lieu, sur 6 mètres, à des liaisons comprises entre 1 500 et 2 000 km. De telles ouvertures peuvent surgir à peu près n'importe quand, mais tendez l'oreille tout particulièrement entre 10 heures et 14 heures puis de nouveau entre 18 heures et 22 heures (heure locale).



Lorsque l'intensité des E_s sera importante, des liaisons à deux bonds seront possibles sur 6 mètres, mais aussi sur 2 mètres.

Du côté météoritique, quelques pluies mineures auront lieu. Les zeta-Perseïdes sont attendues vers 0300 UTC le 9 juin. Les Ariétides doivent se présenter à nos portes au cours de la première semaine de juin avec un maximum d'activité prévu le 7. Les beta-Taurides auront lieu en fin de mois avec un maximum prévu le 28 juin. Une pluie surprise, celle des Bootides, est attendue en juin et au tout début du mois de juillet. Cette pluie a été observée en 1998 après une longue absence, sa précédente apparition ayant été observée en 1927 !

La propagation transéquatoriale (TE) diminue habituellement en cette saison, mais elle pourrait encore être exploitable sur 6 mètres au cours du mois de juin.

Enfin, quant aux aurores, vérifiez leur présence lorsque les bandes HF seront perturbées par divers orages magnétiques. Ces phénomènes, qui ont été nombreux en mai et même visibles depuis le nord de la France, peuvent donner lieu à d'excellentes liaisons en VHF.


George Jacobs, W3ASK



Caractéristiques des transistors de puissance RF

Les transistors de puissance RF sont nombreux et offrent des caractéristiques très variées. Nous les avons classés par gamme de fréquences et par référence fabricant.

Réf.	Puissance		Puissance		Tension		SD1285	20	0.65	15	12.5	M113	SG
	de sortie (W)	d'entrée (W)	Gain (dB)	d'alim. (V)	Boîtier	Fabricant							
1.5 à 30 MHz, HF SSB/CW													
2SC1969	16	-	12	12	TO-220	MI	SD1405	100	7.9	11	12.5	M174	SG
2SC2086	0.3	-	13	12	TO-92	MI	SD1405	75	3.8	13	12.5	M174	SG
2SC2166	6	-	13.8	12	TO-220	MI	SD1726	150	6	14	50	M174	SG
2SC2904	100	-	11.5	12.5	TO-40E	MI	SD1729	130	8.2	12	28	M174	SG
2SC3133	13	-	14	12	TO-220	MI	50 MHz						
2SC3241	75	-	12.3	12.5	TO-45E	MI	MRF475	4	0.4	10	12.5-13.6	211A-04/1	MO
2SC3241	75	-	12.3	13.5	TO-40E	MI	MRF492	70	5.6	11	12.5-13.6	211-11/1	MO
BLV10	1	-	18	12	SOT123	PH	MRF497	40	4	10	12.5-13.6	211A-04/1	MO
BLV11	2	-	18	12	SOT123	PH	SD1405	100	20	7	12.5	M174	SG
BLW50F	16	-	19.5	45	SOT123	PH	SD1446	70	7	10	12.5	M113	SG
BLW83	10	-	20	26	SOT123	PH	VHF à 175 MHz						
BLW87	6	-	18	12	SOT123	PH	2N3553	2.5	0.25	10	28	79-04/1	MO
BLW96	50	-	19	40	SOT121	PH	2N3866	1	-	10	28	TO-39	PH
MRF406	20	1.25	12	12.5-13.6	211-07/1	MO	2N4427	0.7	-	8	7.5	TO-39	PH
MRF421	100	10	10	12.5-13.6	211-11/1	MO	2N5643	40	6.9	7.6	28	145A-09/1	MO
MRF422	150	15	10	28	211-11/1	MO	2N6541	7	1	8.4	28	144B-05/1	MO
MRF426	25	0.16	22	28	211-07/1	MO	2N6542	20	3	8.2	28	145A-09/1	MO
MRF427	25	0.4	18	50	211-07/1	MO	2SC1729	14	-	10	13.5	T-31E	MI
MRF428	150	7.5	13	50	211-11/1	MO	2SC1946	28	-	6.7	13.5	T-31E	MI
MRF430	600	60	10	50	368-02/1	MO	2SC2056	1.6	-	9	7.2	TO-41	MI
MRF433	12.5	0.125	20	12.5-13.6	211-07/1	MO	2SC2056	5	-	13	12.5	T-40	MI
MRF448	250	15.7	12	50	211-11/1	MO	2SC2964	70	-	6.7	12.5	T-40	MI
MRF464	80	2.53	10	28	211-11/1	MO	BFQ42	1.5	-	8.4	7.5	TO-39	PH
MRF466	40	1.25	15	28	211-07/1	MO	BFQ43	3	-	9.4	7.5	TO-39	PH
MRF475	12	1.2	10	12.5-13.6	221A-04/1	MO	BLV11	15	-	8	13.5	SOT123	PH
MRF476	3	0.1	15	12.5-13.6	221A-04/1	MO	BLV75/12	75	-	6.5	12.5	SOT119	PH
MRF477	40	1.25	15	12.5-13.6	211-11/1	MO	BLW29	9	-	7.4	7.5	SOT120	PH
MRF485	15	1.5	10	28	221A-04/1	MO	BLW40	40	-	10	12.5	SOT120	PH
PT9790	150	4.8	15	50	211-11/1	MO	BLW78	100	-	6	28	SOT121	PH
							BLW87	25	-	6	13.5	SOT123	PH

Réf.	Puissance		Puissance		Tension		BLX65E	2	-	9	12.5	TO-39	PH							
	de sortie (W)	d'entrée (W)	Gain (dB)	d'alim. (V)	Boîtier	Fabricant														
MRF314	30	3	10	28	221-07/1	MO	BLX94A	25	-	6	28	SOT48/2	PH							
MRF315	45	5.7	9	28	221-07/1	MO	MRF338	80	15	7.3	28	333-04/1	MO							
MRF316	100	12.5	9	28	316-01/1	MO	MRF581	0.6	0.03	13	12.5	317-01/2	MO							
MRF316	80	8	10	28	316-01/1	MO	MRF630	3	0.33	9.5	12.5	79-05/5	MO							
MRF340	8	0.4	13	28	221A-04/2	MO	MRF650	15	15.8	5	12.5	316-01/1	MO							
MRF342	24	1.9	11	28	221A-04/2	MO	MRF652	5	0.5	10	12.5	244-04/1	MO							
MRF344	60	15	6	28	221A-04/2	MO	MRF653	10	2	7	12.5	244-04/1	MO							
SD1014-02	15	3.5	6.3	12.5	M135	SG	MRF654	15	2.5	7.8	12.5	244-04/1	MO							
SD1018	40	14	4.5	12.5	M135	SG	MRF658	65	25	4.15	12.5	316-01/1	MO							
SD1143	10	1	10	12.5	M135	SG	SD1464	100	28.2	5.5	28	M168	SG							
SD1446	4	0.25	12	12.5	M135	SG	TP5051	50	6	9	24	333A-02/2	MO							
SD1477	100	25	6	12.5	M111	SG	UHF à 960 MHz													
TP9386	150	15	10	28	316-01/1	MO	2SC2932	6	-	7.8	12.5	TO-31E	MI							
TP9733	50	10	7	28	145A-09/1	MO	2SC2933	14	3	6.7	12.5	TO-31B	MI							
220 MHz																				
MRF208	10	1	10	12.5	145A-09/1	MO	BLV101A	50	-	8.5	26	SOT273	PH							
MRF226	13	1.6	9	12.5	145A-09/1	MO	BLV99	2	-	9	24	SOT172	PH							
2SC2609	100	-	6	28	T-40E	MI	MRF557	1.5	0.23	8	12.5	317D-02/2	MO							
2SC2134	60	-	7	28	T-40E	MI	MRF581	0.6	0.06	10	12.5	317-01/2	MO							
MRF207	1	0.15	8.2	12.5	79-04/1	MO	MRF8372	0.75	0.11	8	12.5	751-04/1	MO							
MRF227	3	0.13	13.5	12.5	79-05/5	MO	MRF839	3	0.46	8	12.5	305A-01/1	MO							
2SC2133	30	-	8.2	28	T-40E	MI	MRF847	45	16	4.5	12.5	319-06/1	MO							
UHF à 512 MHz																				
2N3866	1	-	10	28	TO-39	PH	MRF873	15	3	7	12.5	319-06/2	MO							
2N4427	0.4	-	10	12.5	TO-39	PH	MRF880	90	12.7	8.5	26	375A-01/1	MO							
2SC2133	0.5	-	14	12.5	T-43	MI	MRF891	5	0.63	9	24	319-06/2	MO							
2SC2133	1	-	4	12.5	TO-39	MI	MRF896	3	0.3	10	24	305-01/1	MO							
2SC2133	1.4	-	6.7	13.5	TO-39	MI	MRF897	30	3	10	24	315B-01/1	MO							
2SC2133	3	0.3	10	12.5	TO-31E	MI	MRF898	60	12	7	24	333A-02/1	MO							
2SC2695	28	-	4.9	13.5	TO-31E	MI	MRF899	150	24	8	26	375A-01/1	MO							
2SC2905	45	-	4.8	12.5	TO-40E	MI	SD1398	6	0.6	10	24	M142	SG							
2SC3021	7	1.2	7.6	12.5	TO-31E	MI	SD1400-03	14	1.6	9.5	24	M118	SG							
2SC3022	18	6	4.7	12.5	TO-31E	MI	SD1420	2.1	0.27	9	24	M122	SG							
2SC3102	60	20	4.8	12.5	TO-41E	MI	SD1424	30	5.3	7.5	24	M156	SG							
BLU20/12	20	-	6.5	12.5	SOT119	PH	SD1495-0330	6	7	24	M142	SG								
BLU30/12	30	-	6	12.5	SOT119	PH	SD1496-03	55	10	7.4	24	M142	SG							
BLU45/12	45	-	4.8	12.5	SOT119	PH	<i>Fabricants : MI Mitsubishi ; MO Motorola ; PH Philips ; SG SGE/Thomson.</i>													
BLU60/12	60	-	4.4	12.5	SOT119	PH														
BLU60/28	60	-	7	28	SOT119	PH														
BLW80	4	-	8	12.5	SOT122	PH														
BLW81	10	-	6	12.5	SOT122	PH														
BLW89	2	-	12	28	SOT122	PH														
BLW90	10	-	9	28	SOT122	PH														
BLW90	4	-	11	12.5	SOT122	PH														



Nouveau DM-330 MVZ

Alimentation à découpage

La technologie au service de la puissance

Alimentation réglable 0-15V 35A

Voltmètre et ampèremètre par sélecteur - Prise allume-cigares - Prises de connexions surdimensionnées
Bouton de réglage de la tension - Témoin de mise sous tension - Possibilité de décalage des perturbations
dûes aux fréquences internes - Réglage de tension mémorisable

Tension d'entrée : 220 VAC

Tension de sortie : 5 à 15 VDC variable

Variation de la tension de sortie : inférieure à 2%

Protection : Court-circuit, limitation automatique de courant à 32A, protection en température

Courant de sortie : 32A (max), 30A (continu)

Ondulation : moins de 15 mV p-p en charge nominale - Fusible : 8A

Voltmètre / ampèremètre double rétro-éclairé

Dimensions : 175 x 67 x 165 mm - Poids : approx. 2 Kg

Prix de lancement :
nous consulter



Visitez notre site internet
www.rdxcenter.com

39, route du Pontel (RN 12)
78760 Jouars-Pontchartrain

Tél : 01 34 89 46 01 Fax : 01 34 89 46 02

Ouvert de 10H à 12H30 et de 14H à 19H du mardi au samedi
(fermé les dimanches, lundis, et jours fériés)



Découverte de la radioastronomie amateur

Un nombre sans cesse croissant de radioamateurs est aussi passionné d'astronomie. D'autres ont décidé de combiner les deux passions. La radioastronomie, outre son aspect professionnel, permet de lier les deux univers et ses pratiquants amateurs mettent en œuvre des connaissances tout à fait complémentaires issues des deux activités. Vous n'avez pas besoin d'être diplômé en astrophysique ni être ingénieur en radioélectricité ! Les connaissances déjà acquises au cours de votre "carrière" de radioamateur, et quelques connaissances élémentaires sur l'astronomie, sont suffisantes pour commencer.

Si vous désirez construire votre propre équipement, cependant, vous aurez besoin de quelques connaissances en mécanique.

Du point de vue du radioastronome, chaque télescope ou paire de jumelles est ni plus ni moins qu'un récepteur

Qu'est-ce que l'on obtient lorsque l'on combine l'émission d'amateur et l'astronomie amateur ? La radioastronomie amateur, une activité qui connaît un essor spectaculaire dans le monde entier, en particulier dans nos milieux où l'équipement et les connaissances techniques ne sont pas un obstacle pour bien démarrer. KC4YER nous présente un tour d'horizon du cosmos "radio-actif".

600 000 GHz, exactement comme nos yeux !

Comme dans beaucoup d'activités scientifiques, de nombreux travaux ont jadis été effectués par des amateurs ; dans ce cas, des radioamateurs. Grote Reber, W9GFZ, est souvent considéré comme le père de la radioastronomie et ses équipements sont exposés dans différents observatoires.

Il y a quelques idées reçues qu'il convient d'éradiquer. Vous n'avez pas besoin d'une immense propriété pour y

installer d'énormes paraboles. S'il est vrai qu'une grande parabole peut être un plus, on peut tout à fait commencer avec une parabole destinée à la réception de la télévision. Vous n'avez pas besoin d'être riche. Le plus gros du matériel existe déjà dans votre station radioamateur.

Bien sûr, si vous êtes beau, riche et intelligent, il n'y a pas de limites. Pour décrire les choses simplement, le radiotélescope est composé d'une parabole et d'un récepteur. Les signaux peuvent alors être améliorés en faisant appel à des filtres, des préamplificateurs et autres artifices que nous avons tous déjà l'habitude de manipuler.

Tandis qu'il est possible d'écouter les signaux, il est préférable de les "voir" sur l'écran d'un ordinateur. Les radioastronomes écoutent rarement les signaux qu'ils captent.

Les ordinateurs modernes sont incroyablement perfor-

mants pour traiter des signaux. Un convertisseur A/D (analogique/digital), ce dispositif qui convertit les signaux réels en données informatiques, peut coûter très cher. Mais vous en avez déjà un dans votre ordinateur : la carte son. Reste à trouver les logiciels qui permettent le traitement des signaux. Il en existe plusieurs, disponibles en shareware (voir notre encadré). Un accès à l'Internet est fortement conseillé, mais sachez qu'il existe d'autres sources d'information.

Comme en astronomie visible ou en radioamateurisme, il est préférable de commencer petit et de graduellement augmenter vos possibilités d'écoute. Si vous comprenez l'anglais, il y a deux excellentes sources d'information (gratuites !) sur le Web. Le radiotélescope de Goldstone Apple-Valley, qui est un ancien site de la NASA, propose de nombreuses informations à <www.jpl.nasa.gov/radioastronomy/>. Aussi, un collège en Angleterre propose son "guide pratique de la radioastronomie" disponible à <www.taunton.somerset.sch.uk/trao/radast/index.htm>. Voici six formes de radioastronomie, classées par ordre de coût...

Des météores sur votre téléviseur

Je n'arrivais pas à croire à quel point il est facile d'observer des météores sur son écran de télévision avant



Mike Cook, AF9Y, propose sur son site <<http://www.webcom.com/af9y/helix.htm>>, la description d'une antenne hélice confectionnée à partir d'un tube PVC et un tube de cuivre récupéré sur un vieux réfrigérateur.

d'avoir essayé moi-même. Connectez simplement une antenne au téléviseur et accordez ce dernier sur un canal non utilisé dans la bande VHF. Assurez-vous de mettre hors service le fameux "écran bleu" qui apparaît systématiquement sur les téléviseurs modernes lorsqu'il n'y a pas de signal.

En temps normal, vous ne voyez que de la neige (statique), mais sachez que les météores peuvent réfléchir des signaux sur des relais TV distants. Lorsque les météores sont importantes, vous pourrez même observer une image pendant quelques secondes. C'est une façon intéressante de compter les météorites sans avoir à se soucier si le temps est gris ou d'être obligé d'attendre la nuit.

À une époque, le trafic meteor-scatter (MS) était considéré comme un moyen de communication efficace pour des liaisons commerciales, mais rapidement, il fut abandonné puisque jugé trop peu fiable. Cela pourrait changer dans l'avenir, grâce aux travaux des radioamateurs. Ceux-ci ont prouvé que les liaisons MS en CW à haute vitesse (HSCW) sont possibles à toutes les heures de la journée. En effet, il pénètre dans notre atmosphère quelque 12 milliards de météores. La combinaison de la HSCW et de la technologie DSP pourra, un jour, intéresser une nouvelle fois les industriels, en particulier pour la transmission de données.

Sources de signaux radio dans le système solaire

Les sources les plus puissantes dans notre système solaire sont le Soleil et Jupiter. Pour de nombreuses applications en communication, le bruit solaire peut-être pénible. De plus, il agit sur la propagation en ondes courtes. Cependant, le bruit

solaire émis aux très basses fréquences fait l'objet de recherches par de nombreux amateurs.

Jupiter et son satellite naturel Io peuvent aussi être écoutés entre 14 et 38 MHz, en AM, et tout particulièrement entre 18 et 24 MHz. Jupiter génère un son très inhabituel que certains décrivent comme le bruit des vagues aux abords d'une plage. Pour l'entendre, vous aurez besoin d'une bonne antenne présentant un peu de gain.

Alors qu'il est préférable de monter l'antenne dehors, j'ai obtenu de bons résultats avec une antenne interne. Un dipôle est facile à réaliser. Il consiste en deux longueurs de 3,35 m de fil de cuivre soudées sur les conducteurs d'un câble coaxial doté, à l'autre extrémité, d'une fiche PL-259.

Vous pouvez aussi construire une antenne dédiée à l'écoute de Jupiter comme celle décrite sur le site Web www.radiosky.com/jupant1.html.

Une autre approche consiste à enregistrer les émissions VLF provenant d'objets situés dans l'espace. Prenez simplement 3 m de fil de cuivre et soudez-en une extrémité sur une fiche jack 2,5 mm (pas de connexion de masse).

Insérez la fiche dans la prise micro d'un magnétophone et enregistrez. Si cette méthode fonctionne bien, il est préférable de réaliser l'enregistrement directement sur l'entrée d'une carte SoundBlaster, car les magnétophones à cassette ne sont pas réputés pour leur précision. L'enregistrement ne sera pas très puissant et présentera quelques parasites, mais un bon programme d'analyse par DSP pourra "décoder" le signal. Vous devriez pouvoir observer des "pics" aux fréquences où l'objet cosmique est en train d'émettre.

Et que pensez-vous d'écouter la lune sur un récepteur UHF

portatif ? Il ne s'agit pas d'écouter des signaux naturels, mais des signaux réfléchis. De nombreux radars très puissants émettant en UHF sont audibles de la sorte, lorsque la lune passe dans le rayon émis.

Pour écouter les réflexions lunaires, il faut que la lune se trouve à vue de la station

émettrice mais aussi à vue de la station réceptrice, c'est-à-dire vous. Un logiciel de poursuite permet de connaître la position de la lune et de calculer la géométrie d'une liaison donnée. Il existe de très bons programmes pour le trafic EME, dont "Skymoon" et "Moonbrat" de W5UN

Et vous pensiez que la pollution lumineuse était nuisible...

Le tableau ci-après montre les fréquences protégées au niveau international qui sont destinées à la radioastronomie. Dans ces bandes, aucune sorte de transmission radio artificielle ne doit avoir lieu. Malheureusement, cette "protection" est plus théorique que réelle. Dame Nature n'a consulté personne lorsque l'univers fut conçu, et il existe des rayonnements naturels sur l'ensemble du spectre radioélectrique. Certaines des fréquences listées ci-après sont écoutées en permanence par les radioastronomes, mais sachez que d'autres sources naturelles peuvent interférer. Aussi, souvenez-vous que tout émetteur radio conçu par l'homme peut rayonner des harmoniques qui peuvent interférer.

L'augmentation massive du nombre de systèmes de communication ces dernières années, dont les téléphones cellulaires, a eu pour effet de réduire le nombre de fréquences disponibles, en particulier sur le plan mondial. L'Union internationale des télécommunications négocie les fréquences pour un usage mondial. En particulier, les nouvelles constellations de satellites à orbite basse comme Iridium et Globalstar, sont devenues inquiétantes pour les radioastronomes. Tant les fréquences occupées empiètent de plus en plus sur les bandes réservées à la radioastronomie, la voix des radioastronomes pèse peu dans la balance lorsqu'il s'agit de sociétés géantes qui veulent s'emparer peu à peu du spectre pour leurs satellites de télécommunications.

Iridium est autorisé à émettre entre 1 616 et 1 625.5 MHz, juste aux abords de la bande 1 660-1 670 MHz réservée à la radioastronomie. Iridium est censé rester dans "sa" bande, ce qui n'empêche pas certaines "fuites". Un compromis d'accord a été signé entre Iridium et l'observatoire d'Arecibo, au Puerto Rico : les satellites Iridium cessent leurs émissions lorsqu'ils passent au-dessus de l'observatoire (environ 8 heures par jour) et, d'autres accords devraient être signés prochainement avec d'autres observatoires. Ce n'est pas une solution parfaite, mais cela permet de travailler dans de bonnes conditions.

Le concurrent de Iridium, Globalstar, s'est vu allouer la bande 1 610 à 1 626.5 MHz pour les voies montantes vers ses satellites. C'est moins inquiétant, dans la mesure où les liaisons ont lieu entre sol et espace, et non le contraire. Comme pour Iridium, Globalstar a décidé de cesser ses émissions le jour où une quelconque gêne devait se produire au niveau des stations de radioastronomie.

Ceci dit, la meilleure protection consisterait, à mon avis, à construire un radiotélescope sur la lune, à l'abri des transmissions artificielles.

Fréquences internationales réservées à la radioastronomie

21,85-21,87 MHz	1660-1670 MHz
73,0-74,6 MHz	2,67-2,70 GHz
150-152 MHz	4,95-5,00 GHz
406-410 MHz	10,60-10,70 GHz
608-610 MHz	15,35 -15,40 GHz
1400-1427 MHz	22,21-22,26 GHz



Randy Stegemeyer, W7HR, a construit sa parabola de 5 m de diamètre pour écouter le cosmos. renseignements à <www.signalone.com/radioastronomy/telescope/>.

(<web.wt.net/~w5un/>) et "Z-Track" (<www.qsl.net/n1bug/>) de N1BUG.

À l'écoute des vaisseaux spatiaux

L'astronomie visuelle implique aussi l'observation des satellites artificiels. Il paraît donc normal que la radioastronomie implique leur écoute (bien que la réception de la télévision par satellite ne soit pas, à proprement parler, une activité scientifique !).

L'écoute des vaisseaux spatiaux est relativement facile. De nombreux engins, dont les satellites météorologiques et quelques satellites scientifiques, transmettent des signaux non codés. Le satellite HETE-2 (High Energy Transient Experiment), qui devait être lancé en janvier dernier, ne passera qu'une seule fois par orbite au-dessus de sa station de contrôle au sol. Pour effectuer des observations en temps réel, les dirigeants du projet sont en train de constituer un réseau de stations secondaires. Ces stations ne requièrent qu'une antenne, une radio VHF et une connexion Internet pour la

transmission des données reçues en temps réel. Malheureusement, l'orbite de HETE présentera une inclinaison très faible de seulement 5 degrés ; c'est bon pour la science, mais pas pour la radio !

Cela dit, si vous êtes placé à quelques 25—30 degrés de l'équateur, l'écoute peut devenir intéressante. Renseignez-vous sur le site Web <space.mit.edu/HETE/hete_sgs.html> pour en savoir plus et comment devenir une station secondaire.

La sonde Lunar Prospector émettait sur 2,273 GHz et son signal était audible dans de bonnes conditions avec des installations modestes : une parabole TV de 45 cm, un convertisseur, une radio et un ordinateur doté d'une carte son.

Un challenge plus consistant est de se porter à l'écoute des sondes qui naviguent à destination des planètes lointaines.

Mars Global Surveyor et Mars Climate Orbiter ont chacun testé leurs balises peu après leur lancement, le premier émettant dans la bande radioamateur des 70 cm. Il fallait disposer d'une antenne conséquente et employer des techniques sophistiquées pour l'entendre, mais n'est-ce pas dans la difficulté que nous œuvrons pour notre plaisir ? La page Web de Mike Cook, AF9Y <<http://www.webcom.com/af9y/helix.htm>> donne, entre autres, les détails pour assembler une antenne hélice pour de telles réceptions, composée d'une tube en PVC et d'un tube de cuivre provenant d'un réfrigérateur en fin de vie.

Radioastronomie haut de gamme

Si vous êtes doué pour la mécanique et que vos connaissances en électronique sont

suffisantes, vous pouvez assembler un radiotélescope plutôt sophistiqué permettant, par exemple, d'écouter la fameuse "ligne d'hydrogène" et d'autres sources radioélectriques dans l'espace.

La ligne d'hydrogène correspond à la fréquence de résonance des atomes d'hydrogène (approximativement 1 420 MHz), une fréquence où il n'y a, en principe, aucune émission de source humaine (voir notre tableau des fréquences réservées à la radioastronomie). C'est également ici que l'on est censé entendre d'éventuels extraterrestres à la recherche d'une compagnie humaine. Les sources radioélectriques sont des étoiles et d'autres objets célestes qui peuvent émettre de puissants signaux radio. On trouve des paraboles d'environ 3 m de diamètre chez les particuliers qui, au début de l'ère de la télévision par satellite, ont choisi des équipements directifs à fort gain, mais qui ont opté pour des systèmes plus conventionnels par la suite. On peut parfois les récupérer pour une bouchée de pain, à condition de se donner la peine de les démonter. La plupart de ces paraboles étaient optimisées pour la bande C (4 GHz) et fonctionnent très bien sur 1,42 GHz.

Si les antennes ne sont pas la tasse de thé de votre voisina-

ge, il est facile de déguiser une parabole pointée droit vers le ciel en baignoire pour moineaux ou que sais-je encore. Si vous possédez déjà une parabole de dimensions importantes, rien ne vous empêche d'installer une source dédiée à la radioastronomie à côté de celle destinée à la réception TV.

La technique préférée consiste à monter un ensemble pré-ampli/convertisseur sur la source. La fréquence convertie, plus basse, est alors transmise vers votre récepteur au moyen d'un câble coaxial conventionnel. Une source 1,42 GHz peut être fabriquée à partir d'une boîte à conserve en fer blanc (ou un pot de peinture vide). Il suffit alors de percer la boîte à l'endroit voulu, de souder une sonde à l'intérieur et de fixer un connecteur coaxial. (Si les mots "percer" et "souder" vous donnent des boutons, ce n'est peut-être pas la meilleure solution).

Des descriptions de systèmes plus sophistiqués sont disponibles sur le site Web du SETI League à <www.setileague.org/hardware/feedchok.htm>. Randy Stegemeyer, W7HR, a construit une parabole de 5 m de diamètre qu'il utilise comme radiotélescope. Il possède aussi un site Web accessible à <www.signalone.com/radioastronomy/telescope/>.

Un radiotélescope simple

Voici une méthode simple pour transformer une parabole de réception TV en radiotélescope.

Pendant plusieurs semaines autour des solstices, le Soleil apparaît à travers la "ceinture de Clarke", un cercle situé à près de 36 000 km au-dessus de l'équateur où les satellites se déplacent à la même vitesse que la Terre, ce qui fait qu'ils semblent géostationnaires. Presque tous les satellites commerciaux occupent des points précis sur la ceinture de Clarke. Pendant ces périodes, tous les satellites sont affectés par des interférences lorsque le Soleil se déplace d'un satellite à un autre. En effet, votre parabole est un radiotélescope qui subit les rayonnements radioélectriques du Soleil. En théorie, vous pourriez pointer votre parabole vers le Soleil et y connecter un récepteur fonctionnant entre 950 et 1 450 MHz et "écouter" le rayonnement solaire.

À la recherche des extraterrestres


L'ultime "DX" pour un radioastronome serait de capter un message d'origine extraterrestre. La Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI) connaît un succès croissant. Malheureusement, cet organisme reste critiqué et on l'apparente souvent à un rassemblement de chasseurs de soucoupes volantes. Toutefois, ses activités restent une forme de radioastronomie.

Il faut toujours garder à l'esprit qu'un vague signal provenant d'une population lointaine, extraterrestre, arrivera ou n'arrivera jamais à nos oreilles.

Ainsi, les membres de la SETI ne se contentent pas seulement de la chasse aux signaux d'outre galaxie, mais se consacrent essentiellement à l'amélioration de leurs équipements, un peu comme si l'extraterrestre n'était qu'un prétexte.

A ce jour, la seule réception potentielle d'un signal extraterrestre est matérialisée par le célèbre "Wow !" reçu par l'observatoire de l'université de l'Ohio, aux États-Unis. A l'époque, en 1977, Jerry Ehman, alors simple amateur et devenu radioastronome professionnel par la suite, observait les sorties imprimante des réceptions du jour. Il venait de déceler la présence d'un signal puissant provenant tout droit du ciel. Il l'a entouré d'un trait de stylo rouge en écrivant à côté "Wow !". Ce signal aura été l'objet de toutes les recherches depuis ces deux dernières décennies et a même été le sujet d'un épisode de X-Files ! Le signal ne provenait en aucun cas d'un satellite artificiel. Aucune autre explication n'a pu être donnée à ce jour...

Malheureusement, l'observatoire a été démonté il y a quelques années afin d'installer un terrain de golf à la place. En 1977, cette "oreille"



Les sites des stations NAVSPUR. Ces radars sont audibles vers 210 MHz lorsque leur rayon croise la lune.

avait une sensibilité de l'ordre de -204 dBm, ce qui était excellent à l'époque. Les progrès réalisés dans le domaine des composants électroniques, notamment avec les GaAsFET (Gallium Arsenide Field Effect Transistors) et autres MMIC (Monolithic Microwave Integrated Circuits), ainsi que l'apparition d'ordinateurs toujours plus performants, permettent aujourd'hui d'obtenir des résultats beaucoup plus probants. L'objectif de la SETI est de mettre en place au moins 5 000 radiotélescopes à travers le monde, chacun dirigé vers une différente partie du ciel. De la sorte, la SETI devrait être le plus grand radiotélescope du monde !

Malheureusement, des hackers se sont attaqués tout récemment à la liste de diffusion de l'association, ce qui a fini de lui donner "bonne" réputation. Vous pouvez vous renseigner à propos de leurs projets sur le Web à www.setileague.org.

De nombreux logiciels et informations sont disponibles

par téléchargement à seti1.setileague.org/software/spreadsh.htm.

Pour conclure

La radioastronomie peut prendre de nombreuses formes et s'approche de très près du radioamateurisme. Nous n'avons fait que "grat-

ter la surface" du sujet. Si cela vous intéresse, tentez votre chance en consultant l'un des nombreux sites Web cités et, n'oubliez pas, vous pouvez commencer petit, avec les équipements dont vous disposez déjà. Bon "DX" !

Philip Chien, KC4YER

Références

Voici un listing de logiciels pratiques disponibles par téléchargement sur le Web :

- FFTDSP—DOS : pour tirer les signaux faibles du bruit <http://www.webcom.com/af9y/>.
- WINScope : oscilloscope à deux canaux <http://polly.phys.msu.su/~zeld/oscill.html>.
- Plusieurs logiciels permettant de déterminer la fréquence audio, de visualiser des "spectrogrammes" et d'autres fonctions sont disponibles sur le site du NASA Goddard Amateur Radio Club à <http://garc.gsfc.nasa.gov/pub/dsp/>.
- Le lien suivant est aussi à consulter : <http://www.muenster.de/~welp/sb.htm>.

Voici d'autres ressources d'information :

- Radio-Sky Publishing, P.O. Box 3552, Louisville, KY 40201-3552, U.S.A. <http://www.radiosky.com/welcome.html>.
- SETILeague, Inc., 433 Liberty Street, P.O. Box 555, Little Ferry, NJ 07643, U.S.A. <http://www.setileague.org/>;
- <http://www.ac6v.com/pageaas.html>;
- <http://www.bigear.org/6equj5.htm>
- <http://adc.gsfc.nasa.gov/mw/milkyway.html>
- <http://www.din.or.jp/~m-arai/ms/leonids/98leoe.htm>
- <http://www.naic.edu/> (Arecibo)
- <http://www.nrao.edu/>

Radio DX Center se lance dans une toute nouvelle activité avec la marque ITA. Fort de l'expérience du trafic des deux acolytes, Ivan F5RNF, et Bruno, F5MSU, ainsi que de l'aide apportée par le logiciel d'ON4UN, ils se lancent dans la conception et la fabrication d'antennes. Il s'agit de modèles uniquement animés par la qualité et les performances. Nous avons passé une journée en leur compagnie pour vous relater cette nouvelle activité.

ITA : la nouvelle marque d'antennes "made in France" !



Avant de se lancer dans un projet, il est préférable d'étudier les antennes à tête reposée et de s'aider d'un logiciel qui a fait ses preuves. C'est en partie le rôle de Bruno.



Le découpage des tubes nécessite de la précision, Ivan en pleine action.

Avant tout, rappelons les activités de Radio DX Center. Créée depuis quelques années sous l'impulsion commune de deux camarades radioamateurs, la boutique de Jouars-Pontchartrain, dans les Yvelines, a pris un essor considérable. Ces deux amis de longue date se sont fixé

un seul but : le service clientèle et rien d'autre. Sous ce terme se cachent bien des attributs. Lorsque l'on souhaite satisfaire cent pour cent de ses clients, il faut en tout premier lieu leur proposer du matériel de qualité et un service de tout premier choix. En ce qui concerne les matériels disponibles au magasin, on peut



Après le découpage des tubes et le contrôle, on pratique un ébavurage intérieur puis on place un bouchon en plastique.



Après les opérations de perçage, c'est la phase d'ébavurage. On obtient ainsi des pièces d'une très belle qualité de finition.

citer de manière non exhaustive les marques Alinco, ICOM et Kenwood. Ces trois labels de réputation internationale permettent à chacun de leurs clients de venir choisir en fonction de leurs besoins et de leur budget. Mais le dynamisme des deux jeunes dirigeants du magasin ne s'arrête pas là. Afin de proposer encore plus d'accessoires à la clientèle, ils importent du matériel en provenance de pays asiatiques directement en leur nom. Cela permet d'offrir une vaste gamme de produits parfaitement adaptés aux matériels de radiocommunication.

On peut citer en exemple tout l'éventail de packs d'accumulateurs dédiés aux transceivers portables, des antennes pour le mobile, des microphones et autres amplificateurs comme le bibande VLA-200 que nous vous présentons, il y a déjà quelques mois.

Les clients peuvent également se fournir en pièces détachées pour des mâts et des pylônes. On y re-

trouve ainsi tout le matériel de haubanage ainsi que des mâts en acier de 9 m à des prix tout à fait raisonnables.

N'oublions pas le service après-vente dont s'occupe Bruno. Bien caché derrière les murs de la boutique, il officie sa maintenance de matériels entre un banc de mesures Rohde & Schwarz et un wattmètre Bird, entre autres.

Une nouvelle marque : ITA

La marque déposée ITA correspond à l'abréviation de "International Technology Antenna". Il y fort à parier que cette marque déposée finira par retentir comme une référence en matière d'antennes pour radioamateurs. Pour l'instant, on ne trouvera au catalogue ITA que des antennes destinées aux bandes comprises entre 7 et 50 MHz. L'une des raisons fondamentale de cela réside dans le fait qu'ils n'ont pas encore eu le temps d'élaborer des produits satisfaisants pour les bandes supérieures, ce qui, par ailleurs, reste très rassurant, car il ne s'agit pas de fabriquer n'importe quoi !



Un exemple de jonction entre deux parties d'un boom.

Les antennes ITA sont toutes fabriquées avec le même matériau, de l'aluminium de référence T6061. Ce matériau utilisé en avionique et dans des structures lourdes et légères comme des pylônes en aluminium, possède une excellente dureté et une conductivité optimale. Il comporte une teneur de 0,15% de cuivre et 0,7% de fer ; qui dit mieux ? Seuls des matériaux financièrement inaccessibles font mieux...

Ce qui précède est des plus importants en ce qui concerne la structure d'une antenne, d'autant que cette marque vous propose une garantie de 5 ans contre la corrosion (toute la visserie est en inox) et la résistance au vent. Dans ce dernier domaine, l'ensemble des antennes est prévu pour faire face à des rafales de vent allant à des vitesses de 150 km/h.

La gamme d'antennes ITA se décline actuellement en neuf catégories de 10 à 50 MHz, mais des configurations spécifiques peuvent être envisageables selon les désirs de chacun. On retrouvera au catalogue un produit désormais bien connu, puisqu'il s'agit d'un transformateur d'impédance. C'est avec le soutien des meilleurs logiciels que sont conçues les antennes ITA. Le logiciel YagiDesign créé par



Le perçage des plaques est un travail de précision, et pour certaines d'entre elles, on utilise des gabarits adéquats. Ils assurent une reproductibilité parfaite d'une antenne à l'autre. Le perçage des tubes suit le même processus.



La préparation du gamma-match.



Le repérage des éléments et des pièces qui leur correspondent se fait avec des anneaux de couleurs.

ON4UN permet de concevoir toute une kyrielle d'antennes directives jusqu'à 150 MHz. C'est avec son aide que les premiers prototypes sont élaborés avant d'aller sur le terrain pour réaliser la mise au point finale et les mesures in situ.

Les diamètres des booms vont de 80 à 50 mm. Les éléments sont constitués, quant à eux, de tubes dont les diamètres passent de 50 à 25 mm. Bien évidemment, les sections de ces tubes varient en fonction de la fréquence d'utilisation des antennes pour assurer un parfait maintien mécanique de l'ensemble. Les éléments, du réflecteur au dernier directeur, sont accrochés au boom par l'intermédiaire de plaques en aluminium T6061 d'une épaisseur de 5 mm et de quatre colliers en inox. Le gamma-match assure une parfaite transformation des impé-

dances afin d'attaquer une installation fonctionnant sous 50 ohms.

Lors de la commande de votre future antenne, il convient de préciser la nature de la fiche coaxiale. Certains utilisateurs opteront pour des fiches au standard "N", tandis que d'autres se contenteront des traditionnelles fiches SO-239. Dans tous les cas de figure, il est possible d'administrer une puissance de l'ordre de 3 kW au gamma-match !

Un petit tour du catalogue

En l'état actuel, le catalogue permet de sélectionner une antenne de 2 à 6 éléments capable d'opérer dans les bandes amateurs entre 10 et 50 MHz. Dans cet ordre-là, les gains varient de 6,3 dBi pour une deux éléments à 12,5-13,5 dBi pour une six élé-



Le moindre trou est ébavuré pour assurer une finition de qualité.



Taraudage d'une pièce du gamma-match.



Le transformateur "MTFT" qui ne va pas tarder à être terminé...

ments. Il faut noter qu'une six éléments sur 50 MHz présente un gain de 12,5 dBi alors que le modèle travaillant sur 28 MHz est supérieur de 1 dB. La raison vient du fait que l'antenne 50 MHz a été optimisée pour son rapport avant/arrière qui se situe à -35 dB, tandis que sur l'antenne 28 MHz il n'est que de -32 dB. C'est un choix qu'il faut assumer.

Cependant, sachez que l'équipe ITA reste à la disposition de sa clientèle pour élaborer tout type d'antenne. Entendez par-là que si quelqu'un souhaite optimiser le rapport avant/arrière de l'antenne six éléments 28 MHz, tel il sera fait.

La plus grande de leurs antennes est actuellement la cinq éléments ITA205 dont le boom fait 14,4 m et dont la largeur approche les 12 m. Elle fonctionne, comme son nom l'indique, sur 14 MHz.

Pour les aficionados d'antennes filaires, une surprise les

attend bientôt... En revanche, ITA fabrique désormais le fameux unun "MTFT" qui apparaît sous ce nom dans leur catalogue. Fidèle à sa légende de "produit miracle", il saura encore convaincre les plus sceptiques.

Nous vous invitons à suivre le petit "roman photo" que nous vous avons préparé. Il vous permettra de voir et de mieux comprendre pourquoi ITA se voue à un succès assuré...

Il nous reste à remercier l'équipe des antennes ITA de nous avoir permis de venir farfouiller dans leurs secrets de fabrication. Nous attendons avec impatience des antennes permettant le trafic sur VHF et UHF, mais, comme dit le proverbe, tout arrive à qui sait attendre !


Philippe Bajcik, F1FY



Encore une pièce du gamma-match.

L'électronique pleine page !

Un
nouveau
jour
se lève
sur votre
passion !



40 montages flash

- ALIMENTATION
- AUDIO
- RADIO
- MESURE
- VIDÉO
- ALARME
- GADGETS
- TÉLÉPHONIE
- BIOÉLECTRONIQUE
- MUSIQUE
- etc.

32 F

ATTENTION : Ce numéro n'est pas
inclus dans notre offre d'abonnement
VENTE UNIQUEMENT EN KIOSQUES !

**ACTUELLEMENT CHEZ VOTRE
MARCHAND DE JOURNAUX**

"Bicyclette-Mobile"



Vous cherchez quelque chose de différent pour diversifier vos activités radioamateur ? Vous aimeriez aller au-delà du trafic en mobile ? La réponse se trouve certainement dans votre garage, là, accroché au mur : ce vieux vélo qui prend la poussière mais qui va bientôt reprendre du service... avec un transceiver à bord !

fic sur les bandes décimétriques tend à gagner en popularité. Nous allons voir comment on peut installer une station "bicyclette-mobile" à travers deux exemples concrets. Des pros' de la question !

Tenants et aboutissants

Outre l'aspect sport et nature, de nombreux amateurs considèrent que c'est un moyen efficace pour trafiquer lorsque, chez eux, ils n'ont pas la possibilité d'installer une station traditionnelle. Le concept est globalement très simple : il faut charger une batterie, installer le transceiver et l'antenne et pédaler. Une excursion vers un point haut donnera à votre signal un peu plus d'envergure. Bien que chaque installation soit différente, elles ont toutes des similitudes, ce qui permet de les classer en deux grandes catégories : les installations VHF/UHF et les installations HF ou "bandes basses". Dans la première catégorie, on peut se contenter d'un transceiver portatif accroché à la ceinture et d'un

rer le vélo et continuer le QSO en marchant. Dans une installation VHF/UHF plus élaborée, le transceiver portatif, voire mobile, peut être installé dans une poche accrochée au guidon. Une antenne mobile et une batterie de forte puissance peuvent être fixées sur le cadre. Un micro fixé sur le casque et un commutateur PTT complètent l'installation. Un tel montage peut aussi s'appliquer aux bandes HF. Quelle sorte de batterie utiliser ? La réponse dépend de la puissance du transceiver et




Photo 2- John, VE3JC, en plein trafic. Le micro fixé au casque autorise le trafic "mains libres".

Le vélo, c'est bon pour la forme et ça permet de découvrir la nature sous un autre angle. Avec un transceiver à bord, de surcroît, c'est un excellent moyen pour trafiquer tranquillement, sans subir les inconvénients du bruit du moteur et des interférences de l'électronique et de l'allumage de la voiture. De plus, une station "deux-roues" attire l'attention sur l'air ; c'est tellement rare que l'on peut imaginer qu'il s'agit d'un DX ! Vous avez sûrement déjà vu quelqu'un trafiquer en VHF, sur un vélo, mais avec un transceiver portatif. Ce n'est qu'un seul des systèmes possibles. S'il est facile de procéder de la sorte, en effet, le tra-



Photo 3- Cette vue de derrière montre l'antenne Outbacker, son support et le tube d'extension.

Plus de chez Index Labs et une antenne Outbacker "Perth", John Cumming, VE3JC, a conçu la station mobile visible sur les photos 1, 2, 3 et 4. Le transceiver et l'antenne fonctionnent du 80 au 10 mètres, y compris les bandes WARC, avec 5 watts en CW et 2 watts en SSB. Avec cette installation, John a réalisé des QSO sur les huit bandes, contactant la plupart des États américains et de nombreuses entités DXCC. Il partage son trafic entre la CW et la SSB, parfois en roulant, parfois à l'arrêt au bord d'une route de campagne.

Parmi ses QSO les plus mémorables, John se souvient d'un QSO bilatéral vélo/vélo avec KB8U/Bicycle Mobile. Si l'on considère la rareté de la chose, ce QSO devait être très spécial ! Six mois plus tard, John a rencontré Russ lors de la célèbre concentration du Bicycle Mobile Hams of America qui a lieu à l'occasion du Salon de Dayton. John dit que les occasions sont rares de trafiquer depuis son installation mobile, mais il parvient à se libérer les week-ends et parfois en début de soirée en semaine. Même au cours de l'hiver canadien si rigoureux ! En regardant l'installation de plus près, notez sur les photos 1 et 2, par exemple, la protec-

tion apportée au transceiver contre les intempéries. Notez, aussi, que cette poche constitue aussi la première forme d'absorption de chocs. L'énergie électrique est fournie par une batterie de 12 volts, 7 ampères, logée à l'arrière du vélo. L'antenne Outbacker est fixée derrière la roue arrière au moyen d'un tube en aluminium qui sert aussi de contrepoids pour améliorer le rendement de

L'installation VTT de VE3JC

En combinant un VTT 18 vitesses, un transceiver QRP



Photo 4- Vue de dessus.

Notez la présence sur le guidon du petit manipulateur émbique conçu par W3MKE.




Photo 5- Le vélo original de Mike, K5NU (Photos 5-8 par K5NUJ).

tion apportée au transceiver contre les intempéries. Notez, aussi, que cette poche constitue aussi la première forme d'absorption de chocs. L'énergie électrique est fournie par une batterie de 12 volts, 7 ampères, logée à l'arrière du vélo. L'antenne Outbacker est fixée derrière la roue arrière au moyen d'un tube en aluminium qui sert aussi de contrepoids pour améliorer le rendement de

l'antenne. Ce bras de déport évite aussi au cycliste de cogner l'antenne lorsqu'il monte et descend du vélo. L'installation tout entière peut être démontée en moins d'une minute, simplement en dévissant la prise PL-259 et en desserrant les colliers de fixation.

John a procédé à une série de tests et de comparaisons et affirme que sa station mobile fonctionne aussi bien qu'une



Photo 6- Mike transporte son transceiver sur le ventre.




Photo 7- K5NU nous montre à quel point il est facile de trafiquer de la sorte. Outre le transceiver Elecraft K2, les modèles MFJ série 9000 et Wilderness Radio SST comportent également une batterie interne.

station QRP fixe. C'est un point à ne pas négliger.

K5NU "Easy Rider" Mobile

Une autre installation intéressante est celle de Mike Mauldin, K5NU, visible sur les photos 5, 6, 7 et 8. Son vélo a ceci de spécial qu'il faut être assis et que le guidon se trouve sous le siège. Les bras du cycliste descendent verticalement. Mike dit que cela peut paraître bizarre, mais il affirme que c'est une position très confortable, en particulier lorsqu'il s'agit de pédaler sur de longues distances. Inutile de dire que cette station mobile attire l'attention des passants, en particulier avec le long fouet installé à l'arrière du vélo ! Plutôt que d'avoir installé le transceiver sur le vélo, Mike le porte directement sur lui, au niveau du ventre. Ce dernier sert alors à absorber les chocs... L'installation consiste en un transceiver Elecraft K2 toutes bandes avec un pack batteries intégré. Un micro et une antenne complètent l'installation.

Avec sa batterie intégrée, le transceiver est entièrement

autonome. Il suffit à Mike de brancher le micro et de connecter l'antenne pour être opérationnel. De retour chez lui après une balade "radio", il déconnecte simplement l'antenne. Cela lui permet, par exemple, de terminer un QSO en cours en branchant une antenne de sa station fixe.

Mike a contacté tous les continents et 18 entités DXCC avec son vélo, 5 watts et une antenne fouet.

Lorsque Merce des Benz s'en mêle...

L'aventure vous tente ? Alors observez la photo




Photo 8- La fixation de l'antenne a été réalisée à partir d'éléments de récupération.

9. Cet authentique VTT est signé Mercedes Benz. Il est conçu avec la même précision que les voitures de la même marque. Il est disponible à travers tout le réseau Mercedes dans le monde entier. Il suffit de le commander et de signer un chèque de quelque 17 000 Francs. Pour quelques Francs de plus, vous pourrez vous procurer le blouson de circonstance, le porte-bagages à l'effigie de la marque et les lunettes de soleil à verres interchangeables. Ajoutez à cela un transceiver QRP et une antenne et votre station sera complète. Le prix total ? Ne me le demandez pas. J'ai perdu le fil à partir du vélo !



Photo 9- Pour une station mobile de luxe, optez pour cet authentique VTT Mercedes !

Une association spécialisée

L'association des "Bicycle Mobile Hams of America" est la seule association spécialisée dans ce type d'activité au monde. Leur bulletin trimestriel est bourré d'informations pratiques et techniques. On y parle notamment de la difficulté d'installation des antennes sur des cadres en matière composite, etc. Les membres se réunissent les premiers et troisièmes dimanches du mois sur 14,253 MHz à 2000 UTC puis de nouveau à 0000 UTC. Le contrôleur du réseau est habituellement Mike, NFØN, ou Jim, AE6N. Le BMHA se réunit aussi le mardi soir à 2000 UTC sur 7,042 MHz en CW.

Ce réseau est surtout destiné à permettre des liaisons entre cyclistes.

La cotisation s'élève à \$10 par an. Vous pouvez obtenir un exemplaire du bulletin trimestriel en envoyant une grande enveloppe et quelques IRC à : BMHA, Box 4009, Boulder, CO 80306, U.S.A.

Dave Ingram, K4TJW

Actuellement en kiosque

L'électronique pleine page !

Au sommaire :

- Ensemble radiocommande à code secret
- Récepteur VHF 65 à 210 MHz
- Alarme anti surcharge
- Thermomètre à microprocesseur
- Répulsif à ultrason
- Réducteur de bruit stéréo
- Trémolo et vibrato pour guitare
- Altimètre digital
- Anémomètre digital
- Compte-tours à microprocesseur pour scooter
- Doubleur de trafic ferroviaire
- Magnétothérapie VLS
- Car controller 4 fonctions

Sans oublier nos cahiers théoriques afin de vous initier et de vous perfectionner à l'électronique.

- Les ondes électromagnétiques
- Mesures des distances avec le laser
- La logique programmable
- Fiches Radioworks, etc.

**La passion a un nom...
...Nouvelle Électronique**



1 an : 135 Frs
l'abonnement pour 6 numéros

2 ans : 250 Frs
l'abonnement pour 12 numéros

BULLETIN D'ABONNEMENT à nouvelle ÉLECTRONIQUE

à découper ou à photocopier et à retourner, accompagné de votre règlement à :
PROCOM EDITIONS SA - Abt "Nouvelle Electronique" - Espace Joly - 225 RN 113 - 34920 LE CRÈS

OUI, Je m'abonne à nouvelle ÉLECTRONIQUE pour

1 AN (6 numéros) au prix de **135^F** (175^F Pays CEE)*

2 ANS (12 numéros) au prix de **250^F** (330^F Pays CEE)*

(* Autres pays nous consulter (Tél. : 04 67 16 30 40 - Fax : 04 67 87 29 65)

(**) Abonnement 2 ans France Métropolitaine

Nom : M^{me}, M^{lle}, M.

Prénom :

Adresse :

Code Postal

Ville :

Ci-joint mon règlement (à l'ordre de PROCOM EDITIONS) par Chèque Bancaire ou Postal par Mandat-Lettre

par Carte Bancaire Numéro de la carte : []

Expire le : [] [] [] []

TM5CRO : première expédition d'un "jeune" OM

Pour comprendre la force des émotions ressenties, il faut savoir que rien ne me prédisposait à ce genre d'activité : je suis le "plus jeune" de l'équipe (64 ans quand même !) ; mon expérience personnelle des pile-up était réduite à la poursuite de "new one" pour mon log et pour le DXCC

Avant tout, merci à Évelyne, mon épouse. Sans son accord spontané si sympathique, je n'aurais pas vécu cette expérience inoubliable... Merci aussi à tous les copains qui ont participé, qui m'ont fait confiance, encouragé et aidé.

(CW) ; présenté à Hamexpo 99 au délégué de l'ARRL, je viens de recevoir mon diplôme "pour plus de cent contrées différentes"... l'Honor Roll n'est donc pas pour demain ; le matériel utilisé au QRA pour pénétrer dans ces pile-up est bien modeste : 100 watts dans une antenne verticale (super



Vue sur les antennes.



Mise en place des antennes VHF.

TM5CRO : première expédition d'un "jeune" OM

pour le DX à mon humble avis) GAP Titan DX ; j'ai déjà participé à certains concours (TM5Z) avec l'équipe F6KIM mais ma présence au manip' était partagée avec d'autres opérateurs plus entraînés. J'étais un peu (d'une manière bien sympa) "l'apprenti télégraphiste" (dixit Pascal, F5PTM).

Donc, quand Hervé, F5RMY, grand maître de l'organisation de l'expédition "TM5CRO 2000" m'a demandé si je pouvais participer, tout ce qui précède m'est

Vient le "quart" du télégraphiste... l'appréhension de ne pas être à la hauteur... les premiers QSO qui s'enchaînent... Que de monde ! Un peu crispé le pépé !

Et puis le rythme qui s'établit. Pas comme les pros, mais c'est un début !

Après les premiers réglages inévitables, la confiance qui s'installe progressivement et qui contribue à décontracter l'opérateur, le plaisir du trafic quand les encouragements des correspondants apparaissent... Ça devient bon !



Montage des antennes VHF de chez AFT.



Zoom sur la verticale 80/40 mètres.

remonté comme une bouffée de chaleur et, après une petite semaine de réflexion, je me suis dit : "quand faut y aller, faut y aller !"

Une aventure palpitante (pour le moins)

Dire que le reste a été une promenade de santé serait un

peu fort ! Il y a eu l'instabilité malheureuse de ce verre d'anis et sirop d'orgeat dont le contenu s'est écoulé sur le clavier de l'ordinateur por-

table de la station principale, provoquant l'arrêt total des émissions (plus de log !). Les opérations d'égouttage (PC retourné), d'essuyage, tam-

Porquerolles, IOTA EU-070

Et nous voilà partis le 28 janvier 2000, avec 6 opérateurs, 1 camionnette C25, 2 voitures particulières, en direction de la presqu'île de Giens, pour un embarquement à la Tour Fondue le 29, destination... l'île de Porquerolles, IOTA EU-070.


Tout se passe (presque) comme prévu. Les premiers QSO s'établissent en SSB peu après 18 heures TU et, de suite le premier pile-up qui ne cessera qu'à notre départ (sauf quelques rares creux en milieu de nuit).



L'équipe au complet.



Votre serviteur au manip'.



Le site.

ponnage, évaporation de ce liquide (qui démontre une qualité d'adhérence exceptionnelle). L'utilisation, après récupération du log, de l'ordinateur de secours. La remise en service du PC arrosé. Les touches du clavier qui restent collées, en position basse, pendant le trafic...

Il y a eu l'opérateur de service qui décode son indicatif personnel dans le pile-up (un rêve ?). Il y a eu les tentatives de déstabilisation du moral des troupes : ceux qui disent que nous sommes sur le

continent, ou dans l'eau, et non pas sur l'île !

Mais il y a, au-dessus de tout cela, six copains qui ont partagé des moments exceptionnels, dans un cadre magnifique, en obtenant des résultats au-dessus des prévisions les plus optimistes, et qui en sont revenus heureux !

Le ciment de la réussite ? L'esprit d'équipe, la bonne humeur, la tolérance, la participation de chacun aux tâches communes. Et, surtout, le maître de maison, "cuistot" hors pair, toujours

serein, le casque sur les oreilles et la louche à la main, tournant le "miroton", notre président, Jean-Paul, F1HML, qui avait pris la charge (lourde !) de l'intendance, approvisionnement, cuisine et qui s'en est tiré avec tous les honneurs et à la satisfaction, souvent manifestée, de tous. Mmmh... sa choucroute...

Au fait, les résultats : Période de trafic de l'expédition du samedi 29/01/00 18 h 08 TU au samedi 5/02/00 06 h 10 TU.

Nombre d'heures de trafic de l'expédition : 120H30 avec une moyenne de 72,5 QSO/heure. Total QSO (HF/VHF/UHF + activation du phare du cap d'Arme) : 8 741. Dont HF (160 à 10 mètres) : 8 500 (SSB 6 475 et CW 2 025). Pas d'antenne pour les bandes WARC. Pour le phare : HF (80 mètres) 21 (SSB) ; VHF 185 (SSB 180, CW 5) ; UHF 35 (SSB)

Et aussi...

Un matériel d'enfer, tout nouveau, mis à notre disposition par ICOM France : IC-756PRO + Ampli IC-PW1, un couple diabolique, toujours d'attaque et qui sait se faire oublier !

Le don, super sympa, de deux antennes (VHF et UHF) 11/21 éléments AFT par F9FT.

L'investissement du radio-club F6KIM, dans une verticale bibande 80/40 mètres Butternut HF2V, dans une beam 3 éléments Cushcraft A3S et dans une interface JBI qui, via le logiciel de K1EA (utilisé pour le log) permet d'écouler l'essentiel du trafic CW à partir du clavier.

Oui, je me souviendrai de ma première "DX"pédition !



La station VHF.

Robert "Bill", F8AQK

DX SYSTEM RADIO

Fabricant Français d'antennes



Nos antennes sont fabriquées en aluminium 6060 certifié ISO 9002. Nous avons choisi cet alliage pour ses qualités en terme de conductivité électrique et résistance à la corrosion. Les fixations des éléments et du boom sont réalisées à l'aide de nos pièces spéciales en aluminium de fonderie sur nos modèles HF.

L'intégralité de la visserie est en Inox certifiée ISO 9000 et toutes nos antennes se fixent sur des mâts de 50 mm de diamètre. Le choix et la qualité des matériaux que nous utilisons, nous permettent de vous garantir nos produits 10 ANS anti-corrosion.



DXSR 702 SAT

Yagis croisées

DXSR 702 C: yagi 2 x 7 éléments polarisation H&V, 144-146 MHz, Gain 9.8 dBd (11.9 dBi) **970 FRF***

DXSR 702 Sat: Yagi 2 x 7 elts, polarisation circulaire D ou G, 146 MHz, gain 9.9 dBdC (12 dBiC) **1 130 FRF***

DXSR 1770 Sat: Yagi 2 x 17 elts, polarisation circulaire D ou G, 435 - 438 Mhz, gain 14.1 dBdC (16.2 dBiC) **1 070 FRF***

Yagis monobandes de 14 à 450 MHz. Extrait de notre gamme VHF.

	Boom	Gain (dBi)	F/B	Prix TTC
50 MHz				
DXSR 306 DX (3 elts)	1.80m	7.9	- 35dB	840 FRF*
DXSR 406 DX (4 elts)	4.10m	9.3	- 30dB	1 040 FRF*
DXSR 506 DX (5 elts)	6.55m	11.3	- 35dB	1 340 FRF*
DXSR 606 DX (6 elts)	8.20m	12.1	- 35dB	1 490 FRF**
DXSR 706 DX (7 elts)	11.00m	13.5	- 35dB	1 790 FRF**

144 MHz:				
DXSR 902 (9 elts)	4.70m	14.0	- 40dB	970 FRF*
DXSR 112 DX (11 elts)	6.50m	15.2	- 40dB	1 090 FRF**
DXSR 132 DX (13 elts)	9.20m	16.5	- 40dB	1 390 FRF**

* Port inclus en France métropolitaine et ile de Corse.

** Port en sus

PROMOTION

Port GRATUIT sur les haubans non conducteurs

Egalement disponible: Haubans non conducteurs, Baluns ferrites et à air, Antennes spéciales 121.5 MHz, Coupleurs 2 et 4 voies pour 6, 2 m et 70cm, etc... Pour plus d'informations sur nos produits, n'hésitez pas à nous contacter, ou à consulter notre catalogue sur internet.



DXSR 3B3

Antennes MULTIBANDES

DXSR 1B3: Dipôle rotatif 10/15/20 m, 2 000 W, **1 540 FRF***

DXSR 2B3: Yagi 2 éléments 10/15/20 m, 2 000 W, Gain 4.1 dBd (6.2 dBi), Av/Ar - 11 dB, boom 2.50 M **2 570 FRF***

DXSR 3B3: Yagi 3 éléments 10/15/20 m, 2 000 W, Gain 6.1 dBd (8.2 dBi), Av/Ar - 20 dB, Boom 4.90 M

Prix de lancement: 3 450 FRF*

CW3: "Conrad Windom" 40/20/10 m, 1 500 W, longueur 20 m **530 FRF***

CW4: "Conrad Windom" 80/40/20/17/12/10 m, 1 500 W, longueur 40 m **670 FRF***

FD300: "FOLDED DIPOLE" 1.8 à 30 MHz, 300 W, longueur 25 M **1 670 FRF***

* Port inclus en France métropolitaine et ile de Corse

**DX System Radio
BP 3**

28240 Champrond
www.dxsr-antennas.com

Tel: 02 37 37 04 01
Fax 02 37 37 04 03

Siret: 40519466300028
NAF: 322A



Demande de Catalogue papier

À nous retourner accompagné de 20 FRF en timbres

Nom:..... Prénom:.....

Adresse:.....

Code Postal:..... Ville:.....

Une méthode pour raidir le fil de cuivre

Un de mes amis qui démarrait sa propre entreprise de fabrication d'antennes avait tenté d'employer des tubes de cuivre pour confectionner les éléments d'une Quad 2 éléments pour la bande 6 mètres.

Le fait est qu'un tube de cuivre ou un fil de cuivre épais a tendance à plier lorsque sa longueur dépasse quelques décimètres. À une brocante où il vendait ses antennes, un autre OM est venu sur le stand et lui a livré un secret pour raidir les matériaux.

Twist again !

Le secret consistait à torsader les tubes ou le fil de façon à augmenter la rigidité. Un procédé qui a été employé depuis de nombreuses années dans les milieux industriels.

Il est facile de réaliser une antenne VHF à partir de matériaux courants, disponibles dans toutes les grandes surfaces de bricolage.

Reste à procéder comme suit pour raidir les fils d'antenne :

- Assurez-vous de porter des lunettes de protection.
- Fixez solidement le fil dans un étau à une extrémité.
- Fixez l'autre extrémité à une perceuse à vitesse variable (voir fig. 1).

L'une des nombreuses choses que le radioamateurisme nous apprend et une autre façon de penser ; penser en termes de solutions plutôt qu'en termes de problèmes. Voici un exemple ingénieux permettant de résoudre un problème couramment rencontré dans le domaine des antennes.

- Lentement, faites tourner la perceuse dans un sens.
- Faites au moins cinq ou six tours. Observez la raideur. Faites d'autres tours si cela s'avère nécessaire.

Les astuces

Pour les meilleurs résultats, préférez les fils de fort diamètre.

Les éléments d'une verticale ou d'une petite beam peuvent aussi être faits à partir de tube de cuivre de faible diamètre.

On peut même fabriquer des antennes pour la bande 6 mètres en procédant de la sorte.

Pratiquement, le 50 MHz est la fréquence la plus basse qui

puisse tirer profit de cette méthode.

À partir du 10 mètres, les éléments sont trop longs pour que le raidissement prenne effet.

Il faut donc opter pour des matériaux plus raides d'origine, donc plus épais.

Les antennes constituent l'un des rares domaines où l'on puisse encore expérimenter avec les moyens du bord.

Pensez-y, il faut se dire qu'il y a toujours des solutions aux problèmes.

Ken Neubeck, WB2AMU




Fig. 1- Une méthode simple et rapide pour raidir un fil de cuivre épais ou un tube de cuivre de faible diamètre. Assurez-vous de bien serrer le fil à chaque extrémité et de porter des lunettes de protection.

Mieux connaître les antennes radioamateurs

Dipôle demi-onde

Description : C'est l'antenne basique par excellence. Elle constituée de deux morceaux de fil électrique ou de tube d'environ un quart de longueur d'onde chacun. L'alimentation s'effectue au milieu.

Bandes : Toutes (une seule à la fois).

Utilisation : HF, VHF.

Diagramme de rayonnement : Si le fil est horizontal, le diagramme est bidirectionnel, en forme de huit, dans le sens perpendiculaire au fil.

Lorsque le point d'alimentation est placé plus haut que les extrémités, on dit qu'il s'agit d'un dipôle en "V-inversé".

Lorsque que le fil est vertical, le diagramme est omnidirectionnel.

Avantages : Facile à construire, les matériaux sont disponibles partout et à des prix très intéressants.

Inconvénients : Ces antennes peuvent atteindre des dimensions gigantesques aux fréquences basses.

Dipôle multibande à trappes

Description : C'est un dipôle doté de trappes ou d'inductances permettant un fonctionnement sur plusieurs bandes de fréquences.

Bandes : HF.

Utilisation : HF, là où la place manque pour installer plusieurs dipôles monobande.

Diagramme de rayonnement : Identique à celui du dipôle demi-onde.

Avantages : Facile à installer.

Inconvénients : Les trappes peuvent limiter le rendement. Elles sont aussi difficiles à calculer et à réaliser mécaniquement.

Long-fil

Description : Un fil de longueur quelconque, le plus long possible, alimenté par une extrémité.

Bandes : HF.

Utilisation : HF, pour une installation rapide en portable par exemple.

Diagramme de rayonnement : Difficile à déterminer. Dépend de la longueur du fil et de la fréquence utilisée.

Avantages : Facile à installer. Prix très faible.

Inconvénients : Nécessite un coupleur pour fonctionner ainsi qu'une excellente prise de terre.

Windom, Zepp, Double-Zepp, Double-Zepp étendue, G5RV

Description : Ce sont des variantes du dipôle et du long-fil. La G5RV est certainement la variante multibande la plus populaire au monde.

Bandes : HF.

Utilisation : HF.

Diagramme de rayonnement : Difficile à déterminer. Dépend de la fréquence.

Avantages : Fonctionnement multibande.

Inconvénients : Antennes volumineuses nécessitant des combinaisons de coupleurs et autres baluns pour fonctionner.

Quart d'onde verticale

Description : Il s'agit en fait d'un dipôle demi-onde, vertical, dont une moitié a été remplacée par un plan de sol ("Ground-Plane"), comme des radars ou une toiture de voiture par exemple.

Bandes : HF, VHF, UHF.

Utilisation : En mobile ou en station fixe.

Diagramme de rayonnement : Omnidirectionnel.

Avantages : Omnidirectionnel, facile à construire et à régler.

Inconvénients : Plutôt grand sur les bandes basses.

Verticale multibande à trappes

Description : Il s'agit d'antennes quart ou demi-onde dotées de trappes permettant un fonctionnement sur plusieurs bandes.

Bandes : HF, VHF, UHF.

Utilisation : Stations fixes ou mobiles.

Diagramme de rayonnement : Omnidirectionnel.

Avantages : Relativement petite, elle couvre plusieurs bandes dans un espace réduit.

Inconvénients : Plus chère qu'une verticale monobande et en même temps moins efficace à cause des pertes induites par la présence des trappes.

Boucle onde-entière

Description : Il s'agit d'un boucle de fil dont la longueur physique vaut une longueur d'onde et dont les extrémités se rejoignent au point d'alimentation.

Bandes : HF.

Utilisation : HF.

Diagramme de rayonnement : Bidirectionnel à omnidirectionnel suivant le point d'alimentation.

Avantages : Le gain est supérieur à celui d'un dipôle.

Inconvénients : Difficile à accorder. Dimensions impressionnantes aux fréquences basses.

Yagi, Quad et Quagi

Description : Ce sont des réseaux d'éléments tubulaires d'une demi-onde (Yagi), ou des réseaux d'éléments d'une onde-entière (Quad), ou encore une combinaison des deux (Quagi), montés sur un tube ("boom") et alimentés par l'un des éléments (le "radiateur"). Les autres éléments sont composés d'un réflecteur et d'un ou plusieurs directeurs (éléments "parasite") qui donnent davantage de directivité à l'ensemble.

Bandes : HF, VHF, UHF.

Utilisation : Là où une directivité importante est nécessaire (DX...).

Diagramme de rayonnement : Quasi directionnel.

Avantages : Directivité et gain.

Inconvénients : Difficile à construire, nécessite un moteur ("rotor") afin de pouvoir orienter l'antenne dans la direction voulue. Très grand aux fréquences basses.

Antenne directive à trappes

Description : C'est une antenne Yagi dotée de trappes pour permettre un fonctionnement sur plusieurs bandes.

Bandes : HF.

Utilisation : Idéal là où la place manque pour installer plusieurs antennes monobande.

Diagramme de rayonnement : Quasi directionnel.

Inconvénients : Les trappes peuvent limiter le rendement. Difficile à réaliser à cause des trappes.

Antenne log-périodique

Description : C'est un réseau de plusieurs dipôles demi-onde dont la longueur devient progressivement plus courte alors que l'on se déplace d'une extrémité à l'autre du support ("boom").

Bandes : HF, VHF, UHF.

Utilisation : Pour couvrir plusieurs bandes proches les unes des autres.

Les pages de la littérature radioamateur abondent de termes techniques et de jargon spécialisé. Le sujet des antennes est largement apprécié par les débutants et c'est celui qui pose souvent le plus de problèmes de compréhension. Pour démystifier ce langage, voici quelques descriptions d'antennes.

Diagramme de rayonnement : Quasi directionnel.

Avantages : Couverture en fréquence continue.

Inconvénients : Assez grand. Difficile à réaliser soi-même. Moins efficace qu'une antenne monobande.

Beverage

Description : Conçue d'après un schéma du Dr. Harold Beverage. C'est une antenne de réception uniquement, composée d'un fil de plusieurs longueurs d'onde, mis à la terre au travers d'une résistance à son extrémité. Elle n'a pas besoin d'être très haute.

Bandes : HF (bandes basses)

Utilisation : DX et concours sur les bandes basses.

Diagramme de rayonnement : Très directif.

Avantages : Relativement facile à installer. Le rapport signal/bruit est excellent.

Inconvénients : Il faut un très grand terrain !

Parabole

Description : C'est un disque en forme de bol aplati, doté d'une "source" éloignée de sa surface et maintenue par des supports.

Bandes : UHF et au-delà.






Utilisation : Liaisons hyperfréquences, terre-lune-terre (EME), trafic par satellite, etc.

Diagramme de rayonnement : Directif.

Avantages : Gain très élevé. Dimensions réduites à certaines fréquences.

Inconvénients : Difficile à construire, car les fréquences mises en jeu nécessitent une précision "au millimètre".

Les lois de l'électricité en courant alternatif



Soit un circuit dans lequel circule un courant sinusoïdal (dont l'intensité est une fonction du temps) [fig. 1] :

$$I = I_m \sin(\omega t + \varphi)$$

où ω est la pulsation $\omega = 2\pi f$
 T la période $T = 1/f$ ou $T = 2\pi/\omega$
 f la fréquence
 T exprimé en secondes
 f en hertz

Intensité et tension efficaces

En alternatif, on utilise généralement les valeurs efficaces d'intensité ou de tension. Elles correspondent aux valeurs de courant ou de tension continu qui produiraient le même effet énergétique que le courant ou la tension alternative considérés.

Les appareils de mesure courants indiquent toujours une valeur efficace. Lors-

qu'une tension ou une intensité est désignée par une lettre sans aucune autre indication, par exemple :

$U = 220 \text{ V}$, il s'agit d'une valeur efficace :

$$U = 220 \text{ volts efficaces}$$

Quelquefois, la valeur efficace est notée U_{eff} ou I_{eff} . En alternatif, on peut considérer d'autres valeurs de tensions ou d'intensités.

• **Tension ou intensité maximum ou crête** (fig. 2)

C'est la valeur entre l'axe et le sommet de la sinusoïde.

$$U_{\text{max}}, I_{\text{max}}, \text{ ou } U_m, I_m$$

• **Tension ou intensité crête crête** $U_{\text{cc}}, I_{\text{cc}}$ (fig. 3)

C'est la valeur entre le sommet des crêtes positives et des crêtes négatives.

• **Relations entre les valeurs efficaces, maximum et crête à crête :**

Tension efficace U :

$$U_{\text{eff}} = U_m / \sqrt{2}$$

$$U_m = U_{\text{eff}} \sqrt{2}$$

Tension crête à crête U_{cc} :

$$U_{\text{cc}} = 2U_m = 2U_{\text{eff}} \sqrt{2}$$

Courant efficace I :

$$I_{\text{eff}} = I_m / \sqrt{2}$$

$$I_m = I_{\text{eff}} \sqrt{2}$$

Courant crête à crête I_{cc} :

$$I_{\text{cc}} = 2I_m = 2I_{\text{eff}} \sqrt{2}$$

Déphasages de deux signaux de même fréquence

Observez les fig. 4—7. En fig. 4, les signaux sont déphasés. En fig. 5, les signaux sont en phase ($\varphi = 0^\circ$). En fig. 6, les signaux sont en opposition de phase ($\varphi = 180^\circ$). La différence de phase est de 180° ou π radians. Elle est donc d'une




Figure 6

demi-période ($T/2$). En fig. 7, la différence de phase est de 90° ou $\pi/2$ radians ou encore d'un quart de période ($T/4$).

Calcul des réactances

Réactance d'une bobine

La réactance X_L d'une bobine d'inductance L parcourue par un courant alternatif de fréquence f (fig. 8) est :

$$X_L = 2\pi fL$$

avec f en hertz, L en henrys et X_L en ohms. **À noter que X_L est toujours positive.**

Exemple : réactance d'une bobine de 300 mH à 50 Hz ?

$$L = 300 \cdot 10^{-3} \text{ H}$$

$$X_L = 2 \times \pi \times 50 \times 300 \times 10^{-3}$$

$$X_L = 94,2 \Omega$$

Réactance d'un condensateur

La réactance d'un condensateur de capacité C lorsqu'il est parcouru par un courant alternatif de fréquence f est :

$$X_C = -(1/2\pi fC)$$

avec f en hertz, C en farads et X_C en ohms. **Notez que X_C est toujours négative.**

Exemple : Réactance d'un condensateur de 10 μF à 2 kHz ?

$$f = 2 \cdot 10^3 \text{ Hz}$$

$$C = 10 \cdot 10^{-6} \text{ F}$$

$$X_C = -(1/2 \times \pi \times 2 \times 10^3 \times 10 \times 10^{-6})$$

$$= 10^2/4\pi = -7,96$$

IDRE

B.P. 113, 31604 MURET Cedex




Figure 7




Figure 8




Figure 9


Réponses aux exercices du N°56

- | | | | |
|----|---|-----|---|
| 1) | B | 9) | C |
| 2) | A | 10) | A |
| 3) | A | 11) | D |
| 4) | B | 12) | C |
| 5) | B | 13) | D |
| 6) | A | 14) | A |
| 7) | B | 15) | B |
| 8) | A | | |

Préparation à l'examen radioamateur

1) Inductance équivalente ?


- A) 32 mH
- B) 23,2 mH
- C) 43 mH
- D) 12 mH



Réponse : _____

2) Tension maximum aux bornes de la résistance ?


- A) 10 V
- B) 12 V
- C) 14 V
- D) 28 V



Réponse : _____

3) Courant efficace dans le circuit ?


- A) 1 A
- B) 2,2 A
- C) 1,4 A
- D) 0,28 A



Réponse : _____

4) Inductance équivalente ?


- A) 100 mH
- B) 55 mH
- C) 110 mH
- D) 550 mH



Réponse : _____

5) Déphasage entre courant et tension ?


- A) $\varphi = 0^\circ$
- B) $\varphi = 90^\circ$
- C) $\varphi = 180^\circ$
- D) $\varphi = 360^\circ$



Réponse : _____

6) Déphasage entre U1 et U2 ?


- A) $\varphi = 90^\circ$
- B) $\varphi = 180^\circ$
- C) $\varphi = 2\pi$
- D) $\varphi = \pi$



Réponse : _____

7) Réactance à la fréquence 1 kHz ?


- A) +100 Ohm
- B) -100 Ohm
- C) -16 Ohm
- D) +16 Ohm



Réponse : _____

8) Réactance du condensateur à la fréquence f = 1 kHz ?


- A) -160 Ohm
- B) -1 600 Ohm
- C) +160 Ohm
- D) +1 600 Ohm



Réponse : _____

9) Quelle est la réactance de cette bobine à la fréquence f = 10 kHz ?


- A) +3 140 Ohm
- B) -3 140 Ohm
- C) +314 Ohm
- D) -314 Ohm



Réponse : _____

10) Réactance à la fréquence f = 1 GHz ?


- A) +31,8 Ohm
- B) -31,8 Ohm
- C) -31,8 m Ohm
- D) +31,8 m Ohm



Réponse : _____

11) Quelle est la fréquence du signal ?

- A) 1 kHz
- B) 800 Hz
- C) 1 MHz
- D) 500 Hz



Réponse : _____

12) Quelles sont les relations liant fréquence f, période T, pulsation ω d'un signal périodique sinusoïdal ?

- A) $f = 1/T, \omega = 2\pi f$
- B) $f = T/\omega, f = 2\pi\omega$
- C) $f = 1/T, f = 2\pi\omega T$
- D) $f = T/\omega, f = 2\pi T$

Réponse : _____

VIENT DE PARAÎTRE

Un livre utile pour le débutant, un guide pratique pour les radioamateurs confirmés.

Après avoir évoqué l'histoire du Packet-Radio, l'auteur explique les différents systèmes que sont TheNet, PC-FlexNet et les nodes FPAC. Les BBS sont nombreux à travers tout le pays, et l'auteur nous guide à travers leurs fonctions. L'envoi et la réception de messages compressés en 7Plus sont également détaillés. Véritable voie de service pour les amateurs de trafic en HF, le PacketCluster est aussi largement expliqué.



BON DE COMMANDE à retourner à : PROCOM EDITIONS SA Boutique
Espace Joly - 225 RN 113 - 34920 LE CRÈS

**OUI, je désire recevoir "Le GUIDE du PACKET-RADIO"
au prix de 189 F port compris**

NOM : Prénom :

Adresse de livraison :

Code postal : Ville :

Tél (recommandé) :

Ci-joint mon règlement de F Chèque postal Chèque bancaire Mandat Carte Bancaire

Expire le : | | | | | Numéro de la carte : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Chèque à libeller à l'ordre de PROCOM EDITIONS SA

Possibilité de facture sur demande.

Livraison : 2 à 3 semaines.

CQ N°57


Ce coupon peut être recopié sur papier libre (photocopies acceptées)

La radio dans l'espace

La constellation Globalstar



Montage d'un satellite Globalstar.



La Terre vue d'un satellite Globalstar.

Depuis le début de l'année 2000, la constellation de satellites de communication GLOBALSTAR est ouverte au trafic commercial. C'est l'occasion de présenter ce système de communication à qui nous souhaitons plus de succès que la constellation IRIIDIUM qui cessa d'opérer à peu près à la même date, suite à des problèmes financiers liés à un manque de clients.

Le système GLOBALSTAR se compose d'une série de 48 satellites placés en orbite circulaire à 1 414 km d'altitude. À ces 48 satellites il faut ajouter 4 autres satellites de secours qui ont été lancés le 8 février 2000, ce qui porte à 52 leur nombre actuel.

Afin d'assurer une couverture aussi complète que possible, les 48 satellites sont répartis sur 8 plans orbitaux ayant une inclinaison de 52 degrés par rapport à l'équateur. Sur chacun de ces plans, 6 satellites sont régulièrement espacés. Les appels des abonnés équipés d'un combiné mobile sont envoyés au satellite le plus proche qui le retransmet à la station-passerelle la plus proche. Cette station s'occupe d'envoyer l'appel sur le réseau

téléphonique mondial. La structure du réseau est remarquablement simple ce qui contribue à pouvoir maintenir des prix relativement bas pour l'utilisateur. En outre, le fait que les satellites soient peu éloignés de la Terre contribue à des communications de qualité dépourvues, en particulier, d'effet "écho" qui est parfois noté avec les satellites géostationnaires.

Avec un tel système, la couverture complète de notre globe terrestre est assurée pour les zones comprises entre les latitudes 70 degrés nord et 70 degrés sud. Il n'y a que les zones polaires qui ne puissent pas utiliser la constellation GLOBALSTAR. Le système est opérationnel en France depuis le 2 février 2000. Il a été utilisé avant même sa mise en service officielle commerciale - par l'EDF pour relier ses équipes dans des zones non couvertes par le téléphone cellulaire, peu après la tempête qui mis à mal une grande partie du réseau électrique français.

Le promoteur de GLOBALSTAR est la société américaine LORAL associée à la société QUALCOMM. Le projet fut initié en 1991. GLOBALSTAR est une société indépendante cotée sur le fameux NASDAQ à New York depuis 1995.

Le lancement des satellites s'est fait petit à petit. En septembre 1999, il y en avait 36 en orbite. Septembre, octobre et novembre 1999 ont vu la mise en place de 16 autres satellites effectués par des fusées russes SOYOUZ, les 4 derniers ayant été placés en orbite en février 2000 avec une fusée américaine DELTA.

Les satellites Globalstar

Chaque satellite se présente sous la forme d'un corps trapézoïdal doté de 2 panneaux solaires, le total ayant une envergure proche de 7 mètres. Ces panneaux solaires sont capables de fournir une puissance maximale de 1 900 watts, la puissance moyenne consommée étant proche de 700 watts. Le volume d'un satellite avoisine 1 m³ pour un poids total de 440 kg. La durée moyenne de vie est estimée entre 8 et 10 ans. Quant au prix d'un satellite, il atteint la coquette somme de 15 millions de dollars US.

Principe des liaisons

Les utilisateurs mobiles se connectent directement au satellite défilant le plus proche. La montée du poste de l'utilisateur vers le satellite se fait sur la bande L entre 1 610 et 1 626 MHz alors que la réception des signaux en provenance du satellite se fait sur différents segments compris entre 483 et

2 500 MHz. Ces bandes ne sont pas exclusives mais partagées avec d'autres services. Ces fréquences ont été définies en 1992 lors de la conférence WARC '92. La modulation se fait par un système d'accès multiples à division de code qui permet d'optimiser l'occupation des canaux radiofréquences utilisés, tout en assurant une immunité aux interférences éventuelles et une excellente confidentialité de la communication. Avec ce système, plusieurs utilisateurs peuvent occuper la même fréquence. Le signal audio qu'ils envoient ou reçoivent est schématiquement découpé en "petites rondelles" qui modulent la porteuse suivant un code bien défini. Le code est unique et permet dans l'autre sens de reconstituer le message. Il s'agit en fait d'une modulation à spectre étalé qui est très utilisée dans les systèmes de communication militaires (et désormais par les radioamateurs aux États-Unis—N.D.L.R.). Ce découpage par code simplifie grandement les circuits par rapport au découpage temporel. Dans ce dernier cas, pour maintenir les décalages de temps, il faut parfaitement connaître les trajets empruntés par les signaux ce qui complique beaucoup les choses. Les satellites GLOBALSTAR se comportent comme des relais ne faisant que transposer des fréquences. Tout le traitement du signal est concentré dans les stations au sol. Cette conception rend le système plus facilement évolutif car il suffit d'intervenir sur les circuits des stations au sol et non sur les satellites eux-mêmes pour le faire évoluer.



Les antennes d'une station-passerelle.



Toute la "logique" se trouve dans les stations-passerelle.

La constellation Globalstar

Au sol

Les satellites envoient les messages reçus directement des utilisateurs vers des stations-passerelles qui assurent la connexion au réseau téléphonique terrestre. Pour ce faire, chaque station dispose de 3 à 5 antennes paraboliques orientables qui suivent automatiquement les satellites de la constellation qui la survole. En outre, chaque station-passerelle couvre une zone d'environ 3 000 km de diamètre. Quand le système sera totalement déployé, il est prévu d'avoir au moins 50 stations-passerelles au plan mondial. En France, la station-passerelle se trouve à Aussaguel.

Chaque station-passerelle émet vers les satellites dans la bande 5 090—5 250 MHz. La réception des signaux transmis par les satellites se fait entre 6 875—7 075 MHz. Elle est connectée au réseau téléphonique mondial. Elle contrôle en fait le trafic téléphonique qui reste donc sous le contrôle éventuel du pays qui l'abrite. Pour couvrir toutes les zones habitées, il suffit d'installer une centaine de stations-passerelle.

Les avantages

L'avantage du téléphone satellite est de permettre une couverture quasi totale de l'ensemble de la Terre. Même dans des pays bien équipés en téléphone cellulaire terrestre, il sera quasiment impossible d'assurer une couverture totale. Par exemple, dans le cas de notre pays, les prévisions des opérateurs tablent sur une couverture de

95% de la population ce qui correspond à environ 80% du territoire. En d'autres termes, cela signifie que dans 20% du territoire, il sera impossible de joindre une personne équipée d'un téléphone portable classique. Pour améliorer cette situation, il faudrait que les opérateurs téléphoniques installent beaucoup plus de relais ce qui n'est pas leur priorité compte tenu de la guerre des prix et des marges qui ont tendance à fondre. Dans les pays à faible densité de population, l'implantation d'un réseau cellulaire devient rapidement réhibitoire si l'on veut assurer une couverture géographique suffisante et l'implantation d'un système par satellite peut être une alternative économiquement viable. La Chine, par exemple, est très intéressée par le système téléphone satellite. La première station-passerelle y fut construite fin 1997, à Pékin. Il suffit de 3 stations de ce type pour couvrir l'ensemble de la Chine. Rien qu'en Chine, GLOBALSTAR prévoit d'avoir 200 000 abonnés d'ici 2 ans. Cet objectif ne semble pas irréaliste quand on sait qu'à ce jour il y a déjà 10 millions d'utilisateurs de téléphones portables cellulaires pour 1,2 milliard d'habitants ! En France, le téléphone-satellite permet une desserte des zones montagneuses et rurales. Il est particulièrement intéressant pour les marins et les plaisanciers naviguant au large dans des zones qui ne seront jamais couvertes par le GSM, comme le Golfe de Gascogne. À noter toutefois que la couverture des côtes par le système GLOBALSTAR n'est garantie que jusqu'à 300 km du rivage

Services offerts

La constellation GLOBALSTAR permet l'échange de communications vocales, l'envoi de messages courts (paging) et l'acheminement de télécopies ou de fichiers (vitesse 9 600 bauds). Les terminaux utilisables sont variés. Il y a bien sûr le combiné mobile un peu plus

gros que son homologue cellulaire terrestre. Il se présente sous la forme d'un boîtier ne dépassant pas 400 grammes, batterie incluse. L'autonomie atteint 8 heures en position réception et environ 2 heures en position communication. Ces portables sont évidemment compatibles avec le téléphone GSM. Le passage du réseau terrestre au réseau satellite se fait automatiquement, pour peu qu'on ait souscrit l'abonnement *ad hoc*, dès qu'il devient impossible de se connecter via le réseau terrestre.

Des terminaux spécialisés sont également disponibles. Par exemple, pour l'implantation sur des bateaux de pêche ou de plaisance des ensembles sont commercialisés avec antenne fixe déportée incluse dans un mini-radôme pouvant affronter sans dommage les ouragans. Des équipements fixes sont également proposés (pour des refuges de haute montagne par exemple). Ils permettent d'installer de véritables cabines téléphoniques permettant à plusieurs utilisateurs de partager les services du téléphone satellite.

Tous ces terminaux sont fabriqués par les mêmes firmes qui fabriquent les téléphones cellulaires classiques : Ericsson (Suède), Telit (Italie), Qualcomm (U.S.A.) pour n'en citer que quelques-unes.

La capacité de la constellation GLOBALSTAR est estimée d'après ses concepteurs à l'écoulement de 800 millions de communications de 1 minute par mois.

À quel prix ?

La mise en place de la constellation n'a pas été gratuite. Il en a coûté 3,8 milliards de dollars aux actionnaires de GLOBALSTAR pour mettre en place le système, ce coût se répartissant entre le coût des satellites (hancement compris) et le coût des stations au sol. La première chose à faire pour l'utilisateur est d'acquérir le terminal téléphonique dont le coût est de l'ordre



Un terminal fixe pour Globalstar.

de 8 000 Francs hors taxes. Il faudra ensuite souscrire un abonnement dont le coût est proche de 195 Francs. Le tarif des communications débute à 10 Francs par minute et dépend de la position de votre correspondant. Vous recevrez chaque mois le détail des communications effectuées. Vous pourrez souscrire moyennant finance à une multitude d'options en plus de l'abonnement de base, comme l'option "vigilance" vous prévenant automatiquement d'un dépassement de votre budget communication, ou l'option "limitation d'appels entrants" filtrant automatiquement les numéros vous appelant. Le coût est bien sûr plus élevé que celui des communications empruntant réseau cellulaire terrestre, quoique les coûts de ce dernier soient du même ordre lorsque l'on appelle des numéros un peu exotiques via une série d'opérateurs qui prennent leur marge au passage !

Michel Alas, F1OK



Un terminal mobile pour Globalstar.



GLOBALSTAR

Le système Globalstar : principe de fonctionnement.

Les éléments orbitaux

Les satellites opérationnels

MIR
145.985 MHz simplex (FM) et SSTV (Robot 36).

RADIO SPORT RS-13

Montée 21.260 à 21.300 MHz CW/SSB
Montée 145.960 à 146.000 MHz CW/SSB
Descente 29.460 à 29.500 MHz CW/SSB
Descente 145.960 à 146.000 MHz CW/SSB
Balise 29.458 MHz
Robot Montée 145.840 MHz
Robot Descente 29.504 MHz
Opérationnel, en mode-KA avec descente 10 mètres et montée sur 15 et 2 mètres
OSL via : Radio Sport Federation, Box 88, Moscow, Russie.
Infos : <www.qsl.net/ac5dk/rs1213/rs1213.html>

RADIO SPORT RS-15

Montée 145.858 à 145.898 MHz CW/SSB
Descente 29.354 à 29.394 MHz CW/SSB
Balise 29.352 MHz (intermittent)
Skeos en SSB sur 29.380 MHz (non officiel)
Semi-opérationnel, mode-A, montée 2 mètres et descente 10 mètres
Infos : <home.san.rr.com/doguimont/uploads>

OSCAR 10 AO-10

Montée 435.030 à 435.180 MHz CW/LSB
Descente 145.975 à 145.825 MHz CW/USB
Balise 145.810 MHz (porteuse non modulée)
Semi-opérationnel, mode-B.
Infos : <www.cstone.net/~w4sm/AO-10.html>

AMRAD AO-27

Montée 145.850 MHz FM
Descente 436.795 MHz FM
Opérationnel, mode J
Infos : <www.amsat.org/amsat/sats/n7hpr/ao27.html>

UO-14

Montée 145.975 MHz FM
Descente 435.070 MHz FM
Opérationnel, mode-J
Infos : <www.qsl.net/kg8oc>

SUNSAT SO-35

Montée 436.291 MHz (±Doppler 9 kHz)
Descente 145.825 MHz
Opérationnel, Mode B
Infos : <sunsat.ee.sun.ac.za>

JAS-1b FO-20

Montée 145.900 à 146.000 MHz CW/LSB
Descente 435.800 à 435.900 MHz CW/USB
Opérationnel, FO-20 est en mode JA continuellement.

JAS-2 FO-29

Phonie/CW Mode JA
Montée 145.900 à 146.000 MHz CW/LSB
Descente 435.800 à 435.900 MHz CW/USB
Semi-opérationnel
Mode JD
Montée 145.850, 145.870, 145.910 MHz FM
Descente 435.910 MHz FM 9600 bauds BPSK

Digitalker 435.910 MHz
Semi-opérationnel
Infos : <www.ne.jp/asahi/hamradio/j9pei/>

KITSAT KO-25

Montée 145.980 MHz FM 9600 bauds FSK
Descente 436.500 MHz FM
Opérationnel

UoSAT UO-22

Montée 145.900 ou 145.975 MHz FM 9600 bauds FSK
Descente 435.120 MHz FM
Opérationnel
Infos : <www.sstl.co.uk/>

OSCAR-11

Descente 145.825 MHz FM, 1200 bauds AFSK
Mode-S Balise 2401.500 MHz
Opérationnel.
OSCAR-11 a fêté son 16ème anniversaire le 1er mars 2000 !
Infos : <www.users.zetnet.co.uk/clivew/>

LUSAT LO-19

Montée 145.840, 145.860, 145.880, 145.900 MHz FM 1200 bauds Manchester FSK
Descente 437.125 MHz SSB RC-BPSK 1200 bauds PSK
Semi-opérationnel. Pas de service BBS. Digipeater actif
Infos : <www.ctves/USERS/ea1bcu/lo19.htm>

PACSAT AO-16

Montée 145.90 145.92 145.94 145.86 MHz FM 1200 bauds Manchester FSK
Descente 437.025 MHz SSB RC-BPSK 1200 baud PSK
Balise Mode-S 2401.1428 MHz
Semi-opérationnel.

TMSAT-1 TO-31

Montée 145.925 MHz 9600 bauds FSK
Descente 436.925 MHz 9600 bauds FSK
Opérationnel.

UoSAT-12 UO-36

Descente 437.025 MHz et 437.400 MHz
Lancé le 21 avril 1999 Infos : <www.sstl.co.uk/>
BBS ouvert

ITAMSAT IO-26

Montée 145.875, 145.900, 145.925, 145.950 MHz FM 1200 bauds
Descente 435.822 MHz SSB
Semi-opérationnel. Digipeater en service.

Eléments orbitaux au format AMSAT

Satellite: AO-10

Catalog number: 14129
Epoch time: 00125.79798980
Element set: 644
Inclination: 26.9336 deg
RA of node: 332.8509 deg
Eccentricity: 0.6024564
Arg of perigee: 48.9586 deg
Mean anomaly: 349.4872 deg
Mean motion: 2.05871945 rev/day
Decay rate: -4.3e-07 rev/day²
Epoch rev: 12703
Checksum: 333

Satellite: UO-11

Catalog number: 14781
Epoch time: 00124.93244370
Element set: 0299
Inclination: 097.9772 deg
RA of node: 088.8378 deg
Eccentricity: 0.0009743
Arg of perigee: 242.9929 deg
Mean anomaly: 117.0280 deg
Mean motion: 14.71958379 rev/day
Decay rate: 2.873e-05 rev/day²
Epoch rev: 86579
Checksum: 362

Satellite: FO-20

Catalog number: 20480
Epoch time: 00124.94205661
Element set: 0224
Inclination: 099.0466 deg
RA of node: 263.6455 deg
Eccentricity: 0.0541053
Arg of perigee: 155.3849 deg
Mean anomaly: 207.4137 deg
Mean motion: 12.83272845 rev/day
Decay rate: 9.1e-07 rev/day²
Epoch rev: 47960
Checksum: 295

Satellite: RS-1 2 / 13

Catalog number: 21089
Epoch time: 00124.73762337
Element set: 0248
Inclination: 082.9250 deg
RA of node: 218.7309 deg
Eccentricity: 0.0027618
Arg of perigee: 250.1190 deg
Mean anomaly: 109.6990 deg
Mean motion: 13.74192784 rev/day
Decay rate: 1.35e-06 rev/day²
Epoch rev: 46357
Checksum: 308

Satellite: RS-1 5

Catalog number: 23439
Epoch time: 00125.77340196
Element set: 459
Inclination: 64.8173 deg
RA of node: 250.7022 deg
Eccentricity: 0.0166817
Arg of perigee: 296.7639 deg
Mean anomaly: 61.6304 deg
Mean motion: 11.27536539 rev/day
Decay rate: -1.6e-07 rev/day²
Epoch rev: 22061
Checksum: 300

Satellite: FO-29

Catalog number: 24278
Epoch time: 00125.18446046
Element set: 327
Inclination: 98.5886 deg

RA of node: 38.8137 deg
Eccentricity: 0.0351418
Arg of perigee: 341.0016 deg
Mean anomaly: 17.8285 deg
Mean motion: 13.52719798 rev/day
Decay rate: 1.10e-06 rev/day²
Epoch rev: 18334
Checksum: 312

Satellite: UO-14

Catalog number: 20437
Epoch time: 00125.15817591
Element set: 0545
Inclination: 098.4144 deg
RA of node: 193.6270 deg
Eccentricity: 0.0011124
Arg of perigee: 350.4463 deg
Mean anomaly: 009.6505 deg
Mean motion: 14.30416019 rev/day
Decay rate: 3.89e-06 rev/day²
Epoch rev: 53657
Checksum: 282

Satellite: AO-16

Catalog number: 20439
Epoch time: 00125.14123195
Element set: 321
Inclination: 98.4480 deg
RA of node: 199.8460 deg
Eccentricity: 0.0011595
Arg of perigee: 354.1351 deg
Mean anomaly: 5.9694 deg
Mean motion: 14.30481477 rev/day
Decay rate: 5.07e-06 rev/day²
Epoch rev: 53659
Checksum: 300

Satellite: LO-19

Catalog number: 20442
Epoch time: 00124.71257084
Element set: 318
Inclination: 98.4613 deg
RA of node: 202.5584 deg
Eccentricity: 0.0012348
Arg of perigee: 353.2303 deg
Mean anomaly: 6.8709 deg
Mean motion: 14.30717110 rev/day
Decay rate: 4.97e-06 rev/day²
Epoch rev: 53661
Checksum: 275

Satellite: UO-22

Catalog number: 21575
Epoch time: 00125.09472707
Element set: 0042
Inclination: 098.1596 deg
RA of node: 154.8282 deg
Eccentricity: 0.0007800
Arg of perigee: 341.5315 deg
Mean anomaly: 018.5587 deg
Mean motion: 14.37671817 rev/day
Decay rate: 6.66e-06 rev/day²
Epoch rev: 46158
Checksum: 310

Satellite: AO-27

Catalog number: 22825
Epoch time: 00125.17432270
Element set: 0828
Inclination: 098.4134 deg
RA of node: 183.8359 deg
Eccentricity: 0.0009332
Arg of perigee: 037.4139 deg
Mean anomaly: 322.7689 deg

Conception de filtres avec FaiSyn

Découvert à l'occasion d'un voyage virtuel sur la grande toile, ce logiciel m'est apparu des plus intéressants. Non parce qu'il est en version shareware et utilisable pendant 30 jours sans licence, mais parce qu'il est capable de synthétiser de nombreuses formes de filtres. Cela s'avère souvent très utile pour réaliser quelques montages à la "va vite". Une synthèse de filtre évite bien des tracas concernant les calculs qui se font en général à la main. Les formules et la calcullette, c'est bien, mais cela fatigue à la longue...

Avant toutes choses, il convient d'aller chercher le logiciel FaiSyn sur l'Internet. Pour ce faire, tapez l'URL <http://educ.rfglobalnet.com/software_modeling/categories/9.htm> dans votre browser favori et laissez-vous guider. Pour préparer le téléchargement, créez un répertoire

appelé "FaiSyn" dans lequel ce logiciel sera enregistré. La décompression du fichier ".zip" créera plusieurs noms dont celui qui nous intéresse appelé "faisyn.exe". En cliquant deux fois sur celui-ci, on voit apparaître la fenêtre de présentation et de mise en garde concernant l'utilisation du logiciel. En cliquant sur "OK", on arrive



La page d'entrée de FaiSyn.

aux choses sérieuses comme le montre la première vue d'écran. C'est le panneau de contrôle qui s'affiche avec toutes les options disponibles, sauf celles qui ne sont livrées que dans la version "registered" de FaiSyn. En réalité, il n'en manque pas beaucoup et les réponses en fréquence de type Butterworth et Tchebychev conviennent dans la plupart des cas. Pour les filtres elliptiques et autres Bessel, on

continuera avec les méthodes traditionnelles, comme la calculatrice.

Visite guidée

Pour utiliser ce logiciel, on commence d'abord par paramétrer ses bases de calcul. Deux fenêtres attendent que l'on rentre les résistances de source et de charge tandis qu'une troisième demande l'ordre du filtre. On constate tout d'abord que les impédances "pures" de la source et de la charge peuvent être de valeurs différentes. Cela risque de ne pas être mal si l'on souhaite profiter du filtre pour adapter les parties réelles des impédances. Cela dit, lorsque les valeurs d'impédances d'entrée et de sortie s'éloignent, on obtient de moins bons résultats en ce qui concerne les ROS à chaque extrémité. Par ailleurs, on constate également une nette dégradation




Fig. 1-Le dessin du schéma correspondant au tableau 1.

de la caractéristique de transfert. En d'autres termes, l'adaptation et le "gain" du filtre se détériorent.

Le choix de l'ordre du filtre est dicté uniquement par la sélectivité de celui-ci. Plus il doit présenter des flancs raides, plus l'ordre devra être élevé. Il faut ensuite choisir entre une réponse préservant du mieux qu'elle le peut la constance de la phase, ou alors une réponse privilégiant la raideur des flancs (pour un même ordre). Dans le premier cas, on choisit la réponse de Butterworth alors que dans le second cas, Tchebychev s'impose. Dans des amplificateurs vidéo, on évitera à tout prix la seconde réponse qui dégrade trop le temps de propagation de groupe d'un signal composite.

Il reste maintenant à sélectionner le type de filtre que l'on souhaite : passe-bas, passe-haut ou passe-bande. Dans cette dernière catégorie, il existe plusieurs choix dont certains sont assez mal expliqués. C'est ici que le bât va blesser, car si l'on ne sait pas interpréter des fichiers texte comme des schémas théoriques clairement dessinés, il va y avoir "embrouille". Je vous ai préparé un petit exemple qui va permettre aux non-initiés de comprendre. Il faut se référer à la fig. 1 et au tableau 1. Dans ce dernier, on retrouve en gras les condensateurs et les selfs utilisés dans le schéma, mais sous la forme d'un fichier texte. On s'aperçoit clairement que si l'on prend

le schéma tel qu'il est dessiné, on suit parfaitement les nœuds du circuit. La résistance RIN est bien placée entre la source VIN du nœud 7 et l'entrée du filtre au nœud 1.

On constate ensuite que la self L1 est bien intercalée entre le nœud 1 et le nœud 2, à l'entrée de la capacité C1, etc., le potentiel de masse portant inévitablement le numéro "ZERO". Toutefois, le schéma et sa représentation textuelle n'ont aucune valeur de composants, ce qui ne sert à rien dans ce cas de figure. Ce n'est pas si compliqué que cela et si l'on relâche un peu de temps en temps son micro pour s'y consacrer, l'habitude vient vite. Avec cet exemple, vous devriez être parés pour interpréter tous les formats texte produits par le logiciel FaiSyn. Dans tous les cas, c'est moins long d'apprendre cette gymnastique d'esprit que de passer des heures derrière sa calculatrice pour optimiser son filtre, itérations après itérations.

Après ce long intermède concernant les schémas sous la forme de fichiers texte, voyons ce qui reste à sélectionner avant de lancer une synthèse de filtre. Il existe trois formats principaux sous lesquels le logiciel FaiSyn est capable de sortir son fichier texte : MMICAD, TOUCH-TONE et PSPICE. Ils sont fondamentalement identiques à la différence des appels de source et de balayage en fréquence.




Fig. 2-Le résultat d'une synthèse.




Fig. 3-Le résultat d'une simulation.

```
* Translated on Mon Apr. 10 13:05:21 2000
to PSpice by =SuperStar= V6.5B
VIN 7 0 AC 1volts
RIN 7 1 50
ROUT 6 0 50
L1 1 2 0nH
C1 2 3 0pF
L2 3 0 0nH
C2 3 0 0pF
L3 3 5 0nH
C3 5 6 0pF
.END
```

Tableau 1- un "schéma" de filtre au format texte.

Une liste de questions vous est ensuite soumise afin de paramétrer les données du filtre à synthétiser. Pour ce faire, on sélectionne le type de filtre, puis on clique sur l'option synthèse. Dans certains cas de figure, on voit apparaître des suites de lettres comme "SLC" ou "PLC". Il s'agit de groupements de capacités et d'inductances en série pour "SLC" et en parallèle pour "PLC". La vue d'écran de la fig. 2 vous montre le résultat pour un filtre de bande centré sur 1,5 GHz.

Mais encore...

On peut également voir le résultat d'une simulation com-

me le laisse entrevoir la fig. 3. Cela donne une idée générale de la bande-passante et de la raideur des pentes du filtre.

Ce logiciel, bien qu'en apparence simple, permet de créer n'importe quel filtre dont les radioamateurs peuvent un jour avoir besoin. Il est d'une prise en main presque instantanée et il est très convivial. À essayer absolument.

Enfin, notez que nous avons rentré les fichiers de résultats à la fois dans =SUPER-TAR= et dans Pspice pour se rendre compte de la validité des calculs de FaiSyn. C'est exactement la même chose !

Philippe Bajcik, F1FY

Les diplômes WAZ

Section 1. INTRODUCTION

Le diplôme CQ Worked All Zones (WAZ) de base et ses variantes sont décernés aux radioamateurs présentant la preuve de contacts avec le nombre approprié de Zones CQ-WAZ. Les QSL sont la preuve de ces contacts et dans presque tous les cas, elles peuvent être vérifiées par un contrôleur autorisé (en France : Jacques Motte, F6HMJ, Le Soleil Levant, B8, 4 avenue des Rives, 06270 Ville-neuve-Loubet) ou par le WAZ Award Manager (Paul Blumhardt, K5RT, 2805 Toler Road, Rowlett, TX 75088, U.S.A.). Le formulaire à utiliser pour toute demande de WAZ, ainsi que le règlement et la carte des Zones CQ peuvent être obtenus auprès de F6HMJ ou sur Internet à <www.cq-amateur-radio.com/wazrules.html>.

Section 2. REGLES GENERALES

Tous les contacts doivent avoir été faits par un radioamateur licencié en utilisant seulement les modes d'émission et la puissance autorisés. Les QSO avec des stations autres que radioamateurs (telles que commerciales ou militaires) ne sont pas valables pour les diplômes WAZ.

Tout demandeur d'un diplôme WAZ trouvé à trafiquer en dehors des limites de sa licence peut être disqualifié du programme WAZ.

Tous les contacts doivent être faits depuis la même entité DXCC.

Un demandeur proposant des

QSL avec différents indicatifs devra fournir la preuve que ces indicatifs lui étaient attribués au moment des contacts.

La carte officielle des Zones CQ WAZ (CQ Zone Map) et la liste des Zones décrites ci-après sont utilisées pour déterminer la Zone dans laquelle une station radioamateur est située.

Le demandeur d'un diplôme WAZ reconnaît les décisions du WAZ Award Manager ou du CQ Awards Committee.

Les décisions du CQ DX Advisory Committee sur tous les sujets concernant les diplômes WAZ sont définitives et sans appel.

Section 3. QSO & QSL

Un QSO doit être fait dans le même mode entre les deux opérateurs (le cross-mode n'est pas autorisé).

Les cartes QSL doivent inclure :

1. L'indicatif des deux stations
2. La date du QSO
3. L'heure (UTC) du QSO
4. La bande ou la fréquence du QSO
5. Le mode d'émission du QSO
6. Le QTH de la station contactée (ville, pays). L'indication de la Zone CQ est optionnelle mais fortement recommandée.

Les QSL ne comportant pas les informations ci-dessus peuvent être retournées au demandeur pour remplacement et ne pas être créditées pour le diplôme demandé.

QSO non valables : Cross-band, cross-mode, avec des stations aéronautiques ou maritimes mobiles, avec des stations situées sur des glaces flottantes

et avec des navires ancrés au port.

Les QSL falsifiées ou modifiées peuvent entraîner la disqualification définitive du demandeur. Le WAZ Award Manager peut demander la soumission d'une nouvelle QSL. Même si une QSL est normalement acceptée, la preuve formelle d'un QSO, correspondant à la QSL soumise, est constituée par l'enregistrement du QSO dans le carnet de trafic du demandeur. La non-présentation d'une QSL dans un temps raisonnable, lorsque celle-ci est demandée par le WAZ Award Manager, peut aboutir à l'annulation du diplôme en question.

Section 4. TYPES DE DIPLOMES WAZ

WAZ par MODE (Tableau 1)

Note 1. L'ancien diplôme "CW/PHONE" est maintenant renommé "MIXED".

Note 2. Ce nouveau diplôme WAZ est fait pour encourager l'activité et l'expérimentation en utilisant les modes

digitaux disponibles aux radioamateurs. Ces modes incluent (mais ne sont pas limités à) : PSK31, AMTOR, C-TOR, Spectre Étale. Les QSL doivent indiquer le mode utilisé pour le QSO. Le RTTY ne compte pas pour ce diplôme puisqu'un diplôme spécifique existe pour ce mode.

WAZ par BANDE (Tableau 2)

Note 3. Le diplôme WAZ 160 m exige que le demandeur soumette des QSL pour au moins 30 Zones. Des papillons d'endossement sont disponibles pour 35, 36, 37, 38, 39 et 40 Zones.

Endossements Spéciaux

Les diplômes WAZ (exceptés le 5BWAZ, 160 m et le numérique) peuvent être endossés pour des liaisons "tout QRP" ou "tout Mobile" à condition que les QSL mentionnent clairement la situation.

5BWAZ

Les demandeurs qui soumettent la preuve de contacts avec

Mode	Bandes	Date départ	Contrôle local	Notes
MIXTE	Toutes	14.11.1945	Oui	Voir note 1
AM	Toutes	14.11.1945	Oui	
SSB	Toutes	14.11.1945	Oui	
CW	Toutes	14.11.1945	Oui	Date changée
RTTY	Toutes	14.11.1945	Oui	
SSTV	Toutes	01.01.1973	Oui	
Digital	Toutes	01.01.2000	Non	Voir note 2

Bandes	Date départ	Contrôle local	Notes
160 m Mixte	01.01.1975	Non	Mixte seulement
80, 40, 20, 15, 10 m	01.01.1973	Oui	Pas de mode Mixte
30, 17, 12 m	01.01.1991	Oui	Pas de mode Mixte
Satellite Mixte	01.01.1989	Oui	Mixte seulement

les 40 Zones CQ sur chacune des cinq bandes : 80, 40, 20, 15 et 10 mètres (soit un total de 200 QSL) recevront un diplôme spécifique en reconnaissance de cet exploit.

Note : Une condition préalable à l'obtention du 5BWAZ est que le demandeur soit déjà le possesseur d'un diplôme WAZ (n'importe lequel). Le numéro, la date et le type de diplôme précédemment obtenu doivent être indiqués sur la demande du 5BWAZ.

La première demande de 5BWAZ peut être faite à partir de 150 Zones confirmées sur n'importe quelle combinaison des cinq bandes. Un diplôme sera attribué avec un numéro unique et mentionnant le nombre initial de Zones confirmées.

Ensuite, un endossement par bloc de 10 Zones doit être demandé et accompagné de la somme nécessaire.

Lorsque les 200 zones ont été confirmées, le demandeur recevra un papillon spécifique à apposer sur son diplôme (il n'y a pas d'autre papillon d'endossement délivré).

Après avoir atteint ces 200 Zones, le demandeur aura la possibilité d'acquiescer une plaque gravée en reconnaissance de cet exploit. Le 5BWAZ est seulement disponible en mode mixte (combinaison possible de tous les modes disponibles).

IMPORTANT : À partir du 1^{er} juin 2000, un contrôleur autorisé (F6HMJ pour la France) est habilité à vérifier les demandes initiales de 5BWAZ contenant au maximum 190 QSL. Toute demande contenant plus de 190 QSL devra être envoyée au WAZ Award Manager. Tout endossement ultérieur de 5BWAZ devra aussi être envoyé au WAZ Award Manager. L'imprimé référencé CQ-1479 (ou une copie) doit être utilisé à raison d'un formulaire par bande.

Note : pour les QSL multibandes, utiliser une feuille récapitulative indiquant l'indicatif et les bandes pour chaque QSL particulière, ceci afin de faciliter le travail des contrôleurs.

Section 5. DEMANDE DE DIPLOME WAZ

Formulaire

Le formulaire CQ-1479, ou une photocopie, doit être utilisé pour toutes les demandes de diplômes WAZ. Ce formulaire doit inclure :

1. L'indicatif utilisé par le demandeur, tel que mentionné sur les QSL
2. Le nom du demandeur
3. L'adresse complète du demandeur
4. La date de la demande
5. Le type de diplôme demandé
6. La zone de la station contactée
7. L'indicatif de la station contactée
8. La date du QSO
9. L'heure du QSO
10. La bande ou la fréquence du QSO
11. Le mode du QSO

Soumission de la demande

Compléter le formulaire en utilisant des caractères majuscules. L'information doit être lisible. Ne soumettre qu'UNE demande de diplôme par formulaire. Chaque demande doit être accompagnée de la somme nécessaire, autrement elle ne sera pas traitée. Si vous êtes abonné à CQ magazine (américain, espagnol ou français), joindre la dernière étiquette de routage pour bénéficier du tarif préférentiel.

Diplômes et plaques

Les diplômes et les plaques sont envoyés 60 à 90 jours après le traitement de la demande. Ces plaques et diplômes sont préparés au siège de CQ (Hicksville, New York) et non par le WAZ Award Manager.

Tarifs

Les nouveaux tarifs concernant les diplômes WAZ sont applicables à compter du 1^{er} juin 2000. Le prix des diplômes doit être réglé soit en dollars améri-

cains, soit en IRC (un IRC est accepté au taux de 1 IRC pour \$0,50). (Tableau 3)

W3 et les états W4 suivants : Florida, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia et

Tableau 3

Diplôme	Abonné	Non abonné
- Tout diplôme avec 40 QSL (y compris le 160 m)	\$6	\$12
- 5BWAZ de base	\$10	\$15
- Endossement 160 m	\$2	\$5
- Papillons d'endossement pour le 160 m	\$2 chacun	\$2 chacun
- Remplacement d'un diplôme (en cas de perte ou autre)	\$20	\$30
- Remplacement d'un diplôme (en cas de changement d'indicatif)	\$40	\$50
- Plaque 5BWAZ	\$80	\$80
- Plaque 5BWAZ avec envoi par avion	\$100	\$100
- Envoi de diplôme par avion	\$5	\$5

Note. Les diplômes ou plaques sont normalement expédiés par voie maritime (et non par avion).

Section 6. LISTE DES ZONES WAZ

Zone 1. KL (Alaska), VY1/VE8 Yukon, les territoires nord-ouest à l'ouest de 102 degrés (incluant les îles Victoria Banks, Melville et Prince Patrick).

Zone 2. VO2 Labrador, la portion VE2 Québec nord à partir du 50^e parallèle et une partie des territoires nord-ouest VE8 à l'est de 102 degrés (incluant les îles King Christian, King William, Prince of Wales, Somerset, Bathurst, Devon, Ellesmere, Baffin, Melville et les péninsules de Boothia, à l'exclusion de l'île Akimiski).

Zone 3. VE7, W6 et les états W7 suivants : Arizona, Idaho, Nevada, Oregon, Utah, Washington.

Zone 4. VE3, VE4, VE5, VE6, VE8 (Akimiski Island), les états W7 : Montana et Wyoming. W0, W9, W8 (excepté West Virginia), W5 et les états W4 suivants : Alabama, Tennessee et Kentucky.

Zone 5. 4U1UN, CY9, CYØ, FR, VE1/VE9, VY2, VO1 et la portion VE2 Québec au sud du 50^e parallèle, VP9, W1, W2,

l'état W8 de West Virginia.

Zone 6. XE/XF, XF4 (Revilla Gigedo).

Zone 7. FO (Clipperton), HKØ (San Andres), HP, HR, TG, TI, TI9, V3, YN et YS

Zone 8. C6, CO, FG, FJ, FM, FS, HH, HI, J3, J6, J7, J8, KG4 (Guantanamo), KP1, KP2, KP4, KP5, PJ (Saba, St. Maarten, St. Eustatius), V2, V4, VP2, VP5, YV0 (Aves Is.), ZF, 6Y et 8P.

Zone 9. FY, HK, HK0 (Malpelo), P4, PJ (Bonaire, Curaçao), PZ, YV, 8R et 9Y.

Zone 10. CP, HC, HC8 et OA.

Zone 11. PY, PY0 et ZP.

Zone 12. 3Y (Peter I), CE, CE0 (Easter Is., Juan Fernandez Is., San Felix Is.) et certaines stations antarctiques (voir ci-dessous).

Zone 13. CX, LU, VP8 Islands et certaines stations antarctiques (voir ci-dessous).

Zone 14. C3, CT, CU, DL, EA, EA6, EI, F, G, GD, GI, GJ, GM, GU, GW, HB, HB0, LA, LX, ON, OY, OZ, PA, SM, ZB, 3A et 4U1ITU.

Zone 15. ES (UR), HA, HV, I, IS0, LY (UP), OE, OH, OH0, OJ0, OK, OM, S5, SP, T7, T9, TK, UA2, YL (UQ), YU, ZA, 1A0, Z3, 9A et 9H.

Zone 16. UR-UZ, EU-EW, ER, UA1, UA3, UA4, UA6, UA9 (S, W), US, UC, UO et R1M.

Nouveau règlement

Zone 17. EZ, EY, EX, UA9 (A, C, F, G, J, K, L, M, Q, X) UK, UN-UQ, UH, UI et UJ-UM.

Zone 18. UA8 (T, V), UA9 (H, O, U, V, Y, Z) et UAØ (A, B, H, S, U, W).

Zone 19. UA0 (C, D, F, I, J, K, L, Q, X, Z)

Zone 20. E4, JY, LZ, OD, SV, TA, YK, YO, ZC4, 4X et 5B

Zone 21. 4J, 4K, 4L, A4, A6, A7, A9, AP, EK, EP, HZ, UD, UF, UG, YA, YI, 7O et 9K

Zone 22. A5, S2, VU, VU (Laccadive Is.), 4S, 8Q et 9N

Zone 23. JT, UAØY, BY3G-L, BY9A-L, BY9T-Z et BY0.

Zone 24. BV, BY1, BY2, BY3A-F, BY3M-S, BY3T-Z, BY4, BY5, BY6, BY7, BY8, BY9M-S, VS6, VR et XX

Zone 25. HL, JA et P5

Zone 26. HS, VU (îles Andaman and Nicobar), XV (3W), XU, XW, XZ et 1S (îles Spratly)

Zone 27. DU (Philippines), JDI (Minami Torishima), JDI (Ogasawara), T8 (KC6) (Palau), KH2 Guam, KHØ (Marianas Is.), V6 (Fed. States of

Micronesia) et BS7 (Scarborough Reef).

Zone 28. H4, P2, V8, YB, 9M et 9V

Zone 29. VK6, VK8, VK9X (Christmas Is.), VK9Y (Cocos Keeling Is.) et certaines stations antarctiques (voir note ci-dessous)

Zone 30. VK1, VK5, VK7, VK9L (Lord Howe Is.), VK9 (Willis Is.), VK9 (Mellish Reef), VK0 (Macquarie Is.) et certaines stations antarctiques (voir note ci-dessous).

Zone 31. C2, FO (Marquises), KH1, KH3, KH4, KH5, KH6, KH7, KH9, T2, T3, V7 et ZK3

Zone 32. A3, FK, FO (excepté les îles Marquises et Clipperton), FW, H4Ø (Temotu), KH8, VK9 (Norfolk Is.) VP6, YJ, ZK1, ZK2, ZL, 3D2, 5W et certaines stations antarctiques (voir note ci-dessous).

Zone 33. CN, CT3, EA8, EA9, IG9, IH9 (Pantelleria Is.), S0, 3V et 7X

Zone 34. ST, SU et 5A

Zone 35. C5, D4, EL, J5, TU, TY, TZ, XT, 3X,

5N, 5T, 5U, 5V, 6W, 9G et 9L

Zone 36. D2, TJ, TL, TN, S9, TR, TT, ZD7, ZD8, 3C, 9J, 9G, 9Q, 9U et 9X

Zone 37. C9, ET, E3, J2, T5, 5H, 5X, 5Z, 7O et 7Q

Zone 38. A2, V5, ZD9, Z2, ZS1-ZS8, 3DA, 3Y (Bouvet Is.), 7P et certaines stations antarctiques (voir note ci-dessous).

Zone 39. D6, FT-W, FT-X, FT-Z, FH, FR, S7, VK0 (Heard Is.), VQ9, 3B6/7, 3B8, 3B9, 5R8 et certaines stations antarctiques (voir note ci-dessous).

Zone 40. JW, JX, OX, TF et 4K2 (Franz Josef Land)

Note concernant l'Antarctique : Les limites des zones CQ 12, 13, 29, 30, 32, 38 et 39 convergent au Pôle Sud. Les stations KC4AAA et KC4USN sont au Pôle sud et comptent pour n'importe quelle de ces zones. La plupart des stations antarctiques indiquent leurs zones sur leurs cartes QSL. Voici quelques stations et leurs zones respectives : 4K1A 39, 4K1B 29, 4K1C 29, 4K1D 36, 4K1E 29, 4K1F 13, 4K1G 30, 4K1H 32, 4K1J 13, 8J1RL 39, CE9

13, DPØ 36, FT-Y 30, HFØPOL 13, HL5BDS 13, KC4AAC 13, KC4AAD 13, KC4AAE 29, KC4USB 32, KC4USV 30, LU-Z 13, VK0GM 29, VP8ME 36, YB8ANT 36 et ZL5AA 30.

Cette liste change fréquemment et les questions concernant les zones de stations antarctiques particulières doivent être adressées au WAZ Award Manager.

Section 7. CONTROLEURS AUTORISES

Les contrôleurs autorisés par CQ peuvent vérifier les QSL et signer les demandes de diplômes WAZ, WPX et CQ-DX. Ils ne sont pas autorisés à signer les demandes de WAZ 160 m, endossements 5BWAZ, 5BWAZ (si plus de 190 QSL) et WAZ en mode numérique.

Les formulaires signés par les contrôleurs autorisés, accompagnés du coût des demandes, doivent être envoyés au CQ Award Manager (pour les diplômes WAZ : Paul Blumhardt, K5RT).

Prix du «Jeune Radioamateur de l'Année» 2000

—Règlement Officiel—

1. ProCom Editions S.A. et CQ *Radioamateur* organisent, dans le but de promouvoir le radioamateurisme, en particulier auprès des jeunes, le Prix du «Jeune Radioamateur de l'Année», édition 2000.

2. Le concours est ouvert aux radioamateurs de nationalité française demeurant en France métropolitaine, dans les départements et territoires d'outre-mer. Les nominés de l'édition 1999 peuvent se représenter, sauf le titulaire du prix 1999, s'ils remplissent les conditions ci-après.

3. Les prétendants au titre de «Jeune Radioamateur de l'Année 2000» doivent être nés après le 31 décembre 1975. En outre, ils doivent être titulaires d'un Certificat

d'Opérateur du Service Amateur délivré par l'administration des télécommunications obtenu après le 31 décembre 1995.

4. Les postulants doivent être parrainés par un tiers, personne physique ou morale elle-même titulaire d'un indicatif d'émission radioamateur (radio-clubs bienvenus !). Les dossiers doivent être présentés au plus tard le **31 décembre 2000** à minuit, cachet de la poste faisant foi. L'identité du postulant, ainsi que sa licence en cours de validité, peuvent être demandés par le jury à tout moment. Une photo d'identité du candidat doit être jointe au dossier. En outre, ils doivent comporter un «curriculum vitæ» du postulant, certifié par son parrain, indiquant notamment ses résultats aux concours, les diplômes de tra-

fic obtenus, son score DXCC, la nature de ses réalisations personnelles, son comportement vis-à-vis des autres, ses qualités de technicien et/ou d'opérateur, son dévouement à la communauté radioamateur de sa région, sa participation aux activités du radio-club, etc. Évitez les listes de résultats et insistez sur les faits et événements qui ont motivé la décision du parrain. Les sujets n'ayant pas trait au radioamateurisme mais ayant une connotation scientifique (informatique, astronomie, météorologie...), s'ils sont bien maîtrisés par le postulant et clairement mis en exergue, sont un atout supplémentaire.

5. Un jury, composé de membres de la rédaction de CQ *Radioamateur*, de professionnels

de la radiocommunication et de représentants d'associations, se réunira, début 2001, pour statuer sur les dossiers reçus.

Exceptionnellement, si le jury ressent le besoin, des représentants des rédactions Américaine et Espagnole de CQ *Magazine* pourront être consultés, ainsi que les lecteurs de CQ *Radioamateur*.

6. Le jury fera en sorte de désigner le «Jeune Radioamateur de l'Année 2000» et, éventuellement, un second et un troisième si le nombre de dossiers reçus le justifie. La date et le lieu de la remise des prix seront fixés par le jury et publiés dans CQ *Radioamateur*, et par voie de presse, dès que possible. Les décisions du jury sont définitives et sans appel.

Récepteur de 32 à 200 MHz

Nouveau à synthèse de fréquence PLL, double conversion, afficheur sur LCD 2 x 16 caractères, 10 mémoires, sélection au pas de 5 KHz ou 1 Mhz, sensibilité $\geq 0,35 \mu V$ pour 12 dB, squelch (min) $0,25 \mu V$, Intervention squelch $\approx 0,1 \mu V$, largeur de bande 5,5 KHz à + 6 dB, tension alimentation 12 - 15 Volts, consommation 60 mA à 12 Volts. Description complète dans la revue Nouvelle Electronique n°44.



MK 3000 Kit complet avec boîtier 1 575 F

Émetteur FM à synthèse digitale 110 à 170 MHz




Afficheur sur LCD 2 x 16 caractères, 10 mémoires, sélection au pas de 5 kHz ou 1 MHz, puissance 100 mW, tension d'alimentation 12 Volts.

Description complète dans la revue Nouvelle Electronique n°46. MK 3335 avec boîtier 1 095,00 F

Récepteur VHF FM

MK 1895 - 143 à 146,5 MHz 395,00 F
MK 1900 - 156 à 163 MHz 395,00 F
MK 1870 - 116 à 140 MHz 345,00 F



Kit complet avec boîtier percé et sérigraphié. Description complète dans la revue Nouvelle Electronique n°45.

Récepteur VHF 65 À 210 MHz

Kit complet avec boîtier percé et sérigraphié. Description complète dans la revue Nouvelle Electronique n°49.



MK 2160 en kit complet avec boîtier 495 F

Récepteur Météosat Numérique

Nouveau récepteur Météosat, affichage de la fréquence sur 6 digits, mémoires, fonction scanning des fréquences ou des mémoires, sensibilité 0,4-0,5 μV , réglage du 2400 Hz interne (pas besoin de fréquencesmètre) Alimentation 220 Volts. Description complète dans la revue Nouvelle Electronique n°42.



KC 1375 Kit complet avec boîtier 1 790 F

Récepteur 7 MHz AM/SSB/CW

Récepteur 6.900 à 7.350 MHz avec BFO, pour permettre la réception des signaux CW, BLU. Alimentation 12 Volts 150 mA, sur piles ou alimentation externe. Description complète dans la revue Nouvelle Electronique n°47.



MK 2745 en kit complet, récepteur avec boîtier 635 F

Interface HAMCOMM

Spécialement étudiée pour fonctionner avec le logiciel HAMCOMM, cette interface permet d'émettre et de décoder les signaux CW, RTTY, FAX. Réglages des gains d'entrées et sorties internes, alimentation 12 Volts. Description complète dans la revue Nouvelle Electronique n°21.



KC 1237 le kit complet avec boîtier 263 F

Récepteur AM - FM de 38 à 860 MHz

Affichage sur 5 digits, bande passante commutable 30 KHz ou 150 KHz, sensibilité d'environ $0,8 \mu V$, vumètre pour sensibilité de réception. Description complète dans la revue Nouvelle Electronique n°38.



KC 1346 en kit avec boîtier 1 990 F

Prix valables du 01/06/2000 au 30/06/2000. Prix exprimés en francs français, sauf erreur typographique.

BON DE COMMANDE : A renvoyer à : NOUVELLE ELECTRONIQUE IMPORT-EXPORT
96 rue Roger Salengro - BP 203 - 34401 Lunel Cedex - Tél : 04 67 71 10 90 - Fax : 04 67 71 43 28

NOM : Prénom :
Adresse :
Code postal : Ville : Votre n° de téléphone :
Votre n° client : Votre E-mail :

Commande par minitel :
3615 IFRANCE*NEMINI

Retrouvez tous nos kits,
depuis notre numéro 1 sur notre site :
www.nouvelleelectronique.com

DÉSIGNATION ARTICLE	RÉFÉRENCE	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
EXEMPLE : KIT complet avec boîtier	MK 3000	1	1 575,00 F	1 575,00 F
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

**COMMANDEZ PAR TÉLÉPHONE ET RÉGLEZ
AVEC VOTRE CARTE BLEUE**

Montant total des articles _____
Frais de traitement et de port + 50,00 F
TOTAL A PAYER _____

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT :

Chèque bancaire ou postal (à l'ordre de Nouvelle Electronique Import) Mandat-lettre

Avec ma carte bancaire Expire le : | | | |

Numéro de la carte : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Chasseurs de papier

Diplômes en vrac

N'oubliez pas que le règlement du CQ WAZ Award a changé tout récemment comme nous le précisons dans notre précédent numéro. Le règlement complet paraît ailleurs dans ces colonnes.

Ce mois-ci, nous allons vous présenter quelques beaux diplômes des Amériques, mais aussi d'Europe. Tous sont relativement faciles à obtenir, à condition d'être actif !

Découverte du Brésil

Ce diplôme commémore le 500^{ème} anniversaire de la découverte du Brésil par des navigateurs portugais. Les contacts doivent avoir lieu entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre de l'année 2000. Les amateurs brésiliens doivent réaliser 200 QSO avec des stations brésiliennes et 10 QSO avec des stations portugaises (CT). Les stations d'Asie et d'Océanie doivent contacter 20 stations brésiliennes et 10 stations CT. Tous les autres postulants doivent contacter 50 sta-

tions brésiliennes et 10 stations CT. Une même station peut être contactée une seconde fois mais sur une bande différente et à 24 heures d'intervalle au moins.

Un extrait certifié du log suffit (liste GCR signée par deux autres radioamateurs dûment autorisés).

De plus, il convient de joindre une déclaration sur l'honneur, manuscrite, comportant le texte suivant : "I declare, for my honor, that the contacts for obtaining the Discovery of Brazil Award, with the related stations in GCR log, were indeed accomplished" [date, signature, indicatif].

Tarif : \$US5.00. Les demandes sont à envoyer à Ronaldo Bastos Reis, PS7AB, P.O. Box 2021, 59094-970 Natal, RN, Brésil (e-mail : <ps7ab@qsl.net>).

Canadian QRP Award

Contacteur l'ensemble du Canada en QRP est un challenge intéressant, mais aussi difficile à cause de la petite surface de l'île du Prince Édouard et la faible densité de population des territoires du Yukon, du Northwest et de Nunavut. Jeff, VA3JFF, le manager de ce diplôme, propose le même challenge mais pour des contacts réalisés uniquement au cours de l'année 2000. Consultez son site Web pour en savoir plus sur les deux diplômes.

L'objectif consiste à contacter l'ensemble des treize pro-



Le Canadian QRP Award.

vinces et territoires du Canada en QRP bilatéral.

Le QRP est défini comme étant une émission n'excédant pas 5 watts en CW et 10 watts PEP en SSB. Envoyez une liste GCR et \$C2 ou 2 IRC à : Jeff Heatherington, VA3JFF, 3399 Cardinal Drive, Niagara Falls, Ont., Canada L2H 3A6 (web : <<http://www.geocities.com/Colosseum/2572/QRPHtm>>).

La série du DX-TA-SEA DX Club d'Équateur

Le Dr. Rick Dorsch, NE8Z/HC1MD, propose deux diplômes sanctionnant le trafic avec les stations d'Équateur. Le "Equatorial Line Diploma" montre le monument en pierre construit exactement la ligne de l'équateur à 0 degré. Le "Galapagos Islands Certificate" laisse paraître une de ces fameuses tortues des Galapagos. Les conditions d'obtention de ces diplômes restent modérées et chaque DX'eur peut au moins obtenir le niveau de base requis. Lors de chaque concours international, il a toujours au moins une station HC8. Ainsi, même si vous n'avez encore jamais contacté les Galapagos, vous ne devriez pas tarder à contacter les trois stations nécessaires. De plus, ces stations apprécieront les points



Le diplôme des 500 ans de la découverte du Brésil par des navigateurs portugais.




Le Equatorial Line Diploma.

que vous leur donnerez pour le contest.


Conditions générales : Les diplômes sont décernés aux radioamateurs autorisés ainsi qu'aux écouteurs (SWL). La date de départ est fixée au 20 novembre 1945. Différents indicatifs personnels peuvent avoir été utilisés, mais tous les contacts doivent avoir eu lieu depuis le même pays. Il existe des endossements par bande, mode et pour le trafic QRP (moins de 5 watts). Envoyez une liste GCR et \$US5 ou 10 IRC. pour les endossements, \$US2 ou 4 IRC. Les demandes sont à envoyer à : Dr. Rick Dorsch, NE8Z/HC1MD, P.O. Box 616, Hamburg, MI 48139-0616, U.S.A. (e-mail : <ne8z@yahoo.com>).

Equatorial Line Diploma

Confirmez des contacts avec les préfixes HC et HD (HC1—Ø et HD1—Ø), y compris les îles Galapagos HC8/HD8 et les préfixes spéciaux HC9/HD9 et HCØ/HDØ.
 Class D—Laiton, 1—5 préfixes.
 Class C—Bronze, 6—10 préfixes.
 Class B—Argent, 11—15 préfixes.
 Class A—Or, 16—20 préfixes.



Le Isle of Wight County Award.



Le HC8/HD8 Galapagos DX Diploma.

Un trophée sera décerné gratuitement à quiconque atteignant la classe A avec 20 préfixes confirmés.

HC8/HD8 Galapagos DX Diploma


Contactez et confirmez au moins trois stations HC8/HD8 (Galapagos). Un endossement est disponible pour huit stations, dont une qui devra porter le préfixe HD8.

Isle of Wight County Award

Ce très beau diplôme d'Angleterre mérite votre attention. Il est proposé par le radio-club de Brickfields et sanctionne les contacts avec l'île de Wight, au large des côtes de la Manche. La date de départ est fixée au 1er janvier 1995. Les SWL peuvent obtenir le diplôme dans les mêmes conditions. Les stations "HQ" listées ci-dessous sont GØBAR et GXØBAR.
 HF — contactez 5 stations sur l'île de Wight plus une station HQ.
 VHF/UHF— contactez 10 stations sur l'île de Wight plus une station HQ.

Packet — comme ci-dessus, suivant la bande.

Envoyez une liste GCR et la somme de £3,25 ou \$US5 à : Awards Manager, Brickfields ARS, Newnham Road, Binstead, Ryde, Isle of Wight, PO33 3TH, Royaume-Uni.



Le D.PX.F proposé par Pierre, F-10095.

Diplôme des Préfixes Français (D.PX.F)

Pour obtenir ce diplôme, il faut confirmer des préfixes français sur les bandes HF, en CW, SSB, Mixte ou en RTTY. Le diplôme est délivré en quatre classes, comme suit :
 Classe 3—confirmez 10 préfixes différents.
 Classe 2—confirmez 14 préfixes différents.
 Classe 1—confirmez 19 préfixes différents.

Classe Extra—confirmez 19 préfixes différents, TP et 5 préfixes différents sur 5 bandes (25 contacts).

Les 19 préfixes valables sont : F2, F3, F5, F6, F8, F9, FG, FH, FJ, FK, FM, FO, FP, FR, FS, FT, FW, FY et TK.

Joker : Le préfixe TP peut être utilisé pour remplacer un préfixe manquant pour les classes 1, 2 et 3. Il n'y a pas de date de départ. Un endossement par mode ou par bande est disponible. Envoyez une liste GCR et la somme de 40 F, 6.10 Euro, 10 IRC ou \$US5 à : Pierre Fournier F-10095, 3 Bis Av. De Porchefontaine, F-78000 Versailles, France.

Les sites Internet du mois

Le Chiltern DX Group gère le IOTA 2000 Award pour le compte de la RSGB. De nombreuses informations régulièrement mises à jour sont dis-

ponibles à <http://www.cdx.org.uk/>.

Un grand choix de diplômes italiens est visible en anglais et en italien sur <http://www.425dxn.org/awards/awards.htm>.

Ted Melinosky, K1BV

65 Glebe Road, Spofford, NH 03462-4411, U.S.A.

e-mail:

<k1bv@cq-amateur-radio.com>

Règlement du CQ World-Wide VHF Contest

Début : Samedi 8 juillet 2000 à 1800 UTC

Fin : Dimanche 9 juillet 2000 à 2100 UTC

I. Période : 27 heures pour toutes les stations, toutes catégories confondues. Les participants peuvent travailler pendant n'importe quelle période du concours.

II. Objectifs : Les objectifs de ce concours sont de permettre aux Amateurs du monde entier de contacter un maximum de leurs homologues ; de promouvoir l'activité sur les Très Hautes Fréquences ; de permettre aux Amateurs de THF de profiter au maximum des bonnes conditions de propagation rencontrées à cette époque de l'année sur ces fréquences ; et de permettre aux Amateurs de VHF de contacter un maximum de carrés locator en vue d'obtenir des diplômes.

III. Bandes : Les bandes 50 MHz (6 mètres) et 144 MHz (2 mètres) peuvent être utilisées dans le respect de la réglementation du pays du participant et des conditions de sa licence.

IV. Classes :

Pour toutes les catégories : les émetteurs et récepteurs doivent être situés dans un cercle de 500 m de diamètre ou dans les limites foncières du titulaire de la licence. Toutes les antennes doivent être physiquement connectées aux émetteurs et aux récepteurs utilisés par le participant. On ne peut utiliser qu'un seul indicatif.

1. Mono-opérateur, toutes bandes. Un seul signal à la fois. Il est possible de changer de bande à tout moment.

2. Mono-opérateur, monobande. un seul signal à la fois.

3. Multi-opérateur. Une station multi-opérateur est opérée par deux ou plusieurs opérateurs qui peuvent trafiquer simultanément sur 6 et 2 mètres à condition de

ne transmettre qu'un seul signal à la fois par bande.

4. Rover. Une station Rover est opérée par un maximum de deux opérateurs. Elle doit se déplacer dans au moins deux carrés locator et, pour les besoins du concours, elle doit signer "Rover" ou "/R". L'objectif de cette catégorie est d'encourager le trafic depuis des carrés locator rares ou peu actifs. Le but ne consiste pas à se déplacer d'une "super" station à une autre.

5. QRP. Toute station délivrant une puissance inférieure ou égale à 25 watts peut concourir dans cette catégorie. Il n'y a pas de restrictions quant à la position géographique de la station ; il est possible de trafiquer depuis chez soi ou depuis un point haut, quelle que soit son altitude.

V. Échanges : Indicatif et carré locator (4 caractères, par exemple JN04). Les reports RS(T) sont facultatifs et n'ont pas besoin d'être indiqué dans le log.

VI. Multiplicateurs : Les multiplicateurs sont les carrés locator contactés par bande. Un même carré locator ne peut être pris en compte qu'une seule fois par bande. Exception : les stations Rover peuvent prendre en compte plusieurs fois le même carré locator à condition qu'elles se situent elles-mêmes dans un carré locator différent à chaque fois. Les changements de carré locator doivent clairement figurer dans le log. Il est demandé aux stations Rover de tenir un log séparé pour chaque carré locator activé.

A. La station Rover qui change de carré locator au cours du concours est libre de contacter autant d'autres participants

qu'elle veut. La station Rover devient un nouveau contact pour les autres participants dès lors que celle-ci a changé de carré locator.

B. Le carré locator à considérer est le moyen carré (4 caractères).

VII. Calcul du score : Un (1) point par QSO sur 50 MHz et deux (2) points par QSO sur 144 MHz. On ne peut contacter la même station qu'une seule fois par bande, quel que soit le mode. Il faut multiplier le total des points QSO par le total de multiplicateurs pour obtenir le score final. Il est interdit d'émettre sur les fréquences d'appel simplex ou dans les sous-bandes réservées aux relais terrestres en vue d'établir des liaisons pour les besoins du concours. D'une manière générale, il est déconseillé d'utiliser les fréquences d'appel en BLU. Les participants doivent noter l'heure des contacts en Temps Universel Coordonné (UTC).

Exemple : F5KAC réalise le trafic suivant :

50 QSO ($50 \times 1 = 50$) et 25 carrés locator sur 50 MHz.
35 QSO ($35 \times 2 = 70$) et 8 carrés locator sur 144 MHz.
F5KAC a 120 points ($50 + 70 = 120$) x 33 multiplicateurs ($25 + 8 = 33$) = 3 960 points.

VIII. Récompenses : Des certificats "parchemin" seront décernés aux meilleurs opérateurs dans chaque catégorie et sur chaque continent. D'autres certificats seront décernés aux stations ayant fait des efforts considérables à l'occasion du concours. Des certificats seront également décernés dans chaque catégorie aux meilleurs opéra-

teurs dans différentes zones géographiques si la participation au concours le justifie.

IX. Divers : Un opérateur ne peut signer ses QSO qu'avec un seul indicatif pendant toute la durée du concours.

Une station située à cheval sur la frontière de plusieurs carrés locator doit choisir un seul carré pour les besoins du concours. Dans ce cas, un multiplicateur différent ne peut être donné que si la station complète est déplacée d'au moins cent (100) mètres à l'intérieur dudit carré.

X. Soumission des logs : Les feuilles de log officiels doivent être réclamées auprès de : CQ Radioamateur, CQ VHF Contest, Espace Joly, 225 RN113, 34920 Le Crès. Les logs doivent parvenir à la rédaction au plus tard le 1^{er} septembre 2000. ils sont à envoyer à : CQ VHF Contest, 25 Newbridge Road, Hicksville, NY 11801, U.S.A.

Nous encourageons les logs électroniques que vous pouvez envoyer sur disquette ou par e-mail. les disquettes doivent être accompagnées d'une feuille récapitulative imprimée. En outre, une étiquette autocollante doit être apposé sur la disquette. Elle doit comprendre votre indicatif et la catégorie choisie.

Les formats de fichiers générés par les logiciels habituels peuvent être utilisés (SDV, Edi-Test...).

Vous pouvez envoyer votre log électronique via e-mail à <cqvvhf@kkn.net>. Vos questions relatives au concours peuvent être adressées à <cq@ers.fr> ou encore à <questions@cqww.com> (en anglais).

ATTENTION

Les petites annonces de CQ Radioamateur sont réservées aux transactions entre particuliers ; les textes à caractère commercial sont refusés et ne peuvent être insérés que sous la forme de publicités. La rédaction se réserve le droit de refuser tout texte non conforme à ses objectifs. La responsabilité de la rédaction ne peut être engagée en aucune façon en cas de proposition de matériels non conformes à la réglementation. Les annonces devront être libellées correctement, sans rupture ni surcharge ; les textes illisibles seront refusés. Le délai de parution n'est garanti que si l'annonce parvient en temps et en heure au journal. aucune modification ni annulation ne peut être acceptée.

Rédigez votre annonce lisiblement. Un seul caractère par case. Les abréviations sont déconseillées. Les nom des marques des appareils doivent apparaître clairement AVANT la référence du modèle (ex. : Kenwood TS-850S et non pas TS-850S Kenwood). Prenez exemple sur ce qui est inscrit sur la façade des appareils. N'oubliez pas d'indiquer votre adresse et/ou numéro de téléphone (avec votre indicatif) dans le cadre de l'annonce.

TRANSCIVERS

(02) Vends Icom IC-756 HF + 50 MHz, état neuf, complet avec doc. en français + facture GES, encore sous garantie + DSP, prix : 11 000 F.
Tél : 06 62 77 63 81.

(03) Vends TS-790E TBE : 11 000 F ; Antenne F9FT 9 élts : 180 F ; Antenne UHF 21 élts : 300 F ; Micro MC60 : 400 F ; Multi 2700 FDK BE : 3 000 F ; RX PRO Thomson CSF 0-30 MHz : 3 000 F.
Tél : 04 70 64 86 69.

(06) Vends Yaesu 2700 RH VHF/UHF, 25 W, emballage d'origine, micro, notices, support mobile, duplexeur, antenne mobile Diamond avec câble et support. F8JN.
Tél : 04 93 49 32 45
ou 02 54 47 53 57.

(12) Vends TX/RX Kenwood TS-850 avec filtre CW 270 Hz + SSB 1,8 kHz + DRU2 + AT-850 avec schémas, peu servi. TBE.
Le tout : 11 000 F.
Tél : 05 65 67 39 48.

(12) Vends TX/RX Kenwood TS-870S avec schémas, complet, peu servi, excellent état : 12 000 F ; Tuner FM 16ST : 500 F + magnéto K7, TBE : 600 F (Luxman).
Tél : 05 65 67 39 48.

(14) Vends transceiver SWAN 500C décimétrique + accès alimentation ext. en panne : 1 600 F.
Tél : 02 31 74 70 06.

(17) Vends President Lincoln, bon état, cause licence RA : 1 300 F, frais de port inclus.
Tél : 05 46 97 13 40, HR ou répondre si absent.

(19) Vends transceiver Yaesu FT-290R + batteries + chargeur + berceau mobile + housse ; Transceiver déca Icom IC-730. Le tout en parfait état de fonctionnement.
Tél : 05 55 21 41 84, après 20 heures
ou 05 55 26 06 14, HB.
E-mail : verveche@medianet.fr

(24) Vends President Lincoln tous modes 26-30 MHz 25 W avec berceau mobile, micro origine, doc. préamp. EP-27 BE, prix : 1 200 F.
Tél : 06 17 88 34 77.

(27) Vends cause décès, Yaesu FT-990, alimentation incorporée 220 V, parfait état avec micro Yaesu MD1 : 8 000 F ; TS-50 Kenwood, parfait état : 3 800 F ; Micro Kenwood MC 85 : 550 F ; Véritable micro Turner +3B : 550 F.
Tél : 02 32 36 50 15.

(34) Vends Yaesu FT-1000 : 20 000 F à débattre.
Tél : 04 67 09 06 19.

(34) Vends Icom IC-706MKIIG, de 0 à 500 MC ou échange. F5NMA.
Tél/fax : 04 67 38 16 96.

(40) Achète Kenwood TS-940SAT, avec bande 11 mètres (27 MHz) en émission. Etudie toutes propositions.
Tél : 05 58 79 43 40, après 20 heures, Daniel.

(41) Vends FT-757GX ER, 0-30 MHz + boîte accord FC700 + alim FP757HD, le lot : 6 500 F + un VHF FT-2200 : 2 500 F.
Tél : 02 54 82 95 07.
E-mail : f20504swl@wanadoo.fr

(41) Vends micro Sadelta : 600 F + micro Astatic 1104 C : 4 000 F, très bon état + CB portable 75.790 : 500 F.
Tél : 02 54 88 76 55
ou 06 84 32 02 74.

(47) Vends Kenwood TS-450SAT, notice et emballage d'origine, excellent état de fonctionnement et présentation. F5NWR nomenclature.
Tél : 05 53 71 01 96, HR.

(49) Vends TRX Kewood TS-180S, filtre SSB YB-885, filtre CW YK-88C VFO, mémoire fréquencesmètre, tout à transistor, excellent état : 2 500 F.
Tél : 02 41 57 33 78.

(54) Vends Yaesu FT-307 (idem 107), 100 W avec micro YM35 en TBE général, 10 A 160 M + bande CB, prix : 4 000 F à débattre. Facture + carton d'origine.
Tél : 03 83 63 67 30
ou 06 70 93 02 21.

(56) Vends poste FT-890SAT (boîte accord automatique) 7 500 F ; EP800 : 1 550 F ; Micro MD1C8 : 400 F ; Clef de manipulateur BY1 : 400 F ; Boîte d'accord manuelle MFJ962 : 1 700 F ; Filtre secteur FISI : 200 F ; Filtre pass bas MFJ704 : 200 F ; Antenne R7 + fixations : 1 650 F ; Casque YH77ST : 200 F ; Antenne dipôle toutes bandes Tagra 300 F. Tél : 02 97 66 68 54.

(58) Vends Yaesu FT-890 déca 100 watts + 11 m : 5 000 F ; Micro de table Yaesu MDIC8 : 500 F.
Tél : 03 86 39 16 85, le soir, demandez Clément, F1BBM.

(58) Vends Kenwood TM-255E VHF tous modes 144-146 MHz, 50 watts : 4 000 F.
Tél : 03 86 39 16 85, le soir, demandez Clément, F1BBM.

(59) Recherche FTU-901R, SP901P Yaesu manuel, Y0901 Yaesu manuel FDK multi 700 EX 2 m ; Recherche épaves FT-707, FT-701DM, FT-902DM, toutes pièces.
Tél : 03 27 66 40 74, de 12 à 13 heures ou ap. 19 heures.

(59) Vends TS-440SAT Kenwood, mic MC 60, alim. Icom PS55, le tout : 5 500 F hors frais de port.
Tél : 03 20 35 75 84, après 17 heures.

(60) Vends Kenwood TS-950SDX, TBE, options DRU2, VS2, YK88SN1, YG445CN1, prix : 18 000 F + port ou échange contre IC-756PRO + QSJ.
Tél : 03 44 83 71 56.

(60) Vends transceivers RCI-2950, TBE : 1 000 F ; President Jackson ASC : 900 F ; Dirland DSS 9000 : 700 F ; SS 3900 HP : 700 F.
Tél : 03 44 83 71 56.

(62) Vends TX RX Icom IC-725 + micro + filtres 556 RTX 0 à 30 MHz, très bon état + notice en français AM FM : 4 500 F.
Tél : 03 21 81 22 48
ou 06 03 76 31 70.

(62) Vends Icom ICT81E, 4 bandes 144/430/1200, jamais servi en émission, avec emballage et notice, payé : 3 490 F, facture GES du 13/03/99, vendu : 3 300 F à débattre.
Tél : 03 21 73 80 45, Alain. kangourou@WAIKA9.com

(62) Vends VHF Kenwood TH-251E, 114 MHz + micro + notice : 1 200 F.
Tél : 03 21 81 22 48
ou 06 03 76 31 70.

(63) Vends TRX Alinco DR150 VHF 50 W + RX UHF 1 500 F + TRX Kenwood TR-751 FM tous modes 30 W : 3 000 F + divers livres (Packet-SSTV...).
Tél : 06 62 65 34 73.

(63) Vends ensemble HF TS-940S, micro Kenwood, FT-757 GX II, alimentation, décodeur Tono 5000 E, clavier modem KPC3 Kamtron 1200 BDS, pris à débattre au MLR prix.
Tél : 04 73 55 22 28.

(64) Vends TS-870S + options synthétiseur vocal + lanceur d'appels et ATneuf, sous garantie 10 mois + MC 90 TBE : 10 000 F cash.
Tél : 06 72 08 56 39, Pierre.

(69) Vends TS-440S + filtres SSB CW, micro, notice, état

Les textes des petites annonces et des publicités étant rédigés par les annonceurs eux-mêmes, la responsabilité de la rédaction de CQ Radioamateur ne peut être, en aucune façon, engagée, en cas de propositions de matériels non conformes à la réglementation.

neuf : 4 500 F ; Wobulateur Metrix VX 656 Digit de 4 à 900 MC en fondement 8 bandes.
Tél : 06 84 21 11 08.

(76) Vends 2 TM-241 Kenwood, parfait état, 130 MHz, 174 MHz, complet : 2 000 F pièce.
Tél : 06 15 43 00 69.

(78) Vends Kenwood TS-450SAT + filtre CW comme neuf, prix : 6 000 F.
Tél : 01 34 65 31 20.

(78) Vends kenwood TS-440S (SAT) + filtre CW + alimentation PS430 : 4 300 F.
Tél : 01 30 60 93 84, après 19 heures.

(79) Vends Icom IC-737A, géné micro à main, boîte auto, très bon état.
Tél : 05 49 32 83 25, heures repas.

(80) Vends divers RTX PRO mobiles ou portables, VHF ou UHF, adaptables bandes amateur, à partir de 200 F port inclus.
Tél : 03 22 60 00 39, après 21 heures.

(81) Vends Kenwood TS-450SAT, SP23, alim RPS 200, MC 85, antenne 4 éléments 11 m GP27, prix : 9 000 F + port.
Tél : 05 63 33 95 55, le soir.

(83) Vends Kenwood TS-570C : 5 000 F ; Recherche bibande.
Tél : 04 94 62 28 35 ou 06 88 49 48 17.

(84) Vends transceiver HF Kenwood TS-140S émission en continu de 1.6 MHz à 32.99 MHz, réception en continu de 50 kHz à 34.990 MHz, puissance HF 100 W en SSB (BLU-LSB-USB) en AM et en CW (Morse) 50 W en FM, 2 VFO séparés, speech processor, IF Shift, Vox,

noise blanker, RIT, scanner, 31 mémoires, état neuf + micro MC-43S + alimentation Zetagi 13 V 20 A, le tout : 5 500 F. F2GA adresse nomenclature ou F2GA@WORLDONLINE.FR OU F2GA@F5KPO.FPCA.FRA.EU
Tél : 04 90 74 56 19.

(85) Vends Yaesu FT-290R11, VHF tous modes 25 W avec pack piles et berceau mobile : 3 500 F + ampli VHF tous modes 100 W, B110, neuf : 450 F.
Tél : 02 51 09 22 97
Mail : clauga@waika9.com

(91) Vends Yaesu FT-920 de janvier 2000 état neuf, module FM filtre AM 6 kHz, emballage d'origine sous garantie, QSJ 10 KFF, F6FTZ.
Tél : 01 69 07 34 84.

(92) Vends Lincoln 26-30 MHz : 1 500 F, TBE ; Ampli BV135, 400 watts, peu servi : 500 F ; Ampli mobile CTE 737, 80 watts HF, neuf, jamais servi : 300 F.
Tél : 01 47 95 18 37, après 20 heures.

(93) Vends scanner Realistic PRO 33 VHF UHF, 68 à 88 MHz, 136 à 174 MHz, 380 à 512 MHz, 20 mémoires, vendu : 1 000 F.
Tél : 01 48 35 48 21.

RÉCEPTEURS

(06) Vends RX Yaesu FRG-7700, AOR 3030, IC-R75. Faire offre.
Tél : 04 93 91 52 79.

(06) Vends récepteur larges bandes AOR AR8200, Yaesu VR500, Yupiteru MVT 9000, les 3 neufs, achat 05/2000. Faire offre.
Tél : 04 93 91 52 79.

(13) Vends récepteur portatif AOR AR 8200, 100 kHz à 2,4 GHz, tous modes, état neuf : 3 600 F.
Tél : 06 62 25 40 87.

(34) Recherche récepteur HF : Lowe HF225 Europa, JRC 515, Sony ICF 6800 WA, Galaxy R530, National HRO 500 ou Drake R4245.
Tél : 04 67 53 28 67.

(34) Vends récepteur HF VHF UHF Commex Scanner 1, 26-512 MHz,

100 mémoires, état neuf.
Prix : 1 000 F.
Tél : 04 67 70 89 05.

(54) Vends RX Yaesu FRG-100 : 3 500 F ; Vends RX Sony ICF SW07 : 2 700 F. Les deux appareils sont dans un état exceptionnel avec emballages d'origine.
E-mail : eded@wanadoo.fr

(58) Collectionneur cherche récepteur FM analogiques bande "Japon" de 76 à 90 MHz. Ecrire à : Cerf E. BP 20, 58018 Nevers Cedex.
Tél : 06 88 09 38 36.

(60) Vends récepteur pour collectionneur, BE, Star SR 200, 10 à 160 m, AM-SSB, prix : 1 500 F + port.
Tél : 03 44 83 71 56.

(60) Vends récepteur Grundig Satellite 700, TBE, 2048 mémoires, AM-FM-USB-LSB, prix : 2 500 F + port.
Tél : 03 44 83 71 56.

(67) Vends RX AOR AR 5000, état neuf : 9 000 F ; DSP MFJ 784-B, neuf : 1 800 F.
Tél/fax : 03 88 06 04 71, ou 06 81 70 14 81.

(68) Vends RX Sony PRO 80 + RX Realistic 2006, le tout état neuf.
Tél : 03 89 25 52 76, après 18 heures.

(80) Vends récepteur Icom IC-R100, 0,2-1800 MHz, AM/FM/WFM/USB/LSB, 100 mémoires, révisé Icom France : 3 800 F à débattre.
Tél : 03 22 60 00 39, après 21 heures.

(76) Vends récepteur Icom IC-R7000 de 25 à 1 GHz, tous modes, parfait état, prix : 3 000 F.
Tél : 06 15 43 00 69.

(76) Vends récepteur Icom IC-R70 de 100 kHz, 0-30 MHz, parfait état, prix : 3 000 F.
Tél : 06 15 43 00 69.

(77) Vends RX Yaesu FRG-8800, de 0 à 30 MHz, TBEG.
Prix : 3 000 F.
Tél : 06 13 44 69 13.

(92) Vends BRD 535 + filtre 500 Hz : 7 000 F ; Sony SW 55 : 1 600 F ; Grundig

Satellit 700 + 3 blocs memofile (2048 mémoires) 2 500 F.
Tél : 01 42 04 09 91.

(93) Vends Icom IC-R71E, comme neuf, options CR64, FL30, FL44A, FL63, FM Unit pile Lithium changée, prix : 5 500 F plus port ; Sony SW77, TBE, emb. origine, prix : 2 200 F + port.
Tél : 01 48 46 62 21.

ANTENNES

(12) Vends antenne 5 élts monobande, 28 MHz, excellent état ; vends Bird P43P avec bouchon HF3KW, état neuf.
Tél : 05 65 64 47 50.

(15) Vends pylône 15 m entièrement en alu prof base triangulaire, 2x6 m, 3 m de mât, cage rotor 0,73 de base au sol, prix : 1 400 F à prendre sur place si possible (dépt 15, Cantal).
Tél : 04 71 48 06 34, avant 21 heures.

(24) Vends pylône triangulaire professionnel de 12 m, 284 x 3 m pied de mât plaque de support, section 21 x 21 x 21 cm, BE : 1 200 F, sur place (dépt 24).
Tél : 05 53 06 02 20.

(30) Vends rotor complet peu servi, marque EC5A, prix : 2 500 F.
Tél : 06 11 84 61 08 ou 04 66 04 02 00 (HB).

(40) Recherche pylône type Adokit autoportant entre 12 et 18 m avec chariot. Bon état, prix OM. Faire offre.
F6EYB.JAN@wanadoo.fr

(60) Vends antenne Comet HR7, 40 m pour mobile, TBE, prix : 300 F + port.
Tél : 03 44 83 71 56.

(62) Vends antenne Horizon 9 éléments VHF directionnelle : 400 F.
Tél : 03 21 81 22 48 ou 06 03 76 31 70.

(62) Vends pylône autoportant 21 M en éléments de 3 m à débattre : 2 500 F + parabole fibre, diam. 2 m avec pied : 2 000 F sur place (Lilliers).
Tél : 06 03 28 32 68.

VOS PETITES ANNONCES

scotch 35 mm, prix : 300 F + port. Tél/fax : 04 42 89 83 50, à partir de 19 heures. E-mail : JeanClaudeLAN-JC@AOL.COM

(17) Achète tubes 6SN7GT ou 5692, lot ou unité. Faire offre. Tél : 05 46 50 88 13 ou 06 86 01 06 55.

(24) Recherche désespérément VFO ext. Yaesu FV-102. Merci de faire offre. Tél : 06 17 88 34 77.

(26) Cherche N° Radio REF 1935 ou mon nom figure dans abonné 2533. Ecrire à : Leroy Jean, F3PD, 26 780 Malataverne. Tél : 04 75 90 86 83.

(28) Vends pylône 15 m : 4 000 F ; Mât 12 m type armée : 1 000 F ; RX Yupiteru VT 225 : 1 500 F ; TX/RX CB JFK + antenne toit 5/8 : 2 000 F ; Recherche Icom IC-2SRE-Standard AX700. Tél : 02 37 32 89 96, après 19 heures.

(30) Collectionneur de matériels radio militaire, recherche émetteurs, récepteurs, alim, notices, doc. TM-TRS, anciens, modernes. Faire offre. Ecrire à : Le Stéphanois, 3 rue de l'église, 30170 St Hyppolyte du fort. Tél : 04 66 77 25 70.

(30) Vends oscillo Schlumberger 5222, 2x100 MHz, 2 bases temps, micro Sadelta Echo Master Plus, scan AOR 8200, Sony miniature TFM825, RX Panasonic 2 k7, FT-600, antenne active ARA 1500, sépa/radio/CB, ampli 25 W, manuel maintenance President Lincoln, divers petits RX PO, FM/GO, FM, alim 30 A, alim à découpage 5 A, TH-79E débridé + micro HP SNC 33. Tél : 04 66 35 27 71 ou 06 15 18 56 52.

(34) Spécial 6 m ! Vends ampli 50 MHz à 3 cx 1500 avec alim séparée sur roulettes, relais coax, soufflerie à deux vitesses, idéal pour contest : 14 500 F. Tél : 06 11 59 13 90, F4AHK, Olivier, la journée.

(34) Vends ampli 50 MHz, triode céramique, double

vitesses de ventilation, alim. intégrée 500 W HF, neuf : 4 990 F. Tél : 06 11 59 13 90, F4AHK, Olivier, la journée.

(35) Vends surplus militaires RX TX etc. ER40, BC603, ER56, ER58, TRPP8, ART13, DM12, BC659FR, D437, D436, QRF4A, RT53, TRC7, IBA300, 51X2, 17L7A, XR30, BC211. Tél : 02 99 37 25 81.

(38) Collectionneur de matériels des transmissions militaires des années 40/50/60. Achat, vente, échange. Liste des ventes, échanges + photos contre 2 timbres. Ecrire à : CARM, BP 13, RUY, 38313 Bourgoin-J cedex. <http://multimania.com/carm1940> carm1940@club-internet.fr Tél/fax : 04 74 93 98 39, 24/24 H. Tél : 06 82 53 57 13, de 17 à 19 heures.

(41) Vends studio 4 pers. impeccable en multipropriété, mois de juillet à Super Devoloy, Hautes Alpes, tout confort, kitchenette côté sud, 1500 m, climat très sain, remontée 2500 m, prix net : 20 000 F. Tél : 02 54 97 63 19.

(41) Vends groupe électrogène Honda, 650 watts, neuf, prix : 4 000 F. Tél : 02 54 97 63 19, HR.

(41) Vends compresseur 100L neuf, complet, pistolet, tuyaux électr. net : 1 000 F ; Malle oit neuve Thule : 800 F. Tél : 02 54 97 63 19, HR.

(42) Recherche doc. sur le brochage du MC1496 1495 + schéma d'application. Faire offre par e-mail à : unieux.elec@wanadoo.fr Tél : 04 77 56 68 37, le soir.

(44) Vends cause double emploi Beam monobande 5 éléments 14 MHz Hy Gain 205-CA, TBE : 4 500 F ; Log périodique 900 à 1500 MHz : 250 F ; Transceiver CB President Grant Export AM/FM/SSB : 500 F ; Yaesu portable VHF FT23-R export, avec HP/mic MH-12, chargeur NC-28C, batt. suppl. FNB-12, adapt. voiture PA-6 : 1 200 F ; Charge

fictive pro 50 ohms Radiosystems AB 50 Watts UHF-SHF à oxyde de beryllium, prise N : 200 F ; Interface Yaesu FIF-232 pour pilotage transceiver par PC : 200 F ; TNC Kamtronics KAM 5, avec manuels et câble : 1 000 F ; Ampli VHF Nietzsche NB-100R, 12 V, 1 à 5 W in, 100 à 120 W out, jamais utilisé : 1 000 F. Port en sus. F6COW. Tél : 02 40 27 73 13. E-mail : Michel.Perrin@wanadoo.fr ou gckin@ic.cd

(58) Vends TOSmètre, Wattmètre Diamond SX 200, 0 à 200 watts, 0 à 150 MHz : 500 F ; TOSmètre, Wattmètre MFJ-864, 30 à 300 watts, HF, VHF, UHF : 700 F PK232 MBX : 2 000 F. Tél : 03 86 39 16 85, le soir, demandez Clément, F1BBM.

(59) Vends PK232MBX, prix : 1 600 F. Tél : 03 20 86 21 29, le soir ou 06 03 43 18 60.

(60) Vends alimentation Icom, IC-PS15, BE, prix : 700 F + port. Tél : 03 44 83 71 56.

(60) Vends ANGR9 + DV 88 neuf US FR : 1 400 F ; RT67 + PP112 TBE : 1 100 F ; VRC18 complet, TBE : 2 000 F ; SEM 35 piles + 24 volts : 900 F ; Mât télescopique 8 m : F. Tél : 03 44 08 42 97, le soir.

(60) Vends FV-707DM (bloc mémoires) pour FT-707, TBE : 900 F + port. Tél : 03 44 83 71 56.

(60) Vends micro Turner mobile JM2, TBE, prix : 400 F + port. Tél : 03 44 83 71 56.

(62) Vends alimentation Dirland 20 A, 12 V : 450 F. Tél : 03 21 81 22 48 ou 06 03 76 31 70.

(62) Vends station réception météo complète, parabole, interface, récepteur, convertisseur : 2 500 F. Tél : 03 21 81 22 48 ou 06 03 76 31 70.

(62) Vends scanner table Yupiteru MVT 8000 avec

notice en français : 2 500 F. Tél : 03 21 81 22 48 ou 06 03 76 31 70.

(65) Vends pylône autoportant 18 m : 6 000 F (morceaux de 3 mètres galvanisés) ; RCI-2950 avec ampli mobile 150 W : 1 400 F. Tél : 06 67 10 44 48, HR.

(76) Vends boîte d'accord Daiwa CNW419, de 100 kHz, 0-30 mHz, parfait état, prix : 1 500 F. Tél : 06 15 43 00 69.

(76) Vends 2 micros Turner +2B super sidekick, parfait état, prix : 600 F pièce. Tél : 06 15 43 00 69.

(76) Vends PK 232 MBX dernière version, servi 5 heures, avec cordons, doc en français, prix : 2 000 F. Tél : 06 15 43 00 69.

(79) Recherche alimentation Collins 516F2 ou PM2, émetteur Collins 32S3, haut-parleur Drake MS4, alimentation AC4, tube Mixie ZM13132. Tél : 05 49 67 48 16.

(79) Recherche épaves Heathkit HW101, Drake TR4, mesureur de champ Heathkit HD1426, oscillateur BF HD1416, wattmètre HM2102, Tuner ant. SA2060/2040. Tél : 05 49 67 48 16.

(92) Vends RX Kenwood R5000 valeur 10 000 F avec filtre BLU : 5 500 F ; Antenne SWL : 500 F ; PC 486 DX 100, CD Rom, interface, décode CW, RTTY, SSTV et prof. CW : 1 200 F. Tél : 01 46 64 59 07.

(95) Vends oscilloscope Tektronix type 422, 2 x 20 MHz, alimentations multiples secteur 115 ou 230 V ou 110 V continu ou alim incorporée accus CD avec chargeur intégré TBE : 1 200 F. Tél : 01 39 60 46 28.

Une petite annonce à passer sur internet...

<http://www.ers.fr/cq>

LES PORTATIFS VHF/UHF

LA RECEPTION



FT-50

144 MHz
430 MHz



VX-1R

144 MHz
430 MHz



VX-5R

50 MHz
144 MHz
430 MHz



NOUVEAU

VR-500F

0,1/1300 MHz

*Version France limitée aux fréquences autorisées par la législation française.



LES MOBILES VHF/UHF



144 MHz FT-3000

144 MHz
430 MHz

FT-8100



NOUVEAU

NOUVEAU



144 MHz
430 MHz

FT-90



FT-2600 144 MHz



MRT-0001*1-C

GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES

205, rue de l'Industrie - Zone Industrielle - B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex
Tél. : 01.64.41.78.88 - Télécopie : 01.60.63.24.85 - Minitel : 3617 code GES
G.E.S. - MAGASIN DE PARIS : 212, avenue Daumesnil - 75012 PARIS - TEL. : 01.43.41.23.15 - FAX : 01.43.45.40.04
G.E.S. OUEST : 1 rue du Coin, 49300 Cholet, tél. : 02.41.75.91.37 G.E.S. COTE D'AZUR : 454 rue Jean Monet - B.P. 87 - 06212 Mandelieu Cedex, tél. : 04.93.49.35.00 G.E.S. LYON : 22 rue Tronchet, 69006 Lyon, tél. : 04.78.93.99.55
G.E.S. NORD : 9 rue de l'Alouette, 62690 Estree-Cauchy, tél. : 03.21.48.09.30
G.E.S. PYRENEES : 5 place Philippe Olombel, 81200 Mazamet, tél. : 05.63.61.31.41

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service après-vente assurés par nos soins. Vente directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans préavis en fonction des cours monétaires internationaux. Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis des constructeurs.

<http://www.ges.fr> — e-mail : info@ges.fr



FT-100

HF

50 MHz

144 MHz

430 MHz

FACE AVANT
DETACHABLE



FT-847

HF

50 MHz

144 MHz

430 MHz



LES ULTRA-COMPACTS

HF

50 MHz

144 MHz

430 MHz

ATAS-100

TOUS
MODES
+
SATELLITES



Antenne mobile à accord télécommandé par FT-100 et FT-847.
En option, kit ATBK-100 pour le fixe




Notre boutique




Amplificateurs à tubes de 10 W à 100 W
 Cet ouvrage est consacré à l'amélioration des transformateurs de sortie toriques et leurs schémas pour repousser les limites de la bande passante et réduire la distorsion. Le choix du transformateur torique trouve son fondement à différents niveaux que l'auteur analyse posément et objectivement.




Ham radio ClipArt
 CD-ROM Mac & PC. Manuel de 54 pages couleur format PDF (Acrobat Reader™ fourni) avec catalogue indexé des cliparts classés par thèmes : humour, cartes géographiques OM, symboles radio, équipements, modèles de QSL, 200 logos de clubs... et bien plus encore...




Électronique Composants et systèmes d'application
 Cet ouvrage, qui s'adresse à un large public, présente de façon détaillée et pratique les concepts des composants électroniques et des circuits. Les schémas tout en couleur permettent une parfaite compréhension de l'exposé. Une grande partie du texte, consacrée au dépannage, aux applications et à l'utilisation de fiches techniques, permet de faire le lien entre l'aspect théorique et la pratique. Ce manuel comporte de fréquents résumés, des questions de révision à la fin de chaque section, de très nombreux exemples développés. À la fin de chaque chapitre, il propose un résumé, un glossaire, un rappel des formules importantes, une auto-évaluation, ainsi que des problèmes résolus. Ces derniers sont de quatre types : problèmes de base, problèmes de dépannage, problèmes pour fiche technique et problèmes avancés. Chaque chapitre s'accompagne d'un "projet réel". Les exemples développés et les sections de dépannage contiennent des exercices sur Electronics Workbench et PSpice disponibles sur le Web.




Guide Mondial des semi-conducteurs
 Ce guide offre le maximum de renseignements dans un minimum de place. Il présente un double classement. Le classement alphanumérique et le classement par fonctions. Les boîtiers sont répertoriés avec leurs dimensions principales et leur brochage.



Aide-mémoire d'électronique pratique
 Les connaissances indispensables aux techniciens, étudiants ou amateurs, s'intéressant à l'électronique et dernières évolutions techniques de ce domaine, rassemblées dans cet ouvrage.



Toute la T.S.F. en 80 abaques
 La nomenclature ou science des abaques est une partie des vastes domaines des mathématiques qui a pour but de vous éviter une énorme perte de temps en calculs fastidieux.



2000 schémas et circuits électroniques (4^{ème} édition)
 Un ouvrage de référence pour tout électronicien.



Les appareils BF à lampes
 Cet ouvrage rassemble une documentation rare sur la conception des amplificateurs à lampes, accompagnée d'une étude technique et historique approfondie de la fabrication Bouyer. Après avoir exposé les principes simples de l'amplification, l'auteur analyse un grand nombre d'appareils, dévoile les règles fondamentales de la sonorisation, expose une méthode rationnelle de dépannage et délivre ou lecteur un ensemble de tours d'adresse ainsi que des adresses utiles.



Guide pratique des montages électroniques
 Depuis la conception des circuits imprimés jusqu'à la réalisation des façades de coffrets, l'auteur vous donne mille trucs qui font la différence entre le montage bricolé et le montage bien fait.



PC et domotique
 Les compatibles PC peuvent être utilisés comme moyens de contrôle de circuits électroniques simples permettant néanmoins d'accomplir des tâches relativement complexes. Les montages dont les réalisations sont proposées permettent la commande des principales fonctions nécessaires à la gestion électronique d'une habitation.



Logiciels PC pour l'électronique
 Ce livre aborde tous les aspects de l'utilisation du PC pour la conception, la mise au point et la réalisation de montages électroniques : saisie de schémas, création de circuits imprimés, simulation analogique et digitale, développement de code pour composants programmables, instrumentation virtuelle, etc.



Pour s'initier à l'électronique
 Ce livre propose une trentaine de montages simples et attrayants, tous testés, qui ont été retenus pour leur caractère utile ou original. Les explications sont claires et les conseils pratiques nombreux.



Répertoire mondial des transistors
 Plus de 32 000 composants de toutes origines, les CMS. Retrouvez les principales caractéristiques électriques des transistors, le dessin de leur boîtier, leur brochage, les noms et adresses des fabricants, les noms des équivalents et des transistors de substitution.



Composants électroniques
 Ce livre constitue une somme de connaissances précises, concises, rigoureuses et actualisées à l'adresse des professionnels, des étudiants en électronique, voire des amateurs qui veulent découvrir ou se familiariser avec la vaste famille des composants électroniques.



300 schémas d'alimentation
 Cet ouvrage constitue un recueil d'idées de circuits et une bibliographie des meilleurs schémas publiés. Les recherches sont facilitées par un ingénieux système d'accès multiples.



Principes et pratique de l'électronique
 Cet ouvrage s'adresse à tout public : techniciens, ingénieurs, ainsi qu'aux étudiants de l'enseignement supérieur. Il présente de la manière la plus complète possible l'ensemble des techniques analogiques et numériques utilisées dans la conception des systèmes électroniques actuels.



Guide pratique de la CEM
 Depuis le 01/01/96, tous les produits contenant des éléments électriques et électroniques, vendus au sein de l'Union Européenne, doivent porter le marquage CE. Cet ouvrage constitue un véritable guide pratique d'application de cette directive, tant au plan réglementaire que technique.



Parasites et perturbations des électroniques
 Ce troisième tome a pour objectif de présenter la façon de blindage un appareil, de le filtrer et de le protéger contre les surtensions. Il explique le fonctionnement des câbles blindés et définit leurs raccordements à la masse.

Nouveauté



Corrigés des exercices et TP du TRAITÉ DE L'ELECTRONIQUE Ref. 137 P
Un ouvrage qui permet de résoudre les exercices posés par le 1^{er} volume du traité et d'effectuer les T.P. du 3^{ème} volume.



Le guide du Packet-Radio Ref. PC06
Après avoir évoqué l'histoire du Packet-Radio, l'auteur explique les différents systèmes que sont TheNet, PC-FlexNet et les nodes FPAC. Les BBS sont nombreux à travers tout le pays, et l'auteur nous guide à travers leurs fonctions. L'envoi et la réception de messages compressés en 7Plus sont également détaillés. Véritable voie de service pour les amateurs de trafic en HF, le PacketCluster est aussi largement expliqué.




Toute la puissance de JAVA Ref. 143 P
Grâce à ce livre et au CD-Rom qui l'accompagne, l'apprentissage du langage de programmation Java se fera très progressivement. Construit comme un cours avec ses objectifs et ses résultats, il évite au lecteur de revenir sur ses pas et lui permet d'exécuter ses premiers essais très rapidement.



Le programme des interfaces de mon PC sous Windows Ref. 138 P
Les applications présentées comportent entre autres divers circuits de commande, de mesure, de conversion analogique/numérique, de programmation, de traitement du signal, d'application du bus I2C, de mesure avec une carte-son et une carte d'acquisition vidéo.



Les microcontrôleurs PIC (2ème édition) Ref. 140 D
Cette nouvelle édition, qui prend en compte l'évolution des technologies électroniques est un recueil d'applications clés en main, à la fois manuel pratique d'utilisation des microcontrôleurs PIC et outil de travail qui permet de développer des projets adaptés à ses propres besoins.



Réception TV par satellites (3ème édition) Ref. 141 D
Ce livre guide pas à pas le lecteur pour le choix des composants, l'installation et le réglage précis de la parabole pour lui permettre une mise en route optimale de l'équipement.



Sono et prise de son (3ème édition) Ref. 142 D
Cette nouvelle édition aborde tous les aspects fondamentaux des techniques du son, des rappels physiques sur le son aux installations professionnelles de sonorisation en passant par la prise de son et le traitement analogique ou numérique du son. 30 applications de sonorisation illustrent les propos de l'auteur.



La radio?.. mais c'est très simple! Ref. 25 D
Ce livre, écrit de façon très vivante, conduit le lecteur avec sûreté à la connaissance de tous les domaines de la radio et l'explique en détail le fonctionnement des appareils.



Jargonoscope. Dictionnaire des techniques audiovisuelles Ref. 26 D
Véritable ouvrage de référence, le jargonoscope est à la fois une source de documentation et un outil de travail pour les professionnels des techniques vidéo, audio et informatique.



Initiation aux amplis à tubes Ref. 27 D
L'auteur offre au travers de cet ouvrage une très bonne initiation aux amplificateurs à tubes, qu'il a largement contribué à remettre à la mode à partir des années 70.



Les antennes - Tome 1 Ref. 28 D
Tome 1 - En présentant les connaissances de façon pédagogique et en abordant les difficultés progressivement, ce livre constitue un ouvrage de référence.



Les antennes - Tome 2 Ref. 29 D
Tome 2 - En présentant les connaissances de façon pédagogique et en abordant les difficultés progressivement, ce livre, tout comme le tome 1, constitue un ouvrage de référence.



Compileur croisé PASCAL Ref. 61 P
Trop souvent, les électroniciens ignorent qu'il leur est possible de programmer des microcontrôleurs aussi aisément que n'importe quel ordinateur. C'est ce que montre cet ouvrage exceptionnel.



Je programme en Pascal les microcontrôleurs de la famille 8051 (80C537) Ref. 62 P
Livre consacré à la description d'un système à microcontrôleur expérimental pour la formation, l'apprentissage, l'enseignement.



Un coup ça marche, un coup ça marche pas! Ref. 63 P
Sachez détecter les pannes courantes, comment faire pour les éviter et tout savoir pour les réparer.



Sono & studio Ref. 64 P
Il existe bon nombre de livres sur les techniques de sonorisation, d'enregistrement de studio, les microphones et la musique électronique. Là s'ombrent dans l'ô-peu-près les idées les plus prometteuses.




Electronique: Marché du XXIe siècle Ref. 65 P
Le transistor, ses applications... Tout ce qui a révolutionné ce siècle et ce qui nous attend.



Schémathèque-Radio des années 50 Ref. 93 D
Cet ouvrage constitue une véritable bible pour les passionnés de radio, collectionneurs ou simples amateurs d'électronique, se doivent de posséder.




Catalogue encyclopédique de la T.S.F. Ref. 94 B
Vous trouverez dans ce catalogue, classés par thèmes, tous les composants de nos chères radios, de l'écran de base, au poste complet, en passant par les résistances, selfs, transformateurs, et... sans oublier le cadre et bien sûr l'antenne.



Encyclopédie de la radioélectricité Ref. 95 B
Du spécialiste qui désire trouver la définition d'un terme ou d'une unité, à l'amateur curieux de s'instruire, en passant par le technicien qui veut convertir en décibels un rapport de puissance, tous sont autant de lecteurs désignés pour cette œuvre. 620 pages



Comment la radio fut inventée Ref. 96 B
Ce livre raconte l'histoire de l'invention de la radio, chronologiquement, avec en parallèle, les grands événements de l'époque, puis en présentant la biographie des savants et inventeurs qui ont participé à cette fabuleuse histoire.



L'univers des scanners Edition 99. Ref. PC01
Pour tout savoir sur les scanners du marché actuel, le matériel, des centaines de fréquences. 500 pages.



Lexique officiel des lampes radio

Ref. 30 D


L'objet de ce lexique, qui fut édité pour la première fois en 1941, est de condenser en un volume très réduit l'essentiel des caractéristiques de service de toutes les lampes anciennes qu'un radio-technicien peut être amené à utiliser.



Les magnétophones

Ref. 31 D

Ce qui accroît l'intérêt de cet ouvrage est son aspect pratique ; les professionnels du son ainsi que les amateurs ont enfin à leur portée un livre complet.



Circuits imprimés

Ref. 33 D

Après une analyse rigoureuse des besoins, l'auteur expose en termes simples les principales notions d'optique, de photochimie et de reprographie nécessaires pour véritablement comprendre ce que l'on fait.



Formation pratique à l'électronique moderne

Ref. 34 D

Peu de théorie et beaucoup de pratique. Faisant appel à votre raisonnement, l'auteur vous guide dans l'utilisation des composants modernes pour réaliser vos montages.



Antennes pour satellites

Ref. 36 D

Aujourd'hui, l'antenne pour satellites, généralement parabolique, remplace ou complète l'antenne hertzienne traditionnelle. En effet, la diffusion depuis les nombreux satellites apporte aux télé-spectateurs la possibilité de recevoir une multitude de chaînes TV et de Radio avec une excellente qualité de réception.



350 schémas HF de 10 kHz à 1 GHz

Ref. 41 D

Un panorama complet sur tout ce qui permet de transmettre, recevoir ou traiter toutes sortes de signaux entre 10 kHz et 1 GHz.



Les antennes

Ref. 37 D

Cet ouvrage, reste, pour les radioamateurs, la «Bible» en la matière, s'adressant aussi bien au débutant, par ses explications simples et concrètes qu'au technicien confirmé. Il se propose d'aider à tirer un maximum d'une station d'émission ou de réception et à comprendre le fonctionnement de tous les aériens.



Réussir ses récepteurs toutes fréquences

Ref. 35 D

Cet ouvrage peut se considérer comme la suite logique du livre «Récepteurs ondes courtes». En effet, ici nous abordons les techniques de réception jusqu'à 200 MHz dans tous les modes de transmission.



Montages autour d'un Minitel

Ref. 38 D


Si l'utilisation classique d'un Minitel est simple, on peut se poser de nombreuses questions à son sujet. C'est pour répondre à ces questions, et à bien d'autres, que vous avancerez dans la connaissance du Minitel, qu'il été écrit cet ouvrage.



Le tube, montage audio

Ref. 126 S

42 montages, une trentaine de courbes des principaux tubes audio. À l'aube du 21ème siècle "d'orchestriques machines" appelées triodes ou pentodes sont capables de faire vibrer nos âmes de musiciens, mélomanes ou modestes amateurs.



Alimentations électroniques

Ref. 39 D

Vous trouverez dans ce livre, les réponses aux questions que vous vous posez sur les alimentations électroniques, accompagnées d'exemples pratiques.



Les amplificateurs à tubes

Ref. 40 D

Réalisez un ampli à tubes et vous serez séduit par la rondeur de la musique produite par des tubes. Grâce aux conseils et schémas de ce livre, lancez-vous dans l'aventure.



L'art de l'amplificateur opérationnel

Ref. 50 P

Le composant et ses principales utilisations.



Moteurs électriques pour la robotique

Ref. 135 D

Un ouvrage d'initiation aux moteurs électriques accessible à un large public de techniciens et d'étudiants du domaine.



Traitement numérique du signal

Ref. 44 P

Un des ouvrages les plus complets sur le DSP et ses applications. Un livre pratique et compréhensible.



300 circuits

Ref. 45 P


301 circuits

Ref. 46 P

302 circuits

Ref. 77 P

Recueil de schémas et d'idées pour le labo et les loisirs de l'électronicien amateur.



Equivalences diodes

Ref. 6 D

Ce livre donne directement les équivalents exacts ou approchés de 45 000 diodes avec l'indication des brochages et boîtiers ainsi que le moyen de connaître, à partir de référence, le (ou les) fabricants.



Le manuel des GAL

Ref. 47 P


Théorie et pratique des réseaux logiques programmables.



Automates programmables en Basic

Ref. 48 P

Théorie et pratique des automates programmables en basic et en langage machine sur tous les types d'ordinateurs.



Thyristors & triacs

Ref. 49 P

Les semi-conducteurs à avalanche et leurs applications.



Le manuel du Microcontrôleur ST62 Ref. 72 P
Description et application du microcontrôleur ST62.



Télévision par satellite Ref. 92 D
Ce livre présente, de façon simple et concrète, les aspects essentiels de la réception TV analogique et numérique par satellite qui permettront au lecteur de comprendre le fonctionnement et de tirer le meilleur parti d'une installation de réception.



Guide de choix des composants Ref. 139 D
Ce livre invite le lecteur à ne plus se contenter d'assembler des «kits» inventés par d'autres et à découvrir les joies de la création électronique.



Dépanner les ordinateurs & le matériel numérique (Tome 1) Ref. 70 P
Livre destiné aux utilisateurs de PC, aux responsables de l'informatique dans les entreprises, aux services après-vente et aux étudiants dans l'enseignement professionnel et technique.



Pratique des Microcontrôleurs PIC Ref. 71 P
Application concrète des PIC avec l'assembleur PASM.



Le Bus SCSI Ref. 73 P
Les problèmes, les solutions, les précautions...



Apprenez à utiliser le microcontrôleur 8051 et son assembleur Ref. 74 P
Ce livre décrit aussi bien le matériel que la programmation en assembleur d'un système complet à microcontrôleur de la famille MCS-51.



Electronique et programmation pour débutants Ref. 75 P
Initiation aux microcontrôleurs et aux systèmes mono-carte.



Apprenez la mesure des circuits électroniques Ref. 66 P
Initiation aux techniques de mesure des circuits électroniques, analogiques et numériques.



Microcontrôleurs PIC à structure RISC Ref. 67 P
Ce livre s'adresse aux électroniciens et aux programmeurs familiarisés avec la programmation en assembleur.



Apprenez la conception de montages électroniques Ref. 68 P
L'essentiel de ce qu'il faut savoir sur les montages de base.



L'électronique ? Pas de panique !
1^{er} volume Ref. 69-1 P
2^{ème} volume Ref. 69-2 P
3^{ème} volume Ref. 69-3 P



Dépanner les ordinateurs & le matériel numérique (Tome 2) Ref. 81 P
Cet ouvrage (second volume) entend transmettre au lecteur des connaissances théoriques, mais aussi les fruits précieux d'une longue pratique.



J'exploite les interfaces de mon PC Ref. 82 P
Mesurer, commander et réguler avec les ports d'entrées-sortie standard de mon ordinateur.



Je pilote l'interface parallèle de mon PC Ref. 83 P
Commander, réguler et simuler en BASIC avec le port d'imprimante de mon ordinateur et un système d'interface polyvalent.



Le cours technique Ref. 84 P
Cet ouvrage vous permettra de mieux connaître les principes régissant le fonctionnement des semi-conducteurs traditionnels.



Alarme ? Pas de panique ! Ref. 88 P
Cet ouvrage met l'accent sur les astuces et la sécurité des systèmes d'alarme.



306 circuits Ref. 89 P
Le 306 circuits est un vrai vademecum de l'électronicien moderne, source inépuisable d'idées originales qui permettront à chacun d'élaborer à son tour des variantes qu'il comblera ensuite à sa guise avec d'autres circuits.




La liaison RS232 Ref. 90 D
Dans cet ouvrage, vous trouverez toutes les informations techniques et pratiques pour mener à bien vos projets. La progression est adaptée à tous les niveaux de connaissance. Du débutant au professionnel, tout le monde trouvera les informations qu'il désire.




Les microcontrôleurs PIC Ref. 91 D
Cet ouvrage, véritable manuel d'utilisation des circuits PIC 16CXX, fournit toutes les informations utiles pour découvrir et utiliser ces microcontrôleurs originaux.



A l'écoute du monde et au-delà Ref. PC02
Soyez à l'écoute du monde
Tout sur les Ondes Courtes.



Code de l'OM Ref. PC03
Entrez dans l'univers passionnant des radioamateurs et découvrez de multiples activités. Le bible du futur licencié et de l'OM débutant.



Devenir radioamateur Ref. PC04
Les licences des groupes A et B sont toujours d'actualité et figurent parmi les plus simples à obtenir. Pédagogique, ce livre vous permettra de passer l'examen avec succès.



Servir le futur Ref. PC05
Pierre Chastan (14RF16), bénévole à la Fondation Cousteau, nous évoque avec émotion et humilité son combat pour les générations futures. De Paris aux îles polynésiennes.



Acquisition de données Ref. 99D
Toute la chaîne d'acquisition, du capteur à l'ordinateur, y est décrite de manière exhaustive et ceci jusque dans ses aspects les plus actuels.



Station de travail audionumérique Ref. 115 E
Guide indispensable, cet ouvrage apporte tous les éléments nécessaires à une compréhension rapide des nouveaux méconismes et des contraintes qui régissent l'ensemble de la chaîne audionumérique pour une utilisation optimale.



Introduction à l'enregistrement sonore Ref. 116 E
Cet ouvrage passe en revue les différentes techniques d'enregistrement et de reproduction sonore, abordant des sujets d'une manière pratique, en insistant sur les aspects les plus importants.




Guide pratique de la sonorisation Ref. 117 E
Cet ouvrage fait un tour complet des moyens et des techniques nécessaires à l'obtention d'une bonne sonorisation. Les nombreux tableaux, illustrations et schémas font de cet ouvrage un outil éminemment pratique.



Apprendre l'électronique fer à souder en main Ref. 100 D
Cet ouvrage guide le lecteur dans la réalisation électronique, lui apprend à raisonner de telle façon qu'il puisse concevoir lui-même des ensembles et déterminer les valeurs de composants qui en feront partie.



L'audionumérique Ref. 101 D
Cet ouvrage amplement illustré de centaines de schémas, copies d'écran et photographies, emmène le lecteur dans le domaine de l'informatique musicale.




Compatibilité électromagnétique Ref. 102 P
Comment appliquer les principes de conception du matériel, de façon à éviter les pénalités en termes de coût et de performances, à respecter les critères des normes spécifiques et à fabriquer.



Guide des tubes BF Ref. 107 P
Caractéristiques, brochages et applications des tubes.



Comprendre le traitement numérique de signal Ref. 103 P
Vous trouverez tous les éléments nécessaires à la compréhension de la théorie du traitement numérique du signal en établissant une passerelle entre théorie et pratique. Voilà le défi que relève ce livre, d'un abord agréable et facile.



Ils ont inventé l'électronique Ref. 104 P
Vous découvrirez dans ce livre l'histoire de l'électronique, de ses balbutiements à nos jours, en un examen exhaustif et précis de tous les progrès effectués depuis l'invention de la pile Volta.



Les publicités de T.S.F. 1920-1930 Ref. 105 B
Découvrez ou fil du temps ce que sont devenus ces postes, objet de notre passion. Redécouvrez le charme un peu désuet, mais toujours agréable, des «réclames» d'anton.



Aides mémoires d'électronique (4ème édition) Ref. 111 D
Cet ouvrage rassemble toutes les connaissances fondamentales et les données techniques utiles sur les éléments constitutifs d'un équipement électronique.




Électronique appliquée aux hautes fréquences Ref. 106 D
Cet ouvrage sans équivalent, appelé à devenir la référence du domaine, inéressera tous ceux qui doivent avoir une vue globale des transmissions analogiques et numériques.



Bruits et signaux parasites Ref. 109 D
Cet ouvrage, qui s'accompagne du logiciel de calcul de bruit NOF développé par l'auteur, fournit tous les éléments pour permettre la conception de circuits à faible bruit.



Réalisations pratiques à affichages Led Ref. 110 D
Cet ouvrage propose de découvrir, au travers de nombreux montages simples, les vertus des affichages LED : galvanomètre, vumètre et corrélateur de phase stéréo, chronomètre, fréquence-mètre, décodeur, bloc afficheur multiplexé, etc.



Comprendre et utiliser l'électronique des hautes fréquences Ref. 113 P
Ouvrage destiné aux lecteurs désirant concevoir et analyser des circuits hautes-fréquences (HF). Il n'est pas destiné à des spécialistes, il se veut facile mais il est complet.

Radio DX Center

Commandez
par téléphone et
réglez avec votre
C.B.

RADIO DX CENTER

39, route du Pontel (RN 12)
78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN

Tél. : 01 34 89 46 01 Fax : 01 34 89 46 02

VENTE PAR CORRESPONDANCE

**Promos
nous consulter**

OUVERT DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 19H du mardi au samedi
(fermé les dimanches, lundis et jours fériés).

KENWOOD



TS-570DG
HF avec DSP + Boîte d'accord



TM-D700
VHF/UHF FM
Modem Packet
1200/9600 bds



TH-D7E
Portatif FM
VHF-UHF
Modem Packet
1200/9600 bds

TH-G71
PORTATIF FFM
VHF / UHF



* Matériel réservé aux radioamateurs



IC-746 • HF + 50 MHz + VHF
DSP - 100 W tous modes



IC-756PRO - HF + 50 MHz
DSP - 100W tous modes

ICOM

IC-T81E
PORTATIF FM
50/144/430/1200 MHz



DX-77 • HF - 100 W
Tous modes



DX-70 • HF - 100 W
Tous modes



DR-605 • VHF - UHF FM

Promotions 2000 ! Téléphonnez-nous vite !

APPELEZ IVAN (F5RNF) OU BRUNO (F5MSU) AU

01 34 89 46 01

BON DE COMMANDE à retourner à :

RADIO DX CENTER - 39, route du Pontel (RN 12) - 78760 Jouars-Pontchartrain - Tél. : 01 34 89 46 01 - Fax : 01 34 89 46 02

Nom : Prénom :
Adresse :
Ville : Code postal :
Tél. (facultatif) : Fax :

Article	Qté	Prix	Total

Port recommandé collissimo (colis de - de 15 kg ou inférieur à 1m.) 70 F
Port forfait transporteur (colis de + de 15 kg ou supérieur à 1 m. ex : antenne) 150 F

Expédition dans toute la France Métropolitaine sous 48 heures. (dans la limite des stocks disponibles). DOM - TOM nous consulter.

COMMANDEZ LE CATALOGUE 2000

TARIFS + CATALOGUE PAPIER 35 F

NOUVEAU CATALOGUE CDROM (PC)

Des milliers de références, des centaines

de photos, des bancs d'essai...

TARIF + CATALOGUE CDROM 40 F TTC

CO57 - 06/2000

Conception : Procom Editions SA - Tél. : 04 67 16 30 40

Photos non contractuelles et promotions dans la limite des stocks disponibles

**Revendeurs
Nous consulter**

PALSTAR - Made in USA

PALSTAR AT300LCN

Boîte d'accord manuelle avec charge fictive 150 W
Caractéristiques : charge fictive 150 W - Balun 1:4 incorporé
Vumètre à aiguilles croisées avec éclairage - 1,5 à 30 MHz
Puissance admissible : 300 W - Sélecteur de bandes à
48 positions - Dim : 8,3 x 17,8 x 20,3 cm
Vis pour mise à la terre - Poids : 1,1 kg

Prix : 1 490 F ^{TTC}



AT1500

Boîte d'accord manuelle
avec self à roulette.
Caractéristiques : Self à rou-
lettes 28 µH avec compen-
- Balun 1:4 incorporé - 1,8 à 30 MHz - Vumètre à aiguilles
croisées avec éclairage - Vis pour mise à la terre - Puissance
admissible : 3 kW - Poids : 5 kg
Dim : 11,4 x 31,8 x 30,5 cm


Prix : 3 790 F ^{TTC}



FL30

Filter passe bas
Caractéristiques :
Fréquence de coupure :
30 MHz
Atténuation :
-70 dB à 45 MHz
Impédance : 52 ohms - Puissance admissible : 1 500 W
Pertes d'insertion : < 0,25 dB

Prix : 420 F ^{TTC}



DL1500

Charge fictive ventilée !
Caractéristiques :
0 à 500 MHz
Puissance admissible :
1500 W
Impédance : 52 ohms
Alimentation : 12 volts



Prix : 590 F ^{TTC}

WM150

Ros-Wattmètre HF - 50 MHz VHF
Caractéristiques : 1,8 à 150 MHz
- Eclairage
Alimentation : 9 à 12 V - 600 g
Dim : 10,4 x 14,6 x 8,9 cm -
Vumètre à aiguilles croisées
avec puissance admissible : 3 kW

Prix : 690 F ^{TTC}



WM150M

Wattmètre HF - 50 MHz VHF
Caractéristiques : 1,8 à 150 MHz
Eclairage
Puissance maxi : 3 kW
Vu-mètre à aiguilles croisées
Boîtier de mesure déporté
du vumètre (1,4 m)

Prix : 690 F ^{TTC}



MOD-144

Ampli VHF FM/SSB
Entrée : 0,5 à 8 W
Sortie : 10 à 60 W



Prix : 475 F ^{TTC}

ULA-50

Ampli UHF FM/SSB
Entrée :
1 à 8 W
Sortie :
50 W
+ Préampli



Prix : 1 790 F ^{TTC}

VLA-100

Amplificateur VHF, FM/SSB - Entrée : 1 à 25 W
Sortie : 15 à 100 W - Préamplificateur : 15 dB
Prix : 1 490 F ^{TTC}



VLA-200

Amplificateur VHF, FM/SSB - Entrée : 3 à 50 W
Sortie : 30 à 200 W - Préamplificateur : 15 dB
Prix : 2 290 F ^{TTC}



NCT-DIGITAL

Haut-parleur DSP
Réducteur de bruit
et de distortion
numérique




Prix : 890 F ^{TTC}

DM-340MVZ

Alimentation 35/40 A


Prix : 1 290 F ^{TTC}



UNIVERS DES SCANNERS

Environ 500 pages
Des milliers de fréquences
(O.C., VHF, UHF, HF)
Entièrement remis à jour

Prix : 240 F ^{TTC}
(+35F de port)




PROMOTIONS

UV 200 Antenne verticale
VHF/UHF 2,10 m
Gain : 6 dB VHF/8 dB UHF
Prix : 490 F


UV 300 Antenne verticale
VHF/UHF 5,10 m
Gain : 8 dB/11,5 dB
Prix : 790 F

MOD-130



Alimentation 22/30 A **Prix : 990 F ^{TTC}**

MOD-130S



Alimentation 22/30 A **Prix : 1 090 F ^{TTC}**

Consultez notre site www.rdx.com

Vous voulez aller loin? Prenez ce qu'il y a de mieux !

NOUVEAU



IC-718

LE TRANSCIVER HF ECONOMIQUE ET PERFORMANT

GARANTIE ICOM PLUS*
BENEFICIEZ D'UNE GARANTIE
DE 3 ANS



Photo au prototype présentée à l'homologation

- ✓ENTREE DIRECTE DES FREQUENCES AU CLAVIER
- ✓Puissance : 100 W
- ✓PERSONNALISATION DES CANAUX MEMOIRES : MNEMONIQUES
- ✓VOX et contrôle de gain RF inclus
- ✓Manipulateur électronique incorporé
- ✓Clavier 10 touches pour des opérations faciles
- ✓L'IC-718 PEUT ETRE EQUIPE DU FAMEUX DSP ICOM (AVEC L'UT-106 EN OPTION).
- Une fois le DSP installé, le réducteur de bruit parasite et le filtre Notch automatique sont disponibles
- Ces deux fonctions permettent une utilisation sans taille des modes AM, SSB et CW
- ✓Ecran alpha numérique LCD

- ✓TOUCHE MODE :
Pour simplifier les opérations, vous pouvez désactiver certains modes d'utilisation (excepté le mode USB)
- ✓OPERATION RTTY :
Le mode RTTY est disponible avec l'IC-718 avec une possibilité de se connecter sur un terminal
- ✓FONCTION VOX :
Disponible sur l'IC-718, elle permet d'avoir les mains libres avec la détection du signal audio par l'entrée micro

La documentation est disponible sur simple demande chez ICOM France... n'hésitez pas !

*Pour bénéficier de la garantie de 3 ans sur toute la gamme radioamateur ICOM, renseignez-vous chez votre distributeur ou lisez les instructions sur la carte de garantie ICOM PLUS.
Portatif : 190 F T.T.C. (EX : IC-T2H) / Mobile : 390 F T.T.C. (EX : IC-2800H) / Autre radio : 690 F T.T.C. (EX : série IC-706)

ICOM FRANCE
1, Rue Brindejonn des Moulinais - BP-5804 - 31505 TOULOUSE CEDEX
Web icom : <http://www.icom-france.com> - E-mail : icom@icom-france.com



ICOM SUD EST
Port Inland locaux N°112 et 113 - 701 Avenue G. de Fontmichel - 06210 MANDELIEU
Tél : 04 92 19 68 00 - Fax : 04 92 19 68 01