



"Miniwatt"

RÖHREN-VERGLEICHSTASCHENBUCH

(7. Auflage 1942)

COMPARATIVE POCKET BOOK FOR VALVES

(7th Edition, 1942)

LIVRET DE COMPARAISON DES TUBES

(7ième Edition, 1942)

LIBRITO PARA LA COMPA- RACION DE LAS VALVULAS

(7a Edición, 1942)

Nur zum internen Gebrauch

For staff use only

Reservé au service interne

Exclusivamente para uso interno.

ANMERKUNGEN ZU DEN TABELLEN

- 1) Ausgestattet mit englischem Siebenstift-(M)-Sockel
 - 2) " " " Neunstift-(R)-Sockel
 - 3) " " " Achtstift-(K)-Sockel
 - 4) " " " europäischem Sechsstift-(B)-Sockel
 - 5) " " " " Fünfstift-(O)-Sockel
 - 6) " " " " Vierstift-(A)-Sockel
 - 7) Direkt geheizt
 - 8) Indirekt geheizt
 - 9) Andere Heizspannung
 - 10) Andrerer Heizstrom
- *) Kann nicht mehr geliefert werden. Falls vorhanden, ist in der dritten Spalte der Ersatztyp erwähnt.

EINLEITUNG

Das vorliegende Taschenbuch enthält eine Aufstellung sämtlicher uns bekannter Röhren der wichtigsten Marken in alphabetischer Reihenfolge, unter Angabe der äquivalenten Philips Röhren.

In der ersten Spalte jeder Tabelle sind die Röhren der betreffenden Marken in zahlenmäßiger und alphabetischer Reihenfolge angegeben.

In der zweiten Spalte findet man die Philips Röhre erwähnt, welche die in der ersten Spalte angegebene Röhre ersetzen kann. Sind kleine Unterschiede in den elektrischen Daten vorhanden wodurch die in der zweiten Spalte erwähnte Röhre nicht immer ohne weiteres zu verwenden wäre, so ist die Bezeichnung der Röhre eingeklammert. Zur Erklärung des Unterschiedes verweist in einigen Fällen eine laufende Nummer auf die entsprechende Anmerkung auf der gegenüberliegenden Seite.

In der dritten Spalte ist in vielen Fällen die Philips Röhre erwähnt, die meistens weit bessere Resultate ergeben wird. Es ist stets zu beachten, mit welchem Sockel eine Röhre ausgestattet ist. Die Abbildungen auf den Seiten 90 und 91 geben über die Bezeichnungen der Sockel Auskunft.

Da sämtliche amerikanische Fabriken für ihre Röhren dieselben Typenbezeichnungen verwenden, die im großen und ganzen von den europäischen Typen sehr verschieden sind, so sind für die wichtigsten Empfängertypen die Daten erwähnt, welche einen rohen Vergleich mit den Philips Röhren ermöglichen. Um die Typenbezeichnung in der Übersicht der amerikanischen Röhren nicht in vier Sprachen erklären zu müssen, ist auf den Seiten 10 und 11 ein Bezeichnungsschlüssel auf Grund des Philips Typennummersystems aufgenommen.

N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN,
EINDHOVEN - HOLLAND
Abt. RADIO I. T. C.

MEANING OF THE OBSERVATIONS USED IN THE TABLES

- 1) Equipped with an English 7-pin (M) base
 - 2) " " " " 9-pin (R) base
 - 3) " " " " 8-pin (K) base
 - 4) " " " a continental 6-pin (B) base
 - 5) " " " " 5-pin (O) base
 - 6) " ; " " " 4-pin (A) base
 - 7) Direct heating (filament)
 - 8) Indirect heating (heater)
 - 9) Different filament voltage
 - 10) Different filament current
- *) In the third column the equivalent type has been indicated whenever possible.**
-

INTRODUCTION

This pocket-book contains a summary, in alphabetical order, of all valves known to us of the most important brands, with an indication of the corresponding Philips valve.

In the first column of each table the valves of the brand in question are indicated, also in alphabetical and numerical order.

In the second column is always mentioned the Philips valve that can replace the valve mentioned in the first column. If there are small deviations in the characteristics, so that the valve mentioned in the second column cannot be used straight away in all cases, this is indicated between brackets. In a few cases the difference is indicated by notes explained on the opposite page.

In the third column is mentioned the Philips valve which generally gives much better results.

Attention must always be paid to the base with which the valve is equipped. The figures on pages 90 and 91 give the necessary information regarding the designation of the bases. Now that all American factories use the same type designations for their valves, which on the whole differ considerably from the European ones, this pocket book mentions the data of the most important receiving types, permitting of a rough comparison with the Philips types.

In order that it shall be unnecessary to explain in four languages the type denominations in the survey of American valves, a key to the designations, based on the Philips type numbering system, is given on pages 10 and 11.

N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN
EINDHOVEN - HOLLAND
RADIO I T.C. Dept.

SIGNIFICATION DES RENVOIS UTILISES DANS LES TABLES

- 1) Munie d'un culot anglais à 7 broches (M)
 - 2) " " " " " 9 " (R)
 - 3) " " " " " 8 " (K)
 - 4) " " " continental à 6 broches (B)
 - 5) " " " " " 5 " (O)
 - 6) " " " " " 4 " (A)
 - 7) Chauffage direct
 - 8) Chauffage indirect
 - 9) La tension de chauffage a une autre valeur
 - 10) Le courant de chauffage a une autre valeur
- *) Dans la troisième colonne, figure, pour autant que possible, le type équivalent.

INTRODUCTION

Ce livret comporte un aperçu de tous les tubes qui nous sont connus, dans l'ordre alphabétique des principales marques, ainsi que des tubes Philips équivalents.

Dans la première colonne de chaque tableau, les tubes de la marque en question sont mentionnés dans l'ordre numérique et alphabétique.

Dans la deuxième colonne de chaque tableau est indiqué le tube Philips pouvant remplacer celui de la première colonne. Lorsqu'il existe de légères différences dans les caractéristiques électriques, par suite desquelles il est possible que le tube indiqué dans la deuxième colonne puisse ne pas toujours remplacer sans plus ce tube, la dénomination du tube Philips est indiquée entre parenthèses. Dans certains cas, la différence est désignée par des renvois qui se trouvent expliqués à la page ci-contre.

La troisième colonne comporte les tubes Philips qui donnent le plus souvent des résultats considérablement meilleurs.

Veiller au culot! Les figures aux pages 90 et 91 donnent des informations au sujet de la désignation du culot.

En vue du fait que toutes les fabriques américaines utilisent les mêmes dénominations pour leurs tubes, qui diffèrent cependant en général considérablement des types européens, nous publions, pour les principaux types de récepteurs, les données permettant une comparaison globale avec les tubes Philips.

Afin qu'il ne soit pas nécessaire d'expliquer, dans l'aperçu des tubes américains, la désignation des types en quatre langues, les pages 10 et 11 donnent un code de désignation d'après le système des numéros de type Philips.

N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN
EINDHOVEN - HOLLANDE
RADIO I Dépt. T.C.

SIGNIFICADO DE LAS LLAMADAS EN LAS TABLAS

- 1) Equipada con un casquillo inglés de 7 pitones (M)
 - 2) " " " " " " 9 " (R)
 - 3) " " " " " " 8 " (K)
 - 4) Equipada con un casquillo continental de 6 pitones
 - 5) Equipada con un casquillo inglés continental de 5 pitones (O)
 - 6) Equipada con un casquillo inglés continental de 4 pitones (A)
 - 7) Caldeo directo
 - 8) Caldeo indirecto
 - 9) La tensión de filamento tiene un valor diferente
 - 10) La corriente de filamento tiene un valor diferente
- *) En la tercera columna va indicado, en cuanto posible, el tipo equivalente.
-

INTRODUCCION

Este librito contiene un resumen de todas las válvulas que conocemos de las principales marcas, así como de las válvulas Philips correspondientes a cada una de ellas.

En la primera columna de cada lista van indicadas las válvulas de la marca respectiva por orden numérico y alfabético.

En la segunda columna va indicada la válvula Philips que puede reemplazar la señalada en la primera columna. En el caso de que existan pequeñas diferencias en las características eléctricas, tales que la válvula indicada en la segunda columna no pueda siempre sin más sustituir otra de la competencia, la válvula Philips va mencionada entre paréntesis. En ciertos casos, la diferencia está indicada por llamadas cuya explicación se encuentra en la página siguiente.

En la tercera columna figuran las válvulas Philips que las más de las veces dan resultados considerablemente mejores.

Se ruega prestar atención al zócalo de las válvulas. Las ilustraciones de las páginas 90 y 91 dan informaciones sobre la indicación de los zócalos.

En vista de que todas las fábricas americanas utilizan las mismas indicaciones para sus válvulas, las cuales difieren sin embargo muchísimo de los tipos europeos, publicamos, para los principales tipos de receptores, los datos que permitan una comparación global con los tubos Philips.

A fin de no tener que explicar en 4 idiomas la indicación de tipos en el resumen de válvulas americanas, damos en las páginas 10 y 11 una llave de indicaciones a base del sistema de números de tipo Philips.

**N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN
EINDHOVEN - HOLANDA
RADIO I Dept. T.C.**

Kode	Röhrentyp	Valve Type
B	Duodiode.	Duodiode.
BC	Duodiode-Triode.	Duodiode-triode.
BL	Duodiode-Penthode.	Duodiode-pentode.
C	Verstärkertriode.	Triode amplifier.
CC	Duotriode.	Duotriode amplifier.
CF	Triode-Penthode.	Triode-pentode.
Cg	Gastride.	Gasfilled triode.
CH	Triode-Hexode.	Triode-hexode.
D	Endtriode.	Triode output valve.
DD	Duotriode-Endröhre.	Duotriode output valve.
E	Tetrode.	Tetrode.
E _M	Tetrode-Selektode.	Var. mu-tetrode.
F	H.F.-Penthode.	H.F. pentode.
F _G	H.F.-Penthode-Selektode.	Var. mu-pentode.
K	Pentagrid-Mischröhre.	Pentagrid converter.
L	Endpenthode.	Pentode output valve.
LBp	Strahlbündel-Endröhre (Beam-power).	Beampower output valve.
LY	Gleichrichter mit Endpenthode.	Rectifier-pentode.
M	Elektronenstrahlindikator.	Electron beam tuning indicator.
R	Widerstandsröhre.	Ballast tube.
X	Gasgefüllte Vollweg-Gleichrichter-röhre.	Full-wave gasfilled rectifier.
Y	Einweg-H.V.-Gleichrichterröhre.	Half-wave H.V. rectifier.
Z	Vollweg-H.V.-Gleichrichterröhre.	Full-wave H.V. rectifier.

Type de tube	Tipo
Duodiode.	Duodiodo.
Duodiode-triode.	Duodiodo-triodo.
Duodiode-penthode.	Duodiodo-pentodo.
Triode amplificatrice.	Triodo amplificador.
Triode amplificatrice double.	Triodo doble amplificador.
Triode-pentbode.	Triodo-pentodo.
Triode à remplissage gazeux.	Triodo de atmósfera gaseosa.
Triode-hexode.	Triodo-hexodo.
Triode de sortie.	Triodo de poder.
Triode de sortie double.	Triodo doble de poder.
Tétrode.	Tetrodo.
Tétrode-sélectode.	Tetrodo-selectodo.
Penthode H.F.	Pentodo de A.F.
Penthode H.F.-sélectode.	Pentodo-selectodo de A.F.
Pentagrille.	Pentagrilla.
Penthode de sortie.	Pentodo de salida.
Tétrode de sortie à faisceaux dirigés (Beampower).	Amplificadora de salida con haz dirigido (Beampower).
Tube redresseur avec penthode de sortie.	Tubo rectificador con pentodo de salida.
Indicateur à rayons électroniques.	Válvula indicadora de rayos electrónicos.
Tube de résistance	Tubo de resistencia.
Tube redresseur biplaqué à atm.gaz.	Tubo rectificador bifásico de atmósfera gaseosa
Tube redresseur monoplaqué à vide poussé.	Tubo rectificador monoplaca de alto vacío.
Tube redresseur biplaqué à vide poussé.	Tubo rectificador bifásico de alto vacío.

Typ Nr. Type No. Tipo No.	Röhrentyp Valve type Type de tube Tipo	Vf(V)	If(A)	Einzelheiten Particulars Particularités Particularidades
00-A	C	5,0	0,25	$\mu = 20$
01-A	C	5,0	0,25	$\mu = 8$
0A4-G	Cg	—	—	Kaltkatbode - cold cathode - cathode froide - cátodo frío.
0Z-3	X	—	—	300 V - 75 mA
0Z-4	X	—	—	300 V - 75 mA
0Z4-G	X	—	—	300 V - 75 mA
1A1	R	—	—	
1A4(P)	F μ	2,0	0,06	
1A4-T	E μ	2,0	0,06	
1A5-G	L	1,4	0,05	W _{o max} = 0,115 W
1A6	K	2,0	0,06	
1A7-G	K	1,4	0,05	
1B1	R	—	—	
1B4	F	2,0	0,06	
1B5/25S	BC	2,0	0,06	$\mu = 20$
1C1	R	—	—	
1C4	F μ	2,0	0,12	
1C5-G	L	1,4	0,10	W _{o max} = 0,24 W
1C6	K	2,0	0,12	
1C7-G	K	2,0	0,12	
1D1	R	—	—	
1D2	R	—	—	
1D4	L	2,0	0,24	W _{o max} = 0,75 W
1DS-G(P)	F μ	2,0	0,06	
1D5-GT	E μ	2,0	0,06	
1D7-G	K	2,0	0,06	
1E1	R	—	—	
1E2	R	—	—	
1E5-G(P)	F	2,0	0,06	
1E7-G	LL	2,0	0,24	W _{o max} = 0,65 W
1F1	R	—	—	
1F4	L	2,0	0,12	W _{o max} = 0,34 W
1F5-G	L	2,0	0,12	W _{o max} = 0,34 W
1F6	BF μ	2,0	0,06	
1F7-G(V)	BF μ	2,0	0,06	
1G1	R μ	—	—	

Typ Nr. Type No. Tipo No.	Röhrentyp Valve type Type de tube Tipo	Vf (V)	If (A)	Einzelheiten Particulars Particularités Particularidades
1G5-G	L	2,0	0,12	Wo max = 0,6 W
1H4-G	C	2,0	0,06	$\mu = 9,3$
1H5-G	AC	1,4	0,05	$\mu = 65$
1H6-G	BC	2,0	0,06	$\mu = 20$
1J1	R	—	—	
1J5-G	L	2,0	0,12	Wo max = 0,45 W
1J6-G	DD	2,0	0,24	Wo max = 2,1 W
1K1	R	—	—	
1K4	F	2 0	0,12	
1K5-G	F _g	2,0	0,12	
1K6	BF _g	2,0	0,12	
1K7-G	BF _g	2,0	0,12	
1L1	R	—	—	
1L5-G	L	2,0	0,24	Wo max = 0,75 W
1M5-G	F _g	2,0	0,12	
1N1	R	—	—	
1N5-G	F	1,4	0,05	
1P1	R	—	—	
1Q1	R	—	—	
1R1-G	R	—	—	
1T1-G	R	—	—	
1U1	R	—	—	
1-V	Y	6,3	0,3	350 V — 50 mA
1V1	R	—	—	
1X1	R	—	—	
1Y1	R	—	—	
1Z1	R	—	—	
2	R	—	—	
2A3	D	2,5	2,5	Wo max = 3,5 W
2A3H	D	2,5	2,8	Wo max = 3,5 W
2A4	Cg	2,5	2,5	
2A5	L	2,5	1,75	Wo max = 5 W
2A6	BC	2,5	0,8	$\mu = 100$
2A7	K	2,5	0,8	
2B7	BF _g	2,5	0,8	
2E5	M	2,5	0,8	
2G5	M	2,5	0,8	

Typ. Nr. Type No. Tipo No.	Röhren- typ Valve type Type de tube Tipo	Vf (V)	If (A)	Einzelheiten Particulars Particularités Particularidades
2X3-G	Y	2,5	2,0	550 V — 135 mA
2Y2	Y	2,5	1,75	4400 V — 5 mA
2Z2/G84	Y	2,5	1,5	350 V — 50 mA
3	R	—	—	
4	R	—	—	
4A6-G	DD	2,0	0,12/0,06	W _{o max} = 1,0 W
5	R	—	—	
5T4	Z	5,0	2,0	550 V — 250 mA
5U4-G	Z	5,0	3,0	500 V — 250 mA
5V4-G	Z	5,0	2,0	400 V — 200 mA
5W4	Z	5,0	1,5	350 V — 110 mA
5W4-G	Z	5,0	1,5	350 V — 110 mA
5X4-G	Z	5,0	3,0	500 V — 250 mA
5Y3-G	Z	5,0	2,0	500 V — 135 mA
5Y4-G	Z	5,0	2,0	550 V — 135 mA
5Z3	Z	5,0	3,0	500 V — 250 mA
5Z4	Z	5,0	2,0	400 V — 125 mA
6	R	—	—	
6A3	D	6,3	1,0	W _{o max} = 3,2 W
6A4/LA	L	6,3	0,3	W _{o max} = 1,4 W
6A5-G	D	6,3	1,25	W _{o max} = 3,75 W
6A6	DD	6,3	0,8	W _{o max} = 10 W
6A7	K	6,3	0,3	
6A8	K	6,3	0,3	
6A8-G	K	6,3	0,3	
6AB5	M	6,3	0,15	
6AB6-G	DD	6,3	0,5	W _{o max} = 8 W
6AC5-G	D	6,3	0,4	$\mu = 125$, W _{o max} = 8 W
6AD6-G	M	6,3	0,15	$\frac{2 \text{ Röhren}}{2 \text{ valves}}$
6AE6-G	CC	6,3	0,15	$\frac{2 \text{ tubes}}{2 \text{ válvulas}}$
6AF6-G	M	6,3	0,15	
6B4-G	D	6,3	1,0	$\mu_1 = 25$; $\mu_2 = 33$
6B5	DD	6,3	0,8	W _{o max} = 3,2 W
6B6-G	BC	6,3	0,3	W _{o max} = 6,5 W
6B7	BF _{4x}	6,3	0,3	$\mu = 100$

Typ Nr. Type No. Tipo No.	Röhrentyp Valve type Type de tube Tipo	Vf(V)	If(A)	Einzelheiten Particulars Particularités Particularidades
6B8	BF μ	6,3	0,3	
6B8-G	BF μ	6,3	0,3	
6CS	C	6,3	0,3	$\mu = 20$
6CS-G	C	6,3	0,3	$\mu = 20$
6C6	F	6,3	0,3	
6C7	BC	6,3	0,3	$\mu = 20$
6C8-G	CC	6,3	0,3	$\mu = 38$
6D5	D	6,3	0,7	Wo max = 1,4 W
6D6	F μ	6,3	0,3	
6D7	F	6,3	0,3	
6D8-G	K	6,3	0,15	
6E5	M	6,3	0,3	
6E6	DD	6,3	0,6	Wo max = 1,6 W
6E7	F μ	6,3	0,3	
6F5	C	6,3	0,3	$\mu = 100$
6F5-G	C	6,3	0,3	$\mu = 100$
6F6	L	6,3	0,7	Wo max = 5 W
6F6-G	L	6,3	0,7	Wo max = 5 W
6F7	CF μ	6,3	0,3	$\mu_{tr} = 8$
6F8-G	CC	6,3	0,6	$\mu = 20$
6G5	M	6,3	0,3	
6G6-G	L	6,3	0,15	Wo max = 1,1 W
6H5	M	6,3	0,3	
6H6	B	6,3	0,3	
6H6 G	B	6,3	0,3	
6H7-GS	CL	6,3	0,5	$\mu_{tr} = 100$; Wo max = 3,4 W
6J5	C	6,3	0,3	$\mu = 20$
6JS-G	C	6,3	0,3	$\mu = 20$
6J7	F	6,3	0,3	
6J7-G	F	6,3	0,3	
6J8-G	CH	6,3	0,3	
6KS-G	C	6,3	0,3	$\mu = 70$
6K6-G	L	6,3	0,4	Wo max = 3,4 W
6K7	F μ	6,3	0,3	
6K7-G	F μ	6,3	0,3	
6K8	CH	6,3	0,3	
6K8-G	CH	6,3	0,3	

Typ Nr. Type No. Tipo No.	Röhrentyp Valve type Type de tube Tipo	Vf(V)	If (A)	Einzelheiten Particulars Particularités Particularidades
6L5-G	C	6,3	0,15	
6L6	LBp	6,3	0,9	
6L6-G	LBp	6,3	0,9	
6L7	K	6,3	0,3	
6L7-G	K	6,3	0,3	
6M6-G	L	6,3	1,2	
6N5	M	6,3	0,15	
6N6-G	DD	6,3	0,8	
6N6-NC	DD	6,3	0,8	
6N7	DD	6,3	0,8	
6N7-G	DD	6,3	0,8	
6P5-G	C	6,3	0,3	
6P6	L	6,3	0,7	
6P7-G	CF μ	6,3	0,3	
6Q6-G	BC	6,3	0,15	
6Q7	BC	6,3	0,3	
6Q7-G	BC	6,3	0,3	
6R7	BC	6,3	0,3	
6R7-G	BC	6,3	0,3	
6S5	M	6,3	0,3	
6S7	F μ	6,3	0,15	
6S7-G	F μ	6,3	0,15	
6SA7	K	6,3	0,3	
6SC7	CC	6,3	0,3	
6SF5	C	6,3	0,3	
6SJ7	F	6,3	0,3	
6SK7	F μ	6,3	0,3	
6SQ7	BC	6,3	0,3	
6T5	M	6,3	0,3	
6T7-G	BC	6,3	0,15	
6U5	M	6,3	0,3	
6U7-G	F μ	6,3	0,3	
6V6	LBp	6,3	0,45	
6V6-G	LBp	6,3	0,45	
6V7-G	BC	6,3	0,3	
6W5-G	Z	6,3	0,9	
6W7	F	6,3	0,15	

$\mu = 17$

Wo max = 11,5 W

Wo max = 11,5 W

Wo max = 4,4 W

Wo max = 6,5 W

Wo max = 6,5 W

Wo max = 10 W

Wo max = 10 W

$\mu = 13,8$

Wo max = 8 W

$\mu_{tr} = 8$

$\mu = 65$

$\mu = 70$

$\mu = 70$

$\mu = 16$

$\mu = 16$

$\mu = 70$

$\mu = 100 \left\{ \begin{array}{l} \text{Kein Kolbenanschluß} \\ \text{No top connection} \end{array} \right.$

$\left. \begin{array}{l} \text{Pas de connexion supérieure.} \\ \text{No hay conexión superior} \end{array} \right.$

$\mu = 100 \left\{ \begin{array}{l} \text{Kein Kolbenanschluß} \\ \text{No top connection} \end{array} \right.$

$\left. \begin{array}{l} \text{Pas de connexion supérieure.} \\ \text{No hay conexión superior} \end{array} \right.$

$\mu = 65$

Wo max = 4,25 W

Wo max = 5,24 W

$\mu = 8,3$

350 V — 100 mA

Typ Nr. Type No. Tipo No.	Röhren- typ Valve type Type de tube Tipo	Vf (V)	If (A)	Einzelheiten Particulars Particularités Particularidades
6W7-G	F	6,3	0,15	
6X5	Z	6,3	0,6	350 V — 75 mA
6X5-G	Z	6,3	0,6	350 V — 75 mA
6X6-G	M	6,3	0,3	
6Y5	Z	6,3	0,8	350 V — 50 mA
6Y6-G	LBp	6,3	1,25	Wo max = 3,6 W
6Y7-G	DD	6,3	0,6	Wo max = 8 W
6Z5	Z	6,3/12,6	0,8/0,4	230 V — 60 mA
6Z7-G	DD	6,3	0,3	Wo max = 4,2 W
6ZY5-G	Z	6,3	0,3	350 V — 35 mA
7	R	—	—	
7A6	B	7,0	0,16	
7A7	F _μ	7,0	0,32	
7A8	K	7,0	0,16	
7B7	F _μ	7,0	0,16	
7C6	BC	7,0	0,16	$\mu = 100$
7Y4	Z	7,0	0,53	350 V — 60 mA
8	R	—	—	
9	R	—	—	
10	D	7,5	1,25	Wo max = 1,6 W
11	C	1,1	0,25	$\mu = 6,6$
12	C	1,1	0,25	$\mu = 6,6$
12A	C	5,0	0,25	$\mu = 8,5$
12A5	L	6,3/12,6	0,6/0,3	Wo max = 3,4 W
12A7	LY	12,6	0,3	Wo max = 0,55 W; 125 V — 30 mA
12Z3	Y	12,6	0,3	250 V — 60 mA
12Z5	Z	6,3/12,6	0 6/0,3	225 V — 50 mA
15	F	2,0	0,22	
18	L	14,0	0,3	Wo max = 3,0 W
19	DD	2,0	0,26	Wo max = 2,1 W
20	D	3,0	0,125	Wo max = 0,11 W
22	E	3,3	0,125	
24A	E	2,5	1,75	
25A6	L	25	0,3	Wo max = 2,75 W
25A6-G	L	25	0,3	Wo max = 2,75 W
25A7	LY	25	0,3	Wo max = 0,77 W; 125 V — 75 mA
25A7-G	LY	25	0,3	Wo max = 0,77 W; 125 V — 75 mA

Typ Nr. Type No. Tipo No.	Röhrentyp Valve type Type de tube Tipo	Vf (V)	If (A)	Einzelheiten Particulars Particularités Particularidades
25B6-G	L	25	0,3	W _o max = 4,3 W
25L6	LBp	25	0,3	W _o max = 2,2 W
25L6-G	LBp	25	0,3	W _o max = 2,2 W
25Y5	Z	25	0,3	250 V — 85 mA
25Z5	Y	25	0,3	125 V — 100 mA
25Z6	Y	25	0,3	125 V — 85 mA
25Z6-G	Y	25	0,3	125 V — 85 mA
26	C	1,5	1,05	μ = 8,3
27	C	2,5	1,75	μ = 9
30	C	2,0	0,06	μ = 9,3
31	D	2,0	0,13	W _o max = 0,375 W
32	E	2,0	0,06	
33	L	2,0	0,26	W _o max = 1,4 W
34	F _μ	2,0	0,06	
35	E _μ	2,5	1,75	
35A5	L	35,0	0,16	W _o max = 1,4 W
35Z3	Y	35,0	0,16	250 V — 100 mA
36	E	6,3	0,3	
37	C	6,3	0,3	μ = 9,2
38	L	6,3	0,3	W _o max = 2,5 W
39/44	F _μ	6,3	0,3	
40	C	5,0	0,25	μ = 30
41	L	6,3	0,4	W _o max = 3,4 W
42	L	6,3	0,7	W _o max = 5 W
43	L	25,0	0,3	W _o max = 2,75 W
44	F _μ	6,3	0,3	
45	D	2,5	1,5	W _o max = 2,0 W
46	E	2,5	1,75	W _o max = 20 W } 2 Röhren 2 valves 2 tubes 2 válvulas
46A1	R	—	—	
46B1	R	—	—	
47	L	2,5	1,75	W _o max = 2,7 W
48	L	30	0,4	W _o max = 2,5 W
49	E	2,0	0,12	W _o max = 0,17 W
50	D	7,5	1,25	W _o max = 4,6 W
50Z6-G	Y	50	0,3	250 V — 125 mA

Typ Nr. Type No. Tipo No.	Röhren- typ Valve type Type de tube Tipo	Vf (V)	If (A)	Einzelheiten Particulars Particularités Particularidades
51	Eg	2,5	1,75	
52	E	6,3	0,3	Wo max = 5 W $\left\{ \begin{array}{l} 2 \text{ Röhren} \\ 2 \text{ valves} \\ 2 \text{ tubes} \\ 2 \text{ válvulas} \end{array} \right.$
53	DD	2,5	2,0	Wo max = 10 W
55	BC	2,5	0,8	$\mu = 8,3$
56	C	2,5	1,0	$\mu = 13,8$
57	F	2,5	1,0	
58	Fg	2,5	1,0	
59	L	2,5	2,0	Wo max = 3 W
71A	D	5,0	0,25	Wo max = 0,79 W
75	Bg	6,3	0,3	$\mu = 100$
76	C	6,3	0,3	$\mu = 13,8$
77	F	6,3	0,3	
78	F	6,3	0,3	
79	DD	6,3	0,6	Wo max = 8 W
80	Z	5,0	2,0	550 V — 135 mA
81	Y	7,5	1,25	700 V — 85 mA
82	X	2,5	3,0	500 V — 125 mA
83	X	5,0	3,0	500 V — 250 mA
83-v	Z	5,0	2,0	400 V — 200 mA
84/6Z4	Z	6,3	0,5	350 V — 60 mA
85	BC	6,3	0,3	$\mu = 8,3$
89	L	6,3	0,4	Wo max = 3,4 W
112A	C	5,0	0,25	$\mu = 8,5$

ADZAM

ADZAM	PHILIPS	PHILIPS		ADZAM	PHILIPS	PHILIPS
AB 4	(A 441N)			P 5	B 405	
AD 9	A 409	A 415		P 6	(B 405)	
AD 15	A 415	B 424		P 9	B 409	
AH 10	(A 409)	A 415		RA	E 442S	
AH 150	B 442			RB	(E 424N)	
AR 25	A 425	B 438		RC	E 438	
B	(A 409)	A 415		RD	C 443	
C	(B 405)			RD 15	E 415 *)	E 424N
D	A 409	A 415		RD 24	(E 424N)	
DB 4	A 441N			RH 500	E 442S	
E	A 225 *)	B 228		RR 38	E 438	
H	(B 405)			RX 75	506	
I	B 409			S	B 443	C 443
K	A 109			T	A 441N	
M	A 415	B 424		T 55	C 443	
P	B 442			T 60	B 443	C 443
P 3	(B 405)			TR 1560	1560	

AKA

AKA	PHILIPS	PHILIPS		AKA	PHILIPS	PHILIPS
1 R	A 425	B 438		16 DS	E 444	
2 A	(B 409)			17 HO	(E 452T)	
3 U	(A 415)	B 424		18 S	E 442	E 452T
4 H	B 442			19 HS	(E 452T)	
5 D	A 441N			21 VM	E 445	E 455
6 T	B 409			22 SVM	E 455	
7 T	B 405			23 D	E 441	
8 T	D 404			25 R	E 499	
9 C	B 443	C 443		27 K	E 424N	
10 C	C 443			28 U	E 415*)	E 424N
11 C	E 443H			30 C	E 453	
12 C	(E 443H)			31 G	1802	
14 SP	E 446			32 G	1802	
15 EP	E 447			33 G	1832	

AKA

AKA	PHILIPS	PHILIPS
34 GD	506	
35 GD	1561	
36 GD	1561	
37 SVM	(B 2052T)	
38 VM	B 2045	
39 HS	B 2052T	

AKA	PHILIPS	PHILIPS
40 S	(B 2045)	
41 R	B 2038	
42 K	—	
43 O	B 2006	
44 C	B 2043	
45 D	B 2044	

BRITISH 362

BRITISH 362	PHILIPS	PHILIPS
ACFC 4 ¹⁾	(AK 1)	
ACH 4	(E 424N)	
ACHM 4	E 446	
ACHL 4	(E 424N)	
ACHL 4dd ¹⁾	(ABC 1) (E 424N)	
ACL 4	(E 424N)	
ACME 4 ²⁾	E 463	
ACME 4a ⁴⁾	E 443H	
ACME 4b	E 443H	
ACME 4c ¹⁾	E 463	
ACP 4	(E 409N)	
ACP 4 ⁵⁾	(E 463)	
ACPX 4	—	
ACPX 4a	(E 406N)	
ACSG 4	(E 452T)	
ACVP 4	(E 447)	
ACVS 4	(E 455)	
BA 2 ¹⁾	B 240	
BX 2	—	
CLP	—	
CME ¹⁾	(EL 2) ¹⁰⁾	
DB	—	
H 2	(B 228)	
H 4	(B 438)	

BRITISH 362	PHILIPS	PHILIPS
H 6	A 630*)	
HF 2	(B 217)	B 228
HL 2	(B 228)	
HL 4	A 425	B 438
HL 6	(A 630)*	
L 2	B 217	B 228
L 4	A 415	B 424
L 6	A 615*)	A 609
LF 2	(A 209)	B 217
LP 2	(B 217)	
LP 4	A 415	B 424
LP 6	A 615*)	A 609
ME 2	(C 243N)	
ME 2a	C 243N	
ME 4	(B 443)	
ME 4a	B 443	C 443
ME 6	C 643*)	
ME 6a	C 643*)	
ME 25	(F 443N)	
MHL 20	(B 2038)	
MHM 20	B 2046	
MME 20	B 2043	
MPX 20	(B 2006)	
MSG 20	(B 2052T)	
MVS 20	(B 2055)	

BRITISH 362

BRITISH 362	PHILIPS	PHILIPS
P 2	(B 217)	
P 4	(B 409)	
P 6	(B 605)	
P 625	(C 606)*)	
PX 25	(F 410)	
PX 50	—	
RB 41	506	
RB 42	1561	
SG 2	(B 262)	
SG 4	B 442	
SG 6	A 642	
SP 2	(C 243N)	

BRITISH 362	PHILIPS	PHILIPS
UFC ¹)	(EF 9) ¹⁰)	
UHdd ¹)	(EBC 3) ¹⁰)	
UHL ^b)	—	
ULP	—	
UME	—	
UPX	—	
UVP ¹)	(EF 9) ¹⁰)	
VP 2 ^a)	(KF 2)	
VP2C ¹)	(KF 2)	
VS 2	(B 255)	
VS 4	—	
VS 6	—	

CASTILLA

CASTILLA	PHILIPS	PHILIPS
4 AAF	A 425	B 438
4 AC	B 442	
4 AC 1	B 438	
4 ADR	E 499	
4 AF	A 409	A 415
4 BF	(B 405)	
4 BFF	B 405	
4 BFF 2	B 409	
4 D	A 415	B 424
4 DC	B 415*)	B 424
4 DC 1	B 424	
4 DR	A 441N	
4 F	E 443N	
4 GAF	A 442*)	B 442
4 CBF	B 443	C 443
4 GBFS	B 443S	
5 FC	B 543	
20 AC	B 2042	B 2052T
20 AD	B 2052T	
20 AM	B 2046	

CASTILLA	PHILIPS	PHILIPS
20 AMS	B 2047	
20 BF	B 2006	
20 DC	B 2038	
20 DP	B 2044	
20 DP 1	B 2044S	
20 DR	B 2099	
20 FC	B 2043	
A4-IF	E 453	
A4-A	E 455	
A4-A1	E 442S	
A4-A2	E 452T	
A4-AM	E 438	
A4-AM	E 446	
A4-AM 7	AF 7	
A4-AMS	E 447	
A4-AMS 2	AF 2	
A4-AMS 3	AF 3	
A4-BF	B 405	
A4-BS	E 409N	
A4-CAT	AM 1	

CASTILLA

CASTILLA	PHILIPS	PHILIPS		CASTILLA	PHILIPS	PHILIPS
A4-D	E 415*)	E 424N		R 354	1802	
A4-D1	(E 424N)			R 408	373	
A4-DD	AB 1			R 561	1561	
A4-DP	E 444			R 801	1801	
A4-DP 1	E 444S			R 805	AZ 1	
A4-DR	E 499			R 1054	506	
A4-FF	E 463			R 1064	1805	
A4-DD 2	AL 2			R 1503	1201*)	
A4-FF 4	AL 4			RL 100	1904	
A4-GAF	E 442	E 452T		RL 180	1928	
A4-GBF	C 443			TA-0	A 415	B 424
A4-CDR	AK 1			TA-1	(A 209)	
A4-S	E 443H			TE 104	C 405*)	
A4-VM	E 445	E 455		U-6-CAT	EM 1	
AF	(A 425)	B 438		U-AM	CF 1	CF 7
AF 1	(A 415)	B 424		U-AMS	CF 2	
BF	(A 409)	A 415		U-DD	CB 1	
BFF	(B 405)			U-FC	CL 2	
C 303 B	(B 405)			U-FF	CL 1	
C 306 A	(A 409)	A 415		U-G-DR	CK 1	
C 306 B	(B 405)			U-R1	CY 1	
C 309 A	A 409	A 415		U-R2	CY 2	
C 325 A	A 425	B 438		U-RL-200	C 1	
D	(A 409)	A 415		VR 2	505	
D 1	(A 409)	A 415		VR 4	506	

CLARION

CLARION	PHILIPS	PHILIPS		CLARION	PHILIPS	PHILIPS
ACG	E 415*)	E 424N		ACSG	(E 442S)	
ACHF	(E 424N)			ACVHP ¹⁾	AF 2	
ACHP ¹⁾	(E 446)			ACVS	(E 445)	E 455
ACL	E 409N			ADG	—	
ACP	(C 405*)			ADHF	B 2038	
ACPN	(C 443)			ADHP ¹⁾	(B 2046)	

CLARION

CLARION	PHILIPS	PHILIPS	CLARION	PHILIPS	PHILIPS
ADL	(B 2006)		PN 2	(C 243N)	
ADPN ⁴⁾	(B 2043)		PP 2	(B 205)	
ADVHP ¹⁾	(B 2047)		PX 2	—	
B 22 ¹⁾	B 240		SG 2	(B 262)	
B 24 ¹⁾	(B 240)		UDF	—	
H 2	(B 217)	B 228	UDH	—	
HF 2	(B 217)	B 228	UF 4	506	
HL 2	(A 209)	B 217	UH 4	1802	
LF 2	(A 209)	B 217	VHP 2 ¹⁾	KF 2	
LP 2	—		VS 2	(B 255)	
P 2	(B 205)				

COSSOR

COSSOR	PHILIPS	PHILIPS	COSSOR	PHILIPS	PHILIPS
2 G 4	A 441N		41 MLF	E 415 ^{a)}	E 424N
2 XP	—		41 MP	—	
4/100 BU	1815		41 MPC ¹⁾	(AK 2)	
4 THA ¹⁾	(AK 2)		41 MPT ¹⁾	4673	
4 TP	—		41 MRC	(E 438)	
4 TPB	—		41 MSG	(E 452T)	
4 TSA	—		41 MTA	(E 499)	
4 XP	(E 406N)		41 MTB	(E 499)	
13 DHA ¹⁾	(CBC 1)		41 MTL ^{a)}	(AC 2)	
13 PGA ¹⁾	(CK 1)		41 MTS	—	
13 SPA ¹⁾	(CF 7)		41 MVSC	E 445	E 455
13 VPA ¹⁾	(CF 3)		41 MXP	—	
16 VPD	—		41 PGD ¹⁾	(AK 2)	
40 PPA	—		41 STH ¹⁾	(ACH 1)	
40 SUA ⁴⁾	(CY 1) ^{b)}		41 TSA	—	
41 MDG	(E 441)		42 MP/		
41 MH	(F 460)		PEN ¹⁾	(AL 4)	
41 MHF	(E 424N)		42 MPT	—	
41 MHL	(F 460)		42 OT ¹⁾	(AL 4)	
41 MHP	(E 438)		42 OTDD ¹⁾	(ABL 1)	

COSSOR

COSSOR	PHILIPS	PHILIPS	COSSOR	PHILIPS	PHILIPS
42 PTB	—		230 PT	(C 243N)	
43 IU ^a)	1561		230 QT	(C 243N)	
44 IU ^a)	1561		230 XP	(B 205)	
44 SU	1802		240 B ¹)	(KDD 1)	
202 DDT ¹)	(CBC 1) ^a)		240 QP	—	
202 MPG ¹)	(CK 3) ^a)		402 OT ¹)	(CL 4) ^a)	
202 SPB ¹)	(CF 7) ^a)		402 P	—	
202 STH ¹)	(CCH 2) ^a)		402 PEN A	(CL 4) ^a)	
202 VPB ¹)	(CF 3) ^a)		405 BU	—	
210 DDT ^a)	(KBC 1)		408 BU	1801	
210 DET	B 217	B 228	410 HF	A 425	B 438
210 HF	B 228		410 LF	A 415	B 424
210 HL	A 225*)	B 228	410 P	B 409	
210 LF	(A 209)	B 217	410 PT	B 443	C 443
210 PG ¹)	(KK 2)		410 RC	B 438	
210 PGA ¹)	(KK 2)		410 SG	(B 442)	
210 RC ¹)	(KC 1)		412 BU	506	
210 SPG ¹)	(KK 2)		412 SU	505	
210 SPT ¹)	(KF 1)		415 PT	B 443	C 443
210 VPA ¹)	(KF 2)		415 QT	(B 443)	C 443
210 VPT ¹)	(KF 3)		415 XP	B 405	
215 P	(B 205)		425 XP	(C 405)*)	
215 SG	(B 252)	B 262	442 BU	1561	
215 VS	(B 255)		460 BU	1561	
220 B ¹)	(B 240)		506 BU	506	
220 DD ^a)	KB 2		610 FP	B 605	
220 HPT	C 243N		610 HF	(A 609)	
220 IPT ¹)	(KF 1)		610 LF	(A 609)	
220 OT	C 243N		610 P	(B 605)	
220 P	(B 205)		610 RC	(A 630)*)	
220 PA	(B 217)		610 SG	A 642	
220 PT ^a)	(KL 2)		610 XP	B 605	
220 RC	—		612 BU	—	
220 SG	(B 262)		615 PT	(C 643)*)	
220 TH	—		620 T	—	
220 VS	(B 255)		624 BU	—	
220 VSG	(B 255)		625 P	(C 606)*)	
225 DU	—		660 SU	—	
230 HPT	(C 243N)				

COSSOR

COSSOR	PHILIPS	PHILIPS	COSSOR	PHILIPS	PHILIPS
660 T	—		MS/PEN ¹⁾	E 446	
680 HF	—		MS/PEN A	E 446	
680 P	—		MS/		
680 XP	—		PEN B ¹⁾	(E 446)	
825 BU	(1562)		MVSG	E 455	E 447
3180	(4662)		MVS/PEN ¹⁾	E 447	
3184	(4662)		MVS/		
DD 4 ⁶⁾	AB 2		PEN B ¹⁾	(E 447)	
DDL 4 ⁶⁾	(AB 2)		PMP	E 409N	
DD/PEN	—		PT 41	E 443H	
DDT ¹⁾	(ABC 1)		PT 41B	(E 443N)	
DDT 16	—		PT 20	(C 243N)	
DHL	—		PT 415	B 443	C 443
DP	—		PT 615	(C 643)*	
DP/PEN	—		S 130	—	
DS/PEN	—		SG 215	(B 252)	B 262
DVSG	—		SG 220	(B 262)	
DVS/PEN	—	E 424N	SG 410	(B 442)	
GDT 4 ⁶⁾	4690		SG 610	A 642*	
GDT 4 B ⁶⁾	4686		SU 2130 ¹⁾	1875⁹⁾	
MHF	(E 438)	E 446	SU 2150 ¹⁾	(1875)⁹⁾	
MLF	E 415*	E 446	VS 220	(B 255)	
MP/PEN ¹⁾	(E 453)	E 446	VSG 220	(B 255)	
MRC	E 438				
MSG	E 452T				
MSG/HA	(E 452T)				
MSG/LA	E 452T				

CYRNOS

CYRNOS	PHILIPS	PHILIPS	CYRNOS	PHILIPS	PHILIPS
430	F 704		A 1404	(A 410)*	A 425
460	—		A 2403	(A 425)	B 438
1035 PP	—		A 5008	—	
A 1005	A 410*	A 415	A 15008	(A 442)	B 442

CYRNOS

CYRNOS	PHILIPS	PHILIPS	CYRNOS	PHILIPS	PHILIPS
AI 620	(E 409N)		BM 20	(1801)	
AI 1212	E 415*)		BM 40	(506)	
AI 15008	(E 442)	E 452T	BM 80	506	
AL 435	D 404		BS	—	
AL 470	(F 410)		Ci 409	E 409N	
AL 712	(C 209)		Ci 415	E 415*)	E 424N
AL 725	(E 406N)		Ci 424	E 424N	
AL 735	E 406N		Ci 438	E 438	
AL 1025	(E 408N)		Ci 441	E 441	
AL 1050	F 410		Ci 442	(E 442)	E 452T
AL 1203	(A 209)		Ci 442 S	(E 442S)	
B 1	1801		CY 9	A 409	A 415
B 2	1560		CY 10 N	A 410*)	A 415
B 3	1801		CY 15	A 415	B 424
B 8	1805*)		CY 25	A 425	B 438
B 10	1801		CY 35	A 435	
B 20	1801		CY 41 N	A 441N	
B 20 oxyde	1802		CY 42	A 442	B 442
B 80	506		Cyrnos		
B 420	1801		Ampli	(A 409)	A 415
B 440	506		M 405	505	
B 480	1561		M 440	505	
B 520	1801*)		M 465	1832	
B 540	506*)		M 765	1562	
B 565	506*)		M 10200	—	
B 712	B 406	B 405	Micro 0,06	(A 410*)	
B 1003	(1831)		Micro valve	1802*)	A 415
B 1209	(A 415)	B 424	MX 250	1562	
B 3510	—		Supervalve	1802	
B 4125	1561		Supervalve		
B 5008	—		oxyde	373	
BF 5	B 405		V 4 (oxyde)	1802	
BF 6	B 406	B 405	V 25	(328)	
BF 9	B 409		V 50	505*)	
BF 10	(E 406N)		V 125	(328)	
BF 43	B 443	C 443	V 210	1002	
BF 50	(D 404)		V 240	(1010)	
BF 100	(C 443)		V 251	(1010)	
Bigrille	(A 441N)		V 515	505*)	

DARIO IMPEX

DARIO IMPEX	PHILIPS	PHILIPS
AC Polyodion	E 453	
AC Screenodion	E 442	E 452T
AC Super Detector	(E 424N)	
AC Super HF	E 438	
AC Super Power	E 409N	
AC Super Screenodion	E 452T	
AC Var.Mu. Screenodion	E 445	E 455
BBC 12 ^a)	KBC 1	
BF 32	KF 3	
BF 42	KF 4	
BK 22 ¹)	KK 2	
BL 22 ^a)	KL 2	
BLL 32	—	
DC Polyodion	B 2043	
DB Super Screenodion	B 2042	B 2052T
DC Super detector	B 2038	
DC Super Power	B 2006	
DC Super Screenodion	B 2052T	
Detector Bivolt	A 225 [*])	B 228
FW 1	506	
FW 2	1561	
FW 3	1561	
HF Bivolt	(A 225 [*])	B 228
HF Forvolt	(A 425)	
Hyper Power Bivolt	B 205	

DARIO IMPEX	PHILIPS	PHILIPS
Hyper Power Forvolt	(B 405)	
IFW 1 ¹)	(1561)	
PB 172	B 217	B 228
Pentodion Bivolt	(C 243N)	
Pentodion Forvolt	B 443	
PF 462 ¹)	KF 1	
PF 472 ¹)	KF 2	
Polyodion Bivolt	(C 243N)	
RC Bivolt	(B 228)	
RC Forvolt	(A 425)	B 438
Resistron Bivolt	(A 225 [*])	B 228
Resistron Forvolt	(A 425)	
Screenodion Bivolt	(B 252)	B 262
Screenodion Forvolt	(A 442)	B 442
S.C. Bivolt	(B 252)	B 262
S.G. Forvolt	(A 442 [*])	B 442
Super Det. Bivolt	(B 217)	
Super Det. Forvolt	A 415	B 424
Super H.F. Bivolt	(B 228)	
Super H.F. Forvolt	A 425	B 438
Super Power Bivolt	(B 205)	
Super Power Forvolt	B 409	
SW 1	505	
TB 13	CB 1	
TB 24 ^a)	AB 2	

DARIO IMPEX

DARIO IMPEX	PHILIPS	PHILIPS	DARIO IMPEX	PHILIPS	PHILIPS
TB 032	B 203	B 205	TE 464	E 446	
TB 052	B 205		TE 474	E 447	
TB 062	—		TE 504	AK 1	
TB 102	A 209	B 217	TE 524	E 452T	
TB 122	—		TE 534	E 453	
TB 172	B 216	B 228	TE 554	E 455	
TB 282	B 228		TE 564	AF 2	
TB 402 ¹⁾	B 240		TE 634 ¹⁾	E 463	
TB 422	B 242 ^{a)}	B 262	TE 994	E 499	
TB 452	B 245 ^{a)}	B 255	TF 44	—	
TB 552	B 255		TF 64	—	
TB 622	B 262		TF 104	F 410	
TB 4313	CL 1		TF 313	CF 3	
TB 4320	CL 2		TF 713	CF 7	
TB 4613	CF 1	CF 7	TK 24 ¹⁾	AK 2	
TB 4620	B 2046		TL 34	AL 4	
TB 4720	B 2047		TL 44 ^{a)}	AL 4	
TB 5013	CK 1		TL 54 ^{a)}	AL 5	
TB 5613	CF 2		TL 413 ¹⁾	(CL 4)	
TB 8013	CC 2		TM 14	AM 1	
TB 9920	B 2099		TW 1	CY 1	
TBC 14 ¹⁾	ABC 1		TW 2	CY 2	
TBC 113	CBC 1		TZ 34 ^{a)}	(1561)	
TBL 14 ¹⁾	ABL 1		Universal Bivolt	(A 209)	
TBL 44 ¹⁾	ABL 1		Universal Forvolt	(A 409)	A 415
TBL 226	BL 2		Var. Mu- Screen Bivolt	(B 255)	
TBY 233 ¹⁾	BY 2		Var. Mu. Super Screenodion	(B 255)	
TC 432	C 243N				
TC 434	C 443				
TCH 24 ¹⁾	(ACH 1)				
TD 24	D 404				
TD 044	(D 404)				
TE 4	AB 1				
TE 094	E 409N				
TE 244	E 424N				
TE 384	E 438				
TE 424	E 442				
TE 434	E 443H				
TE 444 ¹⁾	E 444				
		E 452T			

DARIO - RADIOTECHNIQUE

DARIO RADIO- TECHN.	PHILIPS	PHILIPS	DARIO RADIO- TECHN.	PHILIPS	PHILIPS
4662	4662		PB 2	KB 2	
AD 77	AM 1		PBC 1	KBC 1	
CT 06	B 2006		PC 3	KC 3	
CT 38	B 2038		PF 1	KF 1	
CT 41	B 2041		PF 2	KF 2	
CT 42	B 2042	B 2052T	PF 3	KF 3	
CT 43	B 2043		R 14	(A 409)	A 415
CT 44	B 2044		R 15	(A 409)	A 415
CT 44S	B 2044S		R 18	A 441N	
CT 45	B 2045	B 2047	R 19	—	
CT 46	B 2046		R 24	(A 425)	B 438
CT 47	B 2047		R 29	C 509A	
CT 48	B 2048		R 31	(B 405)	
CT 49	B 2049*)		R 36	(A 409)	A 415
CT 52	B 2052T	B 2046	R 36D	(A 409)	A 415
CT 99	B 2099		R 41	(A 409)	A 415
DI 2	—		R 42	(A 409)	A 415
DI 3	—		R 43	(A 441N)	
ED 78	EM 1		R 43M	(A 441N)	
E 105A	E 708		R 430	A 441N	
E 105B	E 708		R 43P	A 441N	
E 105C	E 708		R 50	(A 409)	A 415
E 107A	E 408N		R 55	A 415	B 424
E 107B	(E 406N)		R 56	(B 405)	
E 155B	—		R 62	A 425	B 438
E 165A	F 704		R 63	A 435	
E 165B	F 704		R 64	(B 405)	
I 4043	(E 441)		R 67	A 441N	
I 4053	E 441		R 69	—	
I 4076	E 415*)	E 424N	R 75	A 409	A 415
I 4077	E 424N		R 76	A 415	B 424
I 4078	E 438		R 77	B 405	
I 4081	(E 442)	E 452T	R 78	A 425	B 438
I 4091	E 442	E 452T	R 79	B 443	C 443
I 4092	(E 442S)	E 452T	R 80	D 410	
I 4093	(E 452T)		R 81	(A 442)	B 442
I 4094	E 452T	E 446	R 83	A 441N	
PB 1	KB 1*)	KB 2	R 85	B 409	
			R 86	4606	

DARIO - RADIOTECHNIQUE

DARIO RADIO- TECHN.	PHILIPS	PHILIPS
R 87	4607	
R 88	4605	
R 89	C 443	
R 99	4620	
R 100	4621	
R 101	4609	
R 1836	A 209	B 217
R 1855	(A 209)	
R 1856	(B 205)	
R 1862	A 225*)	B 228
R 3867	A 441N	
R 3880	(C 405)*)	
RA 1881	(B 252)	B 262
RA 3873	(A 441N)	
Radio Micro	(A 409)	A 415
ROC 1875	A 209	B 217
ROC 1876	B 217	B 228
ROC 1877	(B 205)	
ROC 1878	(A 225)*)	B 228
RT 56	(B 405)	
RT 1873	(A 225*)	B 228
S.Det.		
ACI 4076	E 415*)	E 424N
TA 09	A 410*)	A 415
TA 10	(A 409)	A 415
TA 15	A 415	B 424
TA 25	A 425	B 438
TA 31	(A 441N)	
TA 41	A 441N	
TA 42	(A 442)*)	B 442
TB 05	B 405	
TB 06	B 466	B 405
TB 09	B 409	
TB 1	AB 1	
TB 2	AB 2	
TB 24	B 424	
TB 38	B 438	
TB 42	B 442	
TB 43	B 443	

DARIO RADIO- TECHN.	PHILIPS	PHILIPS
TB 43S	B 443S	
TB 217	B 217	B 228
TB 240	B 240	
TBC 1	ABC 1	
TC 2	AC 2	
TC 43	C 443	
TC 43N	C 443N	
TC 43N(A)	C 443N(A)	
TC 243N	C 243N	
TCH 1	ACH 1	
TD 10	D 410	
TE 06	E 406N	
TE 06N	E 406N	
TE 08	E 408N	
TE 09	E 409N	
TE 15	E 415*)	E 424N
TE 24	E 424N	
TE 24(N)	E 424N	
TE 38	E 438	
TE 41	E 441	
TE 41N	E 441N	
TE 42	E 442	E 452T
TE 42S	E 442S	
TE 43H	E 443H	
TE 43N	E 443N	
TE 44	E 444	
TE 44S	E 444S	
TE 45	E 445	E 455
TE 46	E 446	
TE 47	E 447	
TE 48	E 448	
TE 49	E 449	
TE 51	E 451	
TE 52	E 452T	E 446
TE 53	E 453	
TE 55	E 455	
TE 63	E 463	
TE 99	E 499	
TE 4641	4641	

DARIO - RADIOTECHNIQUE

DARIO RADIO- TECHN.	PHILIPS	PHILIPS	DARIO RADIO- TECHN.	PHILIPS	PHILIPS
TE 4646	4646		UY 1	CY 1	
TF 04	F 704		UY 2	CY 2	
TF 2	AF 2		VB 1	EB 1	
TF 3	AF 3		VC 2	EC 2	
TF 7	AF 7		VF 1	EF 1	
TF 10	F 410		VF 2	EF 2	
TF 43	F 443	F 443N	VH 1	EH 1*)	
TF 43N	F 443N		VK 1	EK 1	
TF 704	F 704		VL 1	EL 1	
TH 1	AH 1		VZ 1	EZ 2	
TK 1	AK 1		V 54	506*)	
TK 2	AK 2		V 56	1802	
TL 1	AL 1		V 60	1801	
TL 2	AL 2		V 66	1803 *)	
TL 3	AL 4		V 70	—	
TV 60	1801		V 71	—	
TV 61	1802		V 72	—	
TV 80	506		V 73	—	
TV 81	1805		V 80	506	
TV 90	1561		V 90	1561	
TV 100	1815		V 100	1815	
TV 105	505*)		V 155	—	
TV 120	1817		V 165	1562	
TV 165	1562		V 3880*)	506	
TZ 1	AZ 1				
TZ 3	AZ 4				
U 1	C 1				
UB 1	CB 1				
UB 2	CB 2				
UBC 1	CBC 1				
UC 2	CC 2				
UF 1	CF 1	CF 7			
UF 2	CF 2				
UF 3	CF 3				
UF 7	CF 7				
UH 1	CH 1				
UK 1	CK 1				
UL 1	CL 1				
UL 2	CL 2				

EAGLE

EAGLE	PHILIPS	PHILIPS
2 SC	(B 252)	B 262
4 SC	(A 442)*	B 442
130 H	C 109	
130 W	C 125*)	
160 L	D 105*)	
210 A	(B 217)	
210 H	(A 225)*	B 228
210 W	(A 225)*	B 228
215 L	B 205	
220 E	(A 209)	B 205
230 SP	(B 205)	
407 A	A 409	A 415
407 H	(A 409)	A 415
407 W	A 425	B 438
408 L	B 406	B 405
410 A	B 415*)	B 424
410 H	(B 415)*	B 424
410 L	(B 409)	
410 N	(A 409)	A 415
410 SC	(B 442)	
410 W	(B 438)	
415 A	(A 415)	B 424
415 L	B 409	
415 LL	C 405*)	
420 LL	B 403*)	B 405
420 PT	C 443	
425 PT	—	
430 K	(C 405)*	
475 K	(D 404)	
1010 LL	—	
4010 K	(E 406N)	
E 2 P	B 205	
E 2 PP	B 203*)	B 205
E 4 P	B 405	
E 4 PP	B 403*)	B 405
E 6 P	B 605	
E 205	(A 209)	
E 205H	(A 209)	
E 206	A 209	B 217

EAGLE	PHILIPS	PHILIPS
E 206RC	(A 225)*	B 228
E 210	(A 209)	
E 404	(A 409)	A 415
E 404H	(A 425)	
E 404W	—	
E 406	A 409	A 415
E 406RC	(A 425)	B 438
E 408	A 415	B 424
E 410	(A 409)	A 415
E 415	A 415	B 424
E 606	A 609	
E 606RC	(A 630*)	
EG 407	1802	
EG 415	1802	
EG 430	1802	
EG 460	505	
EG 4100	505	
FR 2	506	
Fr 12	(A 410)*	A 425
He 6	(A 409)	A 415
GG 3	—	
GG 4	328	
GG 25	1701	
N 406	(A 409)	A 415
VG 215	(1201)*	
VG 401*)	506	
VG 460	506	
VG 4100	1561	
VG 4200	1561	
WG 4 SC	(E 442)	
WG 41	E 415*)	E 424N
WG 42	(E 424N)	
WG 43	(E 438)	
WG 44	(E 409N)	

EVERREADY

EVER- READY	PHILIPS	PHILIPS
A 11 A	506	
A 11 B ¹⁾	(1561)	
A 11 C ¹⁾	(1561)	
A 11 D ¹⁾	AZ 3	
A 20 B ¹⁾	AB 2	
A 23 A ¹⁾	ABC 1	
A 27 D ¹⁾	ABL 1	
A 30 B	(E 499)	
A 30 D ¹⁾	(AC 2)	
A 36 A ¹⁾	(ACH 1)	
A 36 B ¹⁾	(ACH 1)	
A 36 C	—	
A 39 A	AM 1	
A 40 M	(E 455)	
A 50 A	(E 446)	
A 50 B	—	
A 50 M ¹⁾	E 447	
A 50 N ¹⁾	AF 2	
A 50 P	—	
A 70 B ¹⁾	E 463	
A 70 C ¹⁾	AL 4	
A 70 D ¹⁾	AL 4	
A 70 E ¹⁾	AL 5	
A 80 A ¹⁾	AK 2	
C 10 B ¹⁾	CY 1	
C 20 C ¹⁾	CB 2	
C 23 B ¹⁾	CBC 1	
C 30 B ¹⁾	(CC 2)	
C 36 A	—	
C 36 B ¹⁾	CCH 2	
C 36 C	—	
C 50 B	—	
C 50 M	—	
C 50 N	—	
C 70 D ¹⁾	(CL 4)	
C 80 B ¹⁾	CK 1	
K 23 A ¹⁾	KBC 1	
K 23 B ¹⁾	(KBC 1)	
K 30 A	(B 217)	

EVER- READY	PHILIPS	PHILIPS
K 30 B	(A 209)	
K 30 C	B 228	
K 30 D	B 217	
K 30 E	B 217	
K 30 G	—	
K 30 K	B 228	
K 33 A ¹⁾	B 240	
K 33 B ¹⁾	KDD 1	
K 40 B	B 262	
K 40 N	B 253	
K 50 B ¹⁾	KF 1	
K 50 M ¹⁾	KF 2	
K 50 N	—	
K 70 B	C 243N	
K 70 D	(C 243N)	
K 77 A	—	
K 80 A ¹⁾	(KK 2)	
K 80 B ¹⁾	KK 2	
S 11 A ¹⁾	506	
S 11 D ¹⁾	1561	
S 30 C	(E 406N)	
S 30 D	—	

FERRANTI

FER-RANTI	PHILIPS	PHILIPS	
D 4	(E 424N)		
DA	—		
GR 4	—		
H 2 D ¹)	(KBC 1)		
H 4 D ¹)	ABC 1		
HAD ¹)	(CBC 1)		
HP 2 ¹)	(B 240)		
HSD	(CBC 1) ¹⁰)		
L 2	(A 209)		
LP 4	(E 406N)		
P 4 ¹)	(E 406N)		
PT 2	C 243N		
PT 4 ¹)	AL 4		
PT 4 D ¹)	(ABL 1)		
PTA	—		
PTAD	—		
PTS ¹)	(CL 2) ¹⁰)		
PTSD	(CBL 1) ^{8/10})		
PTZ ¹)	(CL 4)		
R 4	1561		
R 4 A	1561		
R 4 B	505		
R 5	1560		
R 13 A	—		
RA	—		
RS	CY 1 ¹⁰)		
			E 455

FOTOS-GRAMMONT

FOTOS	PHILIPS	PHILIPS	
152 (Valvgas)	1110		
152 (Régula- teur)	1111		
252 (Valvgas)	1110		
252 (Régula- teur)	1111		

FOTOS-GRAMMONT

FOTOS	PHILIPS	PHILIPS	FOTOS	PHILIPS	PHILIPS
406	A 410 *	A 415	6404		
411	(B 406)	B 405	(Valvgaz)	1029	
1004 (Valvgaz)	451		A 9	(A 409)	A 415
1005 (Ré- gulateur)	452		A 25	A 425	B 438
1200 (Valvgaz)	1002		B 9	A 409	A 415
1201 (Ré- gulateur)	1003		B 25	A 425	B 438
2004 (Valvgaz)	328		BA 9	(A 209)	
2005 (Ré- gulateur)	329		BC 9	A 209	B 217
2124 (Valvgaz)	1010		BC 9 D	(B 217)	
2124 N	—		BC 18	(B 217)	B 228
2404 (Valvgaz)	354		BC 18 D	(B 228)	
2405 (Ré- gulateur)	—		BC 40	(B 228)	
2805	1003		BC 150	(B 252)	B 262
3004 (Valvgaz)	—		BD 5	B 205	
3005 (Ré- gulateur)	—		BD 9	(B 205)	
3006 (Valvgaz)	1129		BD 100	(C 243N)	
3007 (Ré- gulateur)	—		BF 1	(B 405)	
3124	1110		BF 2	(B 405)	
3124 M	—		BF 100	(C 243N)	
3125	1111		Bigrille Amplifica- trice	(A 441N)	
6003 (Ré- gulateur)	1012		Bigrille B.F.	(A 441N)	
6005 (Ré- gulateur)	—		Bigrille Osc. 40 V	(A 441N)	
6006 (Valvgaz)	367		Bigrille Osc. 80 V	(A 441N)	
			BO 9	(B 205)	
			BR	(A 441N)	
			C 9	A 409	A 415
			C 25	A 425	B 438
			C 150	(B 442)	
			D 5	B 405	
			D 9	B 409	
			D 15	A 415	B 424
			D 40	(A 425)	B 438
			D 60	(C 443)	
			D 70	C 443	

FOTOS-GRAMMONT

FOTOS	PHILIPS	PHILIPS		FOTOS	PHILIPS	PHILIPS
D 100	B 443	C 443		S 440N	E 438	
D 100 N	C 443			S 4150	(E 442S)	
Détection	A 409	A 415		S 4150 C	(E 445)	E 455
EO	1803			S 4150 D	(E 445)	E 455
E 1	—			S 4150 E	(E 442S)	
E 2	—			SG-VM	B 255	
F 5	(E 406N)			SM 4	E 441	
F 5 N	(E 406N)			T 410	E 409N	
F 10	D 410	E 406N		T 425	E 424N	
F 10 N	(D 410)	E 406N		T 4000 N	(AK 1)	
F 100	C 443			T 4150	E 452T	E 446
F 100 N	(E 443H)			T 4400	E 444	
FB 12	B 240			T 4400 N	E 444	
FB 220	(B 240)			T 4450	E 442	E 452T
G 100	E 443N			T 4500	E 452T	E 446
HF	(A 425)	B 438		T 4500 C	E 455	E 447
M 20	(A 441N)			T 4500 N	E 452T	E 446
M 40	(A 441N)			T 4600	E 446	
M 80	(A 441N)			T 4600 N	E 446	
MF	(A 425)	B 438		T 4700	E 447	
MX 20	(A 441N)			T 4700 N	E 447	
MX 40	(A 441N)			TM 4	E 441	
MX 80	(A 441N)			Universal C	(A 409)	
P 6	—			V 0	1803	
P 10	D 404	E 406N		V 1	—	
P 12	—			V 2	—	
P 13	(E 408N)			V 3	(1832)	
P 16	(E 408N)			V 6	506	
P 20	(F 704)			V 6 M	1803	
P 4150	(E 452T)	E 446		V 6 N	506	
Radiofotos	A 409	A 415		V 8	—	
PO I	B 205			V 12	1560	
S 4	(E 409N)			V 20	1801	
S 100	E 453			V 21 B	1801	
S 410	(E 409N)			V 21 M	1803	
S 415	(E 415*)	E 424N		V 22	1561	
S 415 N	(E 415*)	E 424N		V 23	1562	
S 425	(E 438)			V 30	1560	
S 440	E 438			V 100	—	

FOTOS-GRAMMONT

FOTOS	PHILIPS	PHILIPS
V 515	—	
W 6	1805	

FOTOS	PHILIPS	PHILIPS
W 10	1805	
W 12	1832	

HIVAC

HIVAC	PHILIPS	PHILIPS
AC/DD ^a)	AB 2	
AC/DDT ^b)	(ABC 1)	
AC HL	(E 424N)	
AC/HP ^c)	E 446	AF 7
AC/L	(E 409N)	
AC/Q ^d)	AL 5	
AC/Qa ^d)	(EL 5)	
AC/SH	(E 452T)	E 446
AC/SL	E 452T	E 446
AC/V	—	
AC/VH	(E 455)	
AC/VP	(E 447)	
AC/VPB	—	
AC/VS	E 455	
AC/Y ^e)	E 463	
AC/YY ^e)	(AL 5)	
AC/Z ^f)	(AL 4)	
AC/ZDD ^g)	(ABL 1)	
B 220 ^h)	(B 240)	
B 230 ^h)	(B 240)	
D 210	B 217	
D 210 SW	(B 217)	
DB 240	—	
DDT 13 ⁱ)	(CBC 1) ¹⁰)	
DDT 215 ^j)	KBC 1	
DDT 220 ^j)	KBC 1	
FY	(E 443H)	
H 210	B 228	
HL 13 ^j)	CC 2 ¹⁰)	

HIVAC	PHILIPS	PHILIPS
HP 215 ^j)	(KF 1)	
L 210	(B 217)	
MR 1	—	
P 215	—	
P 220	—	
PP 220	—	
PX 5	(F 410)	
PX 41	(E 406N)	
PX 230	—	
PX 230 SW	—	
QP 240		
SG 210	B 252	B 262
SG 215	(B 252)	B 262
SG 220	B 262	
SG 220 SW	(B 262)	
TP 230	—	
U 26	—	
JU 60/250 ^k	506	
UU		
120/350 A ^k)	1561	
UU		
120/500 ^k)	1561	
VP 13 ⁱ)	(CF 3) ¹⁰)	
VP 215 ^j)	(KF 2)	
VP 215 B ^j)	(KF 2)	
VP 215 C ^j)	—	
VS 210	(B 255)	
VS 215	(B 255)	
X 2 P 2,0	—	

HIVAC

HIVAC	PHILIPS	PHILIPS
XD	(KC 51)	
XD 1,5	—	
XD 2,0	—	
XH 2,0	—	
XHP 1,5	—	
XL	(KC 51)	
XL 2,0	—	
XP	(KD 50)	
XP 1,5	—	
XP 2,0	—	
XPd 2,0	—	
XSG	(KE 50)	

HIVAC	PHILIPS	PHILIPS
XY	—	
Y 13 ¹)	(CL 1) ¹⁰)	
Y 220	C 243N	
Y 230	—	
Z 26 ¹)	(CL 4) ¹⁰)	
Z 220	(C 243N)	

HOGES

HOGES	PHILIPS	PHILIPS
EG 2403	1802	
EG 5003	1803	
GGV 3010	—	
VG 2503	1801	
VG 2908	1201*)	
VG 3008	506	
VG 3016	1561	
VG 3512	1561	

HOGES	PHILIPS	PHILIPS
VG 3630	1817	
VG 5006	1805	
VG 5007	AZ 1	

ION

ION	PHILIPS	PHILIPS
41 HF	(E 438)	
41 LF	E 415*)	E 424N
41 P	(E 409N)	
41 SG	E 452T	

ION	PHILIPS	PHILIPS
50/300	506	
210 HF	(A 225*)	B 228
210 LF	(B 217)	B 228
210 RC	(B 228)	

ION

ION	PHILIPS	PHILIPS
215 P	B 205	
215 SG	B 262	
220 SP	—	
410 HF	A 425	B 438
410 LF	A 409	A 415

ION	PHILIPS	PHILIPS
410 RC	(A 435)	
415 P	B 406	
415 SG	B 442	
420 SP	B 409	

LISSEN

LISSEN	PHILIPS	PHILIPS
AC/AVC	—	
AC/HL	(E 438)	
AC/P	—	
AC/PT	(E 453)	
AC/SG	(E 452T)	
AC/SGV	(E 455)	
AVC 2	—	
B 2	—	
BB 240 ¹⁾	(B 240)	
BB 240 A ¹⁾	(B 240)	
H 2	(A 225)*	B 228
H 210	(A 225)*	B 228
H 410	A 435	
H 610	(A 630)*	
HL 2	(B 228)	
HL 16	—	
HL 210	B 217	B 228
HLD 410	A 425	
HLD 610	(A 630)*	
L 2	(B 228)	
L 2 D	—	
L 210	(A 209)	B 217
L 410	A 415	B 424
LP 2	(A 209)	B 228
P 220	(B 205)	

LISSEN	PHILIPS	PHILIPS
P 220 A	—	
P 240 A	—	
P 410	B 409	
P 425	(B 405)	
P 610	(B 605)	
P 625	—	
P 625 A	(C 603)	
PT 2 A	(C 243N)	
PT 16	—	
PT 220 A	(C 243N)	
PT 225	C 243N	
PT 240	(C 243N)	
PT 425	(C 443)	
PT 611	(A 630)*	
PT 625	(C 643)*	
PX 240	(B 203)*	B 205
SG 2 V	(B 255)	
SG 215	B 242*	B 262
SG 410	B 442	
SGV 16	—	
U 12	1561	
U 16	—	
U 625	—	
U 650	505*)	
UU 41	506	

LOEWE

LOEWE	PHILIPS	PHILIPS
2 HMD	—	
2 NF	—	
2 NG	1201*)	
3 NF 7	—	
3 NF Bat.	—	
3 NFK	—	
3 NFL	—	
3 NF Net	—	
3 NFW	—	
4 D 1	AB 2	
4 E 1	AL 4	
4 E 2	AL 5	
4 H 1	AF 7	
4 H 2	AF 3	
4 H 3	AH 1	
4 M 1	AK 2	
4 M 2	ACH 1	
4 NG	506	
4 V 1	ABC 1	
6 NG	1562	
8 NG	1201*)	
10 NG	1802	
12 NG	1801	
13 D 1	CB 2	
13 D 2	CB 1	
13 H 1	CF 7	
13 H 2	CF 3	
13 H 3	CH 1	
13 V 1	CBC 1	
14 NG	1805	
16 NG	1802*)	
24 M 2	—	
24 NG	—	
26 NG	—	
30 NG	CY 2	
33 E 1	CL 4	
140 NG	AZ 1	
240 NG	1561	
FK 1	—	

LOEWE	PHILIPS	PHILIPS
HF 29	—	
HF 30	—	
LA 203	E 424N	
LAP 513	B 443S	
MO 44	—	
NG 3020	—	
NG 6020	—	
WG 33	—	
WG 34	—	
WG 35	—	
WG 36	—	
WG 37	—	
WG 41	—	

LONGLIFE

LONG-LIFE	PHILIPS	PHILIPS		LONG-LIFE	PHILIPS	PHILIPS
AB 1	AB 1			G 442	B 442	
AB 2	AB 2			L 328	328	
ABC 1	ABC 1			L 1010	1010	
AC 2	AC 2			P 1	373	
AF 2	AF 2			P 2	506	
AF 3	AF 3			P 3	1805	
AF 7	AF 7			P 4	1561	
AH 1	AH 1			W 329	329	
AK 1	AK 1			W 408 N	E 408N	
AK 2	AK 2			W 428	E 424N	
AL 1	AL 1			W 438	E 438	
AL 2	AL 2			W 443	B 443	C 443
AL 3	AL 4			W 443 H	E 443H	
AZ 1	AZ 1			W 444	E 444	
CF 3	CF 3			W 446	E 446	
CF 7	CF 7			W 452	452	
CK 1	CK 1			W 453	C 443	
CL 2	CL 2			W 455	E 455	E 447
CY 1	CY 1			W 462	E 452T	E 446
G 405	B 405			W 463	E 463	
G 409	A 409	A 415		W 499	E 499	
G 415	A 415	B 424		W 704	F 704	
G 424	B 424			WI 453	E 453	
G 425	A 425	B 438				

MARATHON

MARATHON	PHILIPS	PHILIPS		MARATHON	PHILIPS	PHILIPS
G 203	451			L 307	A 425	B 438
G 204	373			L 308	A 415	B 424
G 213	328			L 316	B 409	
G 214	506			L 409	B 442	
G 223	AX 1			L 506	B 443	C 443
G 224	1561			R 105	452	
G 234	1562			R 115	329	
L 306	B 406	B 405		W 306	F 704	

MARATHON

MARA-THON	PHILIPS	PHILIPS
W 307	E 438	
W 308	E 424N	
W 318	(ABC 1)	
W 406	E 451	
W 409	E 442	E 452T
W 419	E 445	E 455

MARA-THON	PHILIPS	PHILIPS
W 429	E 452T	
W 506	C 443	
W 509	E 446	
W 516	E 443H	
W 519	E 447	

MARCONI-OSRAM

MARCONI-OSRAM	PHILIPS	PHILIPS
4-1	(DG 9-1)	
6-1	(DG 25-1)	
6-2	—	
6-3	—	
6-4	(DW 31-2)	
201	C 1	
202	C 1	
204	C 1	
251	1934	
301	1941	
302	1941	
303	1941	
304	1941	
A 537	—	
A 577	—	
A 748	—	
A 802	(E 424N)	
B 21 [†])	(B 240)	
B 30	—	
BG 4	A 441N	
D 41 [†])	AB 2	
D 42	4621	
D 63	6H6-G†)	
DA 30	—	

MARCONI-OSRAM	PHILIPS	PHILIPS
DA 60	—	
DE 2 HF	(B 217)	
DE 2 LF	(A 209)	
DE 4	(A 409)	
DE 5	(A 609)	
DE 5 A	(B 605)	
DE 5 B	(A 630*)	
DE 6	(B 205)	
DE 8 HF	(A 615*)	A 609
DE 8 LF	(A 609)	
DEH 210	(B 228)	
DEH 410	(B 438)	
DEH 610	A 630*)	
DEH 612	(A 615*)	A 609
DEHL 210	—	
DEL 210	A 209	B 217
DEL 410	A 415	B 424
DEL 610	A 615*)	A 609
DEL 612	A 609	
DEP 215	(B 205)	
DEP 240	(B 205)	
DEP 410	(B 405)	
DEP 610	(A 609)	
DEQ	--	

†) Sind amerikanische Typen — Are American types — Ce sont des types américains — Son tipos americanos.

MARCONI-OSRAM

MARCONI-OSRAM	PHILIPS	PHILIPS	MARCONI-OSRAM	PHILIPS	PHILIPS
DER	(A 209)	B 217	HD 22 ^b)	KBC 1	
DEV	—		HD 23	—	
DG 2	(A 241)*		HL 2	B 228	
DH	—		HL 2/c	(A 225)*)	B 228
DH 30	—		HL 2/k	(B 228)	
DH 42 ¹⁾	(ABC 1)		HL 210	B 228	
DH 63	6Q7-G†)		HL 410	A 425	B 438
DHD	—		HL 610	A 630*)	
DHL	—		KH 1	E 438	
DL	—		KL 1	E 409N	
DL 40	—		KL 1/ACR	(E 409N)	
DN 30	—		KT 2	C 243N	
DN 41 ¹⁾	(ABL 1)		KT 21	(C 243N)	
DPT	—		KT 30 ¹⁾	(CL 1) ¹⁰⁾	
DPT 30	—		KT 31	—	
DS	—		KT 32	(25L6-G†)	
DSCB	—		KT 33	—	
DSP 1	—		KT 41 ¹⁾	(AL 4)	
E 381	(E 499)		KT 42 ¹⁾	E 463	
ET 1	(4060)		KT 63	6F6-G†)	
GT 1	—		KT 66	6L6-G†)	
GT 1 A	—		KTW 21	KF 2	
GT 1 B	(4686)		KTW 63	6U7-G†)	
GT 1 C	(4686)		KTZ 41	—	
GU 1	—		KTZ 63	6J7-G†)	
GU 5	—		L 2/B	B 217	B 228
H 2	(A 225)*)	B 228	L 11	—	
H 11	—		L 12	KD 50	
H 12	(KC 50)		L 21	(B 217)	
H 30	—		L 30	—	
H 42 ¹⁾	(E 499)		L 63	6JS-G†)	
H 63	6F5-G†)		L 210	(A 209)	B 217
H 210	(B 228)		L 410	A 415	B 424
H 410	(B 438)		L 610	A 615*)	A 609
H 610	A 630*)		LP 2	—	
HA 1	4675		LP 2/c	(B 205)	
HD 21 ^b)	KBC 1		LS 1	—	

* Sind amerikanische Typen — Are American types — Ce sont des types américains — Son tipos americanos.

MARCONI-OSRAM

MARCONI-OSRAM	PHILIPS	PHILIPS
LS 2	—	
LS 3	—	
LS 5	—	
LS 5a	—	
LS 5b	—	
LS 6a	—	
LS 7	—	
LS 7 B	—	
LS 8	—	
LS 9 B	—	
MBG 4	(E 441)	
MH 4	(E 424N)	E 499
MH 4 C	(E 424N)	
MH 40	(E 424R)	
MH 41	(F 460)	
MH 42 ¹)	(F 460)	
MHD 4 ¹)	(ABC 1)	
MHL 4	E 415*)	E 424N
MHL 4C	E 415*)	E 424N
MHSD 4	(E 444S)	
MKT 4 ¹)	E 463	AL 4
MKT 41 ¹)	E 463	AL 4
ML 4	(E 409N)	
ML 40	—	
MM 4 V	E 445	E 455
MP 2	—	
MPT 4 ¹)	E 463	AL 4
MPT 41 ¹)	E 463	AL 4
MPT 42	—	
MS 4	(E 442S)	E 452T
MS 4 B	(E 452T)	
MS 4 C	E 442 S	
MS 4 V	(E 445)	E 455
MSP 4 ¹)	E 446	
MSP 41 ¹)	(4673)	
MU 12 ^a)	1561	
MU 14 ^a)	1561	
MX 40 ¹)	(AK 1)	AK 2
MX 41 ¹)	(ACH 1)	

MARCONI-OSRAM	PHILIPS	PHILIPS
N 30 ¹)	(CL 1) ¹⁰)	
N 30 G ¹)	(CL 1) ¹⁰)	
N 31 ¹)	(CL 4) ⁹ (10)	
N 40 ¹)	E 463	
N 41 ¹)	(AL 4)	
N 42 ¹)	E 463	
N 43 ¹)	(AL 4)	
P 2	(B 205)	
P 2/B	(B 205)	
P 215	(B 205)	
P 240	(B 205)	
P 410	(B 409)	
P 415	(B 405)	
P 425	(C 405)*	
P 610	(B 605)	
P 625	—	
P 625 A	—	
PT 2	(C 243N)	
PT 2 K	C 243N	
PT 4	E 443H	
PT 8	(D 143)	
PT 16	(E 443N)	
PT 25	(F 443N)	
PT 25 H	(F 443N)	
PT 30 ¹)	(CL 1) ¹⁰)	
PT 235	(C 243N)	
PT 240	(C 243N)	
PT 425	C 443	
PT 425X	C 443	
PT 625	C 643*)	
PX 2	—	
PX 4	(E 406N)	
PX 4 C	D 404	
PX 25	(F 410)	
PX 25 A	—	
QP 21	—	
QX	—	
R 5 V	—	
S 2/C	(B 252)	B 262

MARCONI-OSRAM

MARCONI-OSRAM	PHILIPS	PHILIPS	MARCONI-OSRAM	PHILIPS	PHILIPS
S 8	C 142		VMS 4	(E 445)	E 455
S 12	(KE 50)		VMS 4 B	E 455	E 477
S 21	(B 252)	B 262	VP 21 ¹⁾	(KF 2)	
S 22	B 262		VP 30	—	
S 23	(B 252)	B 262	VS 2	(B 255)	
S 24	(B 262)		VS 24	B 255	
S 215	(B 252)	B 262	VS 24 K	B 255	
S 410	B 442		W 21	(B 255)	
S 610	A 642		W 30	—	
S 625	(A 642)		W 31 ¹⁾	(CF 3) ¹⁰⁾	
SP 30	—		W 42 ¹⁾	(AF 3)	
T	(4060)		W 63	(6K7-G)†)	
Tuneon	—		WD 30	—	
indicator	(4662)		WD 40	—	
U 4	—		X 21 ¹⁾	(KK 2)	
U 5	—		X 22 ¹⁾	(KK 2)	
U 6	—		X 23	—	
U 8	—		X 30 ¹⁾	(CK 3) ¹⁰⁾	
U 9	506		X 31 ¹⁾	(CCH 2) ¹⁰⁾	
U 9 C	506		X 32 ¹⁾	(CK 3) ¹⁰⁾	
U 10	506		X 41 ¹⁾	(ACH 1)	
U 12	1561		X 41 C ¹⁾	(ACH 1)	
U 14	1561		X 42 ¹⁾	(AK 2)	
U 16 ⁴⁾	(1875) ⁹⁾		X 63	6A8-G†)	
U 17	—		X 64	6L7-G†)	
U 18	—		X 65	(6 K 8)†)	
U 30	—		Y 63	6 G 5†)	
U 31	—		Y 64	—	
U 50	5Y3-G†)		Z 21	B 262	
U 52	5X4-G†)		Z 30	—	
V 24	—		Z 63	6J7-G†)	
VDP 1	—		ZA 1	4676	
VDS	—				
VDSB	—				
VMP 4 ¹⁾	E 447				
VMP 4 C ¹⁾	AF 2				
VMP 4 K	E 447				

†) Sind amerikanische Typen — Are American types — Ce sont des types américains — Son tipos americanos.

MAZDA

MAZDA	PHILIPS	PHILIPS	MAZDA	PHILIPS	PHILIPS
5 E 225	(C 243N)		AC/SG.VM	(E 455)	E 447
5 E 415	B 443	C 443	AC/SP 1	—	
5 H	—		AC/SP 3 ¹⁾	(4673)	
7 H	—		AC/TH1 ¹⁾	(ACH 1)	
9 MH	—		AC/TH1A	—	
12 H	—		AC/TP	—	
12 MH	—		AC/VP 1	—	
215 SG	(B 252)	B 262	AC/VP 2	—	
230 Pen	(C 243N)		AH	(DG 16-1)	
425 Pen	C 443		B 11	C 603	
A 40	4675		B 12	E 703*	
A 41	4676		B 21	(A 225)*	B 228
AC 2/HL	(F 460)		B 22	A 209	
AC 2/Pen ¹⁾	(AL 4)		B 23	(A 209)	
AC 2/			B 210 L	(B 217)	
Pen DD ¹⁾	(ABL 1)		B 215 P	B 205	
AC 3/Pen ¹⁾	(AL 4)		BH	(DG 16-1)	
AC 4/Pen ¹⁾	(AL 5)		BS 215	(B 252)	B 262
AC 5/Pen ¹⁾	(AL 4)		BU 200	329	
AC 5/			D 1	(4621)	
Pen DD ¹⁾	(ABL 1)		D 3-50 B	506	
AC 6/Pen	—		D 3-80 B	1561	
AC/DD ¹⁾	(AB 2)		DS-125 B	1561	
AC/FC 2	—		DC 2/		
AC/HL	E 424N		HL/DD	—	
AC/HL/			DC 2/P	—	
DD ¹⁾	(ABC 1)		DC 2/Pen	—	
AC/HL/			DC 2/SG	—	
DDD	—		DC 2/		
AC/ME ¹⁾	(AM 1)		SG. VM	—	
AC/P	(E 409N)		DC 3/HL	—	
AC/P 1	—		DC/HL	—	
AC/P 4	—		DC/P	—	
AC/Pen ¹⁾	(E 463)		PC/Pen	—	
AC/Q	—		DC/SG	—	
AC/S 1.VM	(E 455)	E 447	DD 41	—	
AC/S2	(E 452T)	E 446	DD 101 ¹⁾	EB 4*)	
AC/S2Pen ¹⁾	(E 446)		DD 207 ¹⁾	KB 2	
AC/SG	(E 452T)	E 446	DD 620 ¹⁾	(CB 2)	

MAZDA

MAZDA	PHILIPS	PHILIPS	MAZDA	PHILIPS	PHILIPS
DLS 1	—		L2/DD ^a)	(KBC 1)	
DLS 10	—		L 21/DD ^a)	(KBC 1)	
DR 2	A 209	B 217	L 22/DD ^a)	(KBC 1)	
DW 11	(E 443H)		L 210	B 217	B 228
DW 4011	(E 438)		LF 210	(A 209)	B 217
FC 1320	—		LF 215	(B 205)	
FV 250	F 704		LF 407	(A 409)	A 415
G 7-85	—		LF 410	(A 415)	B 424
GP 2	A 209	B 217	LF 410 A	B 409	
GP 4	(A 409)	A 415	LF 607	A 609	
GP 210	(A 209)	B 217	LF 610	A 615 ^a)	A 609
GP 407	(A 415)	B 424	ME 41 ^a)	AM 1	
GP 607	(A 615) ^a)	A 609	ME 91 ^a)	(EM 1) ^a)	
H 2	—		ME 920 ¹)	(EM 1) ^a)	
H 210	—		MI 41 LF	E 415 ^a)	E 424N
H 607	(A 630) ^a)		MI 41 RC	(E 438)	
H 610	(A 630) ^a)		MR/AC 1	(4686)	
HF 210	(B 217)		MS/Pen	—	
HF 407	(A 425)	B 438	MU 1	—	
HF 410	A 425	B 438	MU 2	—	
HF 607	(A 630) ^a)		MVS Pen	—	
HF 610	(A 630) ^a)		P 41	—	
HL 2	B 228		P 215	(B 205)	
HL 21/DD	—		P 220	—	
HL 22 ^a)	KC 4		P 220 A	—	
HL 22DD ^a)	(KBC 1)		P 227	(B 205)	
HL 23 ^a)	(KC 4)		P 240	—	
HL 23DD ^a)	(KBC 1)		P 415	B 405	
HL 41 ^a)	(AC 2)		P 425	(B 405)	
HL 41DD ^a)	(ABC 1)		P 615	(B 605)	
HL 133 ^a)	(CC 2)		P 625 A	—	
HL133DD ^a)	(CBC 1)		P 625 B	—	
HL 210	B 228		P 650	—	
HL 607	(A 630) ^a)		PA 20 ^a)	(AD 1)	
HL 610	(A 630) ^a)		PA 40	—	
HL 1320 ¹)	(CC 2)		PD 220 ¹)	(B 240)	
HL/DD/ 1320 ¹)	(CBC 1)		PD 220 A ¹)	(B 240)	
L 2	B 217	B 228	Pen 24 ^a)	(KL 4)	
			Pen 25 ^a)	(KL 4)	

MAZDA

MAZDA	PHILIPS	PHILIPS	MAZDA	PHILIPS	PHILIPS
Pen 45 ^{a)}	(AL 4)		SG 215	B 262	
Pen45DD ^{a)}	(ABL 1)		SG 215 VM	(B 255)	
Pen 220	C 243N		SG 410	B 442	
Pen 220 A	(C 243N)		SG 610	(A 642)	
Pen 230	(C 243N)		SP 22 ^{a)}	(KF 1)	
Pen 231	(C 243N)		SP 41	—	
Pen 383	—		SP 42	—	
Pen 425	C 443		SP 210 ^{a)}	(KF 1)	
Pen 1330 ¹⁾	CL 1 ¹⁰⁾		SP 215 ^{a)}	KF 1	
Pen 1340	—		SP 1320	—	
Pen 1360	—		SP 1330	—	
Pen 2020	—		SP 2020	—	
Pen 3520 ¹⁾	(CL 4)		SP 2220	—	
Pen 3820	—		SP 3020	—	
Pen DD45	—		T 11 ^{a)}	(4686)	
PenDD453	—		T 21 ^{a)}	4686	
PenDD1360	—		T 31 ^{a)}	(4686)	
Pen DD 4020 ¹⁾	(CBL 1)		TH 41	—	
PenDD4021	—		TH 233	—	
PP 3/250	(E 406N)		TH 2320 ¹⁾	(CCH 2) ^{a)}	
PP 3/425	E 703		TH 2321 ¹⁾	(CCH 2) ^{a)}	
PP 5/400	(E 408N)		TP 22	—	
PP 3521	—		TP 23	—	
PV 2	B 205		TP 25	—	
PV 215	(B 205)		TP 1340	—	
PV 225	(B 205)		TP 2620	—	
PV 410	(B 405)		TS 215	—	
PV 425	(C 405)*		TV 250	F 704	
PV 610	B 605		U 21	—	
PV 625	(C 603)		U 30/250	1802	
PV 625 A	(C 603)		U 60/500	505	
QP 230	—		U 65/550	1562	
QP 240	—		U 75/300	505	
RH 1	1562		U 120/350	1832	
S 215 A	B 252	B 262	U 120/500	1832	
S 215 B	B 262		U 150/1100	—	
S 215 VM	B 255		U 403	—	
SG 207	(B 242)*	B 262	U 4020 ^{a)}	CY 1 ^{a)}	
			UD 41	—	

MAZDA

MAZDA	PHILIPS	PHILIPS
UU 2	506	
UU 3	—	
UU 4 ^{a)}	1561	
UU 5 ^{a)}	1561	
UU 6	—	
UU 7	—	
UU 30/150	1801	
UU 30/250	1801	
UU 60/250	506	
UU120/250	1561	
UU120/350	1561	
UU120/500	1561	
UU 4020 ¹⁾	CY 2^{b)}	
V 914 ^{a)}	AB 2	

MAZDA	PHILIPS	PHILIPS
VP 22 ^{a)})	(KF 3)	
VP 23 ^{a)})	(KF 3)	
VP 41	—	
VP 133	—	
VP 210 ¹⁾)	(KF 2)	
VP 215 ¹⁾)	(KF 2)	
VP 1320 ¹⁾)	(CF 2)	
VP 1321	—	
VP 1322	—	
VS 215	(B 255)	

MEGATRON

MEGA-TRON	PHILIPS	PHILIPS
AB 1	AB 1	
M 428	E 424N	
M 446	E 446	
M 447	E 447	
M 453	E 443H	
M 455	E 455	
M 462	E 452T	

MEGA-TRON	PHILIPS	PHILIPS
M 463 ^{a)})	E 463	
S 1	373	
S 2	506	
V 409	(E 406N)	
V 424	B 424	
V 442	B 442	
V 453	C 443	

METAL

METAL	PHILIPS	PHILIPS
6/100 D	(A 409)	A 415
0,06 D	(A 409)	A 415
AZ 920	A 109	

METAL	PHILIPS	PHILIPS
BW 3	(C 243N)	
BW 303	(B 205)	
BW 602	(B 205)	

METAL

METAL	PHILIPS	PHILIPS
BW 704	(B 205)	
BW 1304	—	
BX 604	(B 205)	
BY 1	(A 241)*	
BY 2	(B 252)	B 262
BY 3	(C 243N)	
BY 6	(B 252)	B 262
BY 1013	A 209	B 217
BY 1210	(A 209)	B 217
BY 1814	B 217	B 228
BY 1815	B 217	B 228
BY 2010	(B 217)	B 228
BY 2020	(B 217)	B 228
BY 2023	(A 225)*	B 228
CI	(A 441N)	
CL 25	(A 415)	
CL 52	(A 209)	
CL 62	(A 209)	
CL 64 B	(A 415)	
CL 104	B 406	B 405
CL 124	(B 406)	B 405
CL 152	(A 225)*	B 228
CL 162	(A 209)	
CL 164	A 425	B 438
CL 202	(A 209)	
CL 252	(A 209)	
CL 254	(A 415)	
CL 1257	F 708	
D2-30	1802	
D2-30B	1801	
D3-50B	506	
D3-80B	506	
D5-125B	1561	
DG	A 441N	
DO 2-30B	1801	
DW 1	(E 441)	
DW 1B	(E 441)	
DW 2	(E 442)	E 452T

METAL	PHILIPS	PHILIPS
DW 3	C 443	
DW 6	E 442	E 452T
DW 7	E 452T	E 446
DW 8	E 455	E 447
DW 9	E 443H	
DW 11	E 443H	
DW 302	(D 404)	
DW 601	(E 406N)	
DW 702	(C 405)*	
DW 704	(E 409N)	
DW 802	(B 409)	
DW 1003	(E 409N)	
DW 1011	(E 424N)	
DW 1111	(E 415)*	E 424N
DW 1508	E 415*	E 424N
DW 3020	(E 438)	
DW 3559	(E 438)	
DW 4011	(E 424N)	E 499
DW 4023	E 438	
DX 3	B 443	
DX 502	B 405	
DX 804	B 409	
DY 604	(B 406)	B 405
DZ 1	A 441N	
DZ 2	A 442	B 442
DZ 811	A 409	A 415
DZ 813	A 409	A 415
DZ 908	A 409	A 415
DZ 1508	A 415	B 424
DZ 1623	(A 415)	B 424
DZ 2222	A 425	B 438
DZ 3529	(A 435)	
FW 402	(C 603)	
FZ 906	A 609	
G 7-85	1562	
GM	(A 441N)	
GW 302	E 703*	
GW 402	F 704	

METAL

METAL	PHILIPS	PHILIPS
K 30	1562	
KD 02.30	1802	
KD 02.30B	1801	

METAL	PHILIPS	PHILIPS
KD 0.380B	506	
KD05.125B	1561	
RM	A 441N	

M.P.

M.P.	PHILIPS	PHILIPS
DL 4	A 409	A 415
DL 4A	A 415	B 424
DL 4B	B 415*)	B 424
DL 4V	E 424N	
E 4A	1802	
E 4B	1832	
E 4C	1801	
E 4D	506	
E 4E	1561	
E 4G	1817	
E 4F	1815	
EHP 4V	E 447	
EHP 20	B 2047	
ESG 4V	E 455	E 447
ESG 20	B 2045	
HM 4A	A 425	B 438
HM 4B	B 438	
HM 4V	E 438	
HM 20	B 2038	
HP 4V	E 446	

M.P.	PHILIPS	PHILIPS
HP 20	B 2046	
LU 4	B 406	B 405
LU 4A	B 409	
LU 4B	B 405	
SG 4A	A 442	B 442
SG 4B	B 442	
SG 4V	E 452T	E 446
SG 20	B 2052T	B 2046
U 4C	D 404	
U 4D	D 404	
U 4E	F 410	
U 4F	—	
UP 4B	B 443	C 443
UP 4C	C 443	
UP 4D	E 443H	
UP 4E	F 443N	
UP 4V	E 463	
UP 5B	B 543	
UP 20	B 2043	

MULLARD

MULLARD	PHILIPS	PHILIPS
2 D 2 ^(c)	KB 2	
2 D 4	AB 1	

MULLARD	PHILIPS	PHILIPS
2 D 4 A ^b	AB2	
2 D 4 B	(EB 4)	

MULLARD

MULLARD	PHILIPS	PHILIPS	MULLARD	PHILIPS	PHILIPS
2 D 6 A	EB 4		AT 4	4675	
2 D 13	CB 1		B 13	C 1	
2 D 13 A	CB 2		B 13 A	C 2	
2 D 13 C ⁶⁾	CB 2		B 13 B	C 3	
054 V	—		DA 1	KC 50	
104 V	(E 409N)		DA 2	KC 51	
144 V	E 415*)	E 424N	DA 3	KD 50	
154 V	(E 415*)	E 424N	DAS 1	KE 50	
164 V	(E 415*)	E 424N	DB 1	DC 50	
244 V	E 424N		DB 3	DD 50	
244 VX	E 424N		DBS 1	DE 50	
354 V	(E 438)		DG 20	B 2041	
484 V	(E 438)	E 499	DH 4	E 448	
484 VX	E 438		DH 20	B 2048	
604 T	(F 460)		DO 10	—	
904 V	(F 460)		DO 20	(F 704)	
994 V	(E 499)		DO 24	F 410	
3935 T	(B 252)	B 262	DO 25	—	
4001	DG 16-1		DO 26	(E 707)	
4001 A	DB 16-1		DO 27	E 707	
4002	DG 9-1		DO 34	4641	
4002 A	DB 9-1		DU 1	1802	
4002 T	(B 252)	B 262	DU 2	506	
4028 T	(E 455)	E 447	DU 3	1803	
6001	—		DU 4	505	
A 41-B4	DB 9-3		DU 5	373	
A 41-G4	DG 9-3		DU 10	(505)	
AC 3	F 109*)		DU 15	(1562)	
AC 042	—		DW 1	1801	
AC 044	(E 406N)		DW 2	506	
AC 044 X	D 404		DW 2 X	506	
AC 054	E 406N		DW 3	1561	
AC 064	(C 405*)		DW 4	1561	
AC 084	(E 408N)		DW 4/350	1561	
AC 084 N	(E 408N)		DW 4/500	1561	
AC 084 NX	E 408N		DW 5	1832	
AC 104	(E 409N)		DW 7	4646	
AC/DC	E 441		DW 7 X	1805	
AP 4	4676		DW 8	(1560)	

MULLARD

MULLARD	PHILIPS	PHILIPS	MULLARD	PHILIPS	PHILIPS
DW 15	1562		IW 6/60 ^a)	EZ 2	
DW 16	(1560)		IW 6/100 ^a)	EZ 3	
E 40-G3	DG 7-1		IW 6/175 ^a)	EZ 4	
E 40-N3	DN 7-1		L 20	B 2006	
E 41-B4	DB 9-3		M 46-12	MW 31-2	
E 41-G4	DG 9-3		M 46-15	MW 39-2	
E 42-B6	DB 16-2		MD 4	AA 50	
E 42-G6	DG 16-2		MM 4 V	E 455	
E 46-10	DW 25-1		MM 20	(B 2047)	
E 46-12	DW 31-2		MPS 4	MS 11-1	
E 46-B10	DB 25-1		MS 11-1	MS 11-1	
E 46-G10	DG 25-1		MS 22-1	MS 22-1	
EL 50	4654		MW 31-3	MW 31-3	
EM 46-12	SW 31-2		MW 39-3	MW 39-3	
FC 2 ¹⁾	(KK 2)		Pen 4DD ¹⁾	ABL 1	
FC 2 A ¹⁾	KK 2		Pen 4 V	(E 453)	E 463
FC 4 ¹⁾	AK 2		Pen 4VA ¹⁾	(E 463)	
FC 6	EK 2		Pen 4VB ¹⁾	AL 4	
FC 13	CK 1		Pen 4VX	(E 453)	
FC 13 C ¹⁾	CK 1		Pen 6VA ¹⁾	EL 2	
FW 4/500	—		Pen 13	CL 1	
GT 4 A	4686		Pen 13A	CL 4	
GT 4 H	4690		Pen 13C ¹⁾	CL 1	
GT 6 H	EC 50		Pen 20	B 2043	
H 13	(CC 2)		Pen 26	CL 2	
H 20	B 2099		Pen 36	(CL 4)	
HL 13	CC 2		Pen 36C ¹⁾	CL 4	
HL 13 C ¹⁾	CC 2		Pen40DD ¹⁾	CBL 1	
HL 20	B 2038		Pen 412 ¹⁾	4684	
HVR 1	(1875) ^a		Pen 428 ¹⁾	4688	
HVR 2	1877		Pen A ⁴¹⁾	AL 4	
IW 2 ^a)	506		PenA4DD ¹⁾	ABL 1	
IW 2A ^a)	506		Pen A6 ¹⁾	EL 3	
IW 3 ^a)	1561		Pen B 4 ¹⁾	AL 5	
IW 3 B ^a)	AZ 3		Pen B 6 ¹⁾	EL 5	
IW 4 ^a)	1561		PM 1 A	(A 225) ^a	B 228
IW 4/350 ^a)	AZ 3		PM 1 DG	(A 241) ^a	
IW 4/500 ^a)	AZ 4		PM 1 HF	(B 217)	

MULLARD

MULLARD	PHILIPS	PHILIPS		MULLARD	PHILIPS	PHILIPS
PM 1 HL	B 228			PM 12 V	(B 255)	
PM 1 LF	A 209	B 217		PM 12 X	(B 255)	
PM 2	(B 205)			PM 13	B 442	
PM 2 A	—			PM 13 DC	(B 442)	
PM 2 B ¹)	(KDD 1)			PM 13 X	B 442	
PM 2 BA ¹)	KDD 1			PM 14	A 442*)	B 442
PM 2 DL	(B 217)			PM 16	(A 642)	
PM 2 DT	(B 217)			PM 21	(D 143)	
PM 2 DX	(B 217)			PM 22	(C 243N)	
PM 2 HL	B 228			PM 22 A	C 243N	
PM 2 I.O	(B 228)			PM 22 C	C 243N	
PM 3	A 410	A 415		PM 22 D	—	
PM 3 A	B 438			PM 22 K	(C 243N)	
PM 3 AX	A 425	B 438		PM 22 P	(C 243N)	
PM 3 B	(B 438)			PM 24	B 443	C 443
PM 3 BX	(B 438)			PM 24 A	C 443	
PM 3 D	B 424			PM 24 AC	C 443N	
PM 3 DC	B 424			PM 24 B	(E 443N)	
PM 3 X	A 409	A 415		PM 24 C	E 443N	
PM 4	(B 409)			PM 24 D	F 443	
PM 4 A	(A 409)	A 415		PM 24 DC	C 443N	
PM 4 B	(A 425)	B 438		PM 24 E	F 443N	
PM 4 C	B 409			PM 24 M	(E 443H)	
PM 4 DG	A 441N			PM 24 X	(C 443N)	
PM 4 DS	A 414K			PM 25	B 543	
PM 4 DX	A 415	B 424		PM 25 DC	B 543	
PM 4 V	(B 409)			PM 26	C 643*)	
PM 4 X	(B 405)			PM 202	—	
PM 5	(A 630*)			PM 252	(B 205)	
PM 5 A	(A 630*)			PM 254	(C 405*)	
PM 5 B	(A 630*)			PM 254X	B 405	
PM 5 D	A 630*)			PM 256	C 606*)	
PM 5 X	(A 615*)	A 609		PM 256A	—	
PM 6	(B 605)			Q 4 V	(E 453)	E 463
PM 6 D	A 615*)	A 609		QP 22	—	
PM 11	(C 142)			QP 22 A	—	
PM 12	B 252	B 262		QP 22 B	—	
PM 12 A	B 262			S 4 V	E 442	E 452T
PM 12 M	B 255			S 4 VA	(E 452T)	E 446

MULLARD

MULLARD	PHILIPS	PHILIPS
S 4 VB	E 452 T	E 446
S 4 VX	E 442 S	
SD 4 ¹⁾	E 444	
SD 20 ¹⁾	B 2044	
SG 20	B 2052 T	B 2046
SG 20 A	B 2042	B 2052T
SP 2 ¹⁾	KF 1	
SP 4	E 446	
SP 4 B	—	
SP 4 C	—	
SP 6	EF 6	
SP 13	CF 1	
SP 13 B	—	
SP 13 C	—	
SP 20	B 2046	
T 4 D	AA 50	
T 6 D	EA 50	
TD 4	E 444 S	
TD 20	B 2044 S	
TDD 2 ⁴⁾	KBC 1	
TDD 2 A ⁴⁾	(KBC 1)	
TDD 4 ¹⁾	ABC 1	
TDD 6	EBC 3	
TDD 13	CBC 1	
TDD 13C ¹⁾	CBC 1	
TDD 25	—	
TH 4 ¹⁾	(ACH 1)	
TH 4 A ¹⁾	(ACH 1)	
TH 13 C ¹⁾	(CCH 2)	
TH 21 C	—	
TH 22 C	—	
TP 4	—	
TSE 4	4696	
TSP 4 ¹⁾	4673	
TT 4	—	
TV 4	AM 1	
TV 4 A	AM 2	
TV 6	EM 1	
TV 6 A	C/EM 2	

MULLARD	PHILIPS	PHILIPS
UR 1	CY 1	
UR 1 C ⁴⁾	CY 1	
UR 2	CY 2	
UR 3	CY 2	
UR 3 C ¹⁾	CY 2	
VH 4	E 449	
VH 20	B 2049*	
VM 4 V	E 445	E 453
VM 20	B 2045	B 2047
VP 2 ¹⁾	KF 2	
VP 2 A ¹⁾	KF 2	
VP 2 B	—	
VP 4	E 447	
VP 4 A	AF 2	
VP 4 B ¹⁾	—	
VP 4 F	—	
VP 6	EF 5	
VP 13 A	CF 2	
VP 13 C	—	
VP 13 D	CF 3	
VP 13 P	—	
VP 20	B 2047	

NOVUM

NOVUM	PHILIPS	PHILIPS
G 405	1801	
G 453	1810	
G 465	1803	
G 4002	1561	
G 4004	1817	

NOVUM	PHILIPS	PHILIPS
G 4501	506	
G 4601	1805	
Gg 022	—	
Gg 033	—	
Gg 052	—	

OXYTRON

OXY- TRON	PHILIPS	PHILIPS
252	A 241°)	
605	(B 406)	B 405
606	A 609	
606b	A 609	
615	B 415°)	B 424
805	(A 609)	
825	A 630°)	
DE 1	1802	
DE 2	506	
DE 3	1561	
DE 4	1801	
DE 5	—	
DE 6	AZ 1	
DP 1	B 543	
DP 2	B 443	C 443
DP 3	C 443	
DPH	E 443H	
DP 5	(E 443H)	
DP 7	AL 1	
DS 1	A 442°)	B 442
DS 2	B 442	
DT 1	A 409	A 415
DT 2	A 415	B 424
DT 3	B 415°)	B 424
DT 4	A 425	B 438
DT 5	B 425	B 438
DT 6	B 409	

OXY- TRON	PHILIPS	PHILIPS
DT 7	(B 409)	
DT 8	B 405	
DT 9	B 405	
DT 10	C 405°)	
DT 11	D 404	
DT 12	—	
DT 13	(A 109)	
EO 400c	506	
EO 400d	1801	
EO 400e	1802	
EO 400f	1561	
JMO 2007	(B 2038)	
JMO 2010	B 2038	
JMO 2050	(B 2052T)	
JMO 2051	B 2043	
JMO 2052	(B 2045)	
MO 108	(A 209)	B 217
MO 252	A 241°)	
MO 402	B 405	
MO 404a	B 409	
MO 404b	B 406	B 405
MO 405	(B 409)	
MO 407a	B 415°)	B 424
MO 407b	A 415	B 424
MO 408	A 409	A 415
MO 430	A 425	B 438
MO 430b	(A 415)	B 424

OXYTRON

OXY- TRON	PHILIPS	PHILIPS
MO 450a	B 442	
MO 450b	A 442*)	B 442
MO 450c	A 442*)	B 442
MO 451a	B 443	
MO 451b	C 443	
MO 551	B 543	
MO 602a	C 603	
MO 602b	B 605	
MO 606	A 609	
MO 606b	A 609	
MO 610	(A 615*)	A 609
MRO 605	B 406	B 405
MRO 615	(B 415*)	B 424
MRO 805	(A 609)	
MRO 825	A 630* ;	
OD 407a	B 415*)	B 424
OD 407b	A 415	B 424
OE 400d	1801	
OE 400e	1802	
OE 400f	1561	
OHR 130	A 425	B 438
OHR 430b	(A 415)	B 424
OJD 2007	(B 2038)	
OJHP 2053	(B 2046)	
OJHP 2054	B 2047	
OJR 2010	B 2038	
OJR 2051	B 2043	
OJS 2050	(B 2052T)	
OJS 2052	(B 2045)	
OS 450	A 442*)	B 442
OS 450a	B 442	
OS 450b	A 442*)	B 442
OU 404a	B 409	
OU 404b	B 405	
OUP 451a	B 443	
OUP 451b	C 443	
OUP 551	B 543	
OVD 407	(E 424N)	

OXY- TRON	PHILIPS	PHILIPS
OVHP 453	E 466	
OVHP 454	E 447	
OVR 410	(E 438)	
OVS 450	E 452T	
OVS 452	E 455	
OVU 403	E 409N	
OVUP 451	E 453	
UE 1	CY 1*)	
UE 2	CY 2*)	
UH 3	CF 3*)	
UH 7	CF 7*)	
UP 2	CL 2	
UP 5	CL 4	
UR 3	—	
UT 2	CC 2*)	
VMO 407	E 424N	
VMO 410	(E 438)	
VMO 450	E 452T	
VMO 451	E 442S	
VMO 452	E 455	
VR 2	—	
VR 3	—	
VS 1	E 452T	
VS 2	E 455	
VT 1	(E 424N)	
VT 2	(E 438)	
VT 3	AC 2	

PIX

PIX	PHILIPS	PHILIPS
Pix 2	(A 209)	B 217
Pix 3	A 209	B 217
Pix 4	(A 225*)	
Pix 9	A 425	
Pix 10	A 409	A 415
Pix 11	(A 435)	
Pix 20	(B 228)	
Pix 25	(B 262)	
Pix 40	B 406	B 405
Pix 40/250	506	
Pix 45	A 442*)	B 442
Pix 90/A((E 438)	
Pix100/A(E 415*)	E 424N
Pix 120	(B 205)	

PIX	PHILIPS	PHILIPS
Pix 120/500	1561	
Pix 140	B 409	
Pix 210	(B 217)	B 228
Pix215SVM	(B 255)	
Pix 230	—	
Pix 420	B 405	
Pix 430	(C 405*)	
Pix 450/AC	(E 452T)	
Pix 475	(D 404)	
Pix 500	506	
Pix 4100	(F 410)	
Pix AC/4P	(E 409N)	
PixAC4VM	(E 445)	E 455

RADIO-RECORD

RADIO-RECORD	PHILIPS	PHILIPS
2 L 0	(B 405)	
5 XX	(A 409)	A 415
A 2002	B 252	B 262
A 2004	A 442	B 442
A 2004 S	B 442	
A 5004	E 438	
AC/HL	(E 424N)	E 499
AC/P	—	
AC/PT*)	(E 463)	
AC/S	(E 452T)	E 446
AC/VS	E 445	E 455
AS 2004	(A 442*)	B 442
DH 204	E 447	
DH 504	E 446	
DL 2	B 217	B 228
DM 15	A 241*)	
DM 154	—	
DM 300	A 441N	

RADIO-RECORD	PHILIPS	PHILIPS
Dn 44	E 441N	
Dn 64	(E 409N)	
Dn 124	—	
Dn 154	E 415*)	E 424N
Dn 254	E 424N	
Dn 284	E 424N	
Dn 404	E 438	
Dn 754	(E 499)	
Dn 904	E 453	
Dn 1004	E 443N	
Dn 2004	E 442	E 452T
Dn 3004	(E 452T)	E 446
Dn 5004	E 445	E 455
Dn 9014	E 452T	E 446
DR	(A 441N)	
FW 350	1561	
G 102	(B 2006)	
G 252	(B 2038)	

RADIO-RECORD

RADIO-RECORD	PHILIPS	PHILIPS
G 752	(B 2099)	
G 1002	B 2043	
G 5002	B 2045	
G 9002	B 2052T	
H 2	B 228	
L 2	(B 217)	B 228
LP 2	—	
M 15	(A 209)	
M 54	(B 405)	
M 64	C 405*)	
M 72	(B 205)	
M 94	(B 409)	
M 96 S	(B 605)	
M 102	A 209	B 217
M 104	B 409	
M 142	(B 217)	B 228
M 144	A 415	B 424
M 144 S	B 415*)	B 424
M 204	(A 415)	B 424
M 212	B 217	B 228
M 254	B 424	
M 300	A 409	A 415
M 300 S	(B 415*)	B 424
M 350	A 425	B 438
M 350 S	(B 438)	
M 400	(B 405)	
M 400 S	(B 405)	
M 504	(B 438)	
M 604	C 443	
M 704	C 443	
M 1002	(C 243N)	
M 1004	B 443	C 443
M 1006 S	B 543	
P 2	(B 205)	
PP 230	C 243N	
PT 2	(C 243N)	
R 14	1802	
R 24	1801	
R 75/1000	4646	

RADIO-RECORD	PHILIPS	PHILIPS
R 78	1562	
R 104	1832	
R 134	505	
R 138*)	505	
R 145	505	
R 200	328	
R 202	1002	
R 204	1702	
R 215	328	
R 216	451	
R 222	DC 1/50	
R 223	1201*)	
R 233	506	
R 234	506	
R 235	1805	
R 238*)	506	
R 240	1561	
R 241	1561	
R 245	506	
R 256	1560	
R 278	—	
R 470	(505)	
R 740	—	
RG 22	—	
RG 24	(1817)	
RRR 45	1802	
RRR 46	—	
RRR 134	(505)	
RRR 145	505	
RRR 156	—	
RRR 234	—	
RRR 245	1561	
S 2	B 252	B 262
SA 2004	(A 442)	B 442
SM 94	(B 409)	
SM 144	(A 415)	B 424
SM 300	(A 409)	A 415
SM 350	(A 425)	B 438
SM 400	B 406	B 405

RADIO-RECORD

RADIO-RECORD	PHILIPS	PHILIPS
SM 1004	B 443S	
SP 2	—	
T 34	D 404	
T 78	(F 708)	
T 94	(E 406N)	
T 104	(F 410)	
T 114	F 410	
T 416	E 408N	
T 730	F 704	

RADIO-RECORD	PHILIPS	PHILIPS
T 1060	MC 1/50	
T 1304	E 443H	
TB 50/1000	4641	
VS 2	B 255	
W 10	—	
W 15	329	
W 20	452	
W 1501	1011	

RECTRON

RECTRON	PHILIPS	PHILIPS
27 TV	3500	
R 7 ZA	3510	
R 8 ZB	3531	
R 9 TA	3512	
R 10 T	3513	
R 11 T	3515*)	3530
R 12 G	3530	
R 12 T	3515*)	3530
R 12 Y	—	
R 21	1700	
R 21 H	—	
R 22	(1010)	
R 24/6	367	
R 33	(1010)	
R 44	328	
R 45	(1326)	
R 45 B	(1326)	
R 55	451	
R 60	(1325*)	1725

RECTRON	PHILIPS	PHILIPS
R 110/1/II	1325*)	1725
R 110 E/P	(1325*)	1725
R 120/1,3	1325*)	1725
R 200/1,3/		
III	1060	
R 220	1702	
R 250	1701	
R 254	1701	
R 0337	1201*)	
R 0423	1801	
R 0424	1802	
R 0431	1561	
R 0433	1817	
R 0437	506	
R 0446	505	
R 0452	1815	
R 0453	1803	
R 0457	1805	
R 0481	1832	

RECTRON

RECTRON	PHILIPS	PHILIPS
R 500	1072	
R 0531	1560	
R 0771	1562	
R 1000	(1074)	
R 1000/III	—	
R 1029	—	
R 1709	367	
R 1767	—	
R 2000	1762	
R 2005	1763	
R 2050	1763	
R 2150	1765	
R 3000	1077	

RECTRON	PHILIPS	PHILIPS
R 4000	1062	
Reico 500	506	
TS 2	—	
TS 4	—	
WE 6	340	
WE 15	1904	
WE 22	501	
WE 33	452	
WE 34	1011	
WE 44	329	
WE 45	1331	
WE 46	1014	
WE 55	(452)	

RING

RING	PHILIPS	PHILIPS
DX 2	(B 217)	B 228
HP 2 ¹⁾	KF 1	
LF 2	(B 217)	B 228
LP 2	—	
MP 2	—	
PP 2	(C 243N)	
PT 2	C 243N	

RING	PHILIPS	PHILIPS
QP 2	—	
SG 2	B 252	
SWG 2	(B 262)	
SX 2	B 262	
VP 2 ¹⁾	KF 2	
VS 2	B 255	
X P 2	—	

SATOR-ORION

SATOR	PHILIPS	PHILIPS
A 4	A 409	A 415
A 10	(A 409)	A 415
A 11	(A 409)	A 415
A 12	(A 409)	A 415

SATOR	PHILIPS	PHILIPS
A 14	A 425	B 438
A 16	(A 409)	A 415
A 18	A 409	A 415
A 19	(B 405)	

SATOR-ORION

SATOR	PHILIPS	PHILIPS		
A 20	(A 209)			
A 21	(A 409)	A 415		
A 22	A 425	B 438		
A 23	(A 409)	A 415		
A 24	(B 405)			
A 25	(B 405)			
A 41	(A 409)	A 415		
A 42	(A 425)	B 438		
A 43	A 425	B 438		
A 49	A 409	A 415		
A 57	C 509A			
A 65	A 409	A 415		
B 9	A 441N			
B 10	A 441N			
B 11	A 441N			
DG 4	A 441N			
DLP 51	AL 1			
DVG 51	AZ 1			
E 4	B 409			
E 10	(A 409)	A 415		
E 11	(A 409)	A 415		
E 14	(A 425)	B 438		
E 15	(A 409)	A 415		
E 43	C 443			
E 100	—			
EG 403	1802			
EG 406	373			
EG 410	1832			
EG 420	1832			
F 4	B 415*)	B 424		
GL 4	1561			
GL 4/0,15	1802			
GL 4/0,30	1801			
GL 4/0,40	1802			
GL 4/0,6D	1801			
GL 4/0,6E	373			
GL 4/0,60	506			
GL 4/0,80	506			
GL 4/1	506			
			GL 4/1 D	506
			GL 4/1 E	505
			GL 4/2	1561
			GL 4/2 D	1561
			GL 4/2 E	1832
			H 4	A 415
			H 80	A 415
			H 100	B 415*)
			IKA	A 409
			K 4	(E 408N)
			L 4	B 405
			L 4 S	(B 405)
			L 24	(B 405)
			L 43	B 443
			L 44	(B 405)
			L 100	B 605
			L 103	B 543
			LL 4	D 404
			LL 25	(B 405)
			LL 415	B 443
			LL 416	B 443S
			LL 610	(B 543)
			M 4	C 405*)
			M 43	C 443
			N 43	B 443S
			NA 4	(E 409N)
			NC 4	E 442
			NC 4 A	(E 442)
			NC 4 B	(E 442)
			NCC 4	E 452T
			ND 4	E 424N
			NDD 40	AB 1
			NDD 51	AB 2
			NDT 51	ABC 1
			NDG 4	E 441
			NDG 480	B 2041
			NDS 42	E 444
			NDS 182	B 2044
			NE 4	E 409N

SATOR-ORION

SATOR	PHILIPS	PHILIPS	SATOR	PHILIPS	PHILIPS
NE 43	E 453		NW 180	(B 2038)	
NE 180	B 2006		P 4	E 406N	
NE 183	B 2043		P 43	E 443H	
NEP 51	AF 3		P 205	A 409	A 415
NH 41	E 415*)	E 424N	P 207	(B 405)	
NHP 51	AF 7		P 209	A 409	A 415
NM 4	E 424N		P 211	(A 409)	A 415
NMO 46	AK 1		S 4	(B 442)	
NMO 51	AK 2		S 100	B 442	
NN 4	(E 415*)	E 424N	SR 100	1904	
NP 43	E 463		SR 150	1911	
NPG 45	B 2042	B 2052T	SR 180	1928	
NR 4	(E 499)		UDD 51	CB 2	
NR 41	E 499		UDD 80	—	
NS 4	(E 452T)	E 446	UDDT 51	CBC 1	
NS 180	B 2042	B 2052T	UEP 51	CF 3	
NSS 4	(E 442S)	E 452T	UEP 103	—	
NSS 42	E 452T	E 446	UHP 52	CF 7	
NSS 43	E 446		UHP 103	—	
NSS 44	E 449		UKP 403	—	
NSS 45	E 448		ULP 51	CL 2	
NSS 180	B 2052T		ULP 204	B 2043	
NSS 183	B 2046		UMD 40	(AB 2)	
NT 51	AC 2		UMO 51	CK 1	
NU 4	E 424N		UMO 106	—	
NU 41	(E 424N)		UPG 105	—	
NU 180	B 2038		UVG 51	CY 2	
NVG 4002	—		VEG 51	CY 1	
NVS 4	E 445	E 445	VG 406	1801	
NVS 42	E 455	E 447	VG 410	506	
NVS 43	E 447		VG 411	1805	
NVS 180	B 2045	B 2047	VG 420	1561	
NVS 183	B 2047		VG 421	1815	
NW 4	E 438		W 4	A 425	
NW 4/1	E 438		W 100	(B 438)	B 438

SIEMENS

SIEMENS	PHILIPS	PHILIPS
110 er	—	
115 er	—	
A	—	
Aa	(4605)	
Ba	4627	
Bb	—	
Be	—	
BEb	—	
Bf	—	
Bh	—	
Bi	—	
BN	—	
BO	4605	
Ca	—	
Cb	—	
Cd	—	
Ce	—	
Cf	—	
CO	4621	
Da	—	
Ea	—	
EW 1	—	
EW 2	(1905)	
EW 20	1916	
EW 28b	1923	
EW 117	—	
EW 120	—	
EW 121	—	
EW 0202	—	
EW 0405	—	
EW 0405b	—	
EW 0417	1923	
EW 0450	—	
EW 0501	—	
EW 0502	—	
EW 0502b	—	
EW 0503	—	
EW 0506	(501)	
EW 0550	—	

SIEMENS	PHILIPS	PHILIPS
EW 0603	—	
EW 0620	—	
EW 1005	1914	
EW 1090	—	
EW 1101	(1905)	
EW 1102	1917	
EW 1104	1916	
EW 1106	1914	
EW 1110	1914	
EW 1150	—	
EW 1303	—	
EW 1408	—	
EW 1410	—	
EW 2102	—	
Gl 0,1b	1010	
Gl 0,2c	—	
Gl 1	328	
Gl 1b	(1325)*)	1725
Gl 1,5	(1324)*)	
Gl 1,5h	(1325)*)	1725
Glz 40/1,5	(1324)*)	
Glz 40/31	(1119)	
Glz 40/6S	(367)	
Glz 80/1,5	(1325)*)	1725
OBE	—	
OCB	—	
OCF 10	—	
OCF 14	(B 105)*)	
OCK	4620	
OCK 5	—	
OCL 11	—	
OCL 12	(B 205)	
ODC	—	
OR	—	
R	—	

STANDARD

STAN-DARD	PHILIPS	PHILIPS		STAN-DARD	PHILIPS	PHILIPS
1 A 7 ^a)	(1561)			4037-A	—	
1 D 4 ^a)	(CY 2) ^a)			4039-A	—	
1 D 5 ^a)	(CY 1) ^a)			4101-D	4606	
4 D 1 ⁱ)	(CC 2)			4101-DL	4606	
5 B 1	B 262			4102-D	4607	
7 A 2 ⁱ)	E 463			4104-D	4616	
7 A 3 ⁱ)	AL 4			4205-D	—	
7 D 3 ⁱ)	(CL 2) ^a)			4205-E	—	
7 D 5	—			4211-E	—	
7 D 6 ⁱ)	(CL 4) ^a)			4212-D	—	
7 D 7 ⁱ)	(CL 1)			4215-A	—	
7 D 8 ⁱ)	(CL 4) ¹⁰)			4215-AB	—	
8 A 1	(E 446)			4239-A	—	
8 A 2	(E 446)			DDA 1	(AB 1)	
8 D 2 ⁱ)	CF 7		AF 3	HLA	(E 499)	
9 A 1	(E 447)			HLA 1	(E 499)	
9 A 3 ⁱ)	(AF 7)			HLA 2	(F 460)	
9 D 2 ⁱ)	(CF 3)			HLB 1	(B 228)	
10 D 1 ⁱ)	CB 2			P 485	B 406	B 405
11 A 1 ⁱ)	(ABC 1)			PA 1	—	
11 A 2 ⁱ)	(ABC 1)			PA 4	(B 405)	
11 D 3 ⁱ)	(CBC 1)			PB 1	—	
15 A 2 ⁱ)	(AK 2)			Pen A 1	E 443H	
15 D 1 ⁱ)	(CK 3)			Pen B 1	C 243N	
20 A 1	—			R 1 ^a)	506	
102 D	4607			R 2 ^a)	1561	
205 E	—			R 3 ^a)	1561	
262 A	—			SGA 1	E 452T	E 446
4001-AB	—			VLS 61	—	
4002-A	—			VSCA 1	E 455	E 447
4002-AB	—					
4002-B	—					
4004-AB	—					
4005-AB	—					
4011-B	—					
4019-A	4630					
4020-A	4631					
4021-A	4617					
4022-A	4609					

TEKADE

TEKADE	PHILIPS	PHILIPS
2 L 20	B 205	
2 U 15	A 209	
3 G 130	1201*)	
4 A 07	A 415	B 424
4 A 08	A 415	B 424
4 A 08 n	A 415	B 424
4 A 10	A 415	B 424
4 A 15	(A 415)	B 424
4 A 80	E 415*)	E 424N
4 A 80 n	E 415*)	E 424N
4 A 90	(E 424N)	
4 A 120	E 409N	
4 B 06	A 409	A 415
4 F 06	A 409	A 415
4 G 15	1802	
4 G 25	1802	
4 G 30	1801	
4 G 35	1802	
4 G 105	506	
4 G 200	1561	
4 H 07	A 409	A 415
4 H 07 n	A 409	A 415
4 H 08	A 415	B 424
4 H 80	E 415*)	E 424N
4 H 130	E 409N	
4 HA 130	—	
4 K 30	—	
4 K 32	(C 405)*	
4 K 50	(D 404)	
4 K 60	D 404	
4 K 110	—	
4 L 11	B 405	
4 L 12	B 405	
4 L 13	B 409	
4 L 14	B 409	
4 L 15	B 409	
4 L 29	—	
4 L 31	—	
4 N 08	A 409	A 415

TEKADE	PHILIPS	PHILIPS
4 N 110	E 409N	
4 P 25	C 443	
4 S 09	(B 442)	
4 S 10	(B 442)	
4 S 80	E 452T	
4 S 80 n	E 442S	E 452T
4 S 120	E 442S	E 452T
4 U 130	(E 409N)	
4 W 03	A 425	B 438
4 W 03 n	A 425	B 438
4 W 08	A 425	B 438
4 W 100	E 438	
4 W 120	(E 438)	
ES 100	E 442	E 452T
GT 130	506	
GT 138	505	
HA 130	E 415*)	E 424N
VT 107	A 209	
VT 110	A 225*)	B 228
VT 111	(B 405)	A 415
VT 112	A 409	
VT 121	B 205	
VT 122	B 217	
VT 123	—	
VT 124	A 425	B 438
VT 126	—	A 415
VT 128	A 409	
VT 129	B 409	
VT 132	—	
VT 133	—	
VT 134	—	
VT 137	—	
VT 139	—	
VT 141	E 409N	E 424N
VT 142	—	
VT 143	—	
VT 147	—	
VT 216	—	

TELEFUNKEN

TELE-FUNKEN	PHILIPS	PHILIPS	TELE-FUNKEN	PHILIPS	PHILIPS
MF 2	—		RE 304	C 405*)	
NF 2	—		RE 352	(B 205)	
NF 4	—		RE 354	(B 409)	
RE 031	A 125*)		RE 402B	B 240	
RE 034	A 425		RE 504	(B 405)	
RE 052	(A 225*)	B 228	RE 504t	(B 405)	
RE 052t	(A 225*)	B 228	RE 604	D 404	
RE 054	(A 425)	B 438	RE 604K	E 406N	
RE 061	(A 109)		RE 614	E 408N	
RE 062	(A 209)		REN 326	26	
RE 062t	(A 209)		REN 327	27	
RE 064	(A 410)	A 415	REN 501	C 125*)	
RE 064t	(A 410)	A 415	REN 601	D 105*)	
RE 071	A 109		REN 704d	A 441N	
RE 072d	A 241*)		REN 804	E 415*)	E 424N
RE 074	(A 409)	A 415	REN 904	E 424N	
RE 074d	(A 441N)		REN 914	E 499	
RE 074	(A 409)	A 415	REN 924	E 444S	
neutro			REN 1004	E 438	
RE 074t	(A 409)	A 415	REN1004w	E 438	
RE 076	A 609		REN 1104	E 409N	
RE 084	A 415	B 424	REN1104w	E 409N	
RE 102	B 228		REN 1814	B 2099	
RE 112	B 217	B 228	REN1817d	B 2041	
RE 114	B 406	B 405	REN 1821	(B 2038)	
RE 122	B 205		REN 1822	B 2006	
RE 124	B 405		REN 1826	B 2044S	
RE 134	B 409		REN 2204	(E 409N)	
RE 134t	B 409		REN2204w	(E 409N)	
RE 144	(A 409)	A 415	RENS 324	24	
RE 144	(A 409)	A 415	RENS 351	35	
super			RENS1204	E 442S	
RE 144t	(A 409)	A 415	RENS		
RE 151	B 105*)		1204w	E 442S	
RE 152	B 205		RENS1214	E 445	
RE 152t	B 205		RENS1224	E 448	
RE 154	(B 405)		RENS1234	E 449	
RE 154t	(B 405)		RENS1254	E 444	
RE 209	B 406	B 405	RENS1264	E 452T	

TELEFUNKEN

TELE-FUNKEN	PHILIPS	PHILIPS
RENS1274	E 455	
RENS1284	E 446	
RENS1294	E 447	
RENS 1374d	E 453	
RENS1384	E 463	
RENS1818	B 2052T	
RENS1819	B 2045	
RENS1820	B 2042	B 2052T
RENS 1823d	B 2043	
RENS1824	B 2048	
RENS1834	B 2049	
RENS1854	B 2044	
RENS1884	B 2046	
RENS1894	B 2047	
RENS2104	—	
RES 044	(A 442)*	B 442
RES 094	A 442*	B 442
RES 105	B 543	
RES 164	B 443S	
RES 164d	B 443S	
RES 174d	B 443	C 443
RES 182	B 262	
RES 192	B 255	
RES 212	C 243N	
RES 347	47	
RES 364	C 443	
RES 374	C 443N	
RES 374d	C 443N	
RES 664d	E 443N	
RES 964	E 443H	
REZ 126	—	
REZ 139	—	
REZ 147	—	
REZ 364s	—	
REZ 404s	—	
RGL 4002	328	
RCN 354	1802	

TELE-FUNKEN	PHILIPS	PHILIPS
RCN 504	1801	
RCN 564	1803	
RCN 1054	506	
RCN 1064	1805	
RCN 1203	—	
RCN 1304	(505)	
RCN 1404	1832	
RCN 1500	—	
RCN 1503	1201*)	
RCN 2004	1561	
RCN 2005	1560	
RCN 2504	1815	
RCN 4004	1817	
RV 2 P 700	—	
RV 27	—	
RV 30	—	
RV 70	—	
RV 209	—	
RV 218	E 707	
RV 222	—	
RV 239	(F 704)	
RV 258	E 707	
RV 275	—	
RV 322	—	
spez.	—	
Z 1	4675	
Z 2	4676	

THERMION

THER-MION	PHILIPS	PHILIPS	THER-MION	PHILIPS	PHILIPS
1-409	A 409	A 415	AB 2	AB 2	
1-415	A 415	B 424	ABC 1	ABC 1	
1-425	A 425	B 438	AC 2	AC 2	
2-405	B 405		AF 2	AF 2	
2-406	B 406	B 405	AF 3	AF 3	
2-409	B 409		AF 7	AF 7	
2-424	B 424		AH 1	AH 1	
2-438	B 438		AK 1	AK 1	
2-442	B 442		AK 2	AK 2	
2-443	B 443		AL 1	AL 1	
3-405	C 405*)		AL 2	AL 2	
3-453	C 443		AL 4	AL 4	
5-409	E 409N		AL 5	AL 5	
5-412	—		AZ 1	AZ 1	
5-415	E 415*)	E 424N	B 400	(E 451)	
5-428	E 424N		B 1000	4641	
5-438	E 438		D 28	373	
5-442	E 442	E 452T	D 94	B 405	
5-442S	E 442S		D 163	A 415	
5-443H	E 443H		D 502	(B 438)	B 424
5-444	E 444		DG 2*)	506	
5-444S	E 444S		DG 3	1803	
5-446	E 446		DG 4*)	1561	
5-447	E 447		DG500/12)	1561	
5-448	E 448		DS 1	B 442	
5-449	E 449		EG 1	505	
5-453	E 453		EG 4*)	1832	
5-455	E 455		EG750-10)	1562	
5-462	E 452T		EG800-12)	1832	
5-463	E 463		EG		
5-475	(F 460)		1000-100	4646	
5-499	E 499		I 94	(E 409N)	
6-460	F 460		I 94 V	E 409N	
10/250	D 404		I 163	E 415*)	E 424N
15/400	E 408N		I 253	E 424N	
20-400	F 708		I 503	(E 438)	E 499
25-400	F 704		I 758	(F 460)	
25-550	F 410		I 803	(F 460)	
AB 1	AB 1		I 1126	—	

THERMION

THER-MION	PHILIPS	PHILIPS
I 1304	—	
IG 101	—	
IP 3	—	
IP 4	—	
IS 3	E 442S	
IS 4	E 452T	
IS 104	E 452T	
ISV	E 445	E 455
IT 103	C 443	
KG 1500	—	
L 1	451	
T 3/453	C443	
T5/409	E 409N	
T5/412	—	
T5/415	E 415°)	E424N

THER-MION	PHILIPS	PHILIPS
T5/428	E 424N	
T5/438	E 438	
T5/442	E 442	E 452T
T5/442S	E 442S	
T5/444	E 444	
T5/444S	E 444S	
T5/446	E 446	
T5/447	E 447	
T5/448	E 448	
T5/455	E 455	
T5/462	E 452T	
T5/475	(F 460)	
T5/499	E 499	
W 1	329	
W 2	452	

TRIOTRON

TRIO- TRON	PHILIPS	PHILIPS
A 214	B 217	B 228
A 420	A 415	B 424
A 430	B 424	
A 430 N	E 424N	
A 440 N	E 499	
A 2030 N	(B 2038)	
A 2040 N	B 2099	
B 430 N	E 444	
B 435 N	E 444S	
B 2030 N	B 2044	
B 2035 N	B 2044S	
BA	4605	
BO	4605	
D 110	A 141*)	
D 200	KB 2	

TRIO- TRON	PHILIPS	PHILIPS
D 201	KB 1	
D 210	A 241*)	
D 400	AB 2	
D 401	AB 1	
D 410	A 441N	
D 410 N	E 441	
D 601	EB 1	
D 604	EB 4	
D 1300	CB 2	
D 1301	CB 1	
D 2010 N	B 2041*)	
DP 495	ABL 1	
DP 695	EBL 1	
DT 215	KBC 1	
DT 436	ABC 1	

TRIOTRON

TRIO- TRON	PHILIPS	PHILIPS	TRIO- TRON	PHILIPS	PHILIPS
DT 620	EBC 3		GN 24	1801	
DT 1336	CBC 1		H 412	A 409	A 415
E 220 B	B 240		H 425	AH 1	
E 235	—		H 425 N	E 448	
E 414	B 406	B 405	H 426 N	E 449	
E 420	B 405		H 604	EH 2	
E 422	B 409		H 615	A 609	
E 425	C 405*)		H 625	EH 1	
E 430 N	E 409N		H 1325	CH 1	
E 615	C 643*)		H 2025 N	B 2048	
E 2020 N	B 2006		H 2026 N	B 2049*)	
G 429	1802		HD 2	(B 217)	
G 430	1803		K 12	(D 404)	
G 431	1801		K 430/10	(D 404)	
G 450	505		K 435/10	D 404	
G 459	AZ 1		K 445/12	E 408N	
G 460	1805		K 450/25	—	
G 461	1831		K 450/40	—	
G 470	506		K 450/50	—	
G 650	EZ 1		K 480	F 410	
G 660	EZ 2		MD 4	A 441N	
G 1380	FZ 1		MN 4	E 441	
G 2080	CY 1		N 2	4662	
G 3060	CY 2		O 202	KK 2	
G 3412	BY 2		O 406	AK 2	
G 4100	1832		O 407	AK 1	
G 4110	1561		O 606	EK 2	
G 4120	1561		O 607	EK 1	
G 4120 N*)	1561		O 1307	CK 1	
G 4150	—		OD 4	(A 425)	B 438
G 4180	1815		OE 4	(A 425)	B 438
G 4300	1817		P 210	KL 1	
G 6175	EZ 4		P 215	(C 243N)	
GA 24	506		P 220	KL 2	
GD 24	506		P 225	C 243N	
GE	506		P 226	KL 4	
GE 15	373		P 420	B 443	C 443
GE 25	506		P 421	B 443S	
GN 14	1802		P 422	C 443N	

TRIOTRON

TRIO- TRON	PHILIPS	PHILIPS
P 425	C 443	
P 430	E 443N	
P 434	AL 1	
P 435	E 443H	
P 440	F 443N	
P 440N	E 453	
P 441N	E 463	
P 445	AL 2	
P 460	F 443N	
P 469	AL 5	
P 495	AL 4	
P 496	AL 4	
P 520	B 543	
P 626	EL 1	
P 628	EL 2	
P 670	EL 5	
P 695	EL 3	
P 1320	CL 1	
P 2020N	B 2043	
P 2046	CL 2	
P 2460	BL 2	
P 3580	CL 4	
PB 2	(C 243N)	
PB 4	B 443	C 443
PD 4	C 443	
PD 5	B 543	
Q 461	1831	
RD 4	A 409	A 415
RD 509	A 409	A 415
RS 2	(A 209)	
RS 4	(A 409)	A 415
S 201	B 406	B 405
S 207	B 242*)	B 262
S 208	B 245	B 255
S 209	KF 3	
S 210	KF 4	
S 213	B 255	
S 215	B 262	
S 217	KF 2	

TRIO- TRON	PHILIPS	PHILIPS
S 218	KF 1	
S 408	A 442*)	B 442
S 409	B 442	
S 410 N	E 442S	
S 412 N	E 442	E 452T
S 415N	E 445	E 455
S 423	AF 3	
S 424	AF 7	
S 430N	E 452T	E 446
S 431N	E 455	E 447
S 432	AF 2	
S 434N	E 447	
S 435N	E 446	
S 617	EF 5	
S 620	EF 6	
S 628	EF 2	
S 629	EF 1	
S 1323	CF 3	
S 1324	CF 7	
S 1327	CF 2	
S 1328	CF 1	
S 2010 N	B 2042	B 2052T
S 2012 N	B 2045	
S 2030 N	B 2052T	B 2046
S 2034 N	B 2047	
S 2035 N	B 2046	
SC 2	B 242*)	B 262
SC 4	A 442*)	B 442
SCG 4	B 442	
SCN 4	E 442	E 452T
SD 2	(B 228)	
SD 4	A 415	B 424
SD 515	A 415	B 424
SG 4	B 415*)	B 424
SN 4	E 424N	
SP 2	(B 205)	
SP 4	(B 405)	
T 10	A 209	
T 204	KC 1	B 217

TRIOTRON

TRIO- TRON	PHILIPS	PHILIPS
T 223	KC 3	
T 435	AC 2	
T 460	AD 1	
T 635	—	
T 1335	CC 2	
TD 2	(A 209)	
TH 401	ACH 1	
TK 406	AM 1	
TK 606	EM 1	
TK 607	C/EM 2	
TL 1	A 109	
TL 4	(A 409)	A 415
TS 1	A 109	
TS 4	(A 409)	A 415
TT 210	KDD 1	
U 70/140	C 12	
UD 2	B 205	
UD 4	B 406	B 405
UD 506	(B 405)	
V 60	1904	
V 70	C 2	
V 70 U	C 4	
V 80	1911	
V 100	1927	

TRIO- TRON	PHILIPS	PHILIPS
V 140	C 1	
V 140/70	C 12	
V 140 U	C 3	
V 150	1928	
V 180a	1927	
W 213	B 228	
W 412	A 425	B 438
W 415N	E 438	
W 420	B 438	
WD 2	A 225*)	B 228
WE 4	A 409	A 415
WG 4	B 438	
WN 4	E 438	B 438
XT 4	(B 405)	
XT 505	(B 405)	
YD 2	A 209	
YD 4	B 409	
VG 5	—	
YG 6	A 609	
YN 4	(E 409N)	
ZD 2	B 205	
ZD 4	(B 405)	
ZD 503	B 405	

TUNGSRAM

TUNGS- RAM	PHILIPS	PHILIPS
6 TH 8	—	
100 R	1904	
150 R	1911	
180 R	1928	
200 R I	C 1	
200 R II	C 2	
AG 495	E 424N	
AG 4100	E 415*)	E 424N

TUNGS- RAM	PHILIPS	PHILIPS
AG 4101	E 415*)	
AL 495	(E 409N)	
AP 495	E 409N	
APP 4a ¹)	E 463	
APP 4B ¹)	AL 4	
APP 4C ¹)	(AL 4)	
APP 4E ¹)	AL 5	
APP 4g ¹)	(AL 4)	

TUNGSRAM

TUNGS- RAM	PHILIPS	PHILIPS	TUNGS- RAM	PHILIPS	PHILIPS
APP 495	C 443		DDT 13	CBC 1	
APP 4100	E 453		DG 107	A 141	
APP 4120	E 453		DG 210	A 241*)	
APP 4130	E 463		DG 210/0	A 241*)	
APV 4	1561		DG 407	A 441N	
APV 4100	1561		DG 407/0	A 441N	
APV 4200	506		DG 2018	B 2041*)	
AR 495	E 499		DG 4100	E 441	
AR 4100	(E 438)		DG 4101	E 441N	
AR 4101	E 438		DS 2018	B 2044	
AR 4120	E 499		DS 2218	(B 2044)	
AS 494	E 442	E 452T	DS 4100	E 444	
AS 495	E 452T	E 446	DS 4101	(E 444)	
AS 4100	E 442S		FH 4105	E 499	
AS 4100 D	E 442S		G 115	A 109	
AS 4104	E 445	E 455	G 150	C 109	
AS 4105	E 445	E 455	G 210	A 209	B 217
AS 4120	E 452T	E 446	G 215	(B 205)	
AS 4125	E 455	E 447	G 405	(A 409)	A 415
CB 215 ¹⁾	KDD 1		G 406	(A 409)	A 415
CG 215S	KDD 1		G 407	A 409	A 415
CB 220	B 240		G 408	A 409	A 415
D 418 ^{a)}	(AB 2)		G 409	A 415	B 424
DD 4 ^{c)}	AB 2		G 410	A 414K	
DD 4 D	—		G 411	A 415	B 424
DD 6 ds ^{b)}	EB 4		G 412	B 409	
DD 13 ^{a)}	CB 2		G 607	A 615*)	A 609
DD 13 S	CB 2		G 608	A 609	
DD 465	AB 1		G 614	(A 609)	
DD 818	—		G 615	A 615*)	A 609
DDPP4B ¹⁾	ABL 1		G 2018	(B 2038)	
DDPP 4 M	(ABL 1)		H 210	A 225*)	B 228
DDPP6B ¹⁾	EBL 1		H 407	B 438	
DDPP 39	(CBL 1)		HH 2018	B 2048	
DDT 2 ^{a)}	(KBC 1)		HH 2118	B 2049*)	
DDT 2B ^{b)}	KBC 1		HH 4100	E 448	
DDT 2BS	KBC 1		HL 2 ^{a)}	KC 4	
DDT 4 ¹⁾	ABC 1		HL 4 +	(E 424N)	
DDT 6S	EBC 3		HL 4g ¹⁾	(E 424R)	

TUNGSRAM

TUNGS-RAM	PHILIPS	PHILIPS	TUNGS-RAM	PHILIPS	PHILIPS
HL 13 ¹⁾	CC 2		LL 4	—	
HL 13S	CC 2		LL 4C	—	
HP 13 ¹⁾	(CF 3)		LP 220	—	
HP 13S	(CF 3)		ME 4	(AM 1)	
HP 210nc ¹⁾	(KF 1)		ME 4 S	(AM 1)	
HP 211c ¹⁾	(KF 2)		ME 6	(EM 1)	
HP 212 ¹⁾	(KF 1)		ME 6 S	(EM 1)	
HP 215 ¹⁾	(KF 2)		MH 1118	—	
HP 220 ¹⁾	(KF 1)		MH 2018	(B 2048)	
HP 221 ¹⁾	(KF 2)		MH 4100	(E 448)	
HP 1018	—		MH 4105	—	
HP 1118	—		MO 210	KK 2	
HP 2018	B 2046		MO 465	AK 1	
HP 2118	B 2047		MR 2	(A 409)	A 415
HP 4100	E 446		MR 3	(A 409)	A 415
HP 4101	E 446		MR 5	(A 241*)	
HP 4105	E 447		MR 6	(A 209)	
HP 4106	E 447		MR 11	(B 405)	
HP 4115	AF 2		MR 41	(B 405)	
HR 2 ^o)	KC 1		MR 51	(A 441N)	
HR 2S	KC 1		MRW	A 425	B 438
HR 210	B 228		MRW 1	A 425	B 438
HR 406	A 425		MRX	A 409	A 415
HR 410	A 425	B 438	MRY	(A 409)	A 415
HR 607	A 630*)	B 438	O 15/490	(E 408N)	
L 190	D 105*)		O 40/1000	(MC 1/50)	
L 210	B 217	B 228	O 75/1000	(MC 1/50)	
L 414	B 409		OP 70/1000	MC 1/50	
L 415	(B 409)		P 12/250	(E 406N)	
L 610	B 605		P 15/250*)	AD 1	
LD 210	(B 217)		P 25/450	F 704	
LD 406	(A 409)		P 25/500	—	
LD 408	A 415	A 415	P 26/500	—	
LD 409	B 415*)	B 424	P 27/500	(F 410)	
LD 410	B 415*)	B 424	P 28/500	(E 707)	
LG 210	A 209	B 424	P 40/800	—	
LG 607	A 615*)	A 609	P 41/600	(E 707)	
LL 2 ^o)	KC 3		P 190	(D 105)	
LL 2S	KC 3		P 215	B 205	

TUNGSRAM

TUNGS- RAM	PHILIPS	PHILIPS	TUNGS- RAM	PHILIPS	PHILIPS
P 220	(B 205)		PP 4018	—	
P 410	(B 405)		PP 4100	E 443N	
P 414	B 405		PP 4101	E 443H	
P 415	(B 405)		PV 4	1561	
P 430	C 405*)		PV 6/45	367	
P 460	D 404		PV 29	—	
P 614	(B 605)		PV 30	CY 2	
P 615	(A 609)		PV 75/1000	DC 1/50	
P 2018	B 2006		PV 430	1801	
P 2018d	B 2006		PV 475	506	
P 4100	(E 408N)		PV 480	373	
PD 210	B 217	B 228	PV 495	506	
PD 220	B 217	B 228	PV 3018*)	(CY 2)	
PP 2	KL 4		PV 4018*)	(CY 2*)	
PP 4	E 443H		PV 4100	1805	
PP 6 A ₈	EL 2		PV 4200	1561	
PP 6 B ₈	EL 3		PV 4201	1815	
PP 6 C ¹)	EL 3		PV 4300	1561	
PP 6 E ¹)	EL 5		PVA 6 S	EZ 2	
PP 24 ¹)	CL 2		PVB 6 S	EZ 3	
PP 24S	CL 2		PVC 6 S	EZ 4	
PP 34	—		R 150	C 125*)	
PP 35	CL 4		R 200 I	C 1	
PP 36*)	(CL 4)		R 200 II	C 2	
PP 37 ¹)	CL 6		R 208	(A 225*)	B 228
PP 215	(C 243N)		R 405	A 425	B 438
PP 215S	(KL 4)		R 406	A 425	B 438
PP 220	(C 243N)		R 2018	B 2038	
PP 222	C 243N		R 2018d	B 2038	
PP 225*)	KL 2		S 210	(B 252)	B 262
PP 225S	KL 2		S 220	B 262	
PP 230	(C 243N)		S 406	(B 442)	
PP 415	B 443	C 443	S 407	(B 4442)	
PP 416	B 443S		S 410	B 442	
PP 430	C 443		S 2018	B 2042	B 2052T
PP 431	C 443N		S 2018d	B 2042	B 2052T
PP 610	(B 543)		SE 211	(B 255)	
PP 616	(C 643)		SE 220	(B 255)	
PP 2018	B 2043		SE 2018	(B 2045)	
PP 2018d	B 2043		SE 2118	(B 2045)	

TUNGSRAM

TUNGS-RAM	PHILIPS	PHILIPS
SP 2 B ¹⁾	KF 4	
SP 2 BS	KF 4	
SP 2 D ¹⁾	(KF 4)	
SP 4 ¹⁾	AF 7	
SP 4 B	—	
SP 4 S	AF 7	
SP 6 S	EF 6	
SP 13 ¹⁾	CF 7	
SP 13 B	—	
SP 13S	CF 7	
SP 220	B 205	
SP 230	(B 205)	
SP 414	(B 405)	
SP 614	B 605	
SP 625	C 603	
SS 210	(B 262)	
SS 2018	B 2052T	
SV 220	(B 255)	
TAB 2	AB 2	
TABC 1	ABC 1	
TABL 1	ABL 1	
TAC 2	AC 2	
TACH 1	ACH 1	
TAD 1	AD 1	
TAF 3	AF 3	
TAF 7	AF 7	
TAH 1	AH 1	
TAK 2	AK 2	
TAL 1	AL 1	
TAL 2	AL 2	
TAL 3	AL 4	
TAL 4	AL 4	
TAL 5	AL 5	
TAZ 1	AZ 1	
TAZ 4	AZ 4	
TCB 2	CB 2	
TCBC 1	CBC 1	
TCBL 1	CBL 1	
TCC 2	CC 2	
TCF 3	CF 3	

TUNGS-RAM	PHILIPS	PHILIPS
TCF 7	CF 7	
TCH 1	CH 1	
TCK 1	CK 1	
TCK 3	CK 3	
TCL 1	CL 1	
TCL 2	CL 2	
TCL 3	CL 3	
TCL 4	CL 4	
TCL 6	CL 6	
TCY 1	CY 1	
TCY 2	CY 2	
TEAB 1	EAB 1	
TEB 4	EB 4	
TEBC 3	EBC 3	
TEBF 2	EBF 2	
TEBL 1	EBL 1	
TECH 2	ECH 2	
TEF 5	EF 5	
TEF 6	EF 6	
TEF 8	EF 8	
TEF 9	EF 9	
TEFM 1	EFM 1	
TEH 2	EH 2	
TEK 2	EK 2	
TEK 3	EK 3	
TEL 2	EL 2	
TEL 3	EL 3	
TEL 5	EL 5	
TEL 6	EL 6	
TELL 1	ELL 1	
TEZ 2	EZ 2	
TEZ 3	EZ 3	
TEZ 4	EZ 4	
TH 4 A	—	
TH 29	—	
TKB 1	KB 1	
TKB 2	KB 2	
TKBC 1	KBC 1	
TKC 1	KC 1	
TKC 3	KC 3	

TUNGSRAM

TUNGS-RAM	PHILIPS	PHILIPS
TKDD 1	KDD 1	
TKF 3	KF 3	
TKF 4	KF 4	
TKK 2	KK 2	
TKL 1	KL 1	
TKL 2	KL 2	
TKL 4	KL 4	
TVC 1	VC 1	
TVL 1	VL 1	
TVY 1	YY 1	
TX 4 ¹⁾	(ACH 1)	
TX 21 ¹⁾	(CCH 1)	
V 30 ^{a)}	CY 2	
V 430	1802	
V 460	1803	
V 475	373	
V 495	505	
V 2018	—	
V 2118	—	
V 2350	1010	

TUNGS-RAM	PHILIPS	PHILIPS
V 4200	1832	
VME 4	—	
VO 2 ¹⁾	KK 2	
VO 2 S	KK 2	
VO 4 ¹⁾	AK 2	
VO 6 S	EK 2	
VO 13 ¹⁾	CK 1	
VO 13 S	CK 1	
VP 2 B ¹⁾	KF 3	
VP 2 BS	KF 3	
VP 2 D ¹⁾	(KF 3)	
VP 4 B	—	
VP 6 S	EF 5	
VP 13 ¹⁾	CF 3	
VP 13 B	—	
VP 13 S	(CF 3)	
VX 2 ¹⁾	KH 1	
VX 2 S	KH 1	
VX 6 S	EH 2	
Y 2018	—	

ULTRON

ULTRON	PHILIPS	PHILIPS
2 B 1	KF 1	
2 B 2	KF 2	
2 B 3	KF 3	
2 B 4	KF 4	
2 B 5	KK 2	
2 B 6	KB 2	
2 B 7	KC 3	
2 B 8	KDD 1	
2 B 9	KL 2	
2 B 10	KBC 1	
2 B 11	B 228	
2 B 12	B 240	
2 B 13	B 217	
2 B 14	C 243N	

ULTRON	PHILIPS	PHILIPS
2 B 15	KL 4	
4 A 1	E 452T	E 446
4 A 2	E 442	E 452T
4 A 3	E 415 [*])	E 424N
4 A 4	C 443	
4 A 5	E 443H	
4 A 6	E 424N	
4 A 7	E 499	
4 A 8	E 463	
4 A 9	E 446	
4 A 10	E 447	
4 A 11	AF 2	
4 A 12	AK 1	
4 A 13	AB 1	

ULTRON

ULTRON	PHILIPS	PHILIPS	ULTRON	PHILIPS	PHILIPS
4 A 14	E 444		6 R 2	EZ 2	
4 A 15	E 441		6 R 3	EZ 3	
4 A 16	AK 2		6 R 4	EZ 4	
4 A 17	AF 3		7 R 1	1562	
4 A 18	AF 7		13 U 1	CF 1	
4 A 19	AH 1		13 U 2	CF 2	
4 A 20	AC 2		13 U 3	CK 1	
4 A 21	AB 2		13 U 4	CB 1	
4 A 22	ABC 1		13 U 5	CL 2	
4 A 23	AL 1		13 U 6	CY 1	
4 A 24	AL 2		13 U 7	CY 2	
4 A 26	AL 4		13 U 8	C 1	
4 A 27	AL 5		13 U 9	C 2	
4 A 28	AD 1		13 U 10	CF 3	
4 A 29	ABL 1		13 U 11	CF 7	
4 A 30	AM 1		13 U 12	CH 1	
4 A 31	AM 2		13 U 13	CC 2	
4 B 1	A 409	A 415	13 U 14	CB 2	
4 B 2	A 415	B 424	13 U 15	CBC 1	
4 B 3	A 425	B 438	13 U 16	CL 1	
4 B 4	B 443	C 443	13 U 17	CL 4	
4 B 5	B 406	B 405	13 U 18	CBL 1	
4 B 6	A 442°)	B 442	20 C 1	B 2042	
4 B 7	A 441N		20 C 2	B 2045	
4 R 1	506		20 C 3	B 2038	
4 R 2	1561		20 C 4	B 2043	
4 R 3	AZ 1		UAB 2	AB 2	
6 E 1	EF 5		UABC 1	ABC 1	
6 E 2	EF 6		UABL 1	ABL 1	
6 E 3	EBC 3		UAC 2	AC 2	
6 E 4	EBF 1		UACH 1	ACH 1	
6 E 5	EL 2		UAD 1	AD 1	
6 E 6	EL 3		UAF 3	AF 3	
6 E 7	EL 5		UAF 7	AF 7	
6 E 8	EK 2		UAH 1	AH 1	
6 E 9	EH 2		UAK 2	AK 2	
6 E 10	EBL 1		UAL 1	AL 1	
6 E 11	EM 1		UAL 2	AL 2	
6 E 12	C/EM 2		UAL 4	AL 4	

B 2052T

ULTRON

ULTRON	PHILIPS	PHILIPS
UAL 5	AL 5	
UAM 1	AM 1	
UAM 2	AM 2	
UAZ 1	AZ 1	
UAZ 4	AZ 4	
UC 1	C 1	
UC 2	C 2	
UC 3	C 3	
UC 8	C 8	
UC 9	C 9	
UCB 1	CB 1	
UCB 2	CB 2	
UCBC 1	CBC 1	
UCBL 1	CBL 1	
UCC 2	CC 2	
UCCH 2	CCH 2	
UC/EM 2	C/EM 2	
UCF 1	CF 1	
UCF 2	CF 2	
UCF 3	CF 3	
UCF 7	CF 7	
UCH 1	CH 1	
UCK 1	CK 1	
UCK 3	CK 3	
UCL 1	CL 1	
UCL 2	CL 2	
UCL 4	CL 4	
UCL 6	CL 6	
UCY 1	CY 1	
UCY 2	CY 2	
UEAB 1	EAB 1	
UEB 1	EB 1	
UEB 2	EB 2	
UEB 4	EB 4	
UEBC 3	EBC 3	
UEBF 2	EBF 2	
UEBL 1	EBL 1	
UEF 1	EF 1	
UEF 2	EF 2	

ULTRON	PHILIPS	PHILIPS
UEF 5	EF 5	
UEF 6	EF 6	
UEF 8	EF 8	
UEF 9	EF 9	
UEFM 1	EFM 1	
UEH 2	EH 2	
UEK 1	EK 1	
UEK 2	EK 2	
UEK 3	EK 3	
UEL 1	EL 1	
UEL 2	EL 2	
UEL 3	EL 3	
UEL 5	EL 5	
UEL 6	EL 6	
UEM 1	EM 1	
UEZ 2	EZ 2	
UEZ 3	EZ 3	
UEZ 4	EZ 4	
UFZ 1	FZ 1	
UKB 2	KB 2	
UKBC 1	KBC 1	
UKC 1	KC 1	
UKC 3	KC 3	
UKC 4	KC 4	
UKDD 1	KDD 1	
UKF 3	KF 3	
UKF 4	KF 4	
UKH 1	KH 1	
UKK 2	KK 2	
UKL 1	KL 1	
UKL 2	KL 2	
UKL 4	KL 4	

VALVO

VALVO	PHILIPS	PHILIPS
A 206	A 209	
A 211	B 228	
A 408	A 415	B 424
A 410	B 415*)	B 424
A 411	B 424	
A 218	(B 2038)	
A 2200 W	F 215	
A 4100	E 415*)	E 424N
A 4110	E 424N	
AN 2127	B 2044	
AN 2718	B 2044S	
AN 4092	E 444S	
AN 4126	E 444	
G 140 A	1832	
G 354	1810*)	1803
G 415	(1802)	
G 425	1810*)	1803
G 430	1801	
G 435	1802	
G 450	1326	
G 460	1801	
G 465	1803	
G 409	506	
G 495	505	
G 504	1801	
G 564	1803	
G 715	1562	
G 1054	506	
G 1064	1805	
G 1404	1832	
G 1503	1201*)	
G 2004	1561	
G 2005	1560	
G 2125	1703	
G 2185	1700	
G 2200	1702	
G 2340	1701	
G 2504	1815	

VALVO	PHILIPS	PHILIPS
G 2506	1326	
G 3140	1201*)	
G 4004	1817	
G 4100	1805	
G 4120	1831	
G 4200	1561	
G 4205	1832	
G 4250	1815	
G 4460	1817	
G 5200	1560	
H 107	A 109	
H 125	C 109*)	
H 125 D	C 142	
H 125	—	
	Spez.	
H 206	A 209	B 217
H 206 D	B 262	
H 206	—	
H 208 D	B 255	
H 406	A 409	A 415
H 406 D	A 442*)	B 442
H 406 S	A 409	A 415
H 407	—	
	Spez.	
H 410 D	(A 410N)	
H 606	B 442	
H 606	A 609	
H 1818 D	B 2052T	B 2046
H 1918 D	B 2045	
H 2018 D	B 2042	B 2052T
H 2518 D	B 2046	
H 2618 D	B 2047	
H 4080 D	E 442S	
H 4100	E 415*)	E 424N
H 4100 D	E 442	E 452T
H 4111 D	E 452T	E 446
H 4115 D	E 445	E 447
H 4125 D	E 445	E 455

VALVO

VALVO	PHILIPS	PHILIPS
H 4128 D	E 446	
H 4129 D	E 447	
HG 1	(1875)	
HZ 420	—	
L 115	B 165	
L 160	D 105°)	
L 160 D	D 143	
L 210	B 217	B 228
L 215	B 205	
L 220 B	B 240	
L 227 D	C 243N	
L 410	B 406	B 405
L 413	B 409	
L 414	B 405	
L 415	(B 405)	
L 415 D	B 443	C 443
L 416 D	B 443S	
L 425 D	C 443	
L 427 D	C 443N	
L 490 D	(E 443N)	
L 491 D	E 443N	
L 495 D	F 443°)	F 443N
L 496 D	E 443H	
L 497 D	F 443N	
L 510 D	B 543	
L 610 D	B 605	
L 2218	B 2006	
L 2318 D	B 2043	
L 4100	(E 409N)	
L 4138 D	E 463	
L 4150 D	E 453	
LK 430	C 405°)	
LK 460	D 404	E 406N
LK 4100	(E 408N)	
LK 4110	E 408N	
LK 4111	E 451	
LK 4112	E 406N	
LK 4140	F 460	
LK 4200	F 410	

VALVO	PHILIPS	PHILIPS
LK 4250	4641	
LK 4330	4642	
LK 4375	4643	
LK 7100	E 703	
LK 7110	E 707	
LK 7115	(F 704)	
LK 8100	E 708	
LX 525	C 509A	
LX 625	C 603	
LX 7200	F 704	
N 46	4662	
N 406	(A 409)	A 415
NX 306	—	
NZ 420	—	
NZ 4200	—	
TL 230	C 243°)	C 243N
U 107 D	A 141	
U 208 D	A 241°)	
U 209 D	(A 241°)	
U 408 D	A 441N	
U 409 D	A 441N	
U 525	C 509A	
U 1718 D	B 2041°)	
U 4100 D	(E 441N)	
UX 868	451	
UZ 420	—	
W 406	A 425	B 438
W 410	(B 415°)	B 424
W 411	B 438	
W 606	A 630°)	
W 2418	B 2099	
W 4080	E 438	
W 4100	(E 438)	
W 4110	E 499	
Wi 33	452	
Wi 100	1904	
Wi 150	1911	
Wi 180 a	1927	
Wi 180 b	1928	

VALVO

VALVO	PHILIPS	PHILIPS
X 2818	B 2048	
X 2918	B 2049*)	
X 4122	E 448	
X 4123	E 449	

VALVO	PHILIPS	PHILIPS

VATEA

VATEA	PHILIPS	PHILIPS
AG 2018	(B 2038)	
BB 630	EB 1	
BB 1320	CB 1	
BB 4110	AB 1	
BX 20	B 240	
CV 1	C 1	
CV 2	C 2	
CV 3	C 3	
DDU 412	—	
DG 2018	B 2041*)	
DGP 3	(A 441N)	
DGP 4	(A 241*)	
DN 406	(A 441N)	
DU 412	(A 441N)	
DV 4100	E 441	
DX 106	A 141	
DX 406	A 441N	
DX 414	A 441N	
E 220 B	B 240	
EX 1050	MC 1/50	
H 217	(B 217)	
H 406	(A 409)	A 415
HRV 4110	ACH 1	
HV 4100	E 415*)	E 424N
HX 210	(B 217)	
HX 406	(A 415)	B 424
HX 410 S	(B 424)	
L 312	(B 405)	

VATEA	PHILIPS	PHILIPS
L 430	B 406	B 405
LG 2018	B 2006	
LX 410	B 406	B 405
LX 414	B 405	
MG 2018	B 2045	B 2047
MT 1330	CF 2	
MT 2118	B 2047	
MT 4110	E 447	
MT 4120	AF 2	
MV 4100	E 445	E 455
MV 4110	E 455	E 447
MX 218	B 255	
NT 630	EF 2	
NT 1320	CF 2	
NT 4110	AF 2	
NX 216	B 205	
OG 1320	CK 1	
OV 630	EK 1	
OV 4110	AK 1	
PX 430	C 405*)	
PX 460	D 404	
PX 4100	(E 406N)	E 406N
PX 4110	E 406N	
PX 4200	F 410	
QT 2118	B 2049*)	
QT 4100	E 449	
QV 2118	B 2048	
QV 4100	E 448	

VATEA

VATEA	PHILIPS	PHILIPS	VATEA	PHILIPS	PHILIPS
R 215	A 225*)	B 228	ST 2118	B 2046	
RB 2118	B 2044S		ST 4110	E 446	
RB 4110	E 444S		SV 490	E 442S	
RE 425	1802		SV 4100	E 442	E 452T
RE 450	1801		SV 4110	E 452T	E 447
RE 460	1803		SX 210	(B 262)	
RE 1330	FZ 1		SX 216	B 262	
RE 2020	CY 1		SX 218	B 262	
RE 3020	CY 2		SX 406	A 442*)	B 442
RE 4100	506		SX 410	B 442	
RE 4110	1805		TD 200	A 209	B 217
RE 4111	1831		TG 2020	CL 2	
RE 4120	1832		TK 4110	E 463	
RE 4200	1561		TK 4120	E 453	
RG 1320	CC 2		TL 210	C 243N	
RG 2118	B 2099		TL 230	(C 243N)	
RR 100	1904		TL 410	C 443N	
RR 150	1911		TL 414	B 443	C 443
RR 180	1926		TL 415	B 443S	
RR 1180	1927		TL 510	B 543	
RR 2180	1928		TL 1320	CL 1	
RV 490	E 438		TL 2018	B 2043	
RV 4100	E 424N		TP 2	(A 109)	
RV 4104	(E 499)		TP 3	(A 409)	
RV 4110	(E 499)		TP 4	(A 209)	
RX 210	(B 228)		TV 425	C 443	
RX 220	B 228		TV 630	EL 1	
RX 406	(A 425)	B 438	TV 1320	CL 2	
RX 410	B 424		TV 4100	E 443N	
RX 411	B 438		TV 4110	E 443H	
SB 2118	B 2044		TV 4200	(F 443N)	
SB 4110	E 444		TV 4200 N	F 443N	
SG 2018	B 2042	B 2052T	U 106	A 109	
SG 2118	B 2052T	B 2046	U 215	A 209	B 217
SO 630	EK 1		U 406	(A 409)	A 415
SO 1320	CK 1		U 412	A 409	A 415
SO 4110	AK 1		UU 412	—	
ST 630	EF 1		UV 4100	E 409N	
ST 1320	CF 1		UX 208	A 209	B 217

VATEA

VATEA	PHILIPS	PHILIPS	VATEA	PHILIPS	PHILIPS
UX 210	A 209	B 217	VEF 1	EF 1	
UX 211	B 217		VEF 2	EF 2	
UX 220	B 228		VEF 3	EF 3	
UX 406	A 409	A 415	VEF 5	EF 5	
UX 412	B 409		VEF 6	EF 6	
UX 414	B 409		VEF 8	EF 8	
VAB 1	AB 1		VEF 9	EF 9	
VAB 2	AB 2		VEFM 1	EFM 1	
VABC 1	ABC 1		VEK 1	EK 1	
VAC 2	AC 2		VEK 3	EK 3	
VAF 2	AF 2		VEL 1	EL 1	
VAF 3	AF 3		VEL 2	EL 2	
VAF 7	AF 7		VEL 3	EL 3	
VAK 1	AK 1		VEL 5	EL 5	
VAK 2	AK 2		VEL 6	EL 6	
VAL 1	AL 1		VEZ 1	EZ 1	
VAL 2	AL 2		VEZ 2	EZ 2	
VAL 4	AL 4		VEZ 4	EZ 4	
VAZ 1	AZ 1		VFZ 1	FZ 1	
VCB 1	CB 1		VKF 1	KF 1	
VCB 2	CB 2		VKF 2	KF 2	
VCC 2	CC 2		VKK 2	KK 2	
VCF 1	CF 1		VI 2	4662	
VCF 2	CF 2				
VCF 3	CF 3				
VCF 7	CF 7				
VCK 1	CK 1				
VCL 1	CL 1				
VCL 2	CL 2				
VCL 4	CL 4				
VCY 1	CY 1				
VCY 2	CY 2				
VEAB 1	EAB 1				
VEB 1	EB 1				
VEB 4	EB 4				
VEBF 2	EBF 2				
VEBL 1	EBL 1				
VECH 2	ECH 2				

VISSEAUX

VISSEAUX	PHILIPS	PHILIPS
104	451	
105	452	
604	367	
1204	1010	
1205	1011	
RH 4010	(A 409)	A 415
RH 4041	A 441N	
RO 4010	(A 409)	A 415
RO 4109	A 409	A 415
RO 4125	A 425	B 438
RO 4141	A 441N	
RO 4142	(B 442)	
RO 4181	(A 441N)	
RO 4206	(B 405)	
RO 4215	A 415	B 424
RO 4243	B 443	C 443
RO 4305	B 405	
RO 4309	B 409	
RO 4320	B 424	
RO 4324	B 424	
RO 4343	C 443	
RO 4404	D 404	
RO 4410	D 410*)	
RO 4610	—	
RS 4141	E 441	
RS 4142	E 442	E 452T
RS 4142N	E 442S	
RS 4143	B 443	C 443

VISSEAUX	PHILIPS	PHILIPS
RS 4144	E 444	
RS 4145P		
var.	E 445	E 455
RS 4215	E 415*)	E 424N
RS 4230	E 438	
RS 4238	E 438	
RS 4309	E 409N	
RS 4324	E 424N	
RS 4341	(E 441)	
RS 4342	E 452T	E 446
RS 4343	C 443	
RS 4345 P		
var.	E 445	E 455
RS 4346	E 446	
RS 4347 P		
var.	E 447	
RS 4543	E 443H	
RS 4553	E 453	
V 1	505	
V 2	506	
V 150	1803	
V 250	1801	
V 480	1561	
V 580	1560	
V 583	—	
V 780	—	
V 781	—	
VS 2	—	

ZENITH

ZENITH	PHILIPS	PHILIPS
2 R 100	506	
A 2	(B 228)	
A 4	B 438	
AB 1	AB 1	

ZENITH	PHILIPS	PHILIPS
AF 2	AF 2	
AK 1	AK 1	
ABF 1	—	
B 2	(B 228)	

ZENITH













ZENITH	PHILIPS	PHILIPS	ZENITH	PHILIPS	PHILIPS
B 4	B 438		M 240	(A 209)	B 217
B 491	(F 460)		N 440	(B 405)	
B 1050	(C 125)*		P 420	(F 410)	
BI 4090	E 438		P 450	D 404	E 406N
C 2	A 209	B 217	P 720	F 704	
C 106	A 109		P 1050	MC 1/50	
C 208	A 209	B 217	P 4100	D 404	E 406N
C 406	A 415	B 424	PT 425	(B 443)	
C 407	(A 415)	B 424	R 10 M	1562	
C 412	A 415	B 424	R 100	1802	
C 491	(E 424N)		R 4050	1802	
C 512	A 615*)	A 609	R 4100	506	
CI 4090	E 415*)	E 424N	R 4100/a	506	
D 2	A 241*)		R 5200	1561	
D 4	A 441N		R 5100	1560	
D 406	A 441N		R 5200	(1560)	
D 495	(E 441)		R 7200	1562	
DA 406	(B 442)		RT 450	—	
DA 407	B 442		S 493	E 452T	E 446
DA 1050	C 142		S 495	E 455	E 447
DI 4090	E 441		SI 4090	(E 442)	E 452T
DT 2	E 444		SI 4093	E 452T	E 446
DT 3	—		SI 4095	E 445	E 455
DT 4	—		T 491	(E 446)	
DT 491	(E 444)		T 495	(E 447)	
DU 412	—		TA 1	E 446	
DU 415	B 443	C 443	TA 3	E 447	
E 491	(E 448)		TP 443	E 443H	
E 495	(E 449)		TP 450	E 463	
F 406	(A 415)	B 424	TP 4100	E 443N	
G 407	(A 409)	A 415	TR 1-2	(B 405)	
HC 07	—		TS 1	(4606)	
KC 010	—		TS 2	(4607)	
L 4	(A 415)	B 424	TS 3	(4605)	
L 408	A 415	B 424	TS 4	4606	
L 409	A 415	B 424	TS 5	4607	
L 412	A 425	B 438	TS 6	4627	
L 424	B 424		TS 7	4616	
LI 4090	E 409N		TS 8	4630	

ZENITH











ZENITH	PHILIPS	PHILIPS
TS 9	4631	
TS 10	—	
TS 11	4609	
TS 12	—	
TS 13	4605	
TS 14	—	
TS 15	4621	
TS 16	—	
TS 17	—	
TS 18	4620	
TS 19	—	
TS 20	4617	
TS 21	—	
TS 22	—	
TS 30	(4606)	
TS 31	(4607)	
TU 410	E 453	

ZENITH	PHILIPS	PHILIPS
TU 415	B 443	C 443
TU 425	C 443	
TU 430	C 443	
U 215	(B 205)	
U 230	B 205	
U 412	(B 405)	
U 415	B 409	
U 418	(B 409)	
U 420	(B 405)	
U 440	B 405	
U 460	(D 404)	E 406N
U 525	—	
U 580	—	
W 10 M	E 708	
W 450	D 404	E 406N
Z 4	A 409	A 415
ZR 100	1802	

SOCKEL BASES CULOTS ZOCALOS



**SOCKET
BASES
CULOTS
ZOCALOS**



INDEX

	SEITE PAGE PAGE PAGINA
FABRIK	
FACTORY	
USINE	
FABRICA	
362	21
Adzam	20
Aka	20
Brimar (Standard Telephone)	66
British 362	21
Castilla	22
Clarion	23
Cossor	24
Cyrnos	26
Dario-Impex	28
Dario-Radiotechnique	30
Eagle	33
Everready	34
Ferranti	35
Futos-Grammont	35
Geco (Marconi-Osram)	43
Hivac	38
Hoges	39
Ion	39
Lissen	40
Loewe	41
Longlife	42
Marathon	42
Marconi-Osram	43
Mazda	47
Megatron	50
Metal	50
Micromesh (Standard Telephone)	66
M.P.	52
Mullard	52
Novum	57
Orion	62
Oxytron	57
Pix	59
Radio Record	59
Radiotechnique	30
Rectron	61
Ring	62

INDEX

	SEITE PAGE PAGE PAGINA
FABRIK	
FACTORY	
USINE	
FABRICA	
Sator	62
Siemens & Halske	65
Standard Telephone & Cable	66
Tekade	67
Telefunken	68
Thermion	70
Triotron	71
Tungsram	74
Ultron	79
Valvo	82
Vatea	84
Visseaux	87
Zenith	87